



Bedienungsanleitung

Multimedia Projector

EB-1985WU EB-1975W

EB-1980WU EB-1970W

Verwendete Bezeichnungen

Vorstellung Ihres Projektors

Ausstattung des Projektors	9
Schnelle und einfache Einrichtung	9
Flexible Konnektivität	9
Mit Computern verbinden	10
Mit Mobilgeräten verbinden	11
Projektorteile und -funktionen	12
Projektorteile – Vorderseite	12
Projektorteile – Rückseite	13
Projektorteile – Unterseite	14
Projektorteile – Bedienfeld	15
Projektorteile – Fernbedienung	16

Projektor aufstellen

Projektorstandort	19
Projektoraufstellung und Installationsoptionen	20
Projektionsabstand	20
Projektorverbindungen	22
Verbindung mit einem Computer	22
Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB	22
Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per VGA	23
Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per HDMI	23
Verbindung mit Smartphones oder Tablets	24
Verbindung mit Videoquellen	25
Verbindung mit einer HDMI-Videoquelle	25
Verbindung mit einer Component-zu-VGA-Videoquelle	26
Verbindung mit einer Composite-Videoquelle	27
Verbindung mit externen USB-Geräten	27
USB-Geräteprojektion	27

Verbindung mit einem USB-Gerät oder einer Kamera	28
Trennen eines USB-Gerätes oder einer Kamera	28
Verbindung mit einer Dokumentenkamera	29
Verbindung mit externen Ausgabegeräten	29
Verbindung mit einem externen Computermonitor	29
Verbindung mit externen Lautsprechern	30

Einlegen von Batterien in die Fernbedienung	31
Verwendung der Fernbedienung	31

Öffnen der Objektivabdeckung	33
---	-----------

Verwendung der Basisfunktionen des Projektors

Einschalten des Projektors	35
Ausschalten des Projektors	37
Einstellen von Datum und Uhrzeit	38
Auswahl der Sprache für die Projektormenüs	40
Projektionsmodi	41
Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung	41
Änderung des Projektionsmodus über die Menüs	41
Anpassen der Bildhöhe	43
Bildform	44
Auto H/V-Keystone	44
Automatische Korrektur der Bildform mit Screen Fit	44
Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten	46
Korrektur der Bildform mit Quick Corner	47
Änderung der Bildgröße mit dem Zoomring	50
Fokussieren des Bildes per Fokusring	51
Projektion mit USB Display	52
USB Display-Systemanforderungen	52

Installation der USB Display-Software	53
Deinstallation der USB Display-Software	54
Deinstallation von USB Display (Windows 2000)	54
Deinstallation von USB Display (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)	54
Deinstallation von USB Display (Windows 8/Windows 8.1)	55
Deinstallation von USB Display (OS X)	55

Auswahl einer Bildquelle 56

Bildseitenverhältnis 58

Änderung des Bildformats	58
Verfügbare Bildformate	58
Aussehen projizierter Bilder je nach Bildformat	59

Farbmodus 60

Änderung des Farbmodus	60
Verfügbare Farbmodi	60
Einstellung der automatischen Blende	61

Anpassen der Bildfarbe 63

Anpassen von Schattierung, Sättigung und Helligkeit	63
Anpassen der Gamma-Einstellung	64

Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten 67

Anpassen der Projektorfunktionen

Projizieren von zwei Bildern gleichzeitig 69

Kombination von Eingangsquellen bei Split Screen-Projektion	70
Beschränkungen bei der Split Screen-Projektion	71

Projektion einer PC Free-Präsentation 72

Unterstützte PC Free-Dateitypen	72
Warnhinweise zur PC Free-Projektion	73
Starten einer Diaschau per PC Free	73
Starten einer PDF-Dateipräsentation per PC Free	75
Starten einer Filmpräsentation per PC Free	77
Wiedergabe eines Szenarios	78

PC Free-Anzeigeoptionen	79
-------------------------	----

Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton 80

Temporäres Anhalten von Videos 81

Zoomen von Bildern 82

Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus 83

Verwendung der Fernbedienung als Pointer 85

Speichern eines Benutzerlogos 86

Korrektur von Farbabweichungen bei Projektion von mehreren Projektoren 89

Einstellen der Projektor-ID	89
Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten	89
Abstimmung der Anzeigequalität bei mehreren Projektoren	90

Projektorsicherheitsfunktionen 93

Kennwortschutztypen	93
Einrichtung eines Kennwortes	93
Auswahl von Kennwortschutztypen	94
Eingabe eines Kennwortes zur Nutzung des Projektors	95
Sperren der Projektortasten	96
Freigabe der Projektortasten	97
Installation eines Sicherheitskabels	97

Verwendung des Projektors in einem Netzwerk

Projektion über drahtgebundenes Netzwerk 100

Verbindung mit einem drahtgebundenen Netzwerk	100
Auswahl der LAN-Netzwerkeinstellungen	100

Projektion über drahtloses Netzwerk 103

Installieren des WLAN-Moduls	103
Verwendung des Quick Wireless Connection USB Key (nur Windows)	104
Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen	105

Suche nach einem Drahtlosnetzwerk	107
Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Windows	109
Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter OS X	109
Einrichtung der Drahtlosnetzwerksicherheit	109

Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)

Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen	111
Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 8.1	113
Verbindung per Screen Mirroring mit der Intel WiDi-Software	114
Verbindung per Screen Mirroring mit der Miracast-Funktion	115

Überwachung und Steuerung des Projektors

EasyMP Monitor

Steuerung eines vernetzten Projektors über einen Webbrowser

Einrichtung von Projektornetzwerk-eMail-Alarmen

Netzwerkprojektor – eMail-Warnmeldungen	121
---	-----

Einrichtung der Überwachung per SNMP

Verwendung von ESC/VP21-Befehlen

ESC/VP21-Befehlsliste	123
Kabelanordnung	123

PJLink-Unterstützung

Crestron RoomView-Unterstützung

Einrichtung der Crestron RoomView-Unterstützung	126
Steuerung eines vernetzten Projektors über Crestron RoomView	127
Crestron RoomView-Steuerungsfenster	128
Crestron RoomView – Tools-Fenster	129

Einstellung von Projektoreigniszeitplänen

Anpassen von Menüeinstellungen

Verwendung der Projektormenüs

Virtuelle Tastatur verwenden

Bildqualitätseinstellungen – Bild-Menü

Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü

Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü

Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü

Erweitert-Menü – Datum- & Zeiteinstellungen	143
---	-----

Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü

Netzwerk-Menü – Screen Mirroring-Einstellungen	146
Netzwerk-Menü – Grund-Menü	146
Netzwerk-Menü – Wireless LAN-Menü	147
Netzwerk-Menü – Sicherheit-Menü	149
Netzwerk-Menü – Wired LAN-Menü	150
Netzwerk-Menü – Mail-Menü	150
Netzwerk-Menü – Sonstige-Menü	151
Netzwerk-Menü – Reset-Menü	152

Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü

Projektorinformationsanzeige – Information-Menü

Information-Menü – Projektorinfo-Menü	155
Liste mit Ereignisidentifikationscodes	156

Projektorrücksetzungsoptionen – Reset-Menü

Kopieren von Menüeinstellungen auf einen anderen Projektor (Sammeleinrichtung)

Durchführung einer Sammeleinrichtung über ein USB-Flash-Laufwerk	158
Durchführung einer Sammeleinrichtung über ein USB-Kabel	159



Wartung des Projektors

Reinigen des Objektivs	162
Reinigung des Projektorgehäuses	163
Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen	164
Reinigung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen	164
Austausch des Luftfilters	164
Wartung der Projektorlampe	167
Wechseln der Lampe	168
Rücksetzen des Lampentimers	171
Wechseln der Fernbedienungsbatterien	172

Problemlösung

Projektionsprobleme	175
Status der Projektorleuchten	176
Verwendung der Projektorhilfe	179
Probleme mit Bild oder Ton lösen	180
Lösungen, wenn kein Bild erscheint	180
Lösungen, wenn das Bild per USB Display-Funktion falsch angezeigt wird	181
Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint	181
Anzeige von einem Notebook	181
Anzeige von einem Mac-Notebook	182
Lösungen, wenn die „Nicht verfügbar“-Meldung erscheint	182
Lösungen, wenn ein Bild nur teilweise angezeigt wird	182
Lösungen, wenn das Bild nicht rechteckig ist	183
Lösungen, wenn das Bild rauscht	183
Lösungen, wenn das Bild verschwommen ist	184
Lösungen, wenn Bildhelligkeit oder Farben nicht stimmen	184
Lösungen bei Tonproblemen	185
Lösungen, wenn Bilddateinamen bei PC Free nicht richtig angezeigt werden	186

Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen

Lösungen bei Problemen mit Projektorbetrieb und Abschaltung	187
Lösungen bei Problemen mit der Fernbedienung	188
Lösungen bei Kennwortproblemen	188
Lösung, wenn die Meldung „Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ erscheint	188

Lösung von Netzwerkproblemen

Lösungen, wenn Sie nicht über das Internet auf den Projektor zugreifen können	189
Lösungen, wenn keine Netzwerkalarm-eMails ankommen	189
Lösungen, wenn das Bild während der Netzwerkprojektion Statik enthält	189
Lösungen, wenn Sie per Screen Mirroring keine Verbindung herstellen können	190
Lösungen, wenn das Bild während der Screen Mirroring-Verbindung Statik enthält	191

Anhang

Optionales Zubehör und Ersatzteile	193
Optionales Zubehör	193
Ersatzteile	194
Leinwandgröße und Projektionsabstand	195
Unterstützte Bildschirmauflösungen	196
Technische Daten des Projektors	198
Anschlussspezifikationen	199
Außenabmessungen	200
Glossar	201
Hinweise	204
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)	204
Richtlinien des Gesetzes zur Drahtlostelegrafie	204



Verwendungshinweise	204
Bezugnahme auf Betriebssysteme	205
Marken	205
Urheberrechtliche Hinweise	206
Copyright-Zuschreibung	206

Verwendete Bezeichnungen

Sicherheitssymbole

Der Projektor und seine Anleitungen nutzen grafische Symbole und Etiketten zur Anzeige von Inhalten, die Sie in der sicheren Nutzung des Projektors unterweisen.

Lesen und befolgen Sie zur Vermeidung von Verletzungen und Sachschäden aufmerksam die mit diesen Symbolen und Etiketten gekennzeichneten Anweisungen.

 Warnung	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.
 Achtung	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung möglicherweise zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen können.

Allgemeine Informationen

Achtung	Dieses Etikett zeigt an, dass eine ungenügende Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen Beschädigungen oder Verletzungen verursachen kann.
	Dieses Etikett zeigt hilfreiche Zusatzinformationen an.
[Schaltflächenname]	Gibt die Bezeichnung der Projektor- oder der Fernbedienungstasten an. Beispiel: [Esc]-Taste
Menü-/Einstellungsbezeichnung	Zeigt Projektormenü- und Einstellungsbezeichnungen an. Beispiel: Bild-Menü wählen  Bild > Erweitert



Vorstellung Ihres Projektors

In diesen Abschnitten erfahren Sie mehr über die Funktionen und Teilebezeichnungen Ihres Projektors.

Relevante Links

- "Ausstattung des Projektors" [S.9](#)
- "Projektorteile und -funktionen" [S.12](#)


Dieser Projektor bietet eine schnelle und einfache Einrichtung sowie flexible Konnektivitätsmerkmale.

Relevante Links


- "Vorstellung Ihres Projektors" [S.8](#)
- "Schnelle und einfache Einrichtung" [S.9](#)
- "Flexible Konnektivität" [S.9](#)

Schnelle und einfache Einrichtung

- Direkt Einschalten-Funktion zum Einschalten des Projektors, sobald Sie ihn anschließen.
- Auto-Einschalten-Funktion zum Einschalten des Projektors, wenn der Projektor das Bildsignal vom Computer1-Anschluss erkennt.
- Automatische vertikale und horizontale Echtzeit-Trapezkorrektur zeigt immer ein rechteckiges Bild (Auto H/V-Keystone).
- Screen Fit-Funktion zur automatischen Größenanpassung projizierter Bilder.



- Focus Help-Funktion leitet zur Erzielung einer optimalen Fokuseinstellung an.



Relevante Links

- "Ausstattung des Projektors" [S.9](#)
- "Einschalten des Projektors" [S.35](#)
- "Auto H/V-Keystone" [S.44](#)
- "Automatische Korrektur der Bildform mit Screen Fit" [S.44](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.47](#)

Flexible Konnektivität


Dieser Projektor unterstützt wie nachstehend gezeigt eine Vielzahl benutzerfreundlicher Konnektivitätsoptionen.

Relevante Links

- "Ausstattung des Projektors" [S.9](#)
- "Mit Computern verbinden" [S.10](#)
- "Mit Mobilgeräten verbinden" [S.11](#)


Mit Computern verbinden

- Verbindung mit einem USB-Kabel zur Bildprojektion und Audioausgabe (USB Display).




- EasyMP Network Projection zur Freigabe des Projektors über das Netzwerk und zur Projektion von Bildern von beliebigen Computern im Netzwerk.

Einzelheiten finden Sie in der *EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung*.



- EasyMP Multi PC Projection zur Projektion von bis zu vier Bildern gleichzeitig durch Aufteilung der Projektionsanzeige. Sie können Bilder von Computern im Netzwerk oder von Smartphones und Tablet-Geräten, auf denen Epson iProjection installiert ist, projizieren. Einzelheiten finden Sie in der *EasyMP Multi PC Projection Bedienungsanleitung*.




Relevante Links

- "Flexible Konnektivität" [S.9](#)
- "Projektion mit USB Display" [S.52](#)
- "Verwendung des Projektors in einem Netzwerk" [S.99](#)

Mit Mobilgeräten verbinden

- HDMI1/MHL-Anschluss zum Verbinden eines MHL-Kabels mit dem Mobilgerät und Ihrem Projektor.



- Screen Mirroring zum kabellosen Verbinden von Projektor und Mobilgerät über Intel® WiDi- oder Miracast-Technologie (EB-1985WU/EB-1975W).



- Epson iProjection zum kabellosen Verbinden von Projektor und Mobilgerät über die im App Store oder bei Google Play verfügbare App (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).



Sämtliche Gebühren, die bei der Kommunikation mit dem App Store oder Google Play anfallen, sind vom Kunden zu tragen.

Relevante Links


- "Flexible Konnektivität" [S.9](#)
- "Verbindung mit Smartphones oder Tablets" [S.24](#)
- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)" [S.111](#)

Die folgenden Abschnitte erklären die Projektorteile und ihre Funktionen.

Relevante Links

- "Vorstellung Ihres Projektors" [S.8](#)
- "Projektorteile – Vorderseite" [S.12](#)
- "Projektorteile – Rückseite" [S.13](#)
- "Projektorteile – Unterseite" [S.14](#)
- "Projektorteile – Bedienfeld" [S.15](#)
- "Projektorteile – Fernbedienung" [S.16](#)

Projektorteile – Vorderseite




Bezeichnung	Funktion
① Luftaustritt	Aus dem Luftaustritt strömt die zur internen Kühlung des Projektors verwendete Luft. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Achtung Halten Sie Ihr Gesicht oder Ihre Hände während der Projektion vom Luftaustritt fern, und stellen Sie keine Gegenstände, die sich durch Wärme verziehen oder in anderer Weise durch Wärme beeinträchtigt werden können, in die Nähe des Luftaustritts. Die aus den Lüftungsschlitzen austretende heiße Luft könnte zu Verbrennungen, Verformungen oder Unfällen führen. </div>
② A/V Stummschaltenschieber	Bewegen Sie den Hebel zum Öffnen bzw. Schließen des Einblendschiebers.
③ Fußentriegelungshebel	Drücken Sie den Hebel zur Fußentriegelung, um den einstellbaren vorderen Fuß auszufahren oder einzuziehen.
④ Einstellbarer vorderer Fuß	Wenn Sie den Projektor auf einer Fläche, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des projizierten Bildes durch Herausziehen des Fußes ein.
⑤ A/V Stummschaltenschieber	Der Schieber ist bei Nichtgebrauch des Projektors geschlossen, um das Objektiv zu schützen. Wenn Sie ihn während der Projektion schließen, werden so das Bild und der Ton ausgeblendet.
⑥ Fernsteuer-Empfänger	Empfängt die Signale der Fernbedienung.
⑦ Sensor	Sensor zur Erkennung der projizierten Bilder.
⑧ WLAN-Leuchte	Zeigt den Zugriffsstatus des mitgelieferten oder optionalen WLAN-Moduls an.
⑨ Ansaugöffnungen (Luftfilter)	Saugt die Luft zur inneren Kühlung des Projektors an.

Bezeichnung	Funktion
⑩ Riegel der Luftfilterabdeckung	Verwenden Sie diesen Riegel zum Öffnen der Luftfilterabdeckung.
⑪ Beleuchtungssensor	Erkennt die Umgebungshelligkeit zur Optimierung der Lampenhelligkeit.
⑫ Bedienfeld	Dient zur Bedienung des Projektors.
⑬ [Focus Help]-Taste	Projiziert die Focus Help-Anzeige zur Feineinstellung des Fokus.
⑭ Zoomring	Stellt die Bildgröße ein.
⑮ [Screen Fit]-Taste	Führt die Screen Fit-Funktion zur automatischen Korrektur von Form und Position der Bilder zur Anpassung an Ihre Projektionsfläche durch. Bei einer Deckenmontage des Projektors ist diese Taste deaktiviert.
⑯ Fokusring	Stellt den Bildfokus ein.
⑰ Lampenabdeckung	Öffnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen der Projektionslampe.
⑱ Leuchten	Zeigen den Projektorstatus an.

Relevante Links

- "Projektorteile und -funktionen" [S.12](#)
- "Änderung der Bildgröße mit dem Zoomring" [S.50](#)
- "Fokussieren des Bildes per Fokusring" [S.51](#)
- "Automatische Korrektur der Bildform mit Screen Fit" [S.44](#)
- "Status der Projektorleuchten" [S.176](#)

Projektorteile – Rückseite




Bezeichnung	Funktion
① LAN-Anschluss	Für den Anschluss an ein Netzwerk über ein LAN-Kabel.
② Monitor Out-Anschluss	Gibt analoge RGB-Signale, die am Computer1-Anschluss anliegen, an den externen Monitor aus.
③ RS-232C-Anschluss	Schließen Sie ein RS-232C-Kabel zum Steuern des Projektors über einen Computer an. (Sie müssen diesen Anschluss normalerweise nicht verwenden.)
④ Audio Out-Anschluss	Gibt den Ton von der aktuellen Eingangsquelle über einen externen Lautsprecher aus.
⑤ Computer2-Anschluss	Für den Eingang von Bildsignalen von einem Computer und Component-Video-Signalen von anderen Videoquellen.
⑥ Audio1-Eingang	Audioeingang für Audiosignale von Geräten, die an den Computer1-Anschluss angeschlossen sind.
⑦ Audio2-Anschluss	Audioeingang für Audiosignale von Geräten, die an den Computer2-Anschluss angeschlossen sind.
⑧ Netzbuchse	Dient zum Anschluss des Netzkabels an den Projektor.

Bezeichnung	Funktion
9 L-Audio-R-Anschlüsse	Audioeingang für Audiosignale von Geräten, die an den Video-Anschluss angeschlossen sind.
10 Sicherheitssteckplatz	Der Sicherheitsschlotz ist mit dem von Kensington hergestellten Microsaver Security System kompatibel.
11 Fernsteuer-Empfänger	Empfängt die Signale der Fernbedienung.
12 HDMI2-Anschluss	Speist Videosignale von den mit HDMI kompatiblen Videogeräten und Computern ein.
13 HDMI1/MHL-Anschluss	Speist Videosignale von HDMI-kompatiblen Videogeräten und Computern oder MHL- (Mobile High-Definition) kompatiblen Mobilgeräten ein.
14 Video-Anschluss	Gibt Composite-Video-Signale von Videoquellen ein.
15 Computer1-Anschluss	Für den Eingang von Bildsignalen von einem Computer und Component-Video-Signalen von anderen Videoquellen.
16 USB-B-Anschluss	Verbinden Sie diesen Anschluss über ein handelsübliches USB-Kabel mit einem Computer; dadurch können Sie Computerbilder projizieren und die kabellose Maus-Funktion nutzen.
17 USB-A-Anschluss	Dient zum Anschluss eines USB-Speichergeräts oder einer Digitalkamera und projiziert PDFs, Filme oder Bilder mithilfe von PC Free.

Relevante Links

- "Projektorteile und -funktionen" [S.12](#)
- "Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus" [S.83](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)
- "Installation eines Sicherheitskabels" [S.97](#)

Projektorteile – Unterseite




Bezeichnung	Funktion
1 Befestigungspunkte für die Deckenhalterung (drei Punkte)	Befestigen Sie an dieser Stelle die Deckenhalterung, wenn Sie den Projektor an die Decke hängen möchten.
2 Anschlussstelle für ein Sicherheitskabel	Führen Sie ein handelsübliches Kabelschloss durch die Öse und schließen Sie es ab.
3 Rückseitige Füße	Bei Aufstellung des Projektors auf einer Fläche, wie z. B. einem Schreibtisch, können Sie die Füße zur Einstellung der horizontalen Neigung herein- oder herausdrehen.

Bezeichnung	Funktion
④ Einstellbarer vorderer Fuß	Wenn Sie den Projektor auf einer Fläche, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des projizierten Bildes durch Herausziehen des Fußes ein.

Relevante Links

- "Projektorteile und -funktionen" [S.12](#)
- "Installation eines Sicherheitskabels" [S.97](#)

Projektorteile – Bedienfeld




Bezeichnung	Funktion
① Ein-/Austaste	Schaltet den Projektor ein oder aus.
② [Source Search]-Taste	Wechselt zur nächsten Eingangsquelle.

Bezeichnung	Funktion
③ [Enter]-Taste	Ruft die aktuelle Auswahl auf und wechselt zur nächsten Ebene, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird. Optimiert Tracking , Sync. und Position im Signal -Menü des Projektors, während ein analoges RGB-Signal vom Computer1- oder Computer2-Anschluss projiziert wird.
④ Trapezkorrektur-einstelltasten und Pfeiltasten	Ruft den Keystone-Bildschirm auf, in dem Sie die Trapezverzerrung in vertikaler und horizontaler Richtung korrigieren können. Wählt Menüelemente, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird.
⑤ [Help]-Taste	Blendet die Hilfe ein und aus.
⑥ [Esc]-Taste	Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion. Kehrt zur vorherigen Menüebene zurück, während das Projektormenü angezeigt wird.
⑦ Lautstärketasten und Pfeiltasten	Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke. Wählt Menüelemente, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird.
⑧ [Menu]-Taste	Blendet das Projektormenü ein und aus.

Relevante Links

- "Projektorteile und -funktionen" [S.12](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)
- "Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten" [S.46](#)

Projektorteile – Fernbedienung



Bezeichnung	Funktion
① Ein-/Austaste	Schaltet den Projektor ein oder aus.
② [Computer]-Taste	Schaltet die Bildquelle zwischen den Anschlüssen Computer1 und Computer2 um.
③ [Video]-Taste	Schaltet die Bildquelle zwischen Videoeingang und HDMI-Eingang um.
④ [Screen Fit]-Taste	Führt die Screen Fit-Funktion zur automatischen Korrektur von Form und Position der Bilder zur Anpassung an Ihre Projektionsfläche durch. Bei einer Deckenmontage des Projektors ist diese Taste deaktiviert.
⑤ Numerische Tasten	Gibt Ziffern im Projektormenü ein, während die [Num]-Taste gedrückt gehalten wird.
⑥ [Auto]-Taste	Optimiert Tracking , Sync. und Position im Signal -Menü des Projektors, während ein analoges RGB-Signal vom Computer1- oder Computer2-Anschluss projiziert wird.
⑦ [Aspect]-Taste	Ändert das Seitenverhältnis.
⑧ [Num]-Taste	Halten Sie diese Taste zur Eingabe von Ziffern über die numerischen Tasten gedrückt.
⑨ [Menu]-Taste	Blendet das Projektormenü ein und aus.
⑩ Pfeiltasten	Wählt Menüelemente, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird.
⑪ [Enter]-Taste	Ruft die aktuelle Auswahl auf und wechselt zur nächsten Ebene, während das Projektormenü oder die Hilfe angezeigt wird. Dient bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus als linke Maustaste.
⑫ [User]-Taste	Führt die Einstellungen durch, die dieser Taste in der USER-Taste -Einstellung im Einstellung -Menü des Projektors zugewiesen wurden.

Bezeichnung	Funktion
13 [Page] auf/ab-Tasten	Steuert die Seite-nach-oben- und Seite-nach-unten-Funktionen an Ihrem Computer, wenn Sie Projektor und Computer per USB-Kabel oder Netzwerk verbinden. Blendet bei Nutzung der PC Free-Funktion die vorherige oder nächste Anzeige ein.
14 [E-Zoom +/-]-Tasten	Vergrößert oder verkleinert den Bildbereich.
15 [A/V Mute]-Taste	Schaltet Bild und Ton vorübergehend ein oder aus.
16 [Split]-Taste	Projiziert durch Aufteilung der projizierten Anzeige zwei Bilder von verschiedenen Bildquellen gleichzeitig.
17 [Help]-Taste	Blendet die Hilfe ein und aus.
18 [Freeze]-Taste	Unterbricht die Bildanzeige oder setzt sie fort.
19 [Volume]-Tasten	Zur Anpassung der Lautsprecherlautstärke.
20 [Pointer]-Taste	Zeigt den Bildschirmzeiger an.
21 [Esc]-Taste	Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion. Kehrt zur vorherigen Menüebene zurück, während das Projektormenü angezeigt wird. Dient bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus als rechte Maustaste.
22 [ID]-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt und betätigen Sie die Zahlentasten, um die ID des Projektors festzulegen, den Sie über die Fernbedienung steuern möchten.
23 [Color Mode]-Taste	Ändert den Farbmodus.
24 [MHL Menu]-Taste	Zeigt das Einstellungsmenü für das mit dem HDMI1/MHL-Anschluss des Projektors verbundene Gerät.
25 [LAN]-Taste	Schaltet die Bildquelle zwischen den über Netzwerk verbundenen Geräten um.

Bezeichnung	Funktion
26 [USB]-Taste	Schaltet die Bildquelle zwischen USB Display- und USB-A-Anschluss um.
27 [Source Search]-Taste	Wechselt zur nächsten Eingangsquelle.
28 Infrarotsender der Fernbedienung	Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.

Relevante Links

- "Projektorteile und -funktionen" [S.12](#)
- "Automatische Korrektur der Bildform mit Screen Fit" [S.44](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)
- "Bildseitenverhältnis" [S.58](#)
- "Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus" [S.83](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)
- "Projizieren von zwei Bildern gleichzeitig" [S.69](#)
- "Verwendung der Fernbedienung als Pointer" [S.85](#)
- "Farbmodus" [S.60](#)
- "Verwendung des Projektors in einem Netzwerk" [S.99](#)
- "Projektion mit USB Display" [S.52](#)



Projektor aufstellen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Aufstellung Ihres Projektors.

Relevante Links


- "Projektorstandort" [S.19](#)
- "Projektorverbindungen" [S.22](#)
- "Einlegen von Batterien in die Fernbedienung" [S.31](#)
- "Öffnen der Objektivabdeckung" [S.33](#)

Sie können den Projektor zur Bildprojektion auf nahezu jedem flachen Untergrund aufstellen.

Zudem können Sie den Projektor in einer Deckenhalterung installieren, wenn Sie ihn an einem festen Standort verwenden möchten. Für die Aufhängung des Projektors an der Decke ist eine als Sonderzubehör erhältliche Deckenhalterung erforderlich.


Beachten Sie die nachstehenden Punkte bei der Auswahl eines Projektoraufstellungsortes:

- Platzieren Sie den Projektor auf einem stabilen, ebenen Untergrund oder installieren Sie ihn mit einer kompatiblen Halterung.



- Lassen Sie genügend Platz zu Belüftung rund um und unter dem Projektor; stellen Sie ihn nicht auf oder in die Nähe von etwas, das die Belüftungsöffnungen blockieren könnte.
- Positionieren Sie den Projektor in der Nähe einer geerdeten Steckdose oder eines Verlängerungskabels.

- Stellen Sie den Projektor parallel zur Projektionsfläche auf.



Falls Sie den Projektor nicht parallel zur Projektionsfläche aufstellen können, korrigieren Sie die Trapezverzerrung über die Bedienelemente des Projektors.



Warnung

- Wenn Sie den Projektor an die Decke hängen möchten, müssen Sie eine Deckenhalterung installieren. Falls Sie den Projektor nicht richtig installieren, kann er herunterfallen und Schäden oder Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie keinen Kleber zur Sicherung der Schrauben an den Befestigungspunkten für die Deckenhalterung und wenden Sie auch keine Schmiermittel, Öle oder ähnliche Substanzen am Projektor an; andernfalls kann das Projektorgehäuse brechen und aus der Deckenhalterung herunterstürzen. Dies kann Verletzungen oder schwere Schäden am Projektor verursachen.
- Halten Sie die Luftaustritte des Projektors frei. Werden sie versehentlich verdeckt, kann dies zu einer Überhitzung im Gerät führen und ein Brandrisiko darstellen.

Achtung

- Stellen Sie diesen Projektor nicht auf die Seite, um die Projektion auszuführen. Dies kann Fehlfunktionen des Projektors verursachen.
- Wenn Sie den Projektor in Höhen über 1500 m verwenden, setzen Sie die Einstellung **Höhenlagen-Modus** im Projektormenü **Erweitert** auf **Ein**, damit die interne Temperatur des Projektors entsprechend reguliert wird.

☛ **Erweitert > Betrieb > Höhenlagen-Modus**


Relevante Links

- "Projektor aufstellen" [S.18](#)
- "Projektoraufstellung und Installationsoptionen" [S.20](#)
- "Projektionsabstand" [S.20](#)
- "Bildform" [S.44](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)


Projektoraufstellung und Installationsoptionen

Sie können Ihren Projektor wie folgt aufstellen oder installieren:

Front/Rück



Frontprojektion Decke/Rückprojektion Decke



Stellen Sie bei Projektion von der Decke oder von hinten sicher, dass Sie die entsprechende **Projektion**-Option im **Erweitert**-Menü des Projektors wählen.

Relevante Links

- "Projektorstandort" [S.19](#)
- "Projektionsmodi" [S.41](#)


Projektionsabstand

Der Abstand, in dem Sie den Projektor zur Projektionsfläche aufstellen, bestimmt die ungefähre Bildgröße. Je größer der Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche, desto größer das Bild; dies kann jedoch je nach Zoomfaktor, Bildformat und anderen Einstellungen variieren.

Bestimmen Sie anhand der Abbildung hier, wie groß in etwa der Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche basierend auf der Größe des projizierten Bildes sein soll.



Bei Korrektur von Trapezverzerrungen wird Ihr Bild etwas kleiner.



① Größe der Projektionsfläche (Zoll)	② Ungefäher Abstand (m)
50	1,5
150	4,5

Relevante Links

- "Projektorstandort" [S.19](#)
- "Leinwandgröße und Projektionsabstand" [S.195](#)

Sie können den Projektor zur Anzeige von Präsentationen, Filmen oder anderen Bildern – mit oder ohne Ton – mit einer Vielzahl von Computer-, Video- und Audioquellen verbinden.

- Verbinden Sie einen Computer mit einem USB-Anschluss, Standardvideoausgang (Monitoranschluss) oder HDMI-Anschluss.
- Zur Videoprojektion verbinden Sie Geräte, wie DVD-Player, Spielkonsolen, Digitalkameras und Smartphones, mit kompatiblen Videoausgängen.
- Falls Ihre Präsentation oder Ihr Video Ton beinhaltet, können Sie auch Audioeingangskabel anschließen.
- Bei Diaschauen oder Präsentationen ohne einen Computer können Sie USB-Geräte (wie Flash-Laufwerke oder Kameras) oder die optionale Epson-Dokumentenkamera anschließen.

Relevante Links

- "Projektor aufstellen" [S.18](#)
- "Verbindung mit einem Computer" [S.22](#)
- "Verbindung mit Smartphones oder Tablets" [S.24](#)
- "Verbindung mit Videoquellen" [S.25](#)
- "Verbindung mit externen USB-Geräten" [S.27](#)
- "Verbindung mit einer Dokumentenkamera" [S.29](#)
- "Verbindung mit externen Ausgabegeräten" [S.29](#)

Verbindung mit einem Computer

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden eines Computers mit dem Projektor.

Relevante Links

- "Projektorverbindungen" [S.22](#)
- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB" [S.22](#)
- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per VGA" [S.23](#)

- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per HDMI" [S.23](#)


Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB

Falls Ihr Computer die Systemanforderungen erfüllt, können Sie die Video- und Audioausgabe über den USB-Anschluss (idealerweise USB 2.0) des Computers an den Projektor senden. Diese Funktion heißt USB Display. Schließen Sie den Projektor über ein handelsübliches USB-Kabel an Ihren Computer an.



Bei Verwendung einer USB-Hub ist es möglich, dass die Verbindung nicht richtig funktioniert. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Projektor an.

- 1** Verbinden Sie das Kabel mit dem USB-B-Anschluss Ihres Projektors.



- 2** Verbinden Sie das andere Ende mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer.

Relevante Links

- "Verbindung mit einem Computer" [S.22](#)

- "Projektion mit USB Display" [S.52](#)


Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per VGA

Sie können den Projektor über das mitgelieferte VGA-Computerkabel mit Ihrem Computer verbinden. Durch Anschluss eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) ist es möglich, den Ton über das Lautsprechersystem des Projektors auszugeben.




Zum Anschließen an einen Mac, der zur Videoausgabe nur über einen Mini-DisplayPort-, Thunderbolt- oder Mini-DVI-Anschluss verfügt, benötigen Sie einen Adapter, über den Sie eine Verbindung zum VGA-Videoanschluss des Projektors herstellen können. Erkundigen Sie sich bei Apple nach kompatiblen Adapteroptionen.

- 1 Verbinden Sie das VGA-Computerkabel mit dem Monitoranschluss Ihres Computers.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit einem Computer-Anschluss am Projektor.



- 3 Ziehen Sie die Schrauben am VGA-Anschluss fest.

- 4 Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Kopfhörer- oder Audioausgang Ihres Notebooks bzw. mit dem Lautsprecher- oder Audioausgang Ihres Desktop-PCs.
- 5 Verbinden Sie das andere Ende mit dem Audio-Anschluss, der zu dem von Ihnen verwendeten Computer-Anschluss gehört.



Relevante Links

- "Verbindung mit einem Computer" [S.22](#)


Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per HDMI

Falls Ihr Computer über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie ihn über ein handelsübliches HDMI-Kabel mit dem Projektor verbinden und den Computerton gemeinsam mit dem projizierten Bild aussenden.



Zum Anschließen an einen Mac, der zur Videoausgabe nur über einen Mini-DisplayPort-, Thunderbolt- oder Mini-DVI-Anschluss verfügt, benötigen Sie einen Adapter, über den Sie eine Verbindung zum HDMI-Videoanschluss des Projektors herstellen können. Erkundigen Sie sich bei Apple nach kompatiblen Adapteroptionen. Ältere Macs (2009 und früher) unterstützen möglicherweise keine Audioübertragung per HDMI-Anschluss.

- 1 Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang Ihres Computers.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI1/MHL- oder HDMI2-Anschluss des Projektors.



Falls Sie Probleme mit der Audioausgabe per HDMI-Verbindung haben, verbinden Sie ein Ende eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) mit dem Audio-Anschluss des Projektors und das andere Ende mit dem Audioausgang Ihres Computers. Wählen Sie den Eingang, zu dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, über die **HDMI1-Audioausgang-** oder **HDMI2-Audioausgang-**Einstellung im Projektormenü **Erweitert**.

☛ **Erweitert > A/V-Einstellungen**

Relevante Links

- "Verbindung mit einem Computer" [S.22](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)


Verbindung mit Smartphones oder Tablets

Sie können den Projektor über ein handelsübliches MHL-Kabel mit Smartphones und Tablets verbinden und den Ton gemeinsam mit dem projizierten Bild senden.



- Sie können möglicherweise nicht an allen Geräten ein MHL-Kabel anschließen.
- Sie können möglicherweise je nach Modell und Einstellungen des Smartphones oder Tablets nicht richtig projizieren.

- 1 Verbinden Sie das MHL-Kabel mit dem MHL-Anschluss Ihres Gerätes.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI1/MHL-Anschluss des Projektors.



Achtung

Falls Sie ein MHL-Kabel anschließen, dass die MHL-Standards nicht unterstützt, kann das unter Umständen dazu führen, dass das Smartphone oder Tablet-Gerät heiß wird, leckt oder explodiert.

Das angeschlossene Smartphone oder Tablet beginnt mit dem Aufladen, wenn Bilder projiziert werden. Wenn Sie über einen

handelsüblichen MHL-HDMI-Umwandlungsadapter eine Verbindung herstellen, funktioniert die Aufladung des Smartphones oder Tablet-Gerätes möglicherweise nicht oder Sie können eventuell keine Aktionen über die Fernbedienung des Projektors ausführen.



Falls die Bilder nicht richtig projiziert werden, trennen Sie das MHL-Kabel und schließen es wieder an.

Relevante Links

- "Projektorverbindungen" [S.22](#)

Verbindung mit Videoquellen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden von Videoquellen mit dem Projektor.

Achtung

Prüfen Sie Form und Ausrichtung der Anschlüsse an jedem Kabel, das Sie anschließen möchten. Stecken Sie einen Stecker nicht mit Gewalt in einen Anschluss, falls er nicht passt. Andernfalls können das Gerät oder Ihr Projektor beschädigt werden oder Fehlfunktionen auftreten.



Wenn der Anschluss an dem Gerät, das Sie anschließen möchten, eine ungewöhnliche Form hat, verwenden Sie das mit dem Gerät mitgelieferte oder ein als Sonderzubehör erhältliches Kabel für den Anschluss an den Projektor.

Relevante Links


- "Projektorverbindungen" [S.22](#)
- "Verbindung mit einer HDMI-Videoquelle" [S.25](#)

- "Verbindung mit einer Component-zu-VGA-Videoquelle" [S.26](#)
- "Verbindung mit einer Composite-Videoquelle" [S.27](#)

Verbindung mit einer HDMI-Videoquelle

Falls Ihre Videoquelle über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie sie über ein handelsübliches HDMI-Kabel mit dem Projektor verbinden und den Ton der Bildquelle gemeinsam mit dem projizierten Bild aussenden.

- 1 Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang Ihrer Videoquelle.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI1/MHL- oder HDMI2-Anschluss des Projektors.



Falls Sie Probleme mit der Audioausgabe per HDMI-Verbindung haben, verbinden Sie ein Ende eines handelsüblichen Audiokabels (3,5 mm, Miniklinke, Stereo) mit dem Audio-Anschluss des Projektors und das andere Ende mit dem Audioausgang Ihres Computers. Wählen Sie den Eingang, zu dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, über die **HDMI1-Audioausgang-** oder **HDMI2-Audioausgang-**Einstellung im Projektormenü **Erweitert**.

 **Erweitert** > A/V-Einstellungen

Relevante Links

- "Verbindung mit Videoquellen" [S.25](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)

Verbindung mit einer Component-zu-VGA-Videoquelle

Falls Ihre Videoquelle über Component-Videoanschlüsse verfügt, können Sie sie über ein optionales Component-zu-VGA-Videokabel mit dem Projektor verbinden. Je nach Component-Anschlüssen müssen Sie möglicherweise ein Adapterkabel gemeinsam mit einem Component-Videokabel verwenden. Durch Anschluss eines handelsüblichen Stereo-Miniklinken-Audiokabels oder eines Cinch-Audiokabels ist es möglich, den Ton über das Lautsprechersystem des Projektors auszugeben.




Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel mit „Ohne Widerstand“ gekennzeichnet ist.

- 1 Verbinden Sie die Component-Anschlüsse mit den farbcodierten Component-Videoausgängen Ihrer Videoquelle.




Diese sind üblicherweise mit Y, Pb, Pr oder Y, Cb, Cr gekennzeichnet. Falls Sie einen Adapter verwenden, verbinden Sie diese Anschlüsse mit Ihrem Component-Videokabel.

- 2 Verbinden Sie den VGA-Anschluss mit einem Computer-Anschluss am Projektor.



- 3 Ziehen Sie die Schrauben am VGA-Anschluss fest.
- 4 Verbinden Sie das Audiokabel mit den Audioausgängen Ihrer Videoquelle.
- 5 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Audio-Anschluss des Projektors, der zu dem von Ihnen für die Videosignale verwendeten Computer-Anschluss gehört.



Falls die Bildfarben nicht stimmen, müssen Sie möglicherweise die **Eingangssignal**-Einstellung im **Signal**-Menü des Projektors ändern.

Relevante Links

- "Verbindung mit Videoquellen" [S.25](#)

- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)


Verbindung mit einer Composite-Videoquelle

Falls Ihre Videoquelle einen Composite-Videoanschluss besitzt, können Sie sie über ein handelsübliches Cinch-Video- oder ein A/V-Kabel mit dem Projektor verbinden. Durch Anschluss eines handelsüblichen Cinch-Audiokabels ist es möglich, den Ton über das Lautsprechersystem des Projektors auszugeben.




Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel mit „Ohne Widerstand“ gekennzeichnet ist.

- 1 Verbinden Sie das Kabel mit dem gelben Stecker mit dem gelben Videoausgang Ihrer Videoquelle.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem Video-Anschluss des Projektors.



- 3 Schließen Sie den roten und weißen Stecker am A/V-Kabel an die Audioausgänge Ihrer Videoquelle an.
- 4 Verbinden Sie den roten und weißen Stecker am anderen Ende des Kabels mit den L-Audio-R-Anschlüssen des Projektors.



Relevante Links

- "Verbindung mit Videoquellen" [S.25](#)

Verbindung mit externen USB-Geräten

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden externer USB-Geräte mit dem Projektor.

Relevante Links

- "Projektorverbindungen" [S.22](#)
- "USB-Geräteprojektion" [S.27](#)
- "Verbindung mit einem USB-Gerät oder einer Kamera" [S.28](#)
- "Trennen eines USB-Gerätes oder einer Kamera" [S.28](#)

USB-Geräteprojektion

Sie können Bilder und andere Inhalte ohne Einsatz eines Computers oder Videogerätes projizieren, indem Sie eines dieser Geräte mit Ihrem Projektor verbinden:

- USB-Flash-Laufwerk
- Digitalkamera oder Smartphone
- USB-Festplatte
- Multimediaspeicherbetrachter

• USB-Speicherkartenleser



- Digitalkameras und Smartphones müssen mit USB-Massenspeicherklasse konforme USB-Geräte sein; TWAIN-konforme Geräte werden nicht unterstützt.
- USB-Festplatten müssen diese Anforderungen erfüllen:
 - Konformität mit USB-Massenspeicherklasse (nicht alle USB-Massenspeicherklasse-Geräte werden unterstützt)
 - In FAT oder FAT32 formatiert
 - Eigene Stromversorgung über separate Netzteile (Festplatten mit Bus-Stromversorgung werden nicht empfohlen)
 - Verwenden Sie keine Festplatten mit mehreren Partitionen

Sie können Bilddateien auf einem angeschlossenen USB-Gerät oder Speicherkartenleser per PC Free projizieren.


Relevante Links

- "Verbindung mit externen USB-Geräten" [S.27](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)

Verbindung mit einem USB-Gerät oder einer Kamera

Sie können Ihr USB-Gerät oder Ihre Kamera mit dem USB-A-Anschluss des Projektors verbinden und zur Projektion von Bildern und anderen Inhalten nutzen.

- 1** Falls Ihr USB-Gerät mit einem Netzteil geliefert wurde, schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- 2** Verbinden Sie das USB-Kabel (bzw. das USB-Flash-Laufwerk oder den USB-Speicherkartenleser) mit dem hier gezeigten USB-A-Anschluss.



Achtung

- Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte oder für dessen Nutzung vorgesehene USB-Kabel.
- Schließen Sie keinen USB-Hub und kein USB-Kabel mit einer Länge von mehr als 3 Metern an; andernfalls arbeitet das Gerät möglicherweise nicht richtig.

- 3** Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit Ihrem Gerät.

Relevante Links

- "Verbindung mit externen USB-Geräten" [S.27](#)

Trennen eines USB-Gerätes oder einer Kamera

Wenn Sie die Präsentation mit einem angeschlossenen USB-Gerät oder einer Kamera abgeschlossen haben, trennen Sie das Gerät vom Projektor.

- 1** Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es.
- 2** Trennen Sie das USB-Gerät oder die Kamera vom Projektor.

Relevante Links

- "Verbindung mit externen USB-Geräten" [S.27](#)

Verbindung mit einer Dokumentenkamera

Sie können eine Dokumentenkamera zur Projektion von durch die Kamera angezeigten Bildern mit Ihrem Projektor verbinden.

Die Verbindungsmethode variiert je nach Modell Ihrer Epson-Dokumentenkamera. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung der Dokumentenkamera.

Relevante Links

- "Projektorverbindungen" [S.22](#)

Verbindung mit externen Ausgabegeräten

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Verbinden externer Geräte mit dem Projektor.

Relevante Links

- "Projektorverbindungen" [S.22](#)
- "Verbindung mit einem externen Computermonitor" [S.29](#)
- "Verbindung mit externen Lautsprechern" [S.30](#)

Verbindung mit einem externen Computermonitor

Wenn Sie den Projektor über einen Computer-Anschluss mit einem Computer verbunden haben, können Sie auch einen externen Monitor am Projektor anschließen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Präsentation am externen Monitor zu betrachten, selbst wenn das projizierte Bild nicht sichtbar ist.

Wenn Sie Bilder an einen externen Monitor ausgeben möchten, während der Projektor ausgeschaltet ist, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie **Kommunikat. ein** als **Standby-Modus**-Einstellung im Projektormenü **ECO**.
- Wählen Sie **Immer** als **A/V-Ausgang**-Einstellung im Projektormenü **Erweitert**.

☛ **Erweitert** > **A/V-Einstellungen** > **A/V-Ausgang**



Monitore mit einer Bildwiederholfrequenz von unter 60 Hz können Bilder möglicherweise nicht richtig anzeigen.

1


Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Computer-Anschluss des Projektors verbunden ist. Falls zwei Computeranschlüsse vorhanden sind, achten Sie darauf, den Computer1-Anschluss zu verwenden.



Nur analoge RGB-Signale, die am Computer1-Anschluss anliegen, können an den externen Monitor ausgegeben werden. Signale, die an anderen Anschlüssen anliegen, oder Videokomponenten-Signale, können nicht ausgegeben werden.

2

Schließen Sie das Kabel des externen Monitors am Monitor Out-Anschluss Ihres Projektors an.



Relevante Links

- "Verbindung mit externen Ausgabegeräten" [S.29](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)

Verbindung mit externen Lautsprechern

Zur Verbesserung des Klangs Ihrer Präsentation können Sie den Projektor mit externen Lautsprechern mit eigener Stromversorgung verbinden. Sie können die Lautstärke über die Fernbedienung des Projektors steuern.

Wenn Sie Ton über externe Lautsprecher ausgeben möchten, während der Projektor ausgeschaltet ist, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie **Kommunikat. ein** als **Standby-Modus**-Einstellung im Projektormenü **ECO**.
- Wählen Sie **Immer** als **A/V-Ausgang**-Einstellung im Projektormenü **Erweitert**.


☛ **Erweitert** > **A/V-Einstellungen** > **A/V-Ausgang**



- Sie können den Projektor auch an einem Verstärker mit Lautsprechern anschließen.
- Das integrierte Lautsprechersystem des Projektors wird deaktiviert, wenn Sie externe Lautsprecher anschließen.

- 1** Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer oder Ihre Videoquelle wie erforderlich sowohl über Audio- als auch über Videokabel mit dem Projektor verbunden ist.
- 2** Wählen Sie das geeignete Kabel zum Anschließen Ihrer externen Lautsprecher, z. B. ein Stereo-Miniklinke-zu-Stecker-Kabel, oder eine andere Art von Kabel bzw. Adapter.
- 3** Verbinden Sie ein Ende des Kabels wie erforderlich mit Ihren externen Lautsprechern.

- 4** Verbinden Sie das Stereo-Miniklinken-Ende des Kabels mit dem Audio Out-Anschluss Ihres Projektors.



Relevante Links


- "Verbindung mit externen Ausgabegeräten" [S.29](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)

Die Fernbedienung nutzt die beiden AA-Batterien, die mit dem Projektor geliefert wurden.


Achtung

Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die *Sicherheitsanweisungen*.

- 1 Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung wie abgebildet.




- 2 Legen Sie die Batterien ein; beachten Sie die Ausrichtung der Enden + und -.



⚠️ Warnung

Kontrollieren Sie die Polaritätszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie die Batterien richtig einsetzen können. Werden die Batterien nicht ordnungsgemäß verwendet, könnten sie explodieren bzw. auslaufen und einen Brand, Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts verursachen.

- 3 Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und drücken Sie sie herunter, bis sie einrastet.




Relevante Links

- "Projektor aufstellen" [S.18](#)
- "Verwendung der Fernbedienung" [S.31](#)

Verwendung der Fernbedienung

Über die Fernbedienung können Sie den Projektor aus einer Reichweite von bis zu 8 Metern von nahezu jedem Punkt im Raum aus steuern.

Achten Sie darauf, die Fernbedienung innerhalb der hier gelisteten Winkel auf die Projektorempfänger zu richten.




Verwenden Sie die Fernbedienung nicht bei hellem Leuchtstofföhrenlicht oder direktem Sonnenlicht; andernfalls reagiert der Projektor möglicherweise nicht auf die Befehle. Falls Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.

Relevante Links

- "Einlegen von Batterien in die Fernbedienung" [S.31](#)

- 1** Schieben Sie den A/V Stummschalten-Hebel zum Öffnen der Objektivabdeckung des Projektors, bis er klickt.



- 2** Schließen Sie zum Abdecken des Objektivs oder temporären Abschalten von projiziertem Bild und Ton die Abdeckung des A/V Stummschalten-Hebels.

Relevante Links

- "Projektor aufstellen" [S.18](#)



Verwendung der Basisfunktionen des Projektors


Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Nutzung der Basisfunktionen des Projektors.

Relevante Links

- "Einschalten des Projektors" [S.35](#)
- "Ausschalten des Projektors" [S.37](#)
- "Einstellen von Datum und Uhrzeit" [S.38](#)
- "Auswahl der Sprache für die Projektormenüs" [S.40](#)
- "Projektionsmodi" [S.41](#)
- "Anpassen der Bildhöhe" [S.43](#)
- "Bildform" [S.44](#)
- "Änderung der Bildgröße mit dem Zoomring" [S.50](#)
- "Fokussieren des Bildes per Fokusring" [S.51](#)
- "Projektion mit USB Display" [S.52](#)
- "Auswahl einer Bildquelle" [S.56](#)
- "Bildseitenverhältnis" [S.58](#)
- "Farbmodus" [S.60](#)
- "Anpassen der Bildfarbe" [S.63](#)
- "Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten" [S.67](#)

Schalten Sie zuerst den Projektor und dann den Computer oder das Videogerät ein, den/das Sie nutzen möchten.

- 1** Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzbuchse des Projektors.
- 2** Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.



Die Betriebsleuchte des Projektors wird blau. Dies zeigt an, dass der Projektor mit Strom versorgt wird, aber noch nicht eingeschaltet ist (er befindet sich im Standby-Modus).


- 3** Drücken Sie zum Einschalten des Projektors die Ein-/Austaste am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

Der Projektor gibt einen Signalton aus und die Statusleuchte blinkt blau, während sich der Projektor aufwärmt. Sobald der Projektor aufgewärmt ist, hört die Statusleuchte auf zu blinken und leuchtet blau.

Warnung

Blicken Sie niemals in das Projektorobjektiv, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Dies kann Ihre Augen schädigen und ist besonders für Kinder gefährlich.

- 4** Öffnen Sie die Objektivabdeckung des Projektors.



Versuchen Sie Folgendes, falls Sie kein projiziertes Bild sehen.

- Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckung vollständig offen ist.
- Schalten Sie den angeschlossenen Computer bzw. das Videogerät ein.
- Ändern Sie die Bildschirmausgabe vom Computer, wenn Sie einen Notebook-PC verwenden.
- Legen Sie eine DVD oder ein anderes Videomedium ein und drücken Sie die Wiedergabetaste (falls erforderlich).
- Drücken Sie zum Erkennen der Quelle die [Source Search]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld.
- Drücken Sie die Taste der gewünschten Videoquelle an der Fernbedienung.



- Wenn die **Direkt Einschalten**-Einstellung im Projektormenü **Erweitert** auf **Ein** gesetzt ist, schaltet sich der Projektor ein, sobald Sie ihn an die Stromversorgung anschließen. Beachten Sie, dass sich der Projektor auch automatisch einschaltet, wenn die Stromversorgung nach einem Stromausfall wiederhergestellt wird.

☛ **Erweitert > Betrieb > Direkt Einschalten**

- Wenn die **Auto-Einschalten**-Einstellung im Projektormenü **Erweitert** auf **Computer1** gesetzt ist, schaltet sich der Projektor ein, sobald der Projektor ein Bildsignal vom Computer1-Anschluss erkennt. (Stellen Sie zunächst **Standby-Modus** im ECO-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** ein.)

☛ **Erweitert > Betrieb > Auto-Einschalten**

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)

Bevor Sie den Projektor abschalten, müssen Sie alle mit ihm verbundenen Computer herunterfahren, so dass Sie die Computeranzeige während der Abschaltung sehen.



Schalten Sie diesen Projektor zur Verlängerung der Produktlebenszeit bei Nichtbenutzung aus. Die Lampenlebensdauer variiert je nach gewähltem Modus, Umgebungsbedingungen und Nutzung. Die Helligkeit kann mit der Zeit nachlassen.

- 1 Drücken Sie die Ein-/Austaste am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.

Der Projektor zeigt eine Abschaltbestätigung an.

Möchten Sie den Projektor ausschalten?

Ja : Drücken Sie die  Taste
Nein : Drücken Sie eine andere Taste


- 2 Drücken Sie die Ein-/Austaste noch einmal. (Wenn Sie das Gerät eingeschaltet lassen möchten, drücken Sie eine beliebige andere Taste.)

Der Projektor gibt zwei Signaltöne aus, die Lampe erlischt und die Statusleuchte schaltet sich ab.



Bei der Sofort aus-Technologie von Epson gibt es keine Abkühlphase, sodass Sie den Projektor sofort zum Transport einpacken können.


- 3 Stellen Sie zum Transportieren und Aufbewahren des Projektors sicher, dass die Betriebsleuchte blau ist (ohne zu blinken), und ziehen Sie dann das Netzkabel.



Achtung

Ziehen Sie das Netzkabel zur Vermeidung von Schäden an Projektor oder Lampe niemals, während die Betriebsleuchte blau blinkt.

- 4 Schließen Sie die Objektivabdeckung des Projektors.




Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)

Sie können Datum und Uhrzeit des Projektors einstellen.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.



- 3 Wählen Sie das **Erweitert**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 4 Wählen Sie die **Betrieb**-Einstellung und drücken Sie [Enter].
- 5 Wählen Sie die **Datum & Zeit**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

Sie sehen diese Anzeige:




- 6 Wählen Sie die **Datum & Zeit**-Einstellung und drücken Sie [Enter].

Sie sehen diese Anzeige:



- 7 Wählen Sie **Datum**, drücken Sie [Enter] und nutzen Sie die eingeblendete Tastatur zur Eingabe des heutigen Datums.
- 8 Wählen Sie **Zeit**, drücken Sie [Enter] und nutzen Sie die eingeblendete Tastatur zur Eingabe der aktuellen Uhrzeit.
- 9 Wählen Sie **Zeitunterschied (UTC)**, drücken Sie [Enter] und stellen Sie den Zeitunterschied zur koordinierten Weltzeit ein.
- 10 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Einstellen** und drücken Sie [Enter].
- 11 Wählen Sie zum Aktivieren der Sommerzeit die **Sommerzeit**-Einstellung und drücken Sie [Enter]. Legen Sie dann die Einstellungen fest.



[Sommerzeit-Einstellung] Zurück ↩

Sommerzeit Aus
DST-Einstellung (min) 0

[DST Start]
Monat 0
Woche 0
Wochentag Mo
Zeit

[DST Ende]
Monat 0
Woche 0
Wochentag Mo
Zeit


Einst.

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)

12 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Einstellen** und drücken Sie [Enter].

13 Wählen Sie zum automatischen Aktualisieren der Zeit über einen Internetzeitserver die **Internetzeit**-Einstellung und drücken Sie [Enter]. Legen Sie dann die Einstellungen fest.



[Internetzeit] Zurück ↩

Internetzeit Aus
Internetzeitserver 0. 0. 0. 0


Einst.

14 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Einstellen** und drücken Sie [Enter].

15 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Wenn Sie Projektormenüs und Meldungen in einer anderen Sprache anzeigen möchten, können Sie die **Sprache**-Einstellung ändern.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.



- 3 Wählen Sie das **Erweitert**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 4 Wählen Sie die **Sprache**-Einstellung und drücken Sie [Enter].
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie [Enter].

- 6 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Relevante Links


- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)

Je nachdem, wie Sie den Projektor positioniert haben, müssen Sie zur richtigen Bildprojektion möglicherweise den Projektionsmodus ändern.

- **Front** (Standardeinstellung) ermöglicht Ihnen die Projektion von einem Tisch von der Vorderseite der Projektionsfläche.
- **Front/Decke** stellt das Bild zur Projektion von einer Decken- oder Wandhalterung auf den Kopf.
- **Rück** dreht das Bild horizontal um, wenn Sie von hinten auf eine durchscheinende Leinwand projizieren.
- **Rück/Decke** dreht das Bild um und stellt es auf den Kopf, wenn Sie von der Decke von hinten auf eine durchscheinende Leinwand projizieren.

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)
- "Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung" [S.41](#)
- "Änderung des Projektionsmodus über die Menüs" [S.41](#)
- "Projektoraufstellung und Installationsoptionen" [S.20](#)



Das Bild verschwindet kurz, dann wird es auf den Kopf gestellt wieder angezeigt.

- 3 Sie können die Projektion auf den Originalmodus zurücksetzen, indem Sie die [A/V Mute]-Taste noch einmal 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Relevante Links

- "Projektionsmodi" [S.41](#)

Änderung des Projektionsmodus über die Fernbedienung


Durch Änderung des Projektionsmodus können Sie das Bild auf den Kopf stellen.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2 Halten Sie die [A/V Mute]-Taste an der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.

Änderung des Projektionsmodus über die Menüs

Sie können den Projektionsmodus zum vertikalen und/oder horizontalen Umkehren des Bildes über die Projektormenüs ändern.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.



3 Wählen Sie das **Erweitert**-Menü und drücken Sie [Enter].



Relevante Links

- "Projektionsmodi" [S.41](#)

4 Wählen Sie die **Projektion**-Einstellung und drücken Sie [Enter].




5 Wählen Sie einen Projektionsmodus und drücken Sie [Enter].

6 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].


Wenn Sie von einem Tisch oder anderen flachen Untergrund projizieren und das Bild zu hoch oder tief ist, können Sie die Bildhöhe über die einstellbaren Füße des Projektors anpassen. Je größer der Neigungswinkel ist, desto schwieriger wird es, den Fokus einzustellen. Stellen Sie den Projektor so auf, dass nur ein kleiner Neigungswinkel erforderlich ist.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Ziehen Sie zum Anpassen des vorderen Fußes am Fußfreigabehebel und heben Sie die Vorderseite des Projektors an.



Der Fuß fährt aus dem Projektor heraus. Sie können die Position um bis zu 14 Grad anpassen.

- 3** Lassen Sie den Hebel zum Verriegeln des Fußes los.
- 4** Wenn das Bild geneigt ist, drehen Sie zur Angleichung der Höhe an den hinteren Füßen.



- 1** Hinteren Fuß herausdrehen
- 2** Hinteren Fuß hereindreihen

Falls das projizierte Bild nicht rechteckig angezeigt wird, müssen Sie die Bildform anpassen.

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)
- "Bildform" [S.44](#)

Sie können ein gleichmäßiges, rechteckiges Bild projizieren, indem Sie den Projektor ebenerdig direkt vor der Mitte der Projektionsfläche aufstellen. Falls Sie den Projektor in einem Winkel zur Projektionsfläche aufstellen oder nach oben, unten oder zur Seite neigen, müssen Sie möglicherweise die Bildform korrigieren.

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)
- "Auto H/V-Keystone" [S.44](#)
- "Automatische Korrektur der Bildform mit Screen Fit" [S.44](#)
- "Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten" [S.46](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.47](#)

Auto H/V-Keystone

Wenn der Projektor bewegt oder geneigt wird, korrigiert die Auto H/V-Keystone-Funktion alle vertikalen und horizontalen Trapezverzerrungen automatisch.

Wenn der Projektor bewegt wird, wird eine Anzeige zur Anpassung eingeblendet; dann wird das projizierte Bild automatisch korrigiert.

Auto H/V-Keystone kann Verzerrungen des projizierten Bildes unter diesen Bedingungen korrigieren:

- Der Projektionsabstand beträgt etwa 1,5 bis 3,0 m (EB-1985WU/EB-1980WU)
- Der Projektionsabstand beträgt etwa 0,9 bis 3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)
- Der Projektionswinkel ist um etwa 20 ° nach rechts oder links bzw. 30 ° nach oben oder unten geneigt
- Die **Projektion**-Einstellung ist im **Erweitert**-Menü des Projektors auf **Front** eingestellt



Wenn Sie die Auto H/V-Keystone-Funktion nicht verwenden möchten, stellen Sie die Option **Auto H/V-Keystone** im Projektormenü **Einstellung** auf **Aus** ein.


☛ **Einstellung** > **Keystone** > **H/V-Keystone** > **Auto H/V-Keystone**

Relevante Links

- "Bildform" [S.44](#)
- "Projektionsmodi" [S.41](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)

Automatische Korrektur der Bildform mit Screen Fit

Mit der Screen Fit-Funktion des Projektors können Sie Form und Position der Bilder zur Anpassung an Ihre Projektionsfläche automatisch korrigieren.




Der Projektorsensor kann unter folgenden Bedingungen Größe und Form der Projektionsfläche erkennen:

- Der Projektor ist nicht an der Decke montiert
- Die Größe der Projektionsfläche beträgt maximal 100 Zoll (254 cm)
- Der Projektionsabstand beträgt etwa 1,5 bis 3,0 m (EB-1985WU/EB-1980WU)


- Der Projektionsabstand beträgt etwa 1,2 bis 3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)
- Der Projektionswinkel ist um etwa 20 ° nach rechts oder links bzw. 30 ° nach oben oder unten geneigt
- Der Raum ist nicht zu dunkel
- Die Projektionsfläche ist nicht gemustert und lenkt den Sensor nicht ab

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Screen Fit]-Taste am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.



Eine Meldung wird angezeigt.

- 3** Bewegen Sie den Projektor so, dass die Meldung in der Mitte der Projektionsfläche erscheint.
- 4** Vergrößern Sie das Bild, bis der gelbe Rahmen über den Rand der Projektionsfläche hinausragt.



- Falls sich der gelbe Rahmen nach Einstellung des maximalen Zoomfaktors immer noch innerhalb der Projektionsfläche befindet, vergrößern Sie den Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche.
- Beispiel: Wenn Sie in einem kleinen Raum auf eine breite Projektionsfläche projizieren und den gelben Rahmen nicht über den Rand der Projektionsfläche hinaus bewegen können, muss der gelbe Rahmen mindestens die oberen und unteren beiden Seiten der Projektionsfläche beinhalten, damit Screen Fit die Höhe der Projektionsfläche erkennen und das Bild daran anpassen kann.



- 5** Drücken Sie die [Screen Fit]-Taste noch einmal. Wird der Einstellungsbildschirm angezeigt, darf der Projektor nicht verschoben und das Bild nicht blockiert werden. Das projizierte Bild wird entsprechend dem Bildformat des eingegebenen Bildes angepasst; daraufhin verschwindet diese Meldung.

Mit  am Hauptbedienfeld können Sie das Korrekturergebnis einstellen.

- 6** Stellen Sie die Bildform wie erforderlich über die Tasten zur Trapezkorrektur am Bedienfeld ein.

Wenn keine Eingabe erfolgt, wird die Meldung nach etwa 7 Sekunden geschlossen.

- 7** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].


Die **Keystone**-Einstellung ist nun im **Einstellung**-Menü des Projektors auf **Quick Corner** eingestellt. Bei Bedarf können Sie die Bildecken über Quick Corner individuell korrigieren, indem Sie die Pfeiltasten am Bedienfeld drücken.

Relevante Links

- "Bildform" [S.44](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.47](#)


Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten

Sie können die Form eines nicht rechteckigen Bildes über die Trapezkorrektur-Tasten des Projektors korrigieren.





Über die Trapezkorrektur-Tasten können Sie Bilder um bis zu 30 ° nach rechts, links, oben oder unten korrigieren.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie eine der Tasten zur Trapezkorrektur am Bedienfeld; die Keystone-Anzeige erscheint.



- 3** Drücken Sie zum Anpassen der Bildform eine Trapezkorrektur-Taste.





Nach der Korrektur ist Ihr Bild etwas kleiner.



Falls der Projektor außerhalb Ihrer Reichweite installiert ist, können Sie die Bildform auch über die [Menu]-Taste an der Fernbedienung korrigieren, indem Sie **H/V-Keystone** im Projektormenü **Einstellung** wählen.


☛ **Einstellung > Keystone > H/V-Keystone**

Relevante Links


- "Bildform" [S.44](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)

Korrektur der Bildform mit Quick Corner

Sie können Form und Größe eines nicht rechteckigen Bildes über die Quick Corner-Einstellung des Projektors korrigieren.




- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.




- 3** Wählen Sie das **Einstellung**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 4 Wählen Sie **Keystone** und drücken Sie [Enter].




- 5 Wählen Sie **Quick Corner** und drücken Sie [Enter]. Drücken Sie bei Bedarf noch einmal [Enter].



Die Quick Corner-Anzeige erscheint.

- 6 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Bildecke, die Sie anpassen möchten. Drücken Sie dann [Enter].




- 7 Drücken Sie die Pfeiltasten zum Anpassen der Bildform. Wenn Sie [Enter] drücken, erscheint die Quick Corner-Anzeige.



- Falls Sie diese Anzeige sehen, können Sie die Form in der durch das graue Dreieck angezeigten Richtung nicht weiter anpassen.



- Halten Sie zum Rücksetzen der Quick Corner-Korrektur die [Esc]-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, während die Quick Corner-Anzeige eingeblendet wird; wählen Sie dann **Reset Quick Corner**. Schalten Sie die Methode zur Korrektur der Bildform mit **Auf H/V-Keystone umsch.** auf H/V-Keystone um.



8 Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 6 und 7 zur Anpassung der restlichen Ecken.


9 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Esc].

Die **Keystone**-Einstellung ist nun im **Einstellung**-Menü des Projektors auf **Quick Corner** eingestellt. Wenn Sie die Tasten der Trapezkorrektur am Bedienfeld das nächste Mal drücken, erscheint die Quick Corner-Anzeige.

Relevante Links

- "Bildform" [S.44](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)


- 1 Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2 Drehen Sie den Zoomring zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes.



Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)

Der Fokus kann mithilfe des Fokusrings korrigiert werden.




Sie können zur Feineinstellung des Fokus auch die Focus Help-Anzeige des Projektors nutzen.

Die Focus Help-Anzeige ermöglicht unter den folgenden Bedingungen die Korrektur des projizierten Bildes:

- Die Größe der Projektionsfläche beträgt maximal 100 Zoll (254 cm)
- Der Projektionsabstand beträgt etwa 1,5 bis 3,0 m (EB-1985WU/EB-1980WU)
- Der Projektionsabstand beträgt etwa 0,9 bis 3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)
- Der Projektionswinkel ist um etwa 20 ° nach rechts oder links bzw. 30 ° nach oben oder unten geneigt
- Die Projektionsumgebung ist nicht zu hell

- 1** Schalten Sie den Projektor ein und zeigen Sie ein Bild an.
- 2** Drücken Sie zum Aufrufen der Focus Help-Anzeige die [Focus Help]-Taste am Bedienfeld.



- 3** Drehen Sie den Fokusring, bis sich die beiden orangefarbenen Kreise in der Mitte der Focus Help-Anzeige überlappen.



- 4** Drücken Sie zum Verlassen der Anzeige [Focus Help] oder [Esc].

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)

Sie können den Projektor zur Bildprojektion über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Ton vom Computer aussenden.

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)
- "USB Display-Systemanforderungen" [S.52](#)
- "Installation der USB Display-Software" [S.53](#)
- "Deinstallation der USB Display-Software" [S.54](#)

USB Display-Systemanforderungen

Zur Nutzung der Epson USB Display-Software des Projektors muss Ihr Computer die folgenden Systemanforderungen erfüllen.

Anforderungen	Windows	Mac
Betriebssystem	Windows 2000 (nur Service Pack 4)	OS X <ul style="list-style-type: none"> • Mac OS X 10.5.x (32 Bit) • Mac OS X 10.6.x (32 und 64 Bit) • OS X 10.7.x (32 und 64 Bit) • OS X 10.8.x (64 Bit) • OS X 10.9.x (64 Bit)
	Windows XP <ul style="list-style-type: none"> • Professional (32 Bit) • Home Edition (32 Bit) • Tablet PC Edition (32 Bit) 	
	Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32 Bit) • Enterprise (32 Bit) • Business (32 Bit) • Home Premium (32 Bit) • Home Basic (32 Bit) 	

Anforderungen	Windows	Mac
	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32 und 64 Bit) • Enterprise (32 und 64 Bit) • Professional (32 und 64 Bit) • Home Premium (32 und 64 Bit) • Home Basic (32 Bit) • Starter (32 Bit) 	
	Windows 8 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8 (32 und 64 Bit) • Windows 8 Pro (32 und 64 Bit) • Windows 8 Enterprise (32 und 64 Bit) 	
	Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32 und 64 Bit) • Windows 8.1 Pro (32 und 64 Bit) • Windows 8.1 Enterprise (32 und 64 Bit) 	
CPU	Mobile Pentium III 1,2 GHz oder schneller (Pentium M 1,6 GHz oder schneller empfohlen)	Power PC G4 1 GHz oder schneller (Core-Duo 1,83 GHz oder schneller empfohlen)
Speicher	256 MB oder mehr (512 MB oder mehr empfohlen)	512 MB oder mehr
Festplattenspeicher	20 MB oder mehr	
Display	Auflösung zwischen 640 × 480 und 1920 × 1200 16-Bit-Farbe oder besser	Auflösung zwischen 640 × 480 und 1920 × 1200 16-Bit-Farbe oder besser

Relevante Links

- "Projektion mit USB Display" [S.52](#)

Installation der USB Display-Software

Wenn Sie den Projektor das erste Mal über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden, müssen Sie die Epson USB Display-Software installieren. Sie müssen die Software beim nächsten Verbindungsaufbau nicht erneut installieren.



Falls Sie mit mehreren Bildquellen verbunden sind, müssen Sie möglicherweise die Bildquelle auf USB Display einstellen.

- 1** Verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem USB-B-Anschluss des Projektors.



Falls Sie Windows 2000 oder Windows XP nutzen und eine Meldung sehen, die fragt, ob Ihr Computer neu gestartet werden soll, wählen Sie **Nein**.

- 2** Befolgen Sie zum Installieren der Software einen der folgenden Schritte:

- Windows 2000: Doppelklicken Sie auf **Computer** > **EPSON_PJ_UD** > **EMP_UDSE.EXE**.
- Windows XP: Installation startet automatisch.



Falls die Installation nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz** > **EPSON_PJ_UD** > **EMP_UDSE.EXE**.

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: Wenn der Dialog erscheint, klicken Sie auf **EMP_UDSE.EXE** **ausführen**.

- OS X: Der **Setup**-Ordner von USB Display wird im **Finder** angezeigt. Doppelklicken Sie auf das **USB Display Installer**-Symbol und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.



Falls der **Setup**-Ordner von USB Display nicht automatisch angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **EPSON_PJ_UD** > **USB Display Installer**.

- 3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach einem Augenblick werden die Computerbilder projiziert. Trennen Sie das USB-Kabel nicht und schalten Sie den Projektor nicht aus, bis die Bilder projiziert werden.



Falls nichts projiziert wird, befolgen Sie einen der nachstehenden Schritte:

- Windows: Klicken Sie auf **Alle Programme** > **EPSON Projector** > **Epson USB Display** > **Epson USB Display Ver.x.xx**.
- OS X: Klicken Sie auf das **USB Display**-Symbol im **Dock**.

- 4** Wenn Sie mit der Projektion fertig sind, befolgen Sie einen der nachstehenden Schritte:

- Windows: Trennen Sie das USB-Kabel. Es ist nicht erforderlich, die Funktion **Hardware sicher entfernen** zu nutzen.
- OS X: Wählen Sie **Trennen** aus dem **USB Display**-Symbolmenü in der Menüleiste oder im **Dock** und ziehen Sie das USB-Kabel.



- Bei Verwendung eines Computers, auf dem Windows 2000 mit Benutzerautorisierung läuft, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und Sie können die Software möglicherweise nicht verwenden. Versuchen Sie in diesem Fall, Windows auf die aktuelle Version zu aktualisieren, starten Sie Ihren Computer neu und versuchen Sie noch einmal, eine Verbindung herzustellen. Weitere Details erfahren Sie von Epson.
- Falls kein **USB Display**-Symbol im **Dock** erscheint, doppelklicken Sie auf **USB Display** im **Programme**-Ordner.
- Wenn Sie **Verlassen** im Symbol-Menü **USB Display** im **Dock** auswählen, wird USB Display nicht automatisch gestartet, wenn Sie das USB-Kabel anschließen.
- Bei Projektoren mit einer Auflösung von WUXGA (1920 × 1200) können sich Leistung und Qualität des Videos verringern, wenn Sie die Computerauflösung während der Projektion ändern.

Relevante Links

- "Projektion mit USB Display" [S.52](#)
- "Auswahl einer Bildquelle" [S.56](#)
- "Verbindung mit einem Computer zur Bild- und Tonausgabe per USB" [S.22](#)

Deinstallation der USB Display-Software

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Deinstallieren der Epson USB Display-Software.

Relevante Links

- "Projektion mit USB Display" [S.52](#)
- "Deinstallation von USB Display (Windows 2000)" [S.54](#)
- "Deinstallation von USB Display (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)" [S.54](#)
- "Deinstallation von USB Display (Windows 8/Windows 8.1)" [S.55](#)

- "Deinstallation von USB Display (OS X)" [S.55](#)

Deinstallation von USB Display (Windows 2000)

- 1** Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen** und klicken Sie dann auf die **Systemsteuerung**.
- 2** Doppelklicken Sie auf **Software**.
- 3** Doppelklicken Sie auf **Programme ändern oder entfernen**.
- 4** Wählen Sie **Epson USB Display**, und klicken Sie dann auf **Ändern/Entfernen**.

Relevante Links

- "Deinstallation der USB Display-Software" [S.54](#)

Deinstallation von USB Display (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)

- 1** Klicken Sie auf **Start** und dann auf die **Systemsteuerung**.
- 2** Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Windows XP: Doppelklicken Sie auf **Software**.
 - Windows Vista und Windows 7: Klicken Sie in der **Programme**-Kategorie auf **Programm deinstallieren**.
- 3** Wählen Sie **Epson USB Display** und führen Sie einen der nachstehenden Schritte aus:
 - Windows XP: Klicken Sie auf **Entfernen**.

- Windows Vista und Windows 7: Klicken Sie auf **Deinstallieren**.

Relevante Links

- "Deinstallation der USB Display-Software" [S.54](#)

Relevante Links

- "Deinstallation der USB Display-Software" [S.54](#)

Deinstallation von USB Display (Windows 8/Windows 8.1)

- 1** Wählen Sie **Suche** in den Charms und suchen Sie nach **Epson USB Display**.
- 2** Rechtsklicken (halten) Sie **Epson USB Display Ver.x.xx**.
- 3** Wählen Sie **Deinstallieren** aus der App-Leiste.
- 4** Wählen Sie **Epson USB Display**, und klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.
- 5** Befolgen Sie zur Deinstallation die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Relevante Links


- "Deinstallation der USB Display-Software" [S.54](#)

Deinstallation von USB Display (OS X)


- 1** Doppelklicken Sie auf **Programme > USB Display > Tool**.
- 2** Doppelklicken Sie auf **USB Display Uninstaller** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Deinstallation.

Wenn mehrere Bildquellen mit dem Projektor verbunden sind, z. B. ein Computer und ein DVD-Player, können Sie von einer Bildquelle zur anderen wechseln.

- 1** Stellen Sie sicher, dass die verbundene Bildquelle, die Sie nutzen möchten, eingeschaltet ist.
- 2** Bei Videobildquellen legen Sie eine DVD oder ein anderes Videomedium ein und drücken die Wiedergabetaste.
- 3** Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Drücken Sie die [Source Search]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld, bis Sie das Bild von der gewünschten Quelle sehen.



- Drücken Sie die Taste der gewünschten Videoquelle an der Fernbedienung. Falls mehr als ein Anschluss für diese Quelle vorhanden ist, drücken Sie die Taste zum Umschalten zwischen den Quellen noch einmal.



- 1** Computerquellen (Anschlüsse Computer1- und Computer2)
- 2** Video- und HDMI/MHL-Quellen (Anschlüsse Video, HDMI1/MHL und HDMI2)
- 3** USB-Quellen (USB-B-Anschluss und mit dem USB-A-Anschluss verbundene externe Geräte)
- 4** Netzwerkquelle (LAN und Screen Mirroring)



Screen Mirroring ist nur mit EB-1985WU/EB-1975W verfügbar.



Diese Anzeige erscheint, wenn kein Bildsignal erkannt wird. Prüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen Projektor und Bildquelle.

[Quellensuche]

	Signalstatus
 Computer1	Aus
 Computer2	Aus
 Video	Aus
 HDMI1	Aus
 HDMI2	Aus
 USB Display	Aus
 USB	Aus
 LAN	Aus
 Screen Mirroring	Aus

· Ein Bildsignal eingeben.
· Die Quelle mit der Taste  auswählen.

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)

Der Projektor kann Bilder in verschiedenen Seitenverhältnissen (das Verhältnis zwischen Höhe und Breite) anzeigen, die auch als Bildformat bezeichnet werden. Normalerweise bestimmt das Eingangssignal von Ihrer Videoquelle das Bildformat. Bei bestimmten Bildern können Sie das Bildformat jedoch an Ihre Projektionsfläche anpassen, indem Sie eine Taste an der Fernbedienung drücken.

Wenn Sie ein bestimmtes Seitenverhältnis bei einer bestimmten Videoeingangsquelle verwenden möchten, können Sie dieses über das **Signal**-Projektormenü wählen.


Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)
- "Änderung des Bildformats" [S.58](#)
- "Verfügbare Bildformate" [S.58](#)
- "Aussehen projizierter Bilder je nach Bildformat" [S.59](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)

Änderung des Bildformats

Sie können das Bildformat des angezeigten Bildes ändern.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2 Drücken Sie die [Aspect]-Taste der Fernbedienung.



- 3 Drücken Sie zum Umschalten zwischen den für Ihr Eingangssignal verfügbaren Bildformaten wiederholt die [Aspect]-Taste.



Stellen Sie zur Anzeige von Bildern ohne schwarze Balken **Auflösung** im Projektormenü **Signal** entsprechend der Computerauflösung auf **Fern** oder **Normal** ein.

Relevante Links

- "Bildseitenverhältnis" [S.58](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)

Verfügbare Bildformate

Sie können je nach Eingangssignal von Ihrer Bildquelle folgende Bildformate wählen.



Bei bestimmten Bildformaten kann es je nach Format und Auflösung Ihres Eingangssignals zu schwarzen Balken und abgeschnittenen Bildbereichen kommen.

Bildformat-Einstellung	Beschreibung
Automatisch	Legt das Bildformat automatisch entsprechend dem Eingangssignal und der Auflösung -Einstellung fest.
Normal	Zeigt Bilder über die gesamte Projektionsfläche an und behält das Bildformat des Bildes bei.
16:9	Konvertiert das Bildformat des Bildes in 16:9.
Voll	Zeigt Bilder über die volle Breite der Projektionsfläche an, behält jedoch nicht das Bildformat bei.

Bildformat-Einstellung	Beschreibung
Zoom	Zeigt Bilder über die gesamte Breite der Projektionsfläche an und behält das Bildformat des Bildes bei.
Nativ	Zeigt Bilder unverändert an (Bildformat und Auflösung werden beibehalten).



Die Bildformat-Einstellung **Automatisch** ist nur bei HDMI/MHL-Bildquellen verfügbar.




Relevante Links


- "Bildseitenverhältnis" [S.58](#)

Aussehen projizierter Bilder je nach Bildformat

Bei bestimmten Bildformaten kann es je nach Format und Auflösung Ihres Eingangssignals zu schwarzen Balken und abgeschnittenen Bildbereichen kommen. Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle die Position der schwarzen Balken und abgeschnittenen Bildbereiche.

Bei Projektoren mit einer Auflösung von WUXGA (1920 × 1200) oder WXGA (1280 × 800)

Bildformatmodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale		
	16:10	16:9	4:3
Normal Auto			
16:9			

Bildformatmodus	Seitenverhältnis für Eingangssignale		
	16:10	16:9	4:3
Voll			
Zoom			
Nativ			



Das Bild bei **Nativ** variiert je nach Eingangssignal.

Relevante Links

- "Bildseitenverhältnis" [S.58](#)

Der Projektor bietet verschiedene Farbmodi zur Bereitstellung optimaler Helligkeits-, Kontrast- und Farbwerte für eine Vielzahl von Betrachtungsumgebungen und Bildtypen. Sie können den auf Ihr Bild und Ihre Umgebung abgestimmten Modus wählen oder mit den verfügbaren Modi experimentieren.

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)
- "Änderung des Farbmodus" [S.60](#)
- "Verfügbare Farbmodi" [S.60](#)
- "Einstellung der automatischen Blende" [S.61](#)

- 3 Drücken Sie zum Umschalten zwischen den für Ihr Eingangssignal verfügbaren Farbmodi wiederholt die [Color Mode]-Taste.

 Sie können auch die **Farbmodus**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors anpassen.


Relevante Links

- "Farbmodus" [S.60](#)
- "Bildqualitätseinstellungen – Bild-Menü" [S.136](#)

Änderung des Farbmodus

Sie können den Farbmodus des Projektors zur Optimierung des Bildes für Ihre Betrachtungsumgebung über die Fernbedienung ändern.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2 Drücken Sie die [Color Mode]-Taste an der Fernbedienung zum Ändern des Farbmodus.



Das Aussehen des Bildes ändert sich und der Name des Farbmodus wird kurz eingeblendet.

Verfügbare Farbmodi

Sie können den Projektor je nach Eingangsquelle auf die Nutzung dieser Farbmodi einstellen:

Farbmodus	Beschreibung
Präsentation	Ideal für farbige Präsentationen in hellen Räumen
Dynamisch	Ideal zur Projektion in hellen Räumen
Theater	Ideal zum Projizieren von Filmen in dunkeln Räumen
Sport	Ideal für Fernsehbilder in hellen Räumen
sRGB	Ideal für Standard-sRGB-Computerdisplays
Tafel	Ideal für Präsentationen an einer grünen Tafel (passt die Farben entsprechend an)
Weißtafel	Ideal für Präsentationen an einem Whiteboard (passt die Farben entsprechend an)
Foto	Ideal für die Projektion von Standbildern in hellen Räumen
DICOM SIM	Ideal für das Projizieren von Röntgenbildern und anderen medizinischen Bildern



Der Farbmodus **DICOM SIM** dient nur Veranschaulichungszwecken und sollte nicht für medizinische Diagnosen verwendet werden.

Relevante Links


- "Farbmodus" [S.60](#)

Einstellung der automatischen Blende

In den Farbmodi **Dynamisch** und **Theater** können Sie Adaptive IRIS-Blende zur automatischen Optimierung des Bildes basierend auf der Bildhelligkeit einschalten.

1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.



3 Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].



4 Wählen Sie **Adaptive IRIS-Blende** und drücken Sie [Enter].



5 Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie [Enter]:

- **Hohe Geschw.** passt die Helligkeit an, sobald sich die Szene ändert.
- **Normal** dient der Standardhelligkeitsanpassung.

6 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Relevante Links

- "Farbmodus" [S.60](#)

Sie können verschiedene Aspekte der Farbanzeige in Ihren projizierten Bildern feineinstellen.


Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)
- "Anpassen von Schattierung, Sättigung und Helligkeit" [S.63](#)
- "Anpassen der Gamma-Einstellung" [S.64](#)

Anpassen von Schattierung, Sättigung und Helligkeit

Sie können die Einstellungen Schattierung, Sättigung und Helligkeit für einzelne Bildfarben festlegen.


- 1 Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.



- 3 Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 4 Wählen Sie **Erweitert** und drücken Sie [Enter].
- 5 Wählen Sie **RGBCMY** und drücken Sie [Enter].
- 6 Gehen Sie bei den einzelnen Elementen R (Rot), G (Grün), B (Blau), C (Cyan), M (Magenta) und Y (Gelb) nach Bedarf wie folgt vor:
 - Zur Anpassung des gesamten Farbtons, bläulich – grünlich – rötlich, passen Sie die **Schattierung**-Einstellung an.
 - Zur Anpassung der gesamten Farblebendigkeit passen Sie die **Sättigung**-Einstellung an.
 - Zur Anpassung der gesamten Farbhelligkeit passen Sie die **Helligkeit**-Einstellung an.



7 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].


Relevante Links

- "Anpassen der Bildfarbe" [S.63](#)

Anpassen der Gamma-Einstellung

Sie können Farbunterschiede in projizierten Bildern korrigieren, die zwischen unterschiedlichen Bildquellen auftreten, indem Sie die Gamma-Einstellung anpassen.


- 1** Schalten Sie den Projektor ein und schalten Sie zu der gewünschten Bildquelle.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.




3 Wählen Sie das **Bild**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 4** Wählen Sie **Erweitert** und drücken Sie [Enter].
- 5** Wählen Sie **Gamma** und drücken Sie [Enter].
- 6** Wählen Sie den Korrekturwert und stellen Sie ihn ein.



Wenn Sie einen kleineren Wert wählen, können Sie die Gesamthelligkeit des Bildes reduzieren und das Bild schärfer machen. Wenn Sie einen größeren Wert wählen, werden die dunklen Bereiche der Bilder heller, aber die Farbsättigung der helleren Bereiche kann schwächer werden.





- 
 - Wenn Sie **DICOM SIM** als **Farbmodus**-Einstellung im **Bild-Menü** des Projektors ausgewählt haben, legen Sie den Einstellwert entsprechend der Projektionsgröße fest.
 - Wenn Ihre Leinwand kleiner als 120 Zoll ist, wählen Sie einen hohen Wert aus.
 - Wenn Ihre Leinwand größer als 120 Zoll ist, wählen Sie einen kleinen Wert aus.
 - Medizinische Bilder werden je nach Ihren Einstellungen und Leinwandspezifikationen gegebenenfalls nicht korrekt dargestellt.


7 Falls Sie feinere Einstellungen vornehmen möchten, wählen Sie **Benutzerdef.** und drücken [Enter].

8 Passen Sie den Wert über eine der folgenden Methoden an.

- Wählen Sie den Farbton, den Sie vom Bild anpassen möchten, mit **Von Abbildung justieren**. Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten in den Bereich, in dem Sie die Helligkeit ändern möchten, und drücken [Enter]. Drücken Sie dann die Aufwärts- oder Abwärtstaste zum Anpassen des Wertes für den ausgewählten Farbton und anschließend [Enter].



- Wählen Sie zum Verwenden der Gamma-Einstellungskurve **Von Grafik justieren**. Wählen Sie mit der Links- oder Rechtstaste den Farbton, den Sie anpassen möchten. Drücken Sie dann die Aufwärts- oder Abwärtstaste zum Anpassen des Wertes und anschließend [Enter].



- 9** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].


Relevante Links

- "Anpassen der Bildfarbe" [S.63](#)
- "Bildqualitätseinstellungen – Bild-Menü" [S.136](#)

Die Lautstärketasten steuern das interne Lautsprechersystem des Projektors bzw. mit dem Projektor verbundene externe Lautsprecher.

Sie müssen die Lautstärke bei jeder einzelnen verbundenen Eingangsquelle separat anpassen.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und starten Sie eine Präsentation.
- 2 Drücken Sie zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke wie dargestellt die [Volume]-Tasten am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.



Eine Lautstärkeleiste wird angezeigt.

- 3 Stellen Sie die Lautstärke für eine Eingangsquelle auf eine bestimmte Stufe ein, indem Sie **Lautst.** im **Einstellung**-Menü des Projektors wählen.

Achtung

Beginnen Sie eine Präsentation nicht bei einer hohen Lautstärkeeinstellung. Plötzliche laute Geräusche können das Gehör schädigen.

Achten Sie vor dem Ausschalten des Geräts immer darauf, die Lautstärke zu verringern, damit Sie diese dann nach dem erneuten Einschalten schrittweise wieder erhöhen können.

Relevante Links

- "Verwendung der Basisfunktionen des Projektors" [S.34](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)




Anpassen der Projektorfunktionen

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Nutzung der Einstellfunktionen Ihres Projektors.

Relevante Links


- "Projizieren von zwei Bildern gleichzeitig" [S.69](#)
- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.80](#)
- "Temporäres Anhalten von Videos" [S.81](#)
- "Zoomen von Bildern" [S.82](#)
- "Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus" [S.83](#)
- "Verwendung der Fernbedienung als Pointer" [S.85](#)
- "Speichern eines Benutzerlogos" [S.86](#)
- "Korrektur von Farbabweichungen bei Projektion von mehreren Projektoren" [S.89](#)
- "Projektorsicherheitsfunktionen" [S.93](#)

Über die Split Screen-Funktion können Sie zwei Bilder von verschiedenen Bildquellen gleichzeitig projizieren. Sie können die Split Screen-Funktion über die Fernbedienung oder die Projektormenüs steuern.



Während der Verwendung der Split Screen-Funktion sind andere Projektorfunktionen möglicherweise nicht verfügbar und einige Einstellungen werden eventuell automatisch auf beide Bilder angewendet.

- 1 Drücken Sie die [Split]-Taste der Fernbedienung.




Die gegenwärtig gewählte Eingangsquelle wird auf die linke Seite verschoben.




Sie können dieselben Aktionen über **Split Screen** im **Einstellung**-Menü des Projektors durchführen.

- 2 Drücken Sie die [Menu]-Taste.
Sie sehen diese Anzeige:



- 3 Wählen Sie zur Festlegung einer Eingangsquelle für das andere Bild die **Quelle**-Einstellung, drücken Sie [Enter], wählen Sie die Eingangsquelle, wählen Sie **Ausf.** und drücken Sie [Enter].





- Sie können nur Eingangsquellen wählen, die kombiniert werden können.
- Bei Verwendung der Split Screen-Funktion erscheint die Quellenanzeige, wenn Sie die Eingangsquelle über die Fernbedienung ändern.

4 Wählen Sie zum Tauschen der Bilder **Bildschirme tauschen** und drücken Sie [Enter].

Die Bilder der linken und rechten Anzeige werden ausgetauscht.



5 Sie können ein Bild vergrößern, während das andere Bild verkleinert wird, indem Sie **Bildschirmgröße** wählen, [Enter] drücken, eine Größe wählen, [Enter] drücken und zum Verlassen [Menu] drücken.



Je nach Videoeingangssignal erscheinen die Bilder möglicherweise nicht in derselben Größe, selbst wenn Sie **Gleich** wählen.

6 Wählen Sie die Tonausgabe, indem Sie **Audioquelle** wählen, [Enter] drücken, eine Audiooption wählen, [Enter] drücken und zum Verlassen [Menu] drücken.



Wählen Sie **Automatisch**, wenn der Ton von der größten Anzeige oder der linken Anzeige ausgegeben werden soll.

7 Drücken Sie zum Verlassen der Split Screen-Funktion [Split] oder [Esc].

Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)
- "Kombination von Eingangsquellen bei Split Screen-Projektion" [S.70](#)
- "Beschränkungen bei der Split Screen-Projektion" [S.71](#)

Kombination von Eingangsquellen bei Split Screen-Projektion

Diese Kombinationen von Eingangsquellen können bei der Split Screen-Funktion nicht projiziert werden.

- Computer1 und Computer2
- HDMI1/MHL, HDMI2 und Screen Mirroring
- USB Display, USB und LAN
- LAN (Drahtlos) und Screen Mirroring

Relevante Links

- "Projizieren von zwei Bildern gleichzeitig" [S.69](#)

Beschränkungen bei der Split Screen-Projektion

Betriebseinschränkungen

Das Folgende kann während der Split-Screen-Projektion nicht ausgeführt werden.

- Einstellung des Projektormenüs
- E-Zoom
- Umschalten des Seitenverhältnismodus (der Seitenverhältnismodus wird auf **Normal** gesetzt)
- Tätigkeiten, die das Drücken der [User]-Taste der Fernbedienung beinhalten.
- Adaptive IRIS-Blende



Hilfe kann nur angezeigt werden, wenn keine Signale anliegen oder wenn eine Warnbenachrichtigung angezeigt wird.

Bildbeschränkungen


- Wenn Sie Einstellungen im **Bild**-Menü des Projektors vornehmen, können Sie diese nur auf das Bild auf der linken Seite anwenden; auf das rechte Bild werden die Standardeinstellungen angewandt. Einstellungen, die sich auf das gesamte projizierte Bild auswirken, wie **Farbmodus** und **Helligkeit**, werden sowohl auf das linke als auch auf das rechte Bild angewendet.
- **Progressiv** und **Rauschunterdrückung** im **Signal**-Menü des Projektors werden für das rechte Bild auf **Aus** gesetzt.
- Selbst wenn Sie **Hintergrundanzeige** im Projektormenü **Erweitert** auf **Logo** einstellen, erscheint die blaue Anzeige, wenn kein Bildsignal anliegt.

Relevante Links

- "Projizieren von zwei Bildern gleichzeitig" [S.69](#)
- "Zoomen von Bildern" [S.82](#)
- "Bildseitenverhältnis" [S.58](#)

- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)
- "Einstellung der automatischen Blende" [S.61](#)
- "Farbmodus" [S.60](#)
- "Anpassen der Bildfarbe" [S.63](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)

Sie können die PC Free-Funktion Ihres Projektors nutzen, wenn immer Sie ein USB-Gerät mit kompatiblen Präsentationsdateien anschließen. Dadurch können Sie eine Präsentation schnell und einfach anzeigen und über die Fernbedienung des Projektors steuern.



Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)
- "Unterstützte PC Free-Dateitypen" [S.72](#)
- "Warnhinweise zur PC Free-Projektion" [S.73](#)
- "Starten einer Diaschau per PC Free" [S.73](#)
- "Starten einer PDF-Dateipräsentation per PC Free" [S.75](#)
- "Starten einer Filmpräsentation per PC Free" [S.77](#)
- "Wiedergabe eines Szenarios" [S.78](#)
- "PC Free-Anzeigeoptionen" [S.79](#)

Unterstützte PC Free-Dateitypen

Sie können diese Dateitypen über die PC Free-Funktion des Projektors projizieren.



- Legen Sie Ihre Dateien zur Erzielung optimaler Ergebnisse auf einem FAT16/32-formatierten Medium ab.
- Falls Sie Probleme beim Projizieren von einem für Nicht-Windows-Dateisysteme formatierten Medium haben, versuchen Sie, das Medium stattdessen für Windows zu formatieren.

Dateiinhalte	Dateityp (Erweiterung)	Details
Bilder	.jpg	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • CMYK-Format • Progressive-Format • Hochkomprimiert • Auflösung über 8192 × 8192
	.bmp	Stellen Sie sicher, dass die Dateiauflösung 1920 × 1200 nicht übersteigt
	.gif	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Auflösung über 1920 × 1200 • Animiert
	.png	Stellen Sie sicher, dass die Dateiauflösung 1920 × 1200 nicht übersteigt
Szenario	.fse	Hauptformat für von PowerPoint per EasyMP Slide Converter konvertierte Dateien
PDF	.pdf	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Gespeichert in PDF-Version 1.8 oder späterem Format • Verschlüsselt

Dateiinhalte	Dateityp (Erweiterung)	Details
Filme	.avi (Motion-JPEG)	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none">• Gespeichert mit einem Audiocodec, der nicht PCM oder ADPCM entspricht• Auflösung über 1280 × 720• Größer als 2 GB

Relevante Links

- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)

Warnhinweise zur PC Free-Projektion

Beachten Sie bei Verwendung der PC Free-Funktionen die folgenden Warnhinweise.

- Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht, während darauf zugegriffen wird; andernfalls kann PC Free möglicherweise nicht richtig arbeiten.
- Möglicherweise können Sie die Sicherheitsfunktionen bei bestimmten USB-Speichergeräten mit PC Free-Funktionen nicht nutzen.
- Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, das über ein eigenes Netzteil verfügt, verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose, wenn Sie das Gerät mit Ihrem Projektor verwenden.
- Einige handelsübliche USB-Kartenleser sind möglicherweise nicht mit dem Projektor kompatibel.
- Sie können Trapezverzerrungen bei Projektion per PC Free nicht korrigieren; korrigieren Sie die Bildform daher vor Beginn Ihrer Präsentation.

- Sie können folgende Funktionen während der Projektion per PC Free nutzen.
 - Freeze
 - A/V-Stummschaltung
 - E-Zoom
 - Zeiger

Relevante Links

- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)
- "Temporäres Anhalten von Videos" [S.81](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.80](#)
- "Zoomen von Bildern" [S.82](#)
- "Verwendung der Fernbedienung als Pointer" [S.85](#)

Starten einer Diaschau per PC Free

Nach Anschluss eines USB-Gerätes am Projektor können Sie zur USB-Eingangsource wechseln und Ihre Diaschau starten.



Sie können die PC Free-Bedienoptionen ändern oder Spezialeffekte hinzufügen, indem Sie **Option** im unteren Bereich der Anzeige wählen und [Enter] drücken.

1

Drücken Sie die [USB]-Taste der Fernbedienung.
Die PC Free-Dateiliste wird angezeigt.



- Wenn die Laufw. wählen-Anzeige erscheint, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Laufwerk und drücken [Enter].
- Markieren Sie zum Einblenden der Laufw. wählen-Anzeige die **Laufwerk wählen**-Option im oberen Bereich der Dateiliste und drücken Sie [Enter].

2 Befolgen Sie zum Lokalisieren Ihrer Dateien eine der folgenden Anweisungen:

- Wenn Sie Dateien in einem Unterordner auf Ihrem Gerät anzeigen möchten, markieren Sie mit den Pfeiltasten den Ordner und drücken Sie [Enter].
- Sie können zur nächsthöheren Ordnerzebene auf Ihrem Gerät zurückkehren, indem Sie **Zum Anfang** markieren und [Enter] drücken.
- Markieren Sie zur Anzeige weiterer Dateien in einem Ordner **Nächste Seite** oder **Vorh. Seite** und drücken Sie [Enter], oder drücken Sie die [Page]-Tasten an der Fernbedienung.

3 Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:


- Markieren Sie zur Anzeige eines einzelnen Bildes mit den Pfeiltasten das Bild und drücken Sie [Enter]. (Drücken Sie zum Zurückkehren zur Dateiliste [Esc].)
- Markieren Sie zur Anzeige einer Diaschau aller Bilder in einem Ordner mit den Pfeiltasten die Option **Dia-Show** im unteren Bereich der Anzeige und drücken Sie [Enter].



- Sie können die Bildwechselzeit ändern, indem Sie **Option** im unteren Bereich der Anzeige wählen und [Enter] drücken.
- Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie möglicherweise abgekürzt oder geändert (dies gilt nur für die Anzeige).

4 Nutzen Sie während der Projektion folgende Befehle zur Steuerung der Anzeige:

- Drücken Sie zum Drehen eines angezeigten Bildes die Aufwärts- oder Abwärtstaste.



- Drücken Sie zum Aufrufen des nächsten oder vorherigen Bildes die Links- oder Rechtstaste.

5 Befolgen Sie zum Beenden der Anzeige die eingblendeten Anweisungen oder drücken Sie die [Esc]-Taste.

Sie kehren zur Dateiliste zurück.

6 Schalten Sie das USB-Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es vom Projektor.

Relevante Links

- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)
- "Verbindung mit einem USB-Gerät oder einer Kamera" [S.28](#)
- "PC Free-Anzeigeoptionen" [S.79](#)

Starten einer PDF-Dateipräsentation per PC Free

Nach Anschluss eines USB-Gerätes am Projektor können Sie zur USB-Eingangsquelle wechseln und Ihre PDF-Dateipräsentation starten.



Folgendes können Sie während der Präsentation einer PDF-Datei von einem USB-Gerät nicht tun:

- Ein Kennwort aufheben
- Elektronische Signaturen, JPEG2000-Bilder, Transparenzeffekte, 3D-Artworks oder Kommentare anzeigen
- Multimediainhalte wiedergeben
- Eine PDF-Datei ohne .pdf-Dateierweiterung anzeigen

1 Drücken Sie die [USB]-Taste der Fernbedienung.
Die PC Free-Dateiliste wird angezeigt.



- Wenn die Laufw. wählen-Anzeige erscheint, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Laufwerk und drücken [Enter].
- Markieren Sie zum Einblenden der Laufw. wählen-Anzeige die **Laufwerk wählen**-Option im oberen Bereich der Dateiliste und drücken Sie [Enter].

2 Befolgen Sie zum Lokalisieren Ihrer Dateien eine der folgenden Anweisungen:

- Wenn Sie Dateien in einem Unterverzeichnis auf Ihrem Gerät anzeigen möchten, markieren Sie mit den Pfeiltasten den Ordner und drücken Sie [Enter].
- Sie können zur nächsthöheren Ordnerstufe auf Ihrem Gerät zurückkehren, indem Sie **Zum Anfang** markieren und [Enter] drücken.
- Markieren Sie zur Anzeige weiterer Dateien in einem Ordner **Nächste Seite** oder **Vorh. Seite** und drücken Sie [Enter], oder drücken Sie die [Page]-Tasten an der Fernbedienung.


- 3** Markieren Sie mit den Pfeiltasten die Datei und drücken Sie [Enter]. (Drücken Sie zum Zurückkehren zur Dateiliste [Esc].)
Die erste Seite in der PDF-Datei wird im Vollbildformat angezeigt.



Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie möglicherweise abgekürzt oder geändert (dies gilt nur für die Anzeige).

- 4** Nutzen Sie während der Projektion einer PDF-Datei folgende Befehle zur Steuerung der Anzeige:
- Drücken Sie zum Aufrufen der nächsten oder vorherigen Seite die Aufwärts- oder Abwärtstaste.

- Rufen Sie mit der [Esc]-Taste ein Menü von Seiten auf, aus denen Sie wählen können; wählen Sie dann mit der Links- oder Rechtstaste eine Seite und drücken Sie [Enter]. (Wenn Sie [Esc] drücken, während das Menü zur Seitenauswahl angezeigt wird, wird das Menü geschlossen.)



- Vergrößern Sie die Ansicht einer Seite zur Anpassung an die Projektionsfläche, indem Sie [Enter] drücken. Seiten im Hochformat werden horizontal auf die Bildschirmbreite vergrößert und Seiten im Querformat werden vertikal auf die Bildschirmhöhe vergrößert. Sie können eine vergrößert angezeigte Seite scrollen, indem Sie die Pfeiltasten drücken. Drücken Sie zum Zurückkehren zur Standardgröße noch einmal [Enter].
 - Drücken Sie zum Drehen einer angezeigten Seite die Links- oder Rechtstaste.
- 5** Drücken Sie zum Beenden der Anzeige [Esc], markieren Sie **Verlassen** und drücken Sie [Enter].
- 6** Schalten Sie das USB-Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es vom Projektor.

Relevante Links

- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)
- "Verbindung mit einem USB-Gerät oder einer Kamera" [S.28](#)

Starten einer Filmpräsentation per PC Free

Nach Anschluss eines USB-Gerätes am Projektor können Sie zur USB-Eingangsquelle wechseln und Ihren Film starten.



Sie können die PC Free-Bedienoptionen ändern, indem Sie **Option** im unteren Bereich der Anzeige wählen und [Enter] drücken.

- 1** Drücken Sie die [USB]-Taste der Fernbedienung.
Die PC Free-Dateiliste wird angezeigt.



- Wenn die Laufw. wählen-Anzeige erscheint, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Laufwerk und drücken [Enter].
- Markieren Sie zum Einblenden der Laufw. wählen-Anzeige die **Laufwerk wählen**-Option im oberen Bereich der Dateiliste und drücken Sie [Enter].

- 2** Befolgen Sie zum Lokalisieren Ihrer Dateien eine der folgenden Anweisungen:
 - Wenn Sie Dateien in einem Unterordner auf Ihrem Gerät anzeigen möchten, markieren Sie mit den Pfeiltasten den Ordner und drücken Sie [Enter].
 - Sie können zur nächsthöheren Ordner Ebene auf Ihrem Gerät zurückkehren, indem Sie **Zum Anfang** markieren und [Enter] drücken.
 - Markieren Sie zur Anzeige weiterer Dateien in einem Ordner **Nächste Seite** oder **Vorh. Seite** und drücken Sie [Enter], oder drücken Sie die [Page]-Tasten an der Fernbedienung.
- 3** Markieren Sie zur Wiedergabe eines Filmes mit den Pfeiltasten die Datei und drücken Sie [Enter].



- Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie möglicherweise abgekürzt oder geändert (dies gilt nur für die Anzeige).
- Wenn Sie alle Filme in einem Ordner der Reihe nach wiedergeben möchten, wählen Sie die **Dia-Show**-Option im unteren Bereich der Anzeige.

- 4** Drücken Sie zum Beenden der Filmwiedergabe [Esc], markieren Sie **Verlassen** und drücken Sie [Enter].
Sie kehren zur Dateiliste zurück.
- 5** Schalten Sie das USB-Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es vom Projektor.

Relevante Links

- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)

- "Verbindung mit einem USB-Gerät oder einer Kamera" [S.28](#)
- "PC Free-Anzeigeoptionen" [S.79](#)

Wiedergabe eines Szenarios

Nach Anschluss eines USB-Gerätes am Projektor können Sie zur USB-Eingangsquelle wechseln und Ihr Szenario wiedergeben.



Weitere Informationen zur Konvertierung von PowerPoint-Dateien in Szenarios finden Sie in der *EasyMP Slide Converter Bedienungsanleitung*.

- 1** Drücken Sie die [USB]-Taste der Fernbedienung. Die PC Free-Dateiliste wird angezeigt.




- Wenn die Laufw. wählen-Anzeige erscheint, wählen Sie mit den Pfeiltasten das Laufwerk und drücken [Enter].
- Markieren Sie zum Einblenden der Laufw. wählen-Anzeige die **Laufwerk wählen**-Option im oberen Bereich der Dateiliste und drücken Sie [Enter].

- 2** Befolgen Sie zum Lokalisieren Ihrer Dateien eine der folgenden Anweisungen:

- Wenn Sie Dateien in einem Unterordner auf Ihrem Gerät anzeigen möchten, markieren Sie mit den Pfeiltasten den Ordner und drücken Sie [Enter].
- Sie können zur nächsthöheren Ordner Ebene auf Ihrem Gerät zurückkehren, indem Sie **Zum Anfang** markieren und [Enter] drücken.
- Markieren Sie zur Anzeige weiterer Dateien in einem Ordner **Nächste Seite** oder **Vorh. Seite** und drücken Sie [Enter], oder drücken Sie die [Page]-Tasten an der Fernbedienung.

- 3** Markieren Sie zur Wiedergabe eines Szenarios mit den Pfeiltasten die Datei und drücken Sie [Enter].

- 4** Wechseln Sie die Anzeige während der Wiedergabe eines Szenarios, indem Sie eine dieser Tasten an der Fernbedienung drücken:



- 1** Nächste Folie
- 2** Vorherige Folie
- 3** Nächste Folie oder Animation

- 4 Nächste Folie oder Animation (Animationseffekte werden nicht wiedergegeben)
 - 5 Vorherige Folie oder Animation (Animationseffekte werden nicht wiedergegeben)
- 5** Drücken Sie zum Beenden der Szenariowiedergabe [Esc], markieren Sie **Verlassen** und drücken Sie [Enter]. (Wählen Sie **Zurück** und drücken Sie zum Fortsetzen der Dateiwiedergabe [Enter].)
- 6** Schalten Sie das USB-Gerät bei Bedarf aus und trennen Sie es vom Projektor.

Relevante Links

- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)
- "Verbindung mit einem USB-Gerät oder einer Kamera" [S.28](#)

PC Free-Anzeigeoptionen

Sie können diese Anzeigeoptionen bei Verwendung von PC Free wählen. Markieren Sie zum Zugreifen auf diese Anzeige **Option** im unteren Bereich der PC Free-Dateiliste und drücken Sie [Enter].




Einstellung	Optionen	Beschreibung
Anzeigesortierung	Nach Name	Zeigt Dateien nach Namen sortiert
	Nach Datum	Zeigt Dateien nach Datum sortiert
Sortierrichtung	Aufsteigend	Sortiert Dateien von der ersten bis zur letzten
	Absteigend	Sortiert Dateien von der letzten bis zu ersten
Endlos Wiedergaben	Ein	Zeigt eine Diaschau kontinuierlich
	Aus	Zeigt eine Diaschau einmal
Bild Umschaltzeit	Nein	Zeigt die nächste Datei nicht automatisch
	1 Sekunde bis 60 Sekunden	Zeigt Dateien für die ausgewählte Dauer und wechselt automatisch zur nächsten Datei; hochauflösende Bilder wechseln möglicherweise etwas langsamer
Effekt	Nein	Kein Effekt
	Rollen	Übergänge zwischen Bildern per Wischeffekt
	Auflösen	Übergänge zwischen Bildern per Auflösungseffekt
	Zufall	Übergänge zwischen Bildern über eine zufällige Auswahl an Effekten

Relevante Links

- "Projektion einer PC Free-Präsentation" [S.72](#)


Sie können das projizierte Bild und den Ton vorübergehend abschalten, wenn Sie die Aufmerksamkeit des Publikums während einer Präsentation auf etwas anderes lenken möchten. Bild und Ton laufen jedoch weiter; Sie können die Projektion also nicht an dem Punkt fortsetzen, an dem sie gestoppt wurde.



Wenn Sie bei Betätigung der [A/V Mute]-Taste ein Bild, etwa ein Firmenlogo oder dergleichen, anzeigen möchten, können Sie die gewünschte Anzeige in der A/V **Stummschalten**-Einstellung im Projektormenü **Erweitert** wählen.

☛ **Erweitert > Display > A/V Stummschalten**

- 1 Drücken Sie zum temporären Ausblenden von Bild und Ton die [A/V Mute]-Taste an der Fernbedienung.



- 2 Sie können Bild und Ton wieder aktivieren, indem Sie noch einmal [A/V Mute] drücken.




- Sie können die Projektion auch über den A/V Stummschalten-Schiebehebel am Projektor anhalten.
- Der Projektor schaltet sich 30 Minuten nach Aktivierung von A/V Stummschalten automatisch ab. Sie können diese Funktion im Projektormenü **ECO** deaktivieren.
 - ☛ **ECO > Objektivdeckel-Timer**
 - ☛ **ECO > Timer A/V Mute**
- Die Lampe leuchtet während der A/V Stummschalten-Einstellung, d. h. die Lampenstunden werden erhöht.

Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)

Sie können ein Video oder eine Computerpräsentation vorübergehend anhalten und das aktuelle Bild kontinuierlich anzeigen lassen. Bild und Ton laufen jedoch weiter; Sie können die Projektion also nicht an dem Punkt fortsetzen, an dem sie gestoppt wurde.

- 1 Drücken Sie zum Anhalten eines Videos die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung.




- 2 Wenn Sie das laufende Video wieder starten möchten, drücken Sie noch einmal [Freeze].


Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)

Sie können die Aufmerksamkeit des Publikums auf Teile einer Präsentation lenken, indem Sie einen Bereich des Bildes vergrößern.



- 1 Drücken Sie die [E-Zoom +]-Taste der Fernbedienung.



Sie sehen ein Fadenkreuz, das die Mitte des vergrößerten Bereichs anzeigt.

- 2 Verwenden Sie zum Anpassen des vergrößerten Bildes die folgenden Tasten an der Fernbedienung:

- Positionieren Sie das Fadenkreuz mit den Pfeiltasten in dem Bildbereich, den Sie vergrößern möchten. Drücken Sie zum diagonalen Bewegen des Fadenkreuzes zwei benachbarte Pfeiltasten gleichzeitig.
- Drücken Sie zum Vergrößern des Bildbereichs wiederholt die [E-Zoom +]-Taste. Zum schnelleren Vergrößern drücken und halten Sie die [E-Zoom +]-Taste. Der gewählte Bildausschnitt kann in 25 Schritten ein- bis vierfach vergrößert werden.
- Verwenden Sie zum Verschieben des vergrößerten Bildausschnittes die Pfeiltasten.
- Zum Verkleinern des Bildes drücken Sie die [E-Zoom -]-Taste.

- Drücken Sie zum Zurückkehren zur Originalbildgröße [Esc]. Das vergrößerte Bild wird projiziert und der Zoomfaktor wird eingeblendet.

Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)

Sie können die Projektorfernbedienung als kabellose Maus nutzen und so die Projektion aus größerer Entfernung zum Computer steuern.




Sie können die Funktionen als kabellose Maus mit Windows 2000 und aktueller bzw. OS X 10.3.x und aktueller nutzen.

- 1** Verbinden Sie den Projektor über den USB-B-, Computer1-, Computer2-, HDMI1/MHL- oder HDMI2-Anschluss des Projektors mit einem Computer.



Die Funktion als kabellose Maus wird nicht unterstützt, wenn Bildern von einem per MHL-Kabel mit dem HDMI1/MHL-Anschluss verbundenen Gerät projiziert werden.

- 2** Wenn Sie Ihren Computer mit dem Computer1-, Computer2-, HDMI1/MHL- oder HDMI2-Anschluss verbunden haben, schließen Sie zudem ein USB-Kabel am USB-B-Anschluss des Projektors und einem USB-Port Ihres Computers an (zur Unterstützung der kabellosen Maus).
- 3** Starten Sie Ihre Präsentation.
- 4** Verwenden Sie zum Steuern Ihrer Präsentation die folgenden Tasten an der Fernbedienung:



- Drücken Sie zum Blättern durch die Folien oder Seiten die [Page]-Tasten.
- Verwenden Sie zum Bewegen des Cursors die Pfeiltaste. Drücken Sie zum diagonalen Bewegen des Cursors zwei benachbarte Pfeiltasten gleichzeitig.
- Zum Linksklicken drücken Sie die [Enter]-Taste einmal (zweimaliges Drücken fungiert als Doppelklick). Zum Rechtsklicken drücken Sie die [Esc]-Taste.
- Zum Ziehen-und-Ablegen halten Sie die [Enter]-Taste gedrückt, während Sie den Cursor mit den Pfeiltasten bewegen; am Ziel angekommen, lassen Sie die [Enter]-Taste los.




- Wenn auf dem Computer die Maus als Linkshänder-Maus konfiguriert ist, ist die Funktion der Tasten der Fernbedienung ebenfalls vertauscht.
- Unter folgenden Bedingungen kann Kabellose Maus nicht verwendet werden:
 - Wenn das Projektormenü oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird.
 - Bei der Verwendung von anderen Funktionen als der Kabellose Maus-Funktion (z. B. bei der Lautstärkeregelung).Wenn Sie jedoch die E-Zoom- oder Zeiger-Funktion verwenden, ist die Bild auf/ab-Funktion verfügbar.


Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)
- "Zoomen von Bildern" [S.82](#)
- "Verwendung der Fernbedienung als Pointer" [S.85](#)


Sie können die Projektorfernbedienung als Zeiger nutzen und damit die Aufmerksamkeit des Publikums auf wichtige Informationen auf der Projektionsfläche lenken. Der Zeiger ist standardmäßig pfeilförmig. Sie können die Form in der **Zeigerform**-Einstellung im **Einstellung**-Menü des Projektors ändern.



- 1 Drücken Sie die [Pointer]-Taste der Fernbedienung.



- 2 Bewegen Sie den Zeiger mit den Pfeiltasten über die Projektionsfläche. Drücken Sie zum diagonalen Bewegen des Zeigers zwei benachbarte Pfeiltasten gleichzeitig.



- 3 Drücken Sie zum Ausblenden des Zeigers die [Esc]-Taste.

Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)

Sie können ein Bild auf dem Projektor speichern und anzeigen, sobald sich der Projektor einschaltet. Zudem können Sie das Bild einblenden, wenn der Projektor kein Eingangssignal empfängt oder die Projektion vorübergehend angehalten wird (per A/V Stummschalten). Dieses Bild nennt sich Benutzerlogo.

Sie können ein Foto, eine Grafik oder ein Firmenlogo als Benutzerlogo wählen; dies kann im Falle eines Diebstahls bei der Identifikation des Geräteeigentümers helfen. Sie können Änderungen am Benutzerlogo verhindern, indem Sie einen Kennwortschutz einrichten.



- Sobald Sie ein Benutzerlogo speichern, können Sie nicht zum werkseitigen Standardlogo zurückkehren.
- Falls die **Benutzerlogoschutz**-Option im **Kennwortschutz**-Menü auf **Ein** eingestellt ist, setzen Sie sie vor Speicherung des Benutzerlogos auf **Aus**.
- Wenn Sie die Menüeinstellungen von einem Projektor per Sammeleinrichtungsfunktion auf einen anderen Projektor kopieren, wird auch das Benutzerlogo kopiert. Tragen Sie keine Informationen ein, die Sie nicht zwischen mehreren Projektoren als Benutzerlogo teilen möchten.

- 1** Zeigen Sie das Bild an, das Sie als Benutzerlogo projizieren möchten.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3** Wählen Sie das **Erweitert**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 4** Wählen Sie **Benutzerlogo** und drücken Sie [Enter].



Sie werden gefragt, ob Sie das angezeigte Bild als Benutzerlogo nutzen möchten.




Einstellungen wie Keystone, E-Zoom und Seitenverhältnis werden vorübergehend abgebrochen, wenn Sie **Benutzerlogo** wählen.

- 5** Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].
Sie sehen ein Auswahlfenster, das Ihr Bild überlagert.

 Je nach aktuellem Bildsignal ändert sich möglicherweise die Anzeigegröße entsprechend der Auflösung des Bildsignals.

- 6** Umranden Sie mit den Pfeiltasten den Bildbereich, den Sie als Benutzerlogo nutzen möchten; drücken Sie [Enter].




Sie werden gefragt, ob Sie diesen Bildbereich wählen möchten.

 Sie können die Größe des Bildbereichs nicht ändern (400 × 300 Pixel).

- 7** Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter]. (Falls Sie den ausgewählten Bereich ändern möchten, wählen Sie **Nein**, drücken Sie [Enter] und wiederholen Sie den letzten Schritt.)

Sie sehen das Benutzerlogo-Zoomfaktormenü.

- 8** Wählen Sie einen Zoomfaktor und drücken Sie [Enter].



Sie werden gefragt, ob Sie das Bild als Benutzerlogo speichern möchten.

- 9** Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].

 Es dauert einen Augenblick, bis der Projektor das Bild gespeichert hat; verwenden Sie bis zum Abschluss weder Projektor noch Fernbedienung oder angeschlossene Geräte.

Das Benutzerlogo wird überschrieben und eine Abschlussmeldung erscheint.

- 10** Drücken Sie zum Verlassen der Meldung [Esc].

- 11** Wählen Sie das **Erweitert**-Menü und drücken Sie [Enter].

- 12** Wählen Sie **Display** und drücken Sie [Enter].

- 13** Legen Sie fest, wann das Benutzerlogo angezeigt werden soll:

- Wenn es immer dann angezeigt werden soll, wenn kein Eingangssignal anliegt, wählen Sie **Hintergrundanzeige** und setzen Sie die Option auf **Logo**.

- Wenn es immer dann angezeigt werden soll, wenn Sie den Projektor einschalten, wählen Sie **Startbildschirm** und setzen Sie die Option auf **Ein**.
- Wenn es immer dann angezeigt werden soll, wenn Sie die [A/V Mute]-Taste drücken, wählen Sie **A/V Stummschalten** und setzen Sie die Option auf **Logo**.

Hindern Sie unautorisierte Personen mittels Kennwortabfrage daran, die Benutzerlogo-Einstellungen zu ändern, indem Sie die **Benutzerlogoschutz**-Einstellung im Menü **Kennwortschutz** auf **Ein** setzen und das Kennwort festlegen.

Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)
- "Vorübergehendes Abschalten von Bild und Ton" [S.80](#)
- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.94](#)

Wenn Sie mehrere Projektoren aufstellen und in Betrieb nehmen, können Sie die Helligkeit und den Farbton der einzelnen Bilder jedes Projektors mit der Multi-Bildschirm-Farbjustage korrigieren, so dass die Farbtöne der Bilder der einzelnen Projektoren miteinander übereinstimmen.

Wenn Sie Multi-Bildschirm-Farbeeinstellungen vornehmen, legen Sie eine eindeutige Projektor-ID für die einzelnen Projektoren fest, damit Sie sie über eine Fernbedienung bedienen können; korrigieren Sie dann Helligkeit und Farbe jedes einzelnen Projektors.



In manchen Fällen können die Helligkeit und der Farbton auch nach der Korrektur nicht vollständig übereinstimmen.


Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)
- "Einstellen der Projektor-ID" [S.89](#)
- "Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten" [S.89](#)
- "Abstimmung der Anzeigequalität bei mehreren Projektoren" [S.90](#)

Einstellen der Projektor-ID

Wenn Sie mehrere Projektoren über eine Fernbedienung steuern möchten, geben Sie jedem Projektor eine eindeutige ID.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 2** Wählen Sie das **Erweitert**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie **Projektor ID** und drücken Sie [Enter].
- 4** Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Identifikationsnummer, die Sie für den Projektor nutzen möchten. Drücken Sie dann [Enter].



- 5** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Projektoren, die Sie über eine Fernbedienung steuern möchten.


Relevante Links

- "Korrektur von Farbabweichungen bei Projektion von mehreren Projektoren" [S.89](#)


Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten

Wählen Sie nach Festlegung der Projektor-ID die ID für den Projektor, den Sie über die Fernbedienung steuern möchten.


- 1** Richten Sie die Fernbedienung auf den Zielprojektor und drücken Sie die [ID]-Taste.



Die aktuelle Projektor-ID wird auf der Projektionsfläche angezeigt. Sie verschwindet nach etwa 3 Sekunden.



- 2** Während Sie die [ID]-Taste drücken, drücken Sie die Zifferntaste, die mit der ID des Projektors übereinstimmt, den Sie bedienen möchten.



Der für die Bedienung gewünschte Projektor ist ausgewählt.

- 3** Drücken Sie die [ID]-Taste, wenn Sie prüfen möchten, ob die ID-Festlegung funktioniert hat.

Eine Meldung wird vom Projektor angezeigt.

- Falls die Fernbedienung als **Ein** gelistet ist, können Sie den Projektor über die Fernbedienung steuern.
- Falls die Fernbedienung als **Aus** gelistet ist, können Sie den Projektor nicht über die Fernbedienung steuern. Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Einstellen der ID entsprechend dem Projektor, den Sie steuern möchten.



- Sie müssen bei jedem Einschalten des Projektors die Projektor-ID über die Fernbedienung wählen.
- Wenn Sie die **Projektor ID**-Einstellung auf **Aus** einstellen, können Sie den Projektor unabhängig von der mit der Fernbedienung ausgewählten ID über die Fernbedienung steuern.
- Wenn Sie mit der Fernbedienung 0 wählen, können Sie alle Projektoren unabhängig von der Projektor ID-Einstellung bedienen.

Relevante Links

- "Korrektur von Farbabweichungen bei Projektion von mehreren Projektoren" [S.89](#)

Abstimmung der Anzeigequalität bei mehreren Projektoren

Sie können die Anzeigequalität mehrerer Projektoren abstimmen, die nebeneinander aufgestellt projizieren.

- 1** Schalten Sie alle Projektoren ein, bei denen Sie die Anzeigequalität abstimmen möchten.

- 2 Stellen Sie die ID-Nummern der einzelnen Projektoren ein.
- 3 Stellen Sie sicher, dass alle Projektoren dieselbe Farbmodus-Einstellung nutzen.
- 4 Am besten stimmen Sie zwei Projektoren gleichzeitig ab. Wählen Sie also die Projektor-ID für den ersten Projektor an der Fernbedienung.
- 5 Drücken Sie die [Menu]-Taste, wählen Sie das **Erweitert**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 6 Wählen Sie die **Multi-Bildschirm**-Einstellung und drücken Sie [Enter].
- 7 Setzen Sie die **Regelungsniveau**-Einstellung auf **1**.



- 8 Wählen Sie die Projektor-ID für den zweiten Projektor an der Fernbedienung.
- 9 Rufen Sie im **Erweitert**-Menü am zweiten Projektor die **Multi-Bildschirm**-Einstellung auf und setzen Sie **Regelungsniveau** auf **1**.
- 10 Passen Sie die **Helligkeitskorrektur**-Einstellung an dem Projektor mit der dunkelsten Anzeige so an, dass die Darstellung mit der helleren Anzeige übereinstimmt; drücken Sie [Enter]. (Möglicherweise müssen Sie zur Anpassung jedes einzelnen Projektors in all diesen Schritten mehrmals zwischen den Projektor-IDs wechseln.)
- 11 Setzen Sie die **Regelungsniveau**-Einstellung an jedem Projektor auf **5**, aber stimmen Sie diesmal die hellere Anzeige auf die dunklere ab.
- 12 Passen Sie die **Helligkeitskorrektur**-Einstellung bei **Regelungsniveau 2, 3** und **4** ebenso an.
- 13 Passen Sie die **Farbkorr.**-Einstellungen für Grün-zu-Rot- (**G/R**) und Blau-zu-Gelb- (**B/Y**) Ausgleich für sämtliche Stufen an beiden Projektoren auf die gleiche Weise an.
- 14 Falls Sie weitere Projektoren abstimmen müssen, wiederholen Sie diese Schritte zur Anpassung von Projektor 3 an Projektor 2, von 4 an 3 und so weiter.



Relevante Links

- "Korrektur von Farbabweichungen bei Projektion von mehreren Projektoren" [S.89](#)

Sie können Ihren Projektor zur Abschreckung vor Diebstahl bzw. zur Verhinderung unerwünschter Nutzung durch das Einrichten folgender Sicherheitsfunktionen schützen:

- Der **Kennwortschutz** verhindert, dass Personen, die das Kennwort nicht kennen, den Projektor nutzen; er verhindert Änderungen an Startbildschirm und anderen Einstellungen. Dies ist ein wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor, selbst wenn er gestohlen wird, nicht benutzt werden kann; außerdem können Sie die Benutzung des Projektors auf bestimmte Personen beschränken.
- Die **Tastensperre** blockiert die Bedienung des Projektors über die Tasten am Bedienfeld. Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders nützlich bei Vorführungen, in denen während der Projektion alle Tasten gesperrt sein sollen oder in Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschränkt werden sollen.
- **Sicherheitskabel** sichern den Projektor physisch an Ort und Stelle.

Relevante Links

- "Anpassen der Projektorfunktionen" [S.68](#)
- "Kennwortschutztypen" [S.93](#)
- "Sperren der Projektortasten" [S.96](#)
- "Installation eines Sicherheitskabels" [S.97](#)

Kennwortschutztypen

Sie können folgende Kennwortschutztypen mit einem geteilten Kennwort einrichten:

- Das **Einschaltschutz**-Kennwort verhindert, dass der Projektor ohne vorherige Eingabe eines Kennwortes genutzt werden kann. Wenn Sie zum ersten Mal das Netzkabel anschließen und den Projektor einschalten, müssen Sie das richtige Kennwort eingeben. Dies gilt auch für Direkt Einschalten und Auto-Einschalten.

- Das **Benutzerlogoschutz**-Kennwort verhindert, dass eine unautorisierte Person das angepasste Bild ändert, das angezeigt wird, wenn der Projektor eingeschaltet wird, kein Signal anliegt oder Sie die A/V Stummschalten-Funktion nutzen. Eine angepasste Anzeige schreckt durch Identifikation des Geräteeigentümers vor Diebstahl ab.
- Das **Netzwerkschutz**-Kennwort verhindert, dass eine unautorisierte Person **Netzwerk**-Einstellungen am Projektor ändert.
- Das **Zeit/Plan-Schutz**-Kennwort verhindert, dass eine unautorisierte Person Änderungen an den Zeit- bzw. Zeitplaneinstellungen des Projektors vornimmt.

Relevante Links

- "Projektorsicherheitsfunktionen" [S.93](#)
- "Einrichtung eines Kennwortes" [S.93](#)
- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.94](#)
- "Eingabe eines Kennwortes zur Nutzung des Projektors" [S.95](#)

Einrichtung eines Kennwortes


Zur Nutzung der Kennwortschutzfunktion müssen Sie ein Kennwort einrichten.



Die Voreinstellung für das Kennwort lautet „0000“. Ändern Sie diese in Ihr eigenes Kennwort um.

1

Halten Sie die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt.



Das Kennwortschutz-Einstellungsmenü erscheint.



Falls Kennwortschutz bereits aktiviert ist, müssen Sie das richtige Kennwort zur Anzeige des Kennwortschutz-Einstellungsmenüs eingeben.

- 2 Wählen Sie **Kennwort** und drücken Sie [Enter].




Sie sehen die Meldung "Ändern Sie das Kennwort?".

- 3 Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].



Wenn Sie **Nein** wählen, wird das Kennwortschutz-Einstellungsmenü wieder angezeigt.

- 4 Halten Sie die [Num]-Taste an der Fernbedienung gedrückt und geben Sie über die Zifferntasten ein vierstelliges Kennwort ein.



Das Kennwort wird während der Eingabe als **** angezeigt. Eine Bestätigungsaufforderung erscheint, wenn Sie vier Ziffern eingegeben haben.

- 5 Geben Sie das Kennwort erneut ein.
Sie sehen die Meldung "Kennwort wurde akzeptiert". Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.
- 6 Drücken Sie zum Zurückkehren zum Menü [Esc].
- 7 Notieren Sie sich das Kennwort und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Relevante Links

- "Kennwortschutztypen" [S.93](#)

Auswahl von Kennwortschutztypen

Nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben, sehen Sie dieses Menü, in dem Sie die gewünschten Kennwortschutztypen auswählen können.



Falls dieses Menü nicht angezeigt wird, halten Sie die [Freeze]-Taste an der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Menü erscheint.

- Wählen Sie zur Verhinderung einer unautorisierten Nutzung des Projektors **Ein** als **Einschaltenschutz**-Einstellung.
- Wählen Sie zum Verhindern von Änderungen an der Benutzerlogo-Anzeige oder zugehörigen Anzeigeeinstellungen **Ein** als **Benutzerlogoschutz**-Einstellung.
- Wählen Sie zum Verhindern von Änderungen an Netzwerkeinstellungen **Ein** als **Netzwerkschutz**-Einstellung.
- Wählen Sie zum Verhindern von Änderungen an Zeit- oder Zeitplaneinstellungen des Projektors **Ein** als **Zeit/Plan-Schutz**-Einstellung.

Sie können den Kennwortschutzaufkleber als zusätzliche Abschreckung vor Diebstahl am Projektor anbringen.




Achten Sie darauf, die Fernbedienung an einem sicheren Ort aufzubewahren; falls Sie sie verlieren, können Sie das Kennwort nicht eingeben.

Relevante Links


- "Kennwortschutztypen" [S.93](#)

Eingabe eines Kennwortes zur Nutzung des Projektors

Geben Sie das richtige Kennwort ein, wenn die Kennwortabfrage erscheint.



- 1 Halten Sie die [Num]-Taste an der Fernbedienung gedrückt, während Sie das Kennwort über die numerischen Tasten eingeben.



Die Kennwortabfrage wird ausgeblendet.

- 2 Falls das Kennwort falsch war, erscheint eine Meldung, und Sie werden zur erneuten Eingabe aufgefordert. Geben Sie zum Fortfahren das richtige Kennwort ein.

Achtung

- Wird das Kennwort dreimal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa 5 Minuten lang die Anzeige "Der Projektor wird verriegelt."; anschließend schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall müssen Sie den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut einschalten. Der Kennworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, so dass Sie das richtige Kennwort eingeben können.
- Falls Sie das Kennwort vergessen haben, notieren Sie bitte die angezeigte Nummer „Anforderungscode: xxxxx“ und wenden sich an Epson.
- Wenn Sie das obige Verfahren wiederholen und 30 mal in Folge das falsche Kennwort eingeben, erscheint die Meldung "Der Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich wie in Ihrem Handbuch beschrieben an Epson." und der Projektor akzeptiert keine weiteren Kennworteingaben. Wenden Sie sich an Epson.


Relevante Links

- "Kennwortschutztypen" [S.93](#)


Sperren der Projektortasten

Sie können die Tasten am Bedienfeld sperren und so die Benutzung des Projektors verhindern. Sie können alle Taste bzw. alle Tasten mit Ausnahme der Ein-/Austaste sperren. Der Projektor kann mit der Fernbedienung weiter bedient werden.


- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.



- 2 Wählen Sie **Einstellung** und drücken Sie [Enter].



- 3 Wählen Sie **Tastensperre** und drücken Sie [Enter].



4 Wählen Sie einen dieser Sperrtypen und drücken Sie [Enter]:

- Wählen Sie zum Sperren aller Projektortasten **Vollsperr**.
- Wählen Sie zum Sperren aller Tasten mit Ausnahme der Ein-/Austaste **Bedienungssperre**.



Sie sehen eine Bestätigungsaufforderung.

5 Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].

Die Tasten des Bedienfelds werden entsprechend den von Ihnen gewählten Einstellungen gesperrt.

Relevante Links

- "Projektorsicherheitsfunktionen" [S.93](#)
- "Freigabe der Projektortasten" [S.97](#)

Freigabe der Projektortasten

Wenn die Projektortasten gesperrt wurden, können Sie sie über einen der nachfolgenden Schritte freigeben.

- Halten Sie die [Enter]-Taste am Bedienfeld 7 Sekunden lang gedrückt. Eine Meldung erscheint und die Sperre wird aufgehoben.
- Wählen Sie bei der **Tastensperre**-Option im **Einstellung**-Menü des Projektors **Aus**.

Relevante Links

- "Sperren der Projektortasten" [S.96](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)

Installation eines Sicherheitskabels


Sie können zur Abschreckung vor Diebstahl zwei Arten von Sicherheitskabeln am Projektor installieren.

- Verwenden Sie den Sicherheitssteckplatz am Projektor zur Anbringung eines Kensington MicroSaver-Sicherheitssystems.



Weitere Informationen zum MicroSaver-Sicherheitssystem finden Sie unter <http://www.kensington.com/>.

- Bringen Sie am Sicherheitskabelbefestigungspunkt des Projektors ein Drahtseil und sichern Sie es an einem festen Objekt im Raum bzw. an einem schweren Möbelstück.



Sie können ein handelsübliches Kabelschloss verwenden. Weitere Informationen zum Abschließen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.

Relevante Links

- "Projektorsicherheitsfunktionen" [S.93](#)



Verwendung des Projektors in einem Netzwerk

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten, wenn Sie Ihren Projektor zur Verwendung in einem Netzwerk einrichten möchten.

Relevante Links

- "Projektion über drahtgebundenes Netzwerk" [S.100](#)
- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.103](#)
- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)" [S.111](#)

Sie können Bilder über ein drahtgebundenes Netzwerk an Ihren Projektor senden. Verbinden Sie den Projektor dazu mit Ihrem Netzwerk und richten Sie anschließend Projektor und Computer zur Netzwerkprojektion ein.

Installieren Sie nach Anschluss und Einrichtung des Projektors entsprechend der Beschreibung die Netzwerksoftware von der CD-ROM Epson Projector Software oder laden Sie die Software wie erforderlich herunter. Verwenden Sie folgende Software und Dokumentation zur Einrichtung und Steuerung der Netzwerkprojektion.

- Die EasyMP Network Projection-Software richtet Ihren Computer zur Netzwerkprojektion ein. Anweisungen finden Sie in der *EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung*.
- Die EasyMP Multi PC Projection-Software ermöglicht Ihnen die Durchführung interaktiver Konferenzen durch Projektion der Computerbildschirme von Nutzern über ein Netzwerk. Einzelheiten finden Sie in der *EasyMP Multi PC Projection Bedienungsanleitung*.



Falls Ihr Projektor über ein LAN-Kabel mit einem Netzwerk verbunden ist, das über einen WLAN-Zugangspunkt verfügt, können Sie den Projektor per EasyMP Network Projection-Software drahtlos über den Zugangspunkt verbinden (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

Relevante Links


- "Verwendung des Projektors in einem Netzwerk" [S.99](#)
- "Verbindung mit einem drahtgebundenen Netzwerk" [S.100](#)
- "Auswahl der LAN-Netzwerkeinstellungen" [S.100](#)

Verbindung mit einem drahtgebundenen Netzwerk

Verwenden Sie zum Verbinden des Projektors mit einer drahtgebundenen lokalen Netzwerkumgebung (LAN) ein 100Base-TX- oder 10Base-T-

Netzwerkabel. Verwenden Sie zur angemessenen Datenübertragung ein abgeschirmtes Cat-5-Kabel oder besser.

- 1** Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit Ihrem Netzwerk-Hub, Switch oder Router.
- 2** Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem LAN-Anschluss des Projektors.



Relevante Links

- "Projektion über drahtgebundenes Netzwerk" [S.100](#)

Auswahl der LAN-Netzwerkeinstellungen


Bevor Sie von Computern in Ihrem Netzwerk projizieren können, müssen Sie die entsprechenden Netzwerkeinstellungen am Projektor wählen.



Stellen Sie sicher, dass der Projektor bereits über den LAN-Anschluss mit Ihrem drahtgebundenen Netzwerk verbunden ist.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

- 2** Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 3** Wählen Sie **Zur Netzwerkkonfiguration** und drücken Sie [Enter].

- 4** Wählen Sie das **Grund**-Menü und drücken Sie [Enter].




- 5** Wählen Sie die erforderlichen Basisoptionen.

- Bei **Projektorname** können Sie einen Namen aus bis zu 16 alphanumerischen Zeichen zur Identifikation des Projektors über das Netzwerk eingeben.
- Bei **PJLink-Passwort** können Sie ein Kennwort aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen zur Nutzung des PJLink-Protokolls bei der Projektorsteuerung eingeben.
- Bei **Kennwrt zu Web-Strg.** können Sie ein Kennwort aus bis zu 8 alphanumerischen Zeichen zum Zugreifen auf den Projektor über das Internet eingeben. (Standardbenutzername ist EPSONWEB; Standardkennwort ist admin.)
- Bei **Projektor-Kennwort** können Sie ein Sicherheitskennwort aktivieren und damit verhindern, dass jemand, der sich nicht im selben Raum befindet, auf den Projektor zugreift. Sie müssen zum Zugreifen auf den Projektor ein von einem Computer mit EasyMP Network Projection-Software angezeigtes zufälliges Schlüsselwort eingeben.



Geben Sie über die angezeigte Tastatur Namen, Kennwörter und Schlüsselwort ein. Drücken Sie zum Hervorheben der Zeichen die Pfeiltasten an der Fernbedienung und zur Auswahl [Enter].

- 6** Wählen Sie das **Wired LAN**-Menü und drücken Sie [Enter].



Relevante Links

- "Projektion über drahtgebundenes Netzwerk" [S.100](#)

- 7** Wählen Sie **IP-Einstellungen** und drücken Sie [Enter].
- 8** Wählen Sie Ihre IP-Einstellungen wie erforderlich.
 - Falls Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist, setzen Sie die **DHCP-Einstellung** auf **Ein**.
 - Falls Sie Adressen manuell festlegen müssen, setzen Sie **DHCP** auf **Aus** und geben Sie **IP-Adresse**, **Subnet-Maske** und **Gateway-Adresse** des Projektors wie erforderlich ein.



Drücken Sie zum Hervorheben der gewünschten Ziffern an der angezeigten Tastatur die Pfeiltasten an der Fernbedienung. Drücken Sie zur Auswahl einer hervorgehobenen Ziffer [Enter].

- 9** Sie können verhindern, dass die IP-Adresse im Standby-Modus angezeigt wird, indem Sie **Anzeige IP-Adresse** auf **Aus** setzen.
- 10** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Install vollst** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Sie können Bilder über ein drahtloses Netzwerk an Ihren Projektor senden (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Dazu müssen Sie das Epson 802.11b/g/n-WLAN-Modul installieren und anschließend Projektor und Computer zur Drahtlosprojektion einrichten.



Falls Ihr Projektor über ein LAN-Kabel mit einem Netzwerk verbunden ist, in dem sich ein WLAN-Zugangspunkt befindet, können Sie den Projektor über die EasyMP Network Projection-Software drahtlos verbinden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Projektor mit Ihrem Drahtlosnetzwerk zu verbinden:

- Über den optionalen Quick Wireless Connection USB Key (nur Windows)
- Durch manuelle Konfiguration der Verbindung über die **Netzwerk**-Menüs des Projektors

Installieren Sie nach Installation des Moduls und Einrichtung des Projektors die Netzwerksoftware von der CD-ROM Epson Projector Software oder laden Sie die Software wie erforderlich herunter. Verwenden Sie folgende Software und Dokumentation zur Einrichtung und Steuerung der Drahtlosprojektion:

- Die EasyMP Network Projection-Software richtet Ihren Computer zur Drahtlosnetzwerkprojektion ein. Anweisungen finden Sie in der *EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung*.
- Die EasyMP Multi PC Projection-Software ermöglicht Ihnen die Durchführung interaktiver Konferenzen durch Projektion der Computerbildschirme von Nutzern über ein Netzwerk. Einzelheiten finden Sie in der *EasyMP Multi PC Projection Bedienungsanleitung*.

Relevante Links

- "Verwendung des Projektors in einem Netzwerk" [S.99](#)
- "Installieren des WLAN-Moduls" [S.103](#)
- "Verwendung des Quick Wireless Connection USB Key (nur Windows)" [S.104](#)
- "Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen" [S.105](#)

- "Suche nach einem Drahtlosnetzwerk" [S.107](#)
- "Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Windows" [S.109](#)
- "Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter OS X" [S.109](#)
- "Einrichtung der Drahtlosnetzwerksicherheit" [S.109](#)


Installieren des WLAN-Moduls

Installieren Sie zur Nutzung des Projektors über ein Drahtlosnetzwerk das Epson 802.11b/g/n-WLAN-Modul (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Installieren Sie keine anderen WLAN-Module.


Achtung

Entfernen Sie das Modul niemals, während seine Anzeige grün leuchtet oder blinkt bzw. während Sie drahtlos projizieren. Andernfalls drohen Schäden am Modul und Datenverlust.


- 1** Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel.
- 2** Verschieben Sie den Riegel der Luftfilterabdeckung und öffnen Sie die Luftfilterabdeckung.




- 3** Lösen Sie die Schraube des WLAN-Modul-Stoppers, entfernen Sie den Stopper.



- 4** Stecken Sie das WLAN-Modul in den Port.



- 5** Setzen Sie den WLAN-Modul-Stopper wieder auf und befestigen Sie ihn mit der zuvor entfernten Schraube.



- 6** Schließen Sie die Abdeckung des Luftfilters.
- 7** Schließen Sie den Projektor an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.

Relevante Links

- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.103](#)

Verwendung des Quick Wireless Connection USB Key (nur Windows)

Sie können den Projektor über den Quick Wireless Connection USB Key schnell drahtlos mit einem Windows-Computer verbinden. Anschließend können Sie Ihre Präsentation projizieren und den Stick entfernen, sobald Sie fertig sind.



Der Quick Wireless Connection USB Key ist nicht im Lieferumfang Ihres Projektors enthalten.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein.
- 2 Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.
Eine Meldung wird angezeigt und informiert Sie darüber, dass die Aktualisierung der Netzwerkinformationen abgeschlossen ist.
- 3 Entfernen Sie den USB-Stick.
- 4 Verbinden Sie den USB-Stick mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.



Unter Windows Vista: Falls das AutoPlay-Fenster angezeigt wird, wählen Sie **LaunchQWRD.exe ausführen** und dann **Zulassen**.

- 5 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zur Installation des Quick Wireless Connection-Treibers.



Falls die Windows Firewall-Meldung erscheint, klicken Sie zum Deaktivieren der Firewall auf **Ja**.

Nach einigen Minuten wird Ihr Computerbild vom Projektor angezeigt. Falls nicht, drücken Sie die [LAN]-Taste an der Fernbedienung Ihres Projektors oder starten Sie Ihren Computer neu.

- 6 Starten Sie Ihre Präsentation.
- 7 Wenn Sie mit der drahtlosen Projektion fertig sind, wählen Sie die **Hardware sicher entfernen**-Option in der Windows-Taskleiste und ziehen Sie den USB-Stick aus dem Computer.



Möglicherweise müssen Sie Ihren Computer zum Reaktivieren Ihrer WLAN-Verbindung neu starten.


Relevante Links

- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.103](#)

Manuelle Auswahl der WLAN-Einstellungen

Bevor Sie über Ihr Drahtlosnetzwerk projizieren können, müssen Sie die entsprechenden Netzwerkeinstellungen am Projektor wählen.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 3 Wählen Sie bei **WLAN-Leistung** die Option **WLAN ein**.



4 Wählen Sie **Zur Netzwerkkonfiguration** und drücken Sie [Enter].

5 Wählen Sie das **Grund**-Menü und drücken Sie [Enter].




6 Wählen Sie die erforderlichen Basisoptionen.

- Bei **Projektorname** können Sie einen Namen aus bis zu 16 alphanumerischen Zeichen zur Identifikation des Projektors über das Netzwerk eingeben.
- Bei **PJLink-Passwort** können Sie ein Kennwort aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen zur Nutzung des PJLink-Protokolls bei der Projektorsteuerung eingeben.
- Bei **Kennwrt zu Web-Strg.** können Sie ein Kennwort aus bis zu 8 alphanumerischen Zeichen zum Zugreifen auf den Projektor über das Internet eingeben. (Standardbenutzername ist EPSONWEB; Standardkennwort ist admin.)
- Bei **Projektor-Kennwort** können Sie ein Sicherheitskennwort aktivieren und damit verhindern, dass jemand, der sich nicht im selben Raum befindet, auf den Projektor zugreift. Sie müssen zum Zugreifen auf den Projektor ein von einem Computer mit EasyMP Network Projection-Software angezeigtes zufälliges Schlüsselwort eingeben.



Geben Sie über die angezeigte Tastatur Namen, Kennwörter und Schlüsselwort ein. Drücken Sie zum Hervorheben der Zeichen die Pfeiltasten an der Fernbedienung und zur Auswahl [Enter].

7 Wählen Sie das **Wireless LAN**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 8** Wählen Sie die **Verbindungsmodus**-Einstellung.
- Über **AdHoc** können Sie sich schnell mit einem Computer verbinden.
 - Über **Erweitert** können Sie sich über einen WLAN-Zugangspunkt mit Computern verbinden.

Befolgen Sie beim Umschalten des Verbindungsmodus die angezeigten Anweisungen zum Speichern der Einstellungen. Nach Speicherung der Einstellungen erscheint das **Netzwerk**-Menü.

- 9** Wählen Sie die für Ihr Netzwerk erforderlichen SSID- und IP-Einstellungen.
- Falls Sie eine SSID zur Beschleunigung der Projektorsuche automatisch zuweisen, setzen Sie **SSID Auto** auf **Ein**. Andernfalls wählen Sie zur Eingabe der Projektor-SSID **SSID**.
 - Falls Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist, wählen Sie **IP-Einstellungen**, um die **DHCP**-Einstellung auf **Ein** zu setzen.
 - Falls Sie Adressen manuell festlegen müssen, wählen Sie **IP-Einstellungen**, setzen Sie **DHCP** auf **Aus** und geben Sie **IP-Adresse**, **Subnet-Maske** und **Gateway-Adresse** des Projektors wie erforderlich ein.

- 10** Sie können verhindern, dass die SSID oder IP-Adresse im Standby-Modus angezeigt wird, indem Sie **SSID-Anzeige** bzw. **Anzeige IP-Adresse** auf **Aus** setzen.

- 11** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Install vollst** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Wenn Sie mit den WLAN-Einstellungen für Ihren Projektor fertig sind, müssen Sie das Drahtlosnetzwerk an Ihrem Computer wählen.


Relevante Links

- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.103](#)

Suche nach einem Drahtlosnetzwerk


Sie können verfügbare Drahtlosnetzwerke schnell über die Site Survey-Funktion Ihres Projektors lokalisieren und eine Verbindung herstellen.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 2** Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].



3 Wählen Sie **Zur Netzwerkkonfiguration** und drücken Sie [Enter].


4 Wählen Sie das **Wireless LAN**-Menü und drücken Sie [Enter].



5 Wählen Sie bei **Verbindungsmodus** die Option **Infrastruktur** und drücken Sie dann [Enter].


Befolgen Sie beim Umschalten des Verbindungsmodus die angezeigten Anweisungen zum Speichern der Einstellungen. Nach Speicherung der Einstellungen erscheint das **Netzwerk**-Menü.

6 Wählen Sie **Access-Point suchen** und drücken Sie [Enter].



7 Wählen Sie den Namen des Drahtlosnetzwerks, mit dem Sie sich verbinden möchten, und drücken Sie [Enter].

8 Wenn die Sicherheitsfunktion des Zugangspunktes eingestellt ist, wählen Sie das **Sicherheit**-Menü und drücken Sie [Enter].



- Wählen Sie die Einstellungen im **Sicherheit**-Menü in Übereinstimmung mit Ihrem Netzwerk.
- Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Install vollst** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Relevante Links

- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.103](#)
- "Netzwerk-Menü – Sicherheit-Menü" [S.149](#)

Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter Windows

Wählen Sie vor Verbindung mit dem Projektor das richtige Drahtlosnetzwerk an Ihrem Computer.

- Doppelklicken Sie zum Zugreifen auf das WLAN-Dienstprogramm auf das Netzwerksymbol in der Windows-Taskleiste.

- Bei Verbindung im Infrastruktur-Verbindungsmodus wählen Sie den Netzwerknamen (SSID) des Netzwerks, mit dem sich der Projektor verbindet.

- Klicken Sie auf **Verbinden**.

Relevante Links

- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.103](#)

Auswahl der Drahtlosnetzwerkeinstellungen unter OS X

Wählen Sie vor Verbindung mit dem Projektor das richtige Drahtlosnetzwerk unter OS X.

- Klicken Sie auf das AirPort-Symbol in der Menüleiste im oberen Bereich des Bildschirms.
- Stellen Sie bei Verbindung im Infrastruktur-Verbindungsmodus sicher, dass AirPort eingeschaltet ist, und wählen Sie den Netzwerknamen (SSID) des Netzwerks, mit dem sich der Projektor verbindet.

Relevante Links

- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.103](#)

Einrichtung der Drahtlosnetzwerksicherheit

Sie können die Sicherheit für Ihren Projektor zur Nutzung in einem Drahtlosnetzwerk einrichten (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Richten


Sie eine der folgenden Sicherheitsoptionen entsprechend den in Ihrem Netzwerk verwendeten Einstellungen ein:

- WPA2-Sicherheit
- WPA/WPA2-Sicherheit



Lassen Sie sich von Ihrem Netzwerkadministrator bei der Eingabe der richtigen Informationen helfen.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 2** Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie **Zur Netzwerkkonfiguration** und drücken Sie [Enter].
- 4** Wählen Sie das **Sicherheit**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 5** Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend Ihren Netzwerkeinstellungen.

- 6** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Install vollst** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Relevante Links

- "Projektion über drahtloses Netzwerk" [S.103](#)
- "Netzwerk-Menü – Sicherheit-Menü" [S.149](#)

Sie können Bilder per Intel WiDi- (Intel WiDi-Version 3.5 und aktueller) und Miracast-Technologie von Mobilgeräten, etwa Notebooks, Smartphones und Tablets, an Ihren Projektor senden (EB-1985WU/EB-1975W).

Falls Ihr Gerät Intel WiDi oder Miracast unterstützt, müssen Sie keine zusätzliche Software installieren.

Beachten Sie die folgenden Beschränkungen bei der Nutzung der Screen Mirroring-Funktionen.

- Sie können keinen Mehrkanalton über 3ch (Kanal 3) wiedergeben.
- Sie können keine Bilder mit einer Auflösung über 1920 × 1080 und einer Bildwiederholfrequenz von mehr als 50 Bilder/s projizieren.
- Sie können keine 3D-Videos wiedergeben.
- Erweiterte Miracast-Funktionen unter Windows 8.1 werden nicht unterstützt.
- Die erweiterten Intel WiDi-Version 4-Funktionen werden nicht unterstützt.
- Sie können urheberrechtlich geschützte Inhalte mit einer Miracast-Verbindung möglicherweise nicht betrachten.



Mobilgeräte, wie Ultrabook, 2-in-1-Geräte mit Intel Core-Prozessoren der 3. Generation und aktueller unterstützen im Allgemeinen Intel WiDi. Mobilgeräte mit Android oder Windows 8.1 unterstützen im Allgemeinen Miracast.

Die Unterstützung von Intel WiDi oder Miracast variiert je nach Mobilgerät. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Mobilgerät.


Relevante Links

- "Verwendung des Projektors in einem Netzwerk" [S.99](#)
- "Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen" [S.111](#)
- "Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 8.1" [S.113](#)
- "Verbindung per Screen Mirroring mit der Intel WiDi-Software" [S.114](#)
- "Verbindung per Screen Mirroring mit der Miracast-Funktion" [S.115](#)


Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen

Sie müssen zur Projektion von Bildern von Ihrem Mobilgerät die Screen Mirroring-Einstellungen für Ihren Projektor wählen.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 2** Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].




- 3** Wählen Sie bei **WLAN-Leistung** die Option **Screen Mirroring ein**.



- 4** Wählen Sie **Screen Mirroring-Einstlg.** und drücken Sie [Enter].



- 5** Wählen Sie die erforderlichen Screen Mirroring-Einstellungen.



- Bei **Anzeigename** können Sie einen Namen aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen zur Identifikation des Projektors aus einer Liste verfügbarer WiFi Direct-Geräte eingeben.
 - Bei **W-LAN-System** können Sie die Art des WLAN-Systems wählen, zu dem der Projektor eine Verbindung herstellt.
 - Bei **Leistung anpassen** können Sie die Screen Mirroring-Geschwindigkeit/Qualität anpassen. Wählen Sie zur Steigerung der Qualität einen geringeren und zur Steigerung der Geschwindigkeit einen höheren Wert.
 - Bei **Verbindungsmodus** können Sie die Art des WPS (Wi-Fi Protected Setup) wählen.
 - Bei **PIN-Code-Hinweis** können Sie den PIN-Code am projizierten Bild anzeigen, während Sie andere Eingangsquellen als Screen Mirroring projizieren.
- 6** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Einstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Relevante Links

- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)" [S.111](#)

Verbindung per Screen Mirroring unter Windows 8.1

Sie können Ihren Computer unter Windows 8.1 per Charms zur Drahtlosprojektion einrichten. Sie können Ton über das Lautsprechersystem des Projektors ausgeben, indem Sie eine Verbindung per Screen Mirroring herstellen.

- 1 Wählen Sie die **Screen Mirroring-Einstlg.** wie erforderlich an Ihrem Projektor.
- 2 Drücken Sie zum Umschalten auf die Screen Mirroring-Quelle die [LAN]-Taste an der Fernbedienung.
Sie sehen die Standby-Anzeige von Screen Mirroring.
- 3 Wählen Sie an Ihrem Computer **Geräte** unter Charms und anschließend **Projekt**.




- 4 Wählen Sie **Drahtlose Anzeige hinzufügen**.



Sie sehen eine Liste verfügbarer Geräte.

- 5 Wählen Sie den Anzeigenamen des Projektors aus der Liste.



- 6 Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Computer erscheint, geben Sie den in der Standby-Anzeige von Screen Mirroring oder unten rechts im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein.
Der Projektor zeigt das Bild von Ihrem Computer.



Es kann eine Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Während der Verbindung dürfen Sie das Netzkabel des Projektors nicht ziehen. Andernfalls kann Ihr Gerät abstürzen oder es können Fehlfunktionen auftreten.

Relevante Links

- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)"
[S.111](#)

Verbindung per Screen Mirroring mit der Intel WiDi-Software

Falls Sie Windows 7 oder Windows 8 mit installierter Intel WiFi-Software verwenden, können Sie sich kabellos mit dem Projektor verbinden und Bilder projizieren. Sie können Ton über das Lautsprechersystem des Projektors ausgeben, indem Sie eine Verbindung per Screen Mirroring herstellen.

- 1** Wählen Sie die **Screen Mirroring-Einstlg.** wie erforderlich an Ihrem Projektor.
- 2** Drücken Sie zum Umschalten auf die Screen Mirroring-Quelle die [LAN]-Taste an der Fernbedienung.
Sie sehen die Standby-Anzeige von Screen Mirroring.
- 3** Starten Sie an Ihrem Mobilgerät die Intel WiDi-Software.
Sie sehen eine Liste verfügbarer Geräte.



- 4** Wählen Sie den Anzeigenamen des Projektors aus der Liste.
- 5** Falls ein PIN-Eingabebildschirm an Ihrem Mobilgerät erscheint, geben Sie den in der Standby-Anzeige von Screen Mirroring oder unten rechts im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein.
Der Projektor zeigt das Bild von Ihrem Mobilgerät.



Es kann eine Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Während der Verbindung dürfen Sie das Netzkabel des Projektors nicht ziehen. Andernfalls kann Ihr Gerät abstürzen oder es können Fehlfunktionen auftreten.

Relevante Links

- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)"
[S.111](#)

Verbindung per Screen Mirroring mit der Miracast-Funktion

Falls Ihr Mobilgerät, wie z. B. ein Smartphone, Miracast unterstützt, können Sie es kabellos mit dem Projektor verbinden und Bilder projizieren. Sie können Ton über das Lautsprechersystem des Projektors ausgeben, indem Sie eine Verbindung per Screen Mirroring herstellen.

- 1** Wählen Sie die **Screen Mirroring-Einstlg.** wie erforderlich an Ihrem Projektor.
- 2** Drücken Sie zum Umschalten auf die Screen Mirroring-Quelle die [LAN]-Taste an der Fernbedienung.
Sie sehen die Standby-Anzeige von Screen Mirroring.
- 3** Verwenden Sie an Ihrem Mobilgerät Ihre Miracast-Funktion zur Suche nach dem Projektor.
Sie sehen eine Liste verfügbarer Geräte.
- 4** Wählen Sie den Anzeigenamen des Projektors aus der Liste.
- 5** Falls ein PIN-Eingabebildschirm auf Ihrem Mobilgerät erscheint, geben Sie den in der Standby-Anzeige von Screen Mirroring oder unten rechts im projizierten Bild eingeblendeten PIN-Code ein.
Der Projektor zeigt das Bild von Ihrem Mobilgerät.



Es kann eine Weile dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Während der Verbindung dürfen Sie das Netzkabel des Projektors nicht ziehen. Andernfalls kann Ihr Gerät abstürzen oder es können Fehlfunktionen auftreten.

Je nach Mobilgerät müssen Sie beim Verbinden möglicherweise ein Gerät löschen. Befolgen Sie die am Bildschirm Ihres Gerätes angezeigten Anweisungen.

Relevante Links

- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)"
[S.111](#)



Überwachung und Steuerung des Projektors

Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zur Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerk.

Relevante Links

- "EasyMP Monitor" [S.117](#)
- "Steuerung eines vernetzten Projektors über einen Webbrowser" [S.118](#)
- "Einrichtung von Projektornetzwerk-eMail-Alarmen" [S.120](#)
- "Einrichtung der Überwachung per SNMP" [S.122](#)
- "Verwendung von ESC/VP21-Befehlen " [S.123](#)
- "PJLink-Unterstützung" [S.125](#)
- "Crestron RoomView-Unterstützung" [S.126](#)
- "Einstellung von Projektoreigniszeitplänen" [S.131](#)

Mit der EasyMP Monitor-Software (nur Windows) können Sie Ihren Projektor über das Netzwerk überwachen und steuern. Anweisungen finden Sie in der *EasyMP Monitor Bedienungsanleitung*.

EasyMP Monitor steht auf folgender Website als Download zur Verfügung.

<http://www.epson.com>

Relevante Links

- "Überwachung und Steuerung des Projektors" [S.116](#)

Sobald Sie Ihren Projektor mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, können Sie über einen kompatiblen Webbrowser die Projektoreinstellungen wählen und die Projektion steuern. Dies ermöglicht Ihnen den externen Zugriff auf Ihren Projektor.



- Webeinrichtung und Steuerungsfunktionen unterstützen Internet Explorer 8.0 und aktueller; in Netzwerken, die keinen Proxyserver zur Verbindung nutzen, wird Safari unterstützt. Über einen Webbrowser können Sie sämtliche Projektormenüeinstellungen wählen und alle Projektorfunktionen steuern.
- Wenn Sie **Standby-Modus** im **ECO-Menü** des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, können Sie selbst dann über einen Webbrowser Einstellungen wählen und die Projektion steuern, wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet (Gerät ist abgeschaltet).

- 1** Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet ist.
- 2** Starten Sie Ihren Webbrowser an einem mit dem Netzwerk verbundenen Computer.
- 3** Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers ein und drücken Sie die **Enter**-Taste an der Computertastatur.

Der Bildschirm Web Control erscheint.




- Möglicherweise müssen Sie sich anmelden, bevor Sie den Bildschirm Web Control sehen. Falls ein Anmeldefenster erscheint, geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein. (Der Standardbenutzername lautet **EPSONWEB**, das Standardkennwort ist **admin**.)
- Sie können das Kennwort im **Kennwort zu Web-Strg.**-Menü im Projektormenü **Netzwerk** ändern.
 - ☛ **Netzwerk > Grund > Kennwort zu Web-Strg.**

- 4** Wählen Sie zur Festlegung der Projektormenüeinstellungen den Namen des Menüs und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Auswahl von Einstellungen.




- Sie können folgende Einstellungen nicht über einen Webbrowser wählen.
Testbild, Zeigerform, USER-Taste, Benutzerlogo, Sprache und Reset Lampenstunden
- Sie können folgende Einstellungen nur über einen Webbrowser wählen.
 - SNMP-Community-Name (bis zu 32 alphanumerische Zeichen)
 - Monitor-Passwort (bis zu 16 alphanumerische Zeichen)
 - HTTP-Port (die zur Web-Steuerung verwendete Portnummer ist 80 (Standard), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

- 5** Wählen Sie zur externen Steuerung der Projektion die **Web Remote**-Option.



- 6** Wählen Sie das Symbol entsprechend der Projektorfunktion, die Sie steuern möchten.



- ① Ein-/Austaste steuern
- ② Quelle am Computeranschluss wählen
- ③ Quellen am Video- und HDMI-Anschluss wählen
- ④ Freeze-Taste steuern
- ⑤ A/V Mute-Taste steuern
- ⑥ Page-Tasten steuern
- ⑦ Nach Quellen suchen
- ⑧ Netzwerkquelle wählen
- ⑨ USB Display oder USB-Gerätequelle wählen
- ⑩ Volume-Tasten steuern


Relevante Links

- "Überwachung und Steuerung des Projektors" [S.116](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)
- "Netzwerk-Menü – Grund-Menü" [S.146](#)

Sie können den Projektor so einrichten, dass Sie einen eMail-Alarm über das Netzwerk erhalten, falls ein Problem mit dem Projektor vorliegt.

Wenn Sie die **Standby-Modus**-Einstellung im **ECO**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, erhalten Sie selbst dann eMail-Alarme, wenn sich der Projektor im Standby-Modus (abgeschaltet) befindet.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie **Zur Netzwerkconfiguration** und drücken Sie [Enter].
- 4 Wählen Sie das **Mail**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 5 Setzen Sie die **Mail-Meldung**-Einstellung auf **Ein**.
- 6 Geben Sie die IP-Adresse bei der **SMTP Server**-Option ein.



Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist).

- 7 Wählen Sie bei der **Portnummer** des SMTP-Servers einen Wert von 1 bis 65535 (Standard ist 25).
- 8 Wählen Sie ein **Adresse**-Feld, geben Sie die gewünschte eMail-Adresse ein und wählen Sie die Alarmer, die Sie empfangen möchten. Wiederholen Sie diese Schritte zur Angabe von bis zu drei Adressen.



Ihre eMail-Adresse darf bis zu 32 alphanumerische Zeichen enthalten.

- 9 Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Install vollst** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.



Falls ein kritisches Problem die Abschaltung eines Projektors hervorruft, erhalten Sie möglicherweise keinen eMail-Alarm.

Relevante Links

- "Überwachung und Steuerung des Projektors" [S.116](#)
- "Netzwerkprojektor – eMail-Warmmeldungen" [S.121](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)

Netzwerkprojektor – eMail-Warmmeldungen

Wenn ein Problem mit einem Projektor im Netzwerk vorliegt und Sie den Empfang von eMail-Warmmeldungen aktiviert haben, erhalten Sie eine eMail mit folgenden Informationen:

- Adresse für Adresse 1 als Mail-Absender
- Epson Projektor in der Betreffzeile
- Name des Projektors, bei dem ein Problem vorliegt
- IP-Adresse des betroffenen Projektors
- Detaillierte Informationen zum Problem



Falls ein kritisches Problem die Abschaltung eines Projektors hervorruft, erhalten Sie möglicherweise keinen eMail-Alarm.

Relevante Links

- "Einrichtung von Projektornetzwerk-eMail-Alarmen" [S.120](#)

Netzwerkadministratoren können zur Überwachung der Projektoren SNMP- (Simple Network Management Protocol) Software auf Netzwerkcomputern installieren. Falls Ihr Netzwerk diese Software nutzt, können Sie den Projektor zur SNMP-Überwachung einrichten.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 3 Wählen Sie **Zur Netzwerkkonfiguration** und drücken Sie [Enter].
- 4 Wählen Sie das **Sonstige**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 5 Setzen Sie die **SNMP**-Einstellung auf **Ein**.
- 6 Geben Sie bis zu zwei IP-Adressen (0 bis 255 je Adressfeld) zum Empfang von SNMP-Benachrichtigungen an.



Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist).

- 7 Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Install vollst** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.

Relevante Links

- "Überwachung und Steuerung des Projektors" [S.116](#)

Mithilfe von ESC/VP21 kann der Projektor über ein externes Gerät gesteuert werden.

Relevante Links

- "Überwachung und Steuerung des Projektors" [S.116](#)
- "ESC/VP21-Befehlsliste" [S.123](#)
- "Kabelanordnung" [S.123](#)

ESC/VP21-Befehlsliste

Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und geht in den Aufwärm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein Doppelpunkt „:“ (3 Ah) angezeigt.

Wird ein Befehl empfangen, führt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt „:“, anschließend erwartet er den nächsten Befehl.

Wird das Ausführen eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine Fehlermeldung angezeigt und „:“ wird ausgegeben.

Folgende Befehle sind verfügbar.

Punkt		Befehl	
Ein-/Ausschalten	Ein	PWR ON	
	Aus	PWR OFF	
Signalwahl	Computer1	Auto	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Component	SOURCE 14
	Computer2	Auto	SOURCE 2F
		RGB	SOURCE 21
		Component	SOURCE 24
	HDMI1/MHL		SOURCE 30
	HDMI2		SOURCE A0

Punkt		Befehl
	Video	SOURCE 41
	USB Display	SOURCE 51
	USB	SOURCE 52
	LAN	SOURCE 53
	Screen Mirroring	SOURCE 56
Einblenden Ein/ Aus	Ein	MUTE ON
	Aus	MUTE OFF

Fügen Sie am Ende jedes Befehls einen Wagenrücklaufcode (CR) (0Dh) hinzu und übertragen Sie.

Weitere Details erfahren Sie von Epson.

Relevante Links


- "Verwendung von ESC/VP21-Befehlen " [S.123](#)

Kabelanordnung

Serielle Verbindung

- Steckertyp: Sub-D 9-polig (Stecker)
- Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C
- Kabeltyp: Crosskabel (Nullmodem)

In der folgenden Abbildung wird die Projektorseite links und die Computerseite rechts angezeigt:



Signalbezeichnung	Funktion
GND	Erdung Signalleitung
TD	Datenübertragung
RD	Datenempfang

Kommunikationsprotokoll

- Voreinstellung für die Baud-Rate: 9600 bps
- Datenlänge: 8 Bit
- Parität: Keine
- Stop-Bit: 1 Bit
- Ablaufsteuerung: Keine

Relevante Links

- "Verwendung von ESC/VP21-Befehlen " [S.123](#)

PJLink Class1 wurde durch die JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) als Standardprotokoll zur Steuerung von Netzwerk-kompatiblen Projektoren entwickelt und ist Teil ihrer Anstrengungen zur Standardisierung der Steuerungsprotokolle von Projektoren.

Dieser Projektor erfüllt den PJLink Class1-Standard, entwickelt von der JBMIA.

Bevor Sie PJLink verwenden können, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen vornehmen.

Er akzeptiert alle Befehle außer den folgenden nach PJLink Class1 definierten, und die Kompatibilität wurde durch die Anpassbarkeits-Prüfung für den PJLink-Standard bestätigt.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Nicht-kompatible Befehle

Funktion		PJLink-Befehl
Mute-Einstellungen (Stummschaltung)	Bild-Mute setzen	AVMT 11
	Audio-Mute setzen	AVMT 21

- Von PJLink festgelegte Eingangsbezeichnungen und entsprechende Projektorquellen

Quelle	PJLink-Befehl
Computer1	INPT 11
Computer2	INPT 12
Video	INPT 21
HDMI1/MHL	INPT 32
HDMI2	INPT 33
USB	INPT 41
LAN	INPT 52
USB Display	INPT 53
Screen Mirroring	INPT 57

- Angezeigter Herstellername für „Manufacture name information query“ (Anfrage Information Herstellername).

EPSON

- Angezeigte Modellbezeichnung für „Product name information query“ (Anfrage Information Produktbezeichnung).

- EPSON 1985
- EPSON 1980
- EPSON 1975
- EPSON 1970

Relevante Links

- "Überwachung und Steuerung des Projektors" [S.116](#)
- "Verwendung des Projektors in einem Netzwerk" [S.99](#)

Falls Sie die Crestron RoomView-Netzwerküberwachung und das Steuerungssystem verwenden, können Sie Ihren Projektor zur Nutzung im System einrichten. Crestron RoomView ermöglicht Ihnen die Steuerung und Überwachung Ihres Projektors über einen Webbrowser.



- Sie können die Epson Web-Steuerung-Funktion oder das Message Broadcasting-Plug-in für EasyMP Monitor nicht nutzen, wenn Sie Crestron RoomView verwenden.
- Wenn Sie die **Standby-Modus**-Einstellung im **ECO**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** einstellen, können Sie den Projektor selbst dann steuern, wenn sich der Projektor im Standby-Modus (abgeschaltet) befindet.

Weitere Informationen zu Crestron RoomView finden Sie auf der Crestron-Webseite.

<http://www.crestron.com>

Zur Überwachung der Geräte im System können Sie die von Crestron angebotenen Applikationen Crestron RoomView Express oder Crestron RoomView Server Edition nutzen. Sie können mit dem Helpdesk kommunizieren und Notfallmeldungen versenden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der folgenden Website:

<http://www.crestron.com/getroomview>

Diese Anleitung erläutert das Ausführen von Bedienvorgängen auf Ihrem Computer über einen Webbrowser.


Relevante Links

- "Überwachung und Steuerung des Projektors" [S.116](#)
- "Einrichtung der Crestron RoomView-Unterstützung" [S.126](#)
- "Steuerung eines vernetzten Projektors über Crestron RoomView" [S.127](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)

Einrichtung der Crestron RoomView-Unterstützung

Stellen Sie zur Einrichtung Ihres Projektors zur Überwachung und Steuerung über ein Crestron RoomView-System sicher, dass Computer und Projektor mit dem Netzwerk verbunden sind. Falls Sie eine Drahtlosverbindung nutzen, stellen Sie den Projektor über den Erweiternetzwerkverbindungsmodus ein.

- 1** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 2** Wählen Sie das **Netzwerk**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 3** Wählen Sie **Zur Netzwerkkonfiguration** und drücken Sie [Enter].
- 4** Wählen Sie das **Sonstige**-Menü und drücken Sie [Enter].



- 5** Setzen Sie die **Crestron RoomView**-Option auf **Ein**, wenn der Projektor erkannt werden können soll.

- 6** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, wählen Sie **Install vollst** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Speichern Ihrer Einstellungen und zum Verlassen der Menüs.
- 7** Schalten Sie den Projektor zur Aktivierung der Einstellung aus und wieder ein.

Relevante Links

- "Crestron RoomView-Unterstützung" [S.126](#)

Steuerung eines vernetzten Projektors über Crestron RoomView

Sobald Sie Ihren Projektor auf die Nutzung von Crestron RoomView eingestellt haben, können Sie die Projektion über einen kompatiblen Webbrowser steuern und überwachen.

- 1** Starten Sie Ihren Webbrowser an einem mit dem Netzwerk verbundenen Computer.

- 2** Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in die Adresszeile des Browsers ein und drücken Sie die Enter-Taste an der Computertastatur.

Sie sehen diese Anzeige:



- 3** Wählen Sie die Eingangsquelle, die Sie steuern möchten, über das **Sources List**-Feld. Sie können mit dem Aufwärts-/Abwärtspfeil im Feld durch die verfügbaren Quellen blättern.

- 4** Klicken Sie zur externen Steuerung der Projektion auf die Schaltflächen, die den Tasten der Projektorfernbedienung entsprechen. Sie können im unteren Bereich des Bildschirms durch die Schaltflächenoptionen blättern.



Diese Schaltflächen entsprechen nicht direkt den Tasten der Projektorfernbedienung:

- OK fungiert als [Enter]-Taste
- Menu ruft das Projektormenü auf

- 5** Klicken Sie zur Anzeige von Informationen über den Projektor auf das **Info**-Register.
- 6** Klicken Sie zum Ändern der Projektor-, Crestron- und Kennworteinstellungen auf das **Tools**-Register, wählen Sie die angezeigten Einstellungen und klicken Sie auf **Send**.
- 7** Wenn Sie mit der Auswahl der Einstellungen fertig sind, klicken Sie zum Verlassen des Programmes auf **Exit**.

Relevante Links

- "Crestron RoomView-Unterstützung" [S.126](#)
- "Crestron RoomView-Steuerungsfenster" [S.128](#)
- "Crestron RoomView – Tools-Fenster" [S.129](#)

Crestron RoomView-Steuerungsfenster

Die Einstellungen im Steuerungsfenster ermöglichen Ihnen die Steuerung des Projektors und die Anpassung der Projektionsbildes.



①	Power	Schaltet den Projektor ein oder aus.
	Vol-/Vol+	Zur Anpassung der Lautstärke.
	A/V Mute	Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.
②	Wechselt zum Bild der gewählten Eingangsquelle. Um Eingangsquellen anzuzeigen, die nicht in der Quellenliste aufgeführt sind, klicken Sie zum Aufwärts-/Abwärtsblättern auf (a) oder (b). Das aktuelle Videoeingangssignal wird in Blau angezeigt. Der Quellname kann gegebenenfalls geändert werden.	
③	Freeze	Die Standbildfunktion wird aktiviert oder aufgehoben.
	Contrast	Stellt die Helligkeitsunterschiede zwischen Licht und Schatten des Bilds ein.
	Brightness	Passt die Bildhelligkeit an.
	Color	Passt die Farbsättigung des Bilds an.
	Sharpness	Passt die Bildschärfe an.
	Zoom	Vergrößert oder verkleinert das Bild ohne Änderung der Projektionsfläche. Klicken Sie zum Ändern der Position eines vergrößerten Bildes auf die Pfeiltasten.
④	Pfeiltasten	Gleicher Bedienvorgang wie die Pfeiltasten an der Fernbedienung.
	OK	Gleicher Bedienvorgang wie die [Enter]-Taste an der Fernbedienung.
	Menu	Blendet das Projektormenü ein und aus.
	Auto	Optimiert Tracking , Sync. und Position im Signal -Menü des Projektors, während ein analoges RGB-Signal vom Computer1- oder Computer2-Anschluss projiziert wird.
	Search	Wechselt zur nächsten Eingangsquelle, die ein Bild ausgibt.
	Esc	Selber Bedienvorgang wie die [Esc]-Taste auf der Fernbedienung.


5	Contact IT Help	Zeigt das Fenster des Supports an. Wird verwendet, um Meldungen mit Hilfe von Crestron RoomView an den Administrator zu senden und von ihm zu empfangen.
	Info	Zeigt Informationen des aktuell verbundenen Projektors an.
	Tools	Dient zum Ändern der Einstellungen des aktuell verbundenen Projektors.

Relevante Links

- "Steuerung eines vernetzten Projektors über Crestron RoomView" [S.127](#)

Crestron RoomView – Tools-Fenster

Einstellungen im **Tools**-Fenster ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener Projektoreinrichtungsfunktionen.



1	Dient zum Einstellen der Crestron-Zentralsteuerung.
---	---

2	Projector Name	Weisen Sie dem Projektor einen eindeutigen Namen zu, so dass er sich von anderen an das Netzwerk angeschlossenen Projektoren unterscheidet. (Bis zu 16 alphanumerische Zeichen)
	Location	Geben Sie einen Namen für den Installationsort des aktuell an das Netzwerk angeschlossenen Projektors an. (Bis zu 32 alphanumerische Zeichen und Symbole)
	Assigned To	Weisen Sie dem Projektor einen Benutzernamen zu. (Bis zu 32 alphanumerische Zeichen und Symbole)
	DHCP	Zur Nutzung von DHCP wählen. Wenn DHCP aktiviert ist, kann keine IP-Adresse eingegeben werden.
	IP Address	Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine IP-Adresse zu.
	Subnet Mask	Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine Subnet-Maske zu.
	Default Gateway	Weisen Sie dem aktuell verbundenen Projektor eine Gateway-Adresse zu.
	Send	Zum Bestätigen der am Projektor vorgenommenen Änderungen anklicken.
3	Enabled (Admin Password)	Wählen, wenn zum Öffnen des Tools -Fensters ein Kennwort abgefragt werden soll.
	New Password	Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das gegenwärtig zum Öffnen des Fensters Tools verwendete Kennwort geändert werden soll. (Bis zu 26 alphanumerische Zeichen)
	Confirm	Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New Password ein. Unterscheiden sich die Kennwörter, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
	Send	Zum Bestätigen der am Admin Password vorgenommenen Änderungen anklicken.
4	Enabled (User Password)	Wählen, wenn zum Öffnen des Steuerungsfensters am Computer ein Kennwort abgefragt werden soll.

New Password	Geben Sie ein neues Kennwort ein, wenn das gegenwärtig zum Öffnen des Betriebsfensters verwendete Kennwort geändert werden soll. (Bis zu 26 alphanumerische Zeichen)
Confirm	Geben Sie hier dasselbe Kennwort wie unter New Password ein. Unterscheiden sich die Kennwörter, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Send	Zum Bestätigen der am User Password vorgenommenen Änderungen anklicken.

Relevante Links

- "Steuerung eines vernetzten Projektors über Crestron RoomView" [S.127](#)

Sie können bis zu 30 Ereignisse planen, die automatisch an Ihrem Projektor ausgeführt werden, wie z. B. Ein- oder Abschaltung des Projektors oder Wechsel der Eingangsquelle. Der Projektor führt die ausgewählten Ereignisse zu den im von Ihnen eingerichteten Zeitplan festgelegten Tagen und Zeiten aus.

Warnung

Stellen Sie keine brennbaren Objekte vor die Linse. Bei einer automatischen Einschaltung des Projektors können brennbare Gegenstände vor dem Objektiv Feuer fangen.

1 Stellen Sie Datum und Zeit im Menü **Datum & Zeit** ein.

 **Erweitert** > **Betrieb** > **Datum & Zeit**

2 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.


3 Wählen Sie das **Erweitert**-Menü und drücken Sie [Enter].




Falls Sie ein **Zeit/Plan-Schutz**-Kennwort eingerichtet haben, deaktivieren Sie zunächst das **Zeit/Plan-Schutz**-Kennwort.

4 Wählen Sie **Planeinstellungen** und drücken Sie [Enter].

5 Wählen Sie **Neu hinzufügen** und drücken Sie [Enter].



6 Wählen Sie die Ereignisdetails, die Sie durchführen möchten.



7 Wählen Sie Datum und Zeit zur Ausführung des Ereignisses.



- 8** Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie [Enter].
Die geplanten Ereignisse werden mit Symbolen angezeigt, die den Ereignisstatus angeben.



- 1  : Gültiger Zeitplan
 : Regelmäßiger Zeitplan
 : Ungültiger Zeitplan
 2  : Einmaliger Zeitplan
 : Regelmäßiger Zeitplan
 : Standby-Zeitplan (Kommunikation im Standby-Modus ein- oder abschalten)
 : Ungültiger Zeitplan

- 9** Wählen Sie zum Bearbeiten eines geplanten Ereignisses den Zeitplan und drücken Sie [Esc].

- 10** Wählen Sie eine Option aus dem angezeigten Menü.
- **Aktiviert/Deaktiviert** ermöglichen Ihnen die De-/Aktivierung des ausgewählten Ereignisses.
 - **Bearbeiten** ermöglicht Ihnen die Änderung von Ereignisdetails oder Datum und Uhrzeit.
 - **Löschen** ermöglicht Ihnen das Entfernen des geplanten Ereignisses aus einer Liste.

- 11** Wählen Sie **Install vollst** und dann **Ja**.

Wählen Sie zum Löschen aller geplanten Ereignisse **Zeitplan zurücksetzen**.

Relevante Links

- "Überwachung und Steuerung des Projektors" [S.116](#)
- "Einstellen von Datum und Uhrzeit" [S.38](#)
- "Einrichtung eines Kennwortes" [S.93](#)

Anpassen von Menüeinstellungen


Befolgen Sie die Anweisungen in diesen Abschnitten zum Aufrufen des Projektormenüsystems und zum Ändern von Projektoreinstellungen.

Relevante Links

- "Verwendung der Projektormenüs" [S.134](#)
- "Virtuelle Tastatur verwenden" [S.135](#)
- "Bildqualitätseinstellungen – Bild-Menü" [S.136](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)
- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)
- "Projektorinformationsanzeige – Information-Menü" [S.155](#)
- "Projektorrücksetzungsoptionen – Reset-Menü" [S.157](#)
- "Kopieren von Menüeinstellungen auf einen anderen Projektor (Sammleinrichtung)" [S.158](#)

Sie können über die Projektormenüs die Einstellungen zur Steuerung der Arbeitsweise Ihres Projektors anpassen. Der Projektor zeigt die Menüs auf der Projektionsfläche.

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.



Das Menü erscheint und zeigt die **Bild**-Menüeinstellungen.



- 2 Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste zum Durchlaufen der links aufgelisteten Menüs. Die Einstellungen für die jeweiligen Menüs werden rechts angezeigt.



Die verfügbaren Einstellungen hängen von der aktuellen Eingangsquelle ab.


- 3 Drücken Sie zum Ändern der Einstellungen im angezeigten Menü [Enter].
- 4 Drücken Sie zum Bewegen durch die Einstellungen die Aufwärts-/Abwärtstaste.
- 5 Ändern Sie die Einstellungen mit den im unteren Bereich des Menüs angezeigten Tasten.
- 6 Wählen Sie zum Rücksetzen aller Menüeinstellungen auf ihre Standardwerte **Reset**.
- 7 Wenn Sie mit dem Ändern der Einstellungen in einem Menü fertig sind, drücken Sie [Esc].
- 8 Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)

Die virtuelle Tastatur wird angezeigt, wenn Sie Ziffern und Buchstaben eingeben müssen.

- 1 Markieren Sie mit den Pfeiltasten am Bedienfeld oder an der Fernbedienung die gewünschte Ziffer bzw. den gewünschten Buchstaben und drücken Sie [Enter].



Jedes Mal, wenn Sie die **CAPS**-Taste wählen, wechseln die Buchstaben zwischen Groß- und Kleinschreibung. Jedes Mal, wenn Sie die **SYM1/2**-Taste wählen, ändern sich die umrahmten Symbole.

- 2 Wählen Sie nach der Texteingabe zum Bestätigen **Finish** an der virtuellen Tastatur. Wählen Sie zum Abbrechen der Texteingabe **Cancel**.



Sie können über ein Netzwerk mit Hilfe eines Webbrowsers von Ihrem Computer aus Projektoreinstellungen wählen und die Projektion steuern. Einige Symbole können mit der virtuellen Tastatur nicht eingegeben werden. Verwenden Sie zur Eingabe des Texts Ihren Webbrowser.

Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)
- "Steuerung eines vernetzten Projektors über einen Webbrowser" [S.118](#)

Über die Einstellungen im **Bild**-Menü können Sie die Bildqualität der aktuell verwendeten Eingangsquelle anpassen. Die verfügbaren Einstellungen hängen von der aktuell ausgewählten Eingangsquelle ab.



Stellen Sie zum Ändern der Einstellungen für eine Eingangsquelle sicher, dass die Quelle angeschlossen ist; wählen Sie dann diese Quelle.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Farbmodus	Siehe Liste verfügbarer Farbmodi	Passt die Lebendigkeit der Bildfarben für verschiedene Bildtypen und Umgebungen an.
Helligkeit	Variierende Stufen verfügbar	Hellet das gesamte Bild auf oder dunkelt es ab.
Kontrast	Variierende Stufen verfügbar	Stellt die Helligkeitsunterschiede zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein.
Farbsättigung	Variierende Stufen verfügbar	Passt die Intensität der Bildfarben an.
Farbton	Variierende Stufen verfügbar	Passt das Gleichgewicht von Grün- und Magenta-Farbtönen im Bild an.
Schärfe	Variierende Stufen verfügbar	Passt Schärfe oder Weichheit der Bild-details an.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Farbtemperatur	5000K bis 10000K (bei sRGB- oder DICOM-SIM-Farbmodus) -3 bis 6 (bei anderen Farbmodi)	Legt den Farbton basierend auf der Farbtemperatur fest. Bei einer hohen Einstellung erscheinen die Bilder bläulich, bei einer niedrigen Einstellung werden sie rötlich wiedergegeben.
Erweitert	Gamma RGB RGBCMY	Passt Gammastufen und Intensität einzelner Farbtöne im Bild an. Gamma: Stellt die Farbgebung durch Auswahl eines der Gamma-Korrekturwerte oder durch Verweis auf das projizierte Bild oder eine Gammakurve ein. RGB: Passt die einzelnen Komponenten R (Rot), G (Grün) und B (Blau) für die Abweichung und Verstärkung an. RGBCMY: Stellt für jede der Farben R (Rot), G (Grün), B (Blau), C (Cyan), M (Magenta) und Y (Gelb) die Schattierung, Sättigung und Helligkeit ein.
Adaptive IRIS-Blende	Aus Normal Hohe Geschw.	Passt die projizierte Luminanz basierend auf der Bildhelligkeit an, wenn Farbmodus auf Dynamisch oder Theater eingestellt ist.
Reset	—	Setzt alle Werte im Menü Bild auf ihre Voreinstellungen zurück.



Die **Helligkeit**-Einstellung wirkt sich nicht auf die Lampenhelligkeit aus. Nutzen Sie zum Ändern des Lampenhelligkeitsmodus die **Leistungsaufnahme**-Einstellung im **ECO**-Menü des Projektors.

Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)




- "Verfügbare Farbmodi" [S.60](#)

Normalerweise erkennt der Projektor die Eingangssignaleinstellungen automatisch und optimiert sie. Falls Sie die Einstellungen anpassen müssen, können Sie dazu das **Signal**-Menü verwenden. Die verfügbaren Einstellungen hängen von der aktuell ausgewählten Eingangsquelle ab.



Sie können die Einstellungen im **Signal**-Menü nicht wählen, wenn die aktuelle Eingangsquelle USB Display, USB, LAN oder Screen Mirroring ist.



Sie können die Standardeinstellungen der Optionen **Position**, **Tracking** und **Sync.** wiederherstellen, indem Sie die [Auto]-Taste an der Fernbedienung drücken.

Stellen Sie zum Ändern der Einstellungen für eine Eingangsquelle sicher, dass die Quelle angeschlossen ist; wählen Sie dann diese Quelle.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auto Setup	Ein Aus	Optimiert die Computerbildqualität automatisch (bei Ein).

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Auflösung	Auto Normal Fern	Legt die Eingangssignalauflösung fest, falls sie mit der Automatisch -Option nicht automatisch erkannt wird.
Tracking	Variierende Stufen verfügbar	Passt das Signal zum Beseitigen vertikaler Streifen in Computerbildern ab.
Sync.	Variierende Stufen verfügbar	Passt das Signal zum Beseitigen von Unschärfe und Flimmern in Computerbildern ab.
Position	Aufwärts Abwärts Links Rechts	Passt die Bildposition an der Projektionsfläche an.
Progressiv (Bei Zeilensprung- signaleingang (480i/576i/1080i))	Aus Video Film/Auto	Legt fest, ob bei bestimmten Videobildtypen Zeilensprung- in Progressivsignale umgewandelt werden sollen. Aus: Bei schnell bewegten Videobildern. Video: Bei den meisten Videobildern. Film/Auto: Bei Filmen, Computergrafiken und Animationen.
Rauschunterdrückung	Aus NR1 NR2	Reduziert das Flimmern in analogen Bildern in zwei Stufen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
HDMI-Videobereich	Automatisch Normal Erweitert	Stellt den Videobereich entsprechend der Einstellung des mit dem HDMI-Eingang verbundenen Gerätes ein. Automatisch: Erkennt den Videobereich automatisch. Normal: Normalerweise bei Bildern von einem anderen Gerät als einem Computer; kann auch ausgewählt werden, wenn die dunklen Bildbereiche zu hell sind. Erweitert: Normalerweise für Bilder von einem Computer; kann auch ausgewählt werden, wenn das Bild zu dunkel ist.
Eingangssignal	Automatisch RGB Component	Legt den Signaltyp von mit den Computeranschlüssen verbundenen Eingangsquellen fest. Automatisch: Erkennt Signale automatisch. RGB: Korrigiert Farben bei Computer/RGB-Videoquellen. Component: Korrigiert Farben bei Component-Videoquellen.
Video-Signal	Automatisch NTSC NTSC4.43 PAL M-PAL N-PAL PAL60 SECAM	Legt den Signaltyp von mit den Video-Anschlüssen verbundenen Eingangsquellen fest. Automatisch: Erkennt Signale automatisch. Wenn bei Einstellung auf Automatisch Störungen auftreten oder kein Bild angezeigt wird, wählen Sie das geeignete Signal entsprechend dem angeschlossenen Gerät.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Seitenverhältnis	Siehe Liste verfügbarer Bildformate	Legt das Bildformat (Verhältnis von Breite zu Höhe) für die ausgewählte Eingangsquelle fest.
Overscan (Bei Component-Video- und RGB-Videoeingang)	Automatisch Aus 4% 8%	Ändert das Bildformat des projizierten Bildes so, dass die Kanten durch einen wählbaren Prozentsatz oder automatisch sichtbar werden.
Bildverarbeitung	Fein Schnell	Passt die Bildverarbeitungsgeschwindigkeit/-qualität an. Schnell: Erhöht die Bildverarbeitungsgeschwindigkeit. Fein: Erhöht die Bildqualität.
Reset	—	Setzt alle Einstellungen im Menü Signal auf ihre Voreinstellungen zurück, mit Ausnahme von Eingangssignal und Bildverarbeitung .



Sie können die **Rauschunterdrückung**-Einstellung unter folgenden Bedingungen nicht auswählen:

- Die **Bildverarbeitung**-Einstellung ist auf **Schnell** gesetzt.
- Die **Progressiv**-Einstellung ist auf **Aus** gesetzt.
- Ein digitales RGB-Signal wird eingespeist.
- Ein Zeilensprungsignaleingang (480i/576i/1080i) wird eingespeist.

Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)
- "Verfügbare Bildformate" [S.58](#)

Optionen im **Einstellung**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener Projektorfunktionen.



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Keystone	H/V-Keystone Quick Corner	Macht das Bild rechteckig (horizontal und vertikal). H/V-Keystone: Zum manuellen Korrigieren der horizontalen und vertikalen Seiten oder zum Ein- oder Ausschalten der automatischen Korrektur wählen. Quick Corner: Zur Korrektur der Bildform und Ausrichtung mittels Bildschirmanzeige wählen.
Split Screen	Bildschirmgröße Quelle Bildschirme tauschen Audioquelle	Teilt den Betrachtungsbereich horizontal und zeigt zwei Bilder nebeneinander an (mit [Esc] beenden Sie die geteilte Anzeige).

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Tastensperre	Vollsperr Teilsperre Aus	Steuert die Sperrung der Projektortasten zur Sicherung des Projektors: Vollsperr: Sperrt alle Tasten. Bedienungssperre: Sperrt alle Tasten mit Ausnahme der Ein-/Austaste. Aus: Es werden keine Tasten gesperrt.
Zeigerform	Zeiger 1:  Zeiger 2:  Zeiger 3: 	Ändert die Form des Fernbedienungszeigers.
Lautstärke	Variierende Stufen verfügbar	Passt die Lautstärke des Projektorlautsprechersystems oder externer Lautsprecher an. Die Einstellungen werden für jede Quelle separat gespeichert.
Fernst.-Empfänger	Front/Rück Front Rückseite Aus	Beschränkt den Empfang von Fernbedienungssignalen vom ausgewählten Empfänger. Aus schaltet alle Empfänger ab.
USER-Taste	Leistungsaufnahme Information Progressiv Testbild Multi-Bildschirm Auflösung	Weist der [User]-Taste an der Fernbedienung eine Menüoption zum Zugreifen mit einem Tastendruck zu.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Testbild	—	<p>Zeigt ein Testbild, das beim Fokussieren und Zoomen des Bildes sowie bei der Korrektur der Bildform hilft (mit [Esc] beenden Sie die Testbildanzeige).</p> <div data-bbox="667 454 1061 662" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Achtung</p><p>Wenn ein Muster längere Zeit angezeigt wird, erscheint in den projizierten Bildern möglicherweise eine Überblendung.</p></div>
Reset	—	<p>Setzt alle Einstellungen im Menü Einstellung auf ihre Voreinstellungen zurück, mit Ausnahme des Menüpunkts USER-Taste.</p>

Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)

Einstellungen im **Erweitert**-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung verschiedener Projektoreinrichtungsfunktionen.



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Display	Meldung Hintergrundanzeige Startbildschirm A/V-Stummschaltung	Auswahl zwischen verschiedenen Anzeigeeoptionen: Meldung: Zur Anzeige von Meldungen wie Name von Eingangsquelle und Farbmodus, Bildformat, Kein Signal oder Temperaturwarnungen am projizierten Bild auf Ein setzen. Hintergrundanzeige: Stellt Farbe oder Logo ein, die/das angezeigt werden soll, wenn kein Signal anliegt. Startbildschirm: Zur Anzeige des Benutzerlogos bei Projektionsbeginn auf Ein setzen. A/V Stummschalten: Stellt Farbe oder Logo ein, die/das angezeigt werden soll, wenn A/V Stummschalten aktiviert ist.
Benutzerlogo	—	Erstellt eine Anzeige, die der Projektor zu seiner Identifikation und zur Steigerung der Sicherheit präsentiert.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektion	Front Front/Decke Rückseite Rück/Decke	Wählen Sie die Art, wie der Projektor zur Projektionsfläche ausgerichtet ist, damit das Bild entsprechend angezeigt wird.
Betrieb	Direkt Einschalten Höhenlagen-Modus Quellensuche bei Start Auto-Einschalten Datum & Zeit	Auswahl zwischen verschiedenen Betriebsoptionen: Direkt Einschalten: Ermöglicht die Einschaltung des Projektors ohne Betätigung der Ein-/Austaste. Höhenlagen-Modus: Reguliert die Betriebstemperatur des Projektors bei Höhen über 1500 m. Quellensuche bei Start: Zum Projizieren von Bildern von derselben Quelle wie beim letzten Mal, als der Projektor benutzt wurde, auf Aus setzen. Auto-Einschalten: Auf Computer1 setzen, wenn automatisch von der Computerbildquelle projiziert werden soll, während sich der Projektor im Standby-Modus befindet. (Stellen Sie zunächst Standby-Modus im ECO -Menü des Projektors auf Kommunikat. ein ein.) Datum & Zeit: Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit des Projektors.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
A/V-Einstellungen	A/V-Ausgang Audioausgang HDMI1-Audioausgang HDMI2-Audioausgang	Zur Auswahl zwischen verschiedenen Audio- und Videoausgangseinstellungen: A/V-Ausgang: Auf Immer setzen, wenn Bild und Ton an externe Geräte ausgegeben werden sollen, während sich der Projektor im Standby-Modus befindet. (Stellen Sie zunächst Standby-Modus im ECO -Menü des Projektors auf Kommunikat. ein ein.) Audioausgang/HDMI1-Audioausgang/HDMI2-Audioausgang: Legt die Audioeingangsquelle fest, wenn diese nicht automatisch über die Option Automatisch oder HDMI erkannt wird.
Projektor ID	Aus 1 bis 9	Weist dem Projektor eine ID zu, wenn mehrere Projektoren verwendet werden.
Multi-Bildschirm	Regelungsniveau (1 bis 5) Helligkeitskorrektur Farbkorr. (G/R) Farbkorr. (B/Y)	Stimmt Anzeigequalität und -farben mehrere Projektoren durch Auswahl der Farbeinstellungen je Regelungsniveau ab.
Planeinstellungen	Ruft das Menü Planeinstellungen auf	Plant Projektorereignisse, die automatisch zu ausgewählten Daten und Zeiten ausgelöst werden.
Sprache	Verschiedene Sprachen verfügbar	Wählen Sie die Sprache von Projektormenü und Meldungen.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Reset	—	Setzt alle Einstellungswerte im Erweitert-Menü mit Ausnahme von Projektion , Höhenlagen-Modus , Quellensuche bei Start , A/V-Ausgang , Projektor ID , Multi-Bildschirm , Sprache und Planeinstellungen auf ihre Standard-einstellungen zurück.



Wenn Sie **Benutzerlogoschutz** unter **Kennwortschutz** auf **Ein** setzen, können Sie die mit der Benutzerlogoanzeige in Verbindung stehenden Einstellungen (**Hintergrundanzeige**, **Startbildschirm**, **A/V Stummschalten** und **Display**) nicht ändern. Setzen Sie **Benutzerlogoschutz** zunächst auf **Aus**.

Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)
- "Erweitert-Menü – Datum- & Zeiteinstellungen" [S.143](#)
- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.94](#)

Erweitert-Menü – Datum- & Zeiteinstellungen

Einstellungen unter Datum & Zeit ermöglichen Ihnen die Festlegung von Datum und Uhrzeit.

☛ **Erweitert > Betrieb > Datum & Zeit**



Wenn Sie **Zeit/Plan-Schutz** unter **Kennwortschutz** auf **Ein** setzen, können Sie die **Datum & Zeit**-Einstellungen nicht ändern. Setzen Sie **Zeit/Plan-Schutz** zunächst auf **Aus**.



Relevante Links

- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)
- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.94](#)

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Datum & Zeit	Datum Zeit Zeitunterschied (UTC)	Datum: Stellen Sie das heutige Datum am Projektor ein. Zeit: Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit am Projektor ein. Zeitunterschied (UTC): Stellen Sie den Zeitunterschied zur koordinierten Weltzeit ein.
Sommerzeit-Einstellung	Sommerzeit DST Start DST Ende DST-Einstellung (min)	Sommerzeit: Setzen Sie diese Option zum Aktivieren der Sommerzeit auf Ein . DST Start: Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für den Beginn der Sommerzeit ein. DST Ende: Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für das Ende der Sommerzeit ein. DST-Einstellung (min): Passen Sie den Zeitunterschied zwischen Standardzeit und Sommerzeit an.
Internetzeit	Internetzeit Internetzeitserver	Internetzeit: Setzen Sie diese Option zum automatischen Aktualisieren der Uhrzeit über einen Internetzeitserver auf Ein . Internetzeitserver: Geben Sie die IP-Adresse für einen Internetzeitserver ein.

Einstellungen im **Netzwerk**-Menü ermöglichen Ihnen die Anzeige von Netzwerkinformationen und die Einrichtung des Projektors zur Überwachung und Steuerung über ein Netzwerk.

Wenn Sie **Netzwerkschutz** unter **Kennwortschutz** auf **Ein** setzen, können Sie die Netzeinstellungen nicht ändern. Setzen Sie **Netzwerkschutz** zunächst auf **Aus**.



Einstellung	Optionen	Beschreibung
WLAN-Leistung (EB-1985WU/ 1975W/1970W)	EB-1985WU/ 1975W: Screen Mirroring ein WLAN ein Beides aus EB-1970W: WLAN ein Aus	Konfiguriert Ihre WLAN-Einstellungen. Wählen Sie zum Projizieren mit Screen Mirroring-Funktionen Screen Mirroring ein . Wählen Sie WLAN ein , wenn Sie den Projektor und einen Computer über ein WLAN verbinden. Soll die Verbindung nicht per WLAN erfolgen, schalten Sie die Option aus, um einen nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.
Screen Mirroring-Info (EB-1985WU/ 1975W)	Anzeigenname MAC-Adresse Regionscode Version	Zeigt Screen Mirroring-Status und Details an, wenn Sie WLAN-Leistung auf Screen Mirroring ein gesetzt haben.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Screen Mirroring-Einstlg. (EB-1985WU/ 1975W)	Ruft das Menü Screen Mirroring-Einstlg. auf	Konfiguriert Ihre Screen Mirroring-Einstellungen.
Netzwerkinfo - W-LAN (EB-1985WU/ 1975W/1970W)	Verbindungsmodus W-LAN-System Antennenpegel Projektorname SSID DHCP IP-Adresse Subnet-Maske Gateway-Adresse MAC-Adresse Regionscode	Zeigt Drahtlosnetzwerkstatus und -details an, wenn Sie WLAN-Leistung auf WLAN ein gesetzt haben.
Netzwerkinfo - Wired LAN	Projektorname DHCP IP-Adresse Subnet-Maske Gateway-Adresse MAC-Adresse	Zeigt LAN-Netzwerkstatus und -details an.
Zur Netzwerkkonfiguration	Ruft zusätzliche Netzwerkmenüs auf	Konfiguriert Ihre Netzeinstellungen.



Sobald Sie Ihren Projektor mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, können Sie über einen kompatiblen Webbrowser die Projekteinstellungen wählen und die Projektion steuern. Dies ermöglicht Ihnen den externen Zugriff auf Ihren Projektor.


Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)
- "Netzwerk-Menü – Screen Mirroring-Einstellungen" [S.146](#)
- "Netzwerk-Menü – Grund-Menü" [S.146](#)
- "Netzwerk-Menü – Wireless LAN-Menü" [S.147](#)
- "Netzwerk-Menü – Sicherheit-Menü" [S.149](#)
- "Netzwerk-Menü – Wired LAN-Menü" [S.150](#)
- "Netzwerk-Menü – Mail-Menü" [S.150](#)
- "Netzwerk-Menü – Sonstige-Menü" [S.151](#)
- "Netzwerk-Menü – Reset-Menü" [S.152](#)
- "Auswahl von Kennwortschutztypen" [S.94](#)

Netzwerk-Menü – Screen Mirroring-Einstellungen

Optionen im Menü **Screen Mirroring-Einstlg.** ermöglichen Ihnen die Auswahl der Screen Mirroring-Einstellungen (EB-1985WU/EB-1975W).

☛ **Netzwerk** > **Zur Netzwerkkonfiguration** > **Screen Mirroring-Einstlg.**



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Anzeigename	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen	Geben Sie einen Namen ein, anhand dessen Sie den Projektor bei der Projektorsuche per Screen Mirroring-Funktion identifizieren können.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
W-LAN-System	802.11a/g/n 802.11g/n	Stellt den Kommunikationsmodus zwischen Projektor und Mobilgerät ein.
Leistung anpassen	1 2 3 4	Passt die Screen Mirroring-Geschwindigkeit/-Qualität an. 1: Erhöht die Bildqualität. 4: Erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Verbindungsmodus	PIN/PBC PIN	Wählen Sie die Art des WPS (Wi-Fi Protected Setup), wenn Sie sich drahtlos mit dem Netzwerk verbinden. Wählen Sie zum Steigern der Verbindungssicherheit PIN . Falls Ihr Mobilgerät nur die PBC-Verbindung unterstützt, wählen Sie PIN/PBC .
PIN-Code-Hinweis	Ein Aus	Setzen Sie die Option zur Anzeige des achtstelligen PIN-Codes im projizierten Bild bei Projektion von anderen Eingangsquellen als Screen Mirroring auf Ein .
Reset	—	Setzt alle Werte im Menü Screen Mirroring-Einstlg. auf ihre Voreinstellungen zurück.

Relevante Links

- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)

Netzwerk-Menü – Grund-Menü

Optionen im **Grund**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl grundlegender Netzwerkeinstellungen.

☛ **Netzwerk** > **Zur Netzwerkkonfiguration** > **Grund**



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektorname	Bis zu 16 alphanumerische Zeichen	Geben Sie einen Namen zur Identifikation des Projektors über das Netzwerk ein.
PJLink-Passwort	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen	Geben Sie ein Kennwort zur Nutzung des PJLink-Protokolls zur Projektorsteuerung ein.
Kennwrt zu Web-Strg.	Bis zu 8 alphanumerische Zeichen	Geben Sie ein Kennwort zum Zugreifen auf den Projektor über das Internet ein. (Standardbenutzername ist EPSONWEB; Standardkennwort ist admin.)

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Projektor-Kennwort	Ein Aus	Setzen Sie die Option auf Ein , wenn Sie ein Sicherheitskennwort einrichten möchten, das verhindern soll, dass jemand, der sich nicht im selben Raum befindet, auf den Projektor zugreift. Sie müssen zum Zugreifen auf den Projektor ein von einem Computer mit EasyMP Network Projection- und EasyMP Multi PC Projection-Software angezeigtes zufälliges Schlüsselwort eingeben.


Relevante Links

- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)

Netzwerk-Menü – Wireless LAN-Menü

Optionen im Menü **Wireless LAN** ermöglichen Ihnen die Auswahl der WLAN-Einstellungen (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

- ☛ **Netzwerk > Zur Netzwerkkonfiguration > Wireless LAN**



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Verbindungsmodus	AdHoc Infrastruktur	Wählen Sie die Art der Drahtlosverbindung: AdHoc: Ermöglicht Ihnen eine schnelle Verbindung mit einem Computer. Mit EasyMP Network Projection können Sie sich im AdHoc-Verbindungsmodus verbinden. Der Projektor wird zu einem Zugangspunkt, wenn Sie SSID Auto auf Ein setzen. Andernfalls wird die Verbindung im Adhoc-Modus hergestellt. Infrastruktur: Ermöglicht Ihnen die Verbindung mit mehreren Computern über einen WLAN-Zugangspunkt. Die Verbindung wird im Infrastrukturmodus hergestellt.
Kanal	1ch 6ch 11ch	Wählen Sie im AdHoc -Verbindungsmodus das vom WLAN verwendete Frequenzband (Kanal).
SSID Auto	Ein Aus	Schaltet die automatische SSID-Generierung im AdHoc -Verbindungsmodus ein; zum Beschleunigen der Projektorsuche auf Ein setzen; bei Verbindung mit mehreren Projektoren gleichzeitig auf Aus setzen.
SSID	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen	Legt die SSID (Netzwerkname) des WLAN-Systems fest, zu dem der Projektor eine Verbindung herstellt. Lassen Sie SSID leer oder stellen Sie es auf ANY ein, wenn Sie eine ANY-Verbindung herstellen möchten.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Access-Point suchen	Suchansicht	Suchen Sie im Infrastruktur -Verbindungsmodus nach verfügbaren WLAN-Zugangspunkten. Je nach Zugriffspunkteinstellungen werden diese gegebenenfalls nicht in der Liste angezeigt. Sie müssen die Sicherheitseinstellungen separat vornehmen.
IP-Einstellungen	DHCP IP-Adresse Subnet-Maske Gateway-Adresse	DHCP: Setzen Sie die Option auf Ein , wenn Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist; setzen Sie sie auf Aus , wenn Sie IP-Adresse , Subnet-Maske und Gateway-Adresse des Netzwerks manuell eingeben möchten (0 bis 255 je Adressfeld). Verwenden Sie die Adressen 0.0.0.0, 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist) nicht als IP-Adresse und Gateway-Adresse und 0.0.0.0 und 255.255.255.255 nicht als Subnet-Maske.
SSID-Anzeige	Ein Aus	Wählen Sie, ob die SSID im Netzwerk-Standby-Modus angezeigt werden soll.
Anzeige IP-Adresse	Ein Aus	Wählen Sie, ob die IP-Adresse im Netzwerk-Standby-Modus angezeigt werden soll.


Relevante Links

- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)

Netzwerk-Menü – Sicherheit-Menü

Einstellungen im **Sicherheit**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl von Sicherheitstyp und Sicherheitseinstellungen entsprechend dem Netzwerk, mit dem Sie den Projektor verbinden (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

☛ **Netzwerk > Zur Netzwerkkonfiguration > Sicherheit**



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Sicherheit	Nein WPA2-PSK WPA/WPA2-PSK	Wählen Sie den im Drahtlosnetzwerk verwendeten Sicherheitstyp. Befolgen Sie bei der Sicherheitseinrichtung die Anweisungen vom Administrator des Netzwerksystems, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Passwort	Verschiedene Passwörter mit 8 bis 32 Zeichen	Bei WPA2-PSK - und WPA/WPA2-PSK -Sicherheit wählen Sie das im Netzwerk verwendete Passwort. Wurde das Passwort eingegeben und mit der [Enter]-Taste bestätigt, wird der Wert übernommen und durch ein Sternchen angezeigt (*). Bei Verbindung über EasyMP Network Projection müssen Sie kein Passwort am Computer eingeben, wenn es sich noch um das ursprüngliche Standardpasswort handelt. Wir empfehlen, das Passwort aus Sicherheitsgründen regelmäßig zu ändern. Bei Initialisierung der Netzwerkeinstellungen wird es auf das ursprüngliche Kennwort zurückgesetzt.

Sicherheitstyp

Wenn das optionale WLAN-Modul installiert ist und im Infrastruktur-Verbindungsmodus verwendet wird, empfehlen wir Ihnen dringend, die Sicherheitsfunktion einzustellen.

WPA ist ein Verschlüsselungsstandard, der die Sicherheit von WLAN-Netzwerken steigert. Der Projektor unterstützt TKIP- und AES-Verschlüsselungsmethoden.

WPA beinhaltet Benutzerauthentifizierungsfunktionen. WPA-Authentifizierung bietet zwei Methoden: Einsatz eines Authentifizierungsservers oder Authentifizierung zwischen einem Computer und einem Zugangspunkt ohne Server. Dieser Projektor unterstützt letztere Methode, ohne einen Server.



Einzelheiten zur Einstellung erfahren Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.


Relevante Links

- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)

Netzwerk-Menü – Wired LAN-Menü

Optionen im **Wired LAN**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl von LAN-Einstellungen.

☛ **Netzwerk > Zur Netzwerkkonfiguration > Wired LAN**



Einstellung	Optionen	Beschreibung
IP-Einstellungen	DHCP IP-Adresse Subnet-Maske Gateway-Adresse	DHCP: Setzen Sie die Option auf Ein , wenn Ihr Netzwerk Adressen automatisch zuweist; setzen Sie sie auf Aus , wenn Sie IP-Adresse , Subnet-Maske und Gateway-Adresse des Netzwerks manuell eingeben möchten (0 bis 255 je Adressfeld). Verwenden Sie die Adressen 0.0.0.0, 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Zahl von 0 bis 255 ist) nicht als IP-Adresse und Gateway-Adresse und 0.0.0.0 und 255.255.255.255 nicht als Subnet-Maske.
Anzeige IP-Adresse	Ein Aus	Wählen Sie, ob die IP-Adresse im Netzwerk-Standby-Modus angezeigt werden soll.


Relevante Links

- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)

Netzwerk-Menü – Mail-Menü

Einstellungen im **Mail**-Menü ermöglichen Ihnen das Empfangen einer eMail-Benachrichtigung, wenn ein Problem oder eine Warnmeldung im Projektor auftritt.

☛ **Netzwerk > Zur Netzwerkkonfiguration > Mail**



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Mail-Meldung	Ein Aus	Stellen Sie diese Option auf Ein , um bei Problemen oder Warnungsmeldungen im Zusammenhang mit einem Projektor eine E-Mail an voreingestellte Adressen zu versenden.
SMTP Server	IP-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse für den SMTP-Server des Projektors ein (0 bis 255 je Adressfeld). Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist).
Portnummer	1 bis 65535 (Standard ist 25)	Wählen Sie eine Nummer als Portnummer des SMTP-Servers.
Adresse 1 einstellen Adresse 2 einstellen Adresse 3 einstellen	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen	Geben Sie die eMail-Adresse ein und wählen Sie die Alarme, die Sie empfangen möchten. Wiederholen Sie diese Schritte zur Angabe von bis zu 3 Adressen.


Relevante Links

- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)

Netzwerk-Menü – Sonstige-Menü

Optionen im **Sonstige**-Menü ermöglichen Ihnen die Auswahl sonstiger Netzwerkeinstellungen.

☛ **Netzwerk > Zur Netzwerkkonfiguration > Sonstige**



Einstellung	Optionen	Beschreibung
SNMP	Ein Aus	Stellen Sie diese Option auf Ein , um den Projektor mithilfe von SNMP zu überwachen. Zum Überwachen des Projektors muss das Programm „SNMP Manager“ auf Ihrem Computer installiert sein. SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator angewendet werden. Der Standardwert ist Aus .

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Trap IP Adresse 1 Trap IP Adresse 2	IP-Adresse	Geben Sie bis zu 2 IP-Adressen (0 bis 255 je Adressfeld) zum Empfang von SNMP-Benachrichtigungen an. Verwenden Sie folgende Adressen nicht: 127.x.x.x oder 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (wobei x eine Ziffer von 0 bis 255 ist).
Prioritätsgateway	Wired LAN Wireless LAN	Sie können das priorisierte Gateway festlegen.
AMX Device Discovery	Ein Aus	Setzen Sie diese Einstellung auf Ein , wenn der Projektor über AMX Device Discovery erkannt werden soll.
Crestron Room-View	Ein Aus	Setzen Sie diese Funktion nur auf Ein , wenn der Projektor über ein Netzwerk mit Hilfe von Crestron RoomView überwacht oder gesteuert wird. Bei Deaktivierung von Crestron Room-View wird die Epson Message Broadcasting-Funktion in der EasyMP Monitor-Software deaktiviert.
Bonjour	Ein Aus	Setzen Sie diese Option auf Ein , wenn Sie mit Hilfe von Bonjour eine Verbindung zum Netzwerk aufbauen. Weitere Informationen zum Bonjour-Service finden Sie auf der Apple-Website. http://www.apple.com/
Message Broadcasting	Ein Aus	Zum Aktivieren der EPSON Message Broadcasting-Funktion auf Ein setzen. Sie können Message Broadcasting und die dazugehörige Bedienungsanleitung von der folgenden Website herunterladen. http://www.epson.com


Relevante Links

- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)
- "Crestron RoomView-Unterstützung" [S.126](#)

Netzwerk-Menü – Reset-Menü

Optionen im **Reset**-Menü ermöglichen Ihnen die Rücksetzung aller Netzwerkeinstellungen.

☛ **Netzwerk > Zur Netzwerkkonfiguration > Reset**



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück.	Ja Nein	Wählen Sie zum Rücksetzen aller Netzwerkeinstellungen Ja .

Relevante Links

- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)

Einstellungen im ECO-Menü ermöglichen Ihnen die Anpassung von Projektorfunktionen zum Energiesparen. Wenn Sie eine Energiespareinstellung wählen, erscheint ein Blattsymbol neben der Menüoption.



Einstellung	Optionen	Beschreibung
Leistungsaufnahme	Automatisch Normal ECO	Wählen Sie den Helligkeitsmodus der Projektorlampe: Automatisch: Stellt den Projektor darauf ein, die optimale erforderliche Lampenhelligkeit zu erkennen, und passt die Lampenhelligkeit entsprechend an. Normal: Stellt die maximale Lampenhelligkeit ein. ECO: Reduziert Lampenhelligkeit und Lüftergeräusche; spart Energie und verlängert die Lampenlebensdauer. Sie können keine Einstellungen wählen, wenn Sie Ihren Projektor in großer Höhe oder an Orten mit hohen Temperaturen verwenden.

Einstellung	Optionen	Beschreibung
Sleep-Modus	Ein Aus	Schaltet den Projektor nach einem Inaktivitätsintervall automatisch ab (bei Einstellung auf Ein).
Sleep-Modus-Zeit	1 bis 30 Minuten	Legt das Intervall des Sleep-Modus fest.
Objektivdeckel-Timer	Ein Aus	Schaltet den Projektor automatisch nach 30 Minuten ab, wenn die Objektivabdeckung geschlossen ist (bei Einstellung auf Ein).
Timer A/V Mute	Ein Aus	Schaltet den Projektor automatisch nach 30 Minuten ab, wenn A/V Stummschalten aktiviert ist (bei Einstellung auf Ein).
Standby-Modus	Kommunikat. ein Kommunikat. aus	Kommunikat. ein zeigt an, dass der Projektor über ein Netzwerk überwacht werden kann, wenn er sich im Standby-Modus befindet. Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn folgende Aktionen unterstützt werden sollen, während sich der Projektor im Standby-Modus befindet: <ul style="list-style-type: none"> Überwachung und Steuerung des Projektors über ein Netzwerk Audio- und Videoausgabe an ein externes Gerät (A/V-Ausgang muss auf Immer gesetzt sein) Erweitert > A/V-Einstellungen > A/V-Ausgang
ECO-Anzeige	Ein Aus	Zeigt zur Indikation des Energiesparzustands ein Blattsymbol unten links im projizierten Bild, wenn sich die Lampenhelligkeit ändert (bei Einstellung auf Ein).
Reset	—	Setzt alle Werte im ECO-Menü mit Ausnahme von Standby-Modus auf ihre Standardeinstellungen zurück.



Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)

Sie können Informationen über den Projektor sowie die Version anzeigen, indem Sie das **Information**-Menü aufrufen. Sie können jedoch keine Einstellungen im Menü ändern.



Informationselement	Beschreibung
Projektorinfo	Zeigt die Projektorinformationen
Version	Zeigt Main -, Video - und Video2 -Firmware-Version.

Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)
- "Information-Menü – Projektorinfo-Menü" [S.155](#)

Information-Menü – Projektorinfo-Menü

Sie können Informationen über den Projektor und Eingangsquellen anzeigen, indem Sie das **Projektorinfo**-Menü im **Information**-Menü des Projektors aufrufen.



Die verfügbaren Einstellungen hängen von der aktuellen Eingangsquelle ab. Der Lampennutzungstimer registriert Betriebsstunden erst, nachdem Sie die Lampe mindestens 10 Stunden genutzt haben.

Informationselement	Beschreibung
Lampenstunden	Zeigt an, wie viele Stunden (H) die Lampe in den Leistungsaufnahme-Modi Normal und ECO genutzt wurde; falls die Informationen gelb angezeigt werden, sollten Sie in naher Zukunft eine Epson-Originalersatzlampe erwerben.
Quelle	Zeigt den Namen des Anschlusses, mit dem die aktuelle Eingangsquelle verbunden ist.
Eingangssignal	Zeigt die Eingangssignaleinstellung der aktuellen Eingangsquelle.
Auflösung	Zeigt die Auflösung der aktuellen Eingangsquelle.
Video-Signal	Zeigt das VideosignalfORMAT der aktuellen Eingangsquelle.
Wiederholrate	Zeigt die Wiederholrate der aktuellen Eingangsquelle.

Informationselement	Beschreibung
Sync-Info	Zeigt Informationen, die für einen Servicetechniker hilfreich sein könnten.
Status	Zeigt Informationen über Projektorprobleme, die für einen Servicetechniker hilfreich sein könnten.
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Projektors an.
Event ID	Zeigt die Ereignisidentifikationsnummer entsprechend einem spezifischen Projektorproblem; beachten Sie die Liste von Ereignisidentifikationscodes.

Relevante Links

- "Projektorinformationsanzeige – Information-Menü" [S.155](#)
- "Liste mit Ereignisidentifikationscodes" [S.156](#)

Liste mit Ereignisidentifikationscodes

Falls die **Event ID**-Option im **Information**-Menü eine Codenummer anzeigt, können Sie in dieser Liste mit Ereignisidentifikationscodes die Lösung für das dem Code zugehörige Projektorproblem finden.

Falls Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder Epson.

Event ID	Ursache und Lösung
0432	Die Netzwerksoftware startete nicht. Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.
0435	
0434	Instabile Netzwerkkommunikation. Prüfen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus, warten Sie einen Augenblick und versuchen Sie dann noch einmal, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
0481	
0482	
0485	
0433	Die übertragenen Bilder können nicht angezeigt werden, Starten Sie die Netzwerksoftware neu.


Event ID	Ursache und Lösung
0484	Die Kommunikation mit dem Computer wurde getrennt. Starten Sie die Netzwerksoftware neu.
0483	Die Netzwerksoftware wurde unerwartet beendet. Prüfen Sie den Netzwerkkommunikationsstatus und schalten Sie dann den Projektor aus und wieder ein.
04FE	
0479	Ein Projektorsystemfehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Projektor aus und wieder ein.
04FF	
0891	Es kann kein Zugriffspunkt mit derselben SSID gefunden werden. Stellen Sie für Ihren Computer, den Zugangspunkt und den Projektor dieselbe SSID ein.
0892	Der WPA/WPA2-Authentifizierungstyp stimmt nicht überein. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.
0893	Der TKIP/AES-Verschlüsselungstyp stimmt nicht überein. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Sicherheitseinstellungen korrekt sind.
0894	Die Kommunikation mit einem unautorisierten Zugangspunkt wurde getrennt. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
0898	DHCP nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server richtig funktioniert. Falls Sie DHCP nicht nutzen, setzen Sie die DHCP -Einstellung im Projektormenü Netzwerk auf Aus . 🖱️ Netzwerk > Wireless LAN > IP-Einstellungen > DHCP 🖱️ Netzwerk > Wired LAN > IP-Einstellungen > DHCP
0899	Sonstige Kommunikationsfehler.

Relevante Links

- "Information-Menü – Projektorinfo-Menü" [S.155](#)

Sie können die meisten Projektoreinstellungen über die **Reset total**-Option im **Reset**-Menü auf ihre Standardwerte zurücksetzen.

Zudem können Sie beim Ersetzen der Lampe die Lampennutzungsdauer des Projektors über die **Reset Lampenstunden**-Option auf Null zurücksetzen.



Folgende Einstellungen werden bei der **Reset total**-Option nicht zurückgesetzt:

- Eingangssignal
- Benutzerlogo
- Multi-Bildschirm
- Planeinstellungen
- Sprache
- Datum & Zeit
- **Netzwerk**-Menüelemente
- Lampenstunden
- Kennwort

Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)

Nach der Auswahl der Projektormenüeinstellungen für einen Projektor können Sie diese Einstellungen auf einem USB-Flash-Laufwerk oder einem per USB-Kabel verbundenen Computer speichern und auf einen anderen Projektor kopieren, sofern es sich dabei um das gleiche Modell handelt.

Folgende Menüeinstellungen können nicht auf den anderen Projektor kopiert werden.

- **Netzwerk**-Menüeinstellungen (mit Ausnahme der Menüs **Mail** und **Sonstige**)
- **Lampenstunden** und **Status** im **Information**-Menü



Führen Sie die Sammeleinrichtung vor Anpassung von Bildeinstellungen wie Trapezkorrektur durch. Bildeinstellungswerte werden ebenfalls auf den anderen Projektor angewandt und die vor Durchführung der Sammeleinrichtungsfunktion vorgenommenen Einstellungen werden überschrieben.

Wenn Sie die Menüeinstellungen von einem Projektor auf einen anderen Projektor kopieren, wird auch das Benutzerlogo kopiert. Tragen Sie keine Informationen ein, die Sie nicht zwischen mehreren Projektoren als Benutzerlogo teilen möchten.



Achtung

Epson übernimmt keine Verantwortung für Sammeleinrichtungsfehler und damit verbundene Reparaturkosten aufgrund von Stromausfällen, Kommunikationsfehlern oder anderen Problemen, die derartige Fehler verursachen können.

Relevante Links

- "Anpassen von Menüeinstellungen" [S.133](#)
- "Durchführung einer Sammeleinrichtung über ein USB-Flash-Laufwerk" [S.158](#)
- "Durchführung einer Sammeleinrichtung über ein USB-Kabel" [S.159](#)

Durchführung einer Sammeleinrichtung über ein USB-Flash-Laufwerk

Sie können Menüeinstellungen von einem Projektor mit Hilfe eines USB-Flash-Laufwerks auf einen anderen Projektor des gleichen Modells kopieren.



Das USB-Flash-Laufwerk muss ein FAT-Format nutzen und darf keine Sicherheitsfunktion beinhalten. Löschen Sie alle Dateien auf dem Laufwerk, bevor Sie es zur Sammeleinrichtung verwenden; andernfalls werden die Einstellungen möglicherweise nicht richtig gespeichert.

- 1** Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und prüfen Sie, ob alle Projektorleuchten erloschen sind.
- 2** Verbinden Sie ein leeres USB-Flash-Laufwerk direkt mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.
- 3** Halten Sie die [Esc]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 4** Wenn alle Projektorleuchten eingeschaltet sind, lassen Sie die [Esc]-Taste los.

Die Leuchten beginnen zu blinken und die Sammeleinrichtungsdatei wird auf das USB-Flash-Laufwerk geschrieben. Sobald das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich der Projektor aus.



Achtung

Trennen Sie weder das Netzkabel noch das USB-Flash-Laufwerk vom Projektor, während die Datei geschrieben wird. Falls Netzkabel oder Laufwerk getrennt werden, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

- 5** Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk.



Der Dateiname der Sammeleinrichtungsdatei lautet PJCONFDATA.bin. Wenn Sie den Dateinamen ändern müssen, fügen Sie Text (nur alphanumerische Zeichen) nach PJCONFDATA hinzu. Falls Sie den PJCONFDATA-Abschnitt des Dateinamens ändern, erkennt der Projektor die Datei möglicherweise nicht richtig.

- 6** Trennen Sie das Netzkabel des Projektors, auf den Sie die Einstellungen kopieren möchten; stellen Sie sicher, dass alle Projektorleuchten erloschen sind.

- 7** Verbinden Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der gespeicherten Sammeleinrichtungsdatei mit dem USB-A-Anschluss des Projektors.

- 8** Halten Sie die [Menu]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.

- 9** Wenn alle Projektorleuchten eingeschaltet sind, lassen Sie die [Menu]-Taste los. (Die Leuchten bleiben etwa 75 Sekunden eingeschaltet.)

Wenn alle Leuchten zu blinken beginnen, werden die Einstellungen geschrieben. Sobald das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich der Projektor aus.



Achtung

Trennen Sie weder das Netzkabel noch das USB-Flash-Laufwerk vom Projektor, während die Datei geschrieben wird. Falls Netzkabel oder Laufwerk getrennt werden, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

- 10** Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk.

Relevante Links

- "Kopieren von Menüeinstellungen auf einen anderen Projektor (Sammeleinrichtung)" [S.158](#)

Durchführung einer Sammeleinrichtung über ein USB-Kabel

Sie können Menüeinstellungen von einem Projektor auf einen anderen Projektor desselben Modells kopieren, indem Sie Computer und Projektor per USB-Kabel verbinden.



Sie können diese Sammeleinrichtungsmethode mit Windows XP und aktueller bzw. OS X 10.5.3 und aktueller nutzen.

- 1** Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor und prüfen Sie, ob alle Projektorleuchten erloschen sind.

- 2** Verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem USB-B-Anschluss des Projektors.

- 3** Halten Sie die [Esc]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.

- 4** Wenn alle Projektorleuchten eingeschaltet sind, lassen Sie die [Esc]-Taste los.
Der Computer erkennt den Projektor als Wechseldatenträger.

- 5** Öffnen Sie das Wechseldatenträgersymbol bzw. den Ordner und speichern Sie die Sammeleinrichtungsdatei auf dem Computer.



Der Dateiname der Sammeleinrichtungsdatei lautet PJCONFDATA.bin. Wenn Sie den Dateinamen ändern müssen, fügen Sie Text (nur alphanumerische Zeichen) nach PJCONFDATA hinzu. Falls Sie den PJCONFDATA-Abschnitt des Dateinamens ändern, erkennt der Projektor die Datei möglicherweise nicht richtig.

- 6** Werfen Sie das USB-Gerät (Windows) aus oder ziehen Sie das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb (OS X).
- 7** Trennen Sie das USB-Kabel.
Der Projektor schaltet sich ab.
- 8** Trennen Sie das Netzkabel des Projektors, auf den Sie die Einstellungen kopieren möchten; stellen Sie sicher, dass alle Projektorleuchten erloschen sind.
- 9** Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und dem USB-B-Anschluss des Projektors.
- 10** Halten Sie die [Menu]-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld gedrückt und schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.
- 11** Wenn alle Projektorleuchten eingeschaltet sind, lassen Sie die [Menu]-Taste los.
Der Computer erkennt den Projektor als Wechseldatenträger.
- 12** Kopieren Sie die Sammeleinrichtungsdatei (PJCONFDATA.bin), die Sie auf Ihrem Computer gespeichert haben, in das Stammverzeichnis des Wechseldatenträgers.



Kopieren Sie keine Dateien oder Ordner außer der Sammeleinrichtungsdatei auf den Wechseldatenträger.

- 13** Werfen Sie das USB-Gerät (Windows) aus oder ziehen Sie das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb (OS X).
- 14** Trennen Sie das USB-Kabel.
Wenn alle Leuchten zu blinken beginnen, werden die Einstellungen geschrieben. Sobald das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich der Projektor aus.



Achtung

Trennen Sie das Netzkabel nicht vom Projektor, während die Datei geschrieben wird. Falls das Netzkabel getrennt wird, startet der Projektor möglicherweise nicht richtig.

Relevante Links

- "Kopieren von Menüeinstellungen auf einen anderen Projektor (Sammeleinrichtung)" [S.158](#)



Wartung des Projektors

Möglicherweise müssen Sie das Projektorobjektiv regelmäßig reinigen; reinigen Sie außerdem Luftfilter und Belüftungsöffnungen, damit der Projektor nicht aufgrund blockierter Belüftung überhitzt.

Die einzigen Teile, die Sie ersetzen dürfen, sind Lampe, Luftfilter und Fernbedienungsbatterien. Falls andere Teile ersetzt werden müssen, wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Dienstleister.

Warnung

Bevor Sie einen Teil des Projektors reinigen, schalten Sie ihn ab und ziehen das Netzkabel. Öffnen Sie niemals Abdeckungen am Projektor, sofern nicht spezifisch in dieser Anleitung erklärt. Gefährliche elektrische Spannung im Projektor kann schwere Verletzungen verursachen.

Relevante Links

- "Reinigen des Objektivs" [S.162](#)
- "Reinigung des Projektorgehäuses" [S.163](#)
- "Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen" [S.164](#)
- "Wartung der Projektorlampe" [S.167](#)
- "Wechseln der Fernbedienungsbatterien" [S.172](#)

Reinigen Sie das Projektorobjektiv regelmäßig oder wann immer Sie Staub oder Schlieren auf der Oberfläche bemerken.

- Entfernen Sie Staub und Schlieren, indem Sie das Objektiv vorsichtig mit einem Reinigungstuch abwischen.
- Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz, indem Sie ein weiches, flusenfreies Tuch mit Objektivreiniger anfeuchten und das Objektiv abwischen. Sprühen Sie Flüssigkeiten nicht direkt auf das Objektiv.



Warnung

Verwenden Sie keinen Objektivreiniger, der entflammbare Gase enthält. Die von der Projektorlampe erzeugte Hitze kann einen Brand verursachen.

Achtung

Reinigen Sie das Objektiv nicht mit Glasreiniger oder aggressiven Materialien und setzen Sie das Objektiv keinen Stößen aus; andernfalls kann es beschädigt werden. Verwenden Sie keine Druckluftdosen; Gase können brennbare Reste hinterlassen.

Relevante Links

- "Wartung des Projektors" [S.161](#)

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung des Projektorgehäuses ab und ziehen Sie das Netzkabel.

- Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Schmutz ein weiches, trockenes, flusenfreies Tuch.
- Hartnäckigen Schmutz entfernen Sie mit einem weichen, mit Wasser und milder Seife angefeuchteten Tuch. Sprühen Sie Flüssigkeiten nicht direkt auf den Projektor.

Achtung

Verwenden Sie zur Reinigung des Projektorgehäuses kein Wachs, Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere Chemikalien. Diese können das Gehäuse beschädigen. Verwenden Sie keine Druckluftdosen; Gase können brennbare Reste hinterlassen.

Relevante Links

- "Wartung des Projektors" [S.161](#)


Zur Pflege Ihres Projektors ist regelmäßige Filterwartung wichtig. Reinigen Sie den Luftfilter, wenn Sie per Meldung darüber informiert werden, dass die Temperatur im Inneren des Projektors hoch ist. Es wird empfohlen, diese Teile mindestens einmal alle 3 Monate zu reinigen. Reinigen Sie sie häufiger, wenn der Projektor in einer besonders staubigen Umgebung eingesetzt wird.

Achtung

Falls keine regelmäßige Wartung durchgeführt wird, informiert Sie Ihr Epson-Projektor darüber, dass die Temperatur im Inneren des Projektors einen hohen Wert erreicht hat. Warten Sie mit der Pflege Ihres Projektorfilters nicht, bis diese Warnung erscheint, da sich die Lebenszeit von Projektor und Lampe verringern kann, wenn diese über längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Relevante Links

- "Wartung des Projektors" [S.161](#)
- "Reinigung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen" [S.164](#)
- "Austausch des Luftfilters" [S.164](#)



Sie können den Luftfilter entfernen und so beide Seiten reinigen. Spülen Sie den Luftfilter nicht in Wasser ab; verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Achtung

Verwenden Sie keine Druckluftdosen. Die Gase können brennbare Reste hinterlassen bzw. Staub und Schmutz in die optischen Komponenten oder andere empfindliche Bereiche des Projektors drücken.

Reinigung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen

Reinigen Sie Luftfilter und Belüftungsöffnungen des Projektors, wenn diese staubig sind oder Sie per Meldung zur Reinigung aufgefordert werden.

- 1** Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel.
- 2** Entfernen Sie Staub vorsichtig mit einem kleinen Staubsauger für Computer oder einem sehr weichen Pinsel (z. B. einem Malpinsel).

- 3** Falls sich Staub nur schwer entfernen lässt oder der Luftfilter beschädigt ist, ersetzen Sie ihn.

Relevante Links

- "Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen" [S.164](#)


Austausch des Luftfilters

Sie müssen den Luftfilter in folgenden Situationen ersetzen:


- Nach Reinigung des Luftfilters erscheint eine Meldung, die Sie zum Reinigen oder Ersetzen des Filters auffordert

- Der Luftfilter ist beschädigt
Sie können den Luftfilter ersetzen, während der Projektor an der Decke montiert oder auf einem Tisch aufgestellt ist.

- 1** Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel.
- 2** Verschieben Sie den Riegel der Luftfilterabdeckung und öffnen Sie die Luftfilterabdeckung.




- 3** Ziehen Sie den Luftfilter aus dem Projektor.



Entsorgen Sie benutzte Luftfilter entsprechend den örtlichen Richtlinien.

- Filtrerrahmen: Polypropylen
- Filter: Polypropylen

- 4** Setzen Sie den neuen Luftfilter wie gezeigt im Projektor ein und drücken Sie ihn hinunter, bis er mit einem Klick einrastet.



5 Schließen Sie die Abdeckung des Luftfilters.


Relevante Links

- "Wartung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen" [S.164](#)
- "Ersatzteile" [S.194](#)


Der Projektor überwacht die Anzahl der Lampenbetriebsstunden und zeigt diese Information im Menüsystem des Projektors an.

Ersetzen Sie die Lampe in folgenden Situationen so bald wie möglich:

- Das projizierte Bild wird dunkler oder die Qualität nimmt ab
- Wenn Sie den Projektor einschalten, werden Sie durch eine Meldung aufgefordert, die Lampe zu ersetzen (die Meldung wird 30 Sekunden angezeigt)



- Die Leuchte der Projektorlampe blinkt orange



Achtung

- Die Meldung zum Lampenwechsel erscheint nach Ablauf der folgenden Zeiten, um eine gleichbleibende Helligkeit und Bildqualität zu gewährleisten.
 - Wenn die **Leistungsaufnahme**-Einstellung im **ECO**-Menü des Projektors auf **Normal** gesetzt ist: Etwa 2.900 Stunden
 - Wenn die **Leistungsaufnahme**-Einstellung im **ECO**-Menü des Projektors auf **ECO** gesetzt ist: Etwa 3.900 Stunden
- Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie die Lampe deshalb so schnell wie möglich, nachdem die entsprechende Meldung angezeigt wird, selbst wenn Sie noch funktioniert.
- Bitte vermeiden Sie es, das Gerät wiederholt aus- und unverzüglich wieder einzuschalten. Wenn der Projektor häufig ein- und ausgeschaltet wird, kann die Lebensdauer der Lampen verringert werden.
- Je nach Art der Lampe oder Verwendungsart kann diese dunkler werden oder ganz ausfallen, bevor die Warnung erscheint. Daher sollten Sie immer ein Lampenteil bereithalten.
- Wir empfehlen die Verwendung von Epson-Originallampen. Der Einsatz von Nicht-Originallampen kann sich auf Projektionsqualität und Sicherheit auswirken. Schäden und Fehlfunktionen aufgrund der Verwendung von Nicht-Originallampen werden möglicherweise nicht durch die Epson-Garantie abgedeckt.

Relevante Links

- "Wartung des Projektors" [S.161](#)
- "Wechseln der Lampe" [S.168](#)
- "Rücksetzen des Lampentimers" [S.171](#)

Wechseln der Lampe

Sie können die Lampe auch ersetzen, wenn der Projektor an der Decke montiert ist.


Warnung

- Lassen Sie die Lampe zur Vermeidung von Verletzungen vor dem Austauschen vollständig abkühlen.
- Die Lampe niemals zerlegen oder umbauen. Bei Einbau einer zerlegten oder umgebauten Lampe besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen sowie anderen Beschädigungen und Verletzungen.


- 1** Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel.
- 2** Lassen Sie die Projektorlampe mindestens eine Stunde abkühlen.
- 3** Lösen Sie die Schraube der Lampenfachabdeckung mit dem mit der Ersatzlampe gelieferten Schraubendreher.

Warnung


Beim Austauschen der Lampe besteht die Möglichkeit, dass diese birst. Ist der Projektor an der Decke aufgehängt, sollten Sie für den Lampentausch immer davon ausgehen, dass die Lampe zerbrochen ist. Stehen Sie daher seitlich von der Lampenabdeckung und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung vorsichtig ab. Seien Sie beim Entfernen der Lampenabdeckung vorsichtig, da Glassplitter herausfallen und Verletzungen verursachen könnten. Sollten Glassplitter in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen, wenden Sie sich sofort an Ihren Hausarzt.




4 Schieben Sie die Lampenfachabdeckung heraus und heben Sie sie ab.



5 Lösen Sie die Schrauben, die Lampe am Projektor befestigen. Die Schrauben kommen nicht vollständig heraus.




6 Heben Sie den Lampengriff an und ziehen Sie die Lampe vorsichtig aus dem Projektor.





- Falls Sie beim Entfernen der Lampe bemerken, dass diese Risse aufweist, ersetzen Sie sie durch eine neue Lampe oder wenden Sie sich an Epson.
- Die Lampe(n) in diesem Produkt enthält/enhalten Quecksilber (Hg). Prüfen Sie örtliche Gesetze und Richtlinien bezüglich Entsorgung oder Recycling. Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll.


- 7** Setzen Sie die neue Lampe vorsichtig in den Projektor ein. Falls sie nicht problemlos passt, prüfen Sie bitte die Ausrichtung. Drücken Sie den Griff nach unten.




Achtung

Berühren Sie zur Vermeidung eines vorzeitigen Lampenausfalls keine Glasteile der Lampenbaugruppe.

- 8** Drücken Sie die Lampe fest hinein und ziehen Sie die Schrauben zur Sicherung fest.



- 9** Bringen Sie die Lampenfachabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube zur Sicherung fest.





Vergewissern Sie sich, dass die Lampenfachabdeckung sicher angebracht ist, andernfalls schaltet sich die Lampe nicht ein.

Setzen Sie den Lampentimer zur Überwachung der Nutzungsdauer der neuen Lampe auf Null zurück.

Relevante Links

- "Wartung der Projektorlampe" [S.167](#)
- "Ersatzteile" [S.194](#)

Rücksetzen des Lampentimers

Sie müssen den Lampentimer nach Austauschen der Projektorlampe zurücksetzen, damit die Lampenaustauschmeldung nicht mehr erscheint und die Nutzungsdauer der neuen Lampe richtig überwacht wird.



Setzen Sie den Lampentimer nicht zurück, wenn Sie die Lampe nicht ersetzt haben, da dies zu falschen Informationen bezüglich der Lampennutzung führt.

- 1** Schalten Sie den Projektor ein.
- 2** Drücken Sie die [Menu]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- 3** Wählen Sie das **Reset**-Menü und drücken Sie [Enter].
- 4** Wählen Sie **Reset Lampenstunden** und drücken Sie [Enter].



Sie werden gefragt, ob Sie die Lampenstunden zurücksetzen möchten.

- 5** Wählen Sie **Ja** und drücken Sie [Enter].
- 6** Drücken Sie zum Verlassen der Menüs [Menu] oder [Esc].

Relevante Links


- "Wartung der Projektorlampe" [S.167](#)

Die Fernbedienung nutzt zwei AA-Mangan- oder -Alkalibatterien. Ersetzen Sie die Batterien, sobald sie erschöpft sind.

Achtung


Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die *Sicherheitsanweisungen*.

- 1 Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung wie abgebildet.



- 2 Entfernen Sie die alten Batterien.


- 3 Legen Sie die Batterien ein; beachten Sie die Ausrichtung der Enden + und -.



⚠️ Warnung

Kontrollieren Sie die Polaritätszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie die Batterien richtig einsetzen können. Werden die Batterien nicht ordnungsgemäß verwendet, könnten sie explodieren bzw. auslaufen und einen Brand, Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts verursachen.

- 4 Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und drücken Sie sie herunter, bis sie einrastet.



Relevante Links

- "Wartung des Projektors" [S.161](#)



Problemlösung

Prüfen Sie die Lösungsvorschläge in diesen Abschnitten, falls Probleme mit der Benutzung des Projektors auftreten.

Relevante Links

- "Projektionsprobleme" [S.175](#)
- "Status der Projektorleuchten" [S.176](#)
- "Verwendung der Projektorhilfe" [S.179](#)
- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen" [S.187](#)
- "Lösung von Netzwerkproblemen" [S.189](#)

Falls der Projektor nicht richtig funktioniert, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie ihn wieder an und schalten Sie das Gerät ein.

Falls dies das Problem nicht löst, prüfen Sie Folgendes:


- Möglicherweise zeigen die Leuchten am Projektor das Problem an.
- Das Hilfesystem des Projektors kann Informationen zu gängigen Problemen anzeigen.
- Die Lösungsansätze in dieser Anleitung können Ihnen bei der Behebung vieler Probleme helfen.

Falls keine der vorgeschlagenen Lösungen hilft, wenden Sie sich für technischen Support an Epson.

Relevante Links

- "Problemlösung" [S.174](#)

Die Leuchten am Projektor zeigen den Projektorstatus und informieren Sie, wenn ein Problem auftritt. Prüfen Sie Status und Farbe der Leuchten; beachten Sie dann zur Lösungsfindung diese Tabelle.



- ① Betriebsleuchte
- ② Statusleuchte
- ③ Lampenleuchte
- ④ Temperaturleuchte
- ⑤ Screen Mirroring-Leuchte (EB-1985WU/EB-1975W)

Leuchten	Status und Lösung
Betrieb: Blau Status: Blau Lampe: Aus Temperatur: Aus	Normaler Betrieb.
Betrieb: Blau Status: Blinkt blau Lampe: Aus Temperatur: Aus	Aufwärm- oder Abschaltvorgang. Warten Sie während des Aufwärmens etwa 30 Sekunden, bis das Bild erscheint. Alle Tasten sind während des Aufwärmens und Abschaltens deaktiviert.
Betrieb: Blau Status: Aus Lampe: Aus Temperatur: Aus	Standby, Sleep-Modus oder Überwachung. Wenn Sie die Ein-/Austaste betätigen, startet die Projektion.
Betrieb: Blinkt blau Status: Aus Lampe: Aus Temperatur: Aus	Vorbereitung zur Überwachung.
Betrieb: Blinkt blau Status: Leuchtenstatus variiert Lampe: Aus (oder blinkt während der Warnung zur Lampenlebensdauer orange) Temperatur: Blinkt orange	Projektor ist zu heiß. <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind. • Luftfilter reinigen oder ersetzen. • Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.

Leuchten	Status und Lösung
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Aus Temperatur: Orange	Der Projektor ist überhitzt und schaltete sich aus. Lassen Sie ihn zur Abkühlung 5 Minuten lang ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind. • Luftfilter reinigen oder ersetzen. • Setzen Sie beim Betrieb des Projektors in großer Höhe die Höhenlagen-Modus-Einstellung im Projektormenü Erweitert auf Ein.  Erweitert > Betrieb > Höhenlagen-Modus • Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker des Projektors und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Orange Temperatur: Aus	Die Lampe hat ein Problem. <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Lampe durchgebrannt, geborsten oder falsch installiert ist. Setzen Sie die Lampe neu ein bzw. ersetzen Sie sie. • Reinigen Sie den Luftfilter. • Setzen Sie beim Betrieb des Projektors in großer Höhe die Höhenlagen-Modus-Einstellung im Projektormenü Erweitert auf Ein.  Erweitert > Betrieb > Höhenlagen-Modus • Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker des Projektors und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Blinkt blau Status: Leuchtenstatus variiert Lampe: Blinkt orange Temperatur: Aus	Ersetzen Sie die Lampe zur Vermeidung von Schäden bald. Verwenden Sie den Projektor nicht weiter.

Leuchten	Status und Lösung
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Aus Temperatur: Blinkt orange	Ein Lüfter oder Sensor hat ein Problem. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Blinkt orange Temperatur: Aus	Interner Projektorfehler. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Blinkt orange Temperatur: Blinkt orange	Fehler Auto-Blende. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.
Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Orange Temperatur: Blinkt orange	Betriebsfehler (Ballast). Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.

Screen Mirroring-Leuchte	Status und Lösung
Blau	Screen Mirroring ist verfügbar.
Blinkt schnell blau	Verbindung mit einem Mobilgerät.
Blinkt langsam blau	Screen Mirroring-Fehler. Wählen Sie Beides aus als WLAN-Leistung -Einstellung im Projektormenü Netzwerk ; wählen Sie dann erneut Screen Mirroring ein .
Aus	Screen Mirroring ist nicht verfügbar. Prüfen Sie, ob die WLAN-Leistung -Einstellung im Projektormenü Netzwerk auf Screen Mirroring ein gesetzt ist.




Falls die Leuchten ein nicht in der obigen Tabelle aufgelistetes Muster zeigen, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an Epson.

Relevante Links

- "Problemlösung" [S.174](#)
- "Reinigung von Luftfilter und Belüftungsöffnungen" [S.164](#)
- "Austausch des Luftfilters" [S.164](#)
- "Wechseln der Lampe" [S.168](#)


Sie können mit dem Hilfesystem des Projektors Informationen anzeigen, die Ihnen bei der Lösung häufiger Probleme helfen.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein.
- 2 Drücken Sie die [Help]-Taste am Bedienfeld oder an der Fernbedienung.



Das Hilfe-Menü wird angezeigt.

- 3 Markieren Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste das Problem, das Sie lösen möchten.



- 4 Drücken Sie zur Anzeige der Lösungen die [Enter]-Taste.
- 5 Führen Sie eine der nachstehenden Aktionen aus, wenn Sie fertig sind.
 - Wählen Sie ein weiteres Problem zur Lösung, indem Sie [Esc] drücken.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Hilfesystems [Help].

Relevante Links

- "Problemlösung" [S.174](#)

Prüfen Sie die Lösungsansätze in diesen Abschnitten, wenn Sie Probleme mit projizierten Bildern oder Ton haben.

Relevante Links

- "Problemlösung" [S.174](#)
- "Lösungen, wenn kein Bild erscheint" [S.180](#)
- "Lösungen, wenn das Bild per USB Display-Funktion falsch angezeigt wird" [S.181](#)
- "Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint" [S.181](#)
- "Lösungen, wenn die „Nicht verfügbar“-Meldung erscheint" [S.182](#)
- "Lösungen, wenn ein Bild nur teilweise angezeigt wird" [S.182](#)
- "Lösungen, wenn das Bild nicht rechteckig ist" [S.183](#)
- "Lösungen, wenn das Bild rauscht" [S.183](#)
- "Lösungen, wenn das Bild verschwommen ist" [S.184](#)
- "Lösungen, wenn Bildhelligkeit oder Farben nicht stimmen" [S.184](#)
- "Lösungen bei Tonproblemen" [S.185](#)
- "Lösungen, wenn Bilddateinamen bei PC Free nicht richtig angezeigt werden" [S.186](#)

Lösungen, wenn kein Bild erscheint

Versuchen Sie folgende Lösungsansätze, falls kein Bild erscheint:

- Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Austaste.
- Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckung vollständig geöffnet oder entfernt ist.
- Drücken Sie die [A/V Mute]-Taste an der Fernbedienung und prüfen Sie, ob das Bild vorübergehend ausgeschaltet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Kabel sicher angeschlossen sind und die Stromversorgung für Projektor und verbundene Videoquellen eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das projizierte Bild nicht vollständig schwarz ist (nur bei Projektion von Computerbildern).
- Stellen Sie sicher, dass die Menüeinstellungen des Projektors stimmen.

- Drücken Sie zum Aufwecken aus dem Standby-Modus oder Sleep-Modus die Ein-/Austaste des Projektors. Prüfen Sie auch, ob sich der verbundene Computer im Sleep-Modus befindet oder einen leeren Bildschirmschoner anzeigt.
- Prüfen Sie, ob die Einstellungen im **Signal**-Menü des Projektors der aktuellen Videoquelle entsprechen.
- Passen Sie die **Helligkeit**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors an oder wählen Sie **Normal** bei **Leistungsaufnahme** im **ECO**-Menü des Projektors.
- Prüfen Sie die **Display**-Einstellung im **Erweitert**-Menü des Projektors und stellen Sie sicher, dass **Meldung** auf **Ein** gesetzt ist.
- Wenn der Projektor auf Betätigung der Bedienfeldtasten nicht reagiert, sind die Tasten möglicherweise gesperrt. Geben Sie die Tasten frei.
- Falls der Projektor nicht auf Betätigung der Fernbedienungstasten reagiert, stellen Sie sicher, dass die Fernbedienungsempfänger eingeschaltet sind.
- Reduzieren Sie bei mit dem Windows Media Center projizierten Bildern die Bildschirmgröße vom Vollbildmodus.
- Schalten Sie bei von Applikationen mit Windows DirectX projizierten Bildern die DirectX-Funktionen ab.
- Der Projektor kann möglicherweise keine urheberrechtlich geschützten Videos projizieren, die Sie an einem Computer wiedergeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der mit dem Computer mitgelieferten Anleitung.

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)
- "Bildqualitätseinstellungen – Bild-Menü" [S.136](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)
- "Freigabe der Projektortasten" [S.97](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)

Lösungen, wenn das Bild per USB Display-Funktion falsch angezeigt wird

Falls bei Verwendung der USB Display-Funktion kein Bild erscheint oder das Bild falsch angezeigt wird, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Drücken Sie die [USB]-Taste der Fernbedienung.
- Stellen Sie sicher, dass die Software Epson USB Display richtig installiert wurde. Installieren Sie sie bei Bedarf manuell.
- Wählen Sie unter OS X das **USB Display**-Symbol im **Dock** bzw. aus dem **Programme**-Ordner.
- Reduzieren Sie bei mit dem Windows Media Center projizierten Bildern die Bildschirmgröße vom Vollbildmodus.
- Schalten Sie bei von Applikationen mit Windows DirectX projizierten Bildern die DirectX-Funktionen ab.
- Falls der Mauszeiger flimmert, wählen Sie **Bewegung des Mauszeigers flüssiger werden lassen** im Programm **Einstellungen für Epson USB Display** an Ihrem Computer (diese Funktion ist unter Windows 2000 nicht verfügbar).
- Schalten Sie die **Übertragung überlagerter Fenster**-Einstellung im Programm **Einstellungen für Epson USB Display** an Ihrem Computer aus.

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Installation der USB Display-Software" [S.53](#)

Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint

Falls die "Kein Signal"-Meldung erscheint, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Drücken Sie die [Source Search]-Taste und warten Sie einige Sekunden, bis das Bild erscheint.
- Schalten Sie den verbundenen Computer oder die Videoquelle ein und drücken Sie erforderlichenfalls die Wiedergabetaste zum Starten Ihrer Präsentation.
- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.
- Falls Sie von einem Notebook-PC projizieren, stellen Sie sicher, dass dieser auf die Anzeige an einem externen Monitor eingestellt ist.
- Schalten Sie den Projektor und den verbundenen Computer bzw. die Videoquelle bei Bedarf aus und wieder ein.

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Anzeige von einem Notebook" [S.181](#)
- "Anzeige von einem Mac-Notebook" [S.182](#)

Anzeige von einem Notebook

Falls bei Projektion von einem Notebook die Meldung "Kein Signal" angezeigt wird, müssen Sie das Notebook auf die Anzeige an einem externen Monitor einstellen.

- 1** Halten Sie die **Fn**-Taste des Notebooks gedrückt und betätigen Sie die mit einem Monitorsymbol oder **CRT/LCD** gekennzeichnete Taste. (Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Notebook.) Warten Sie einige Sekunden, bis das Bild erscheint.
- 2** Versuchen Sie, zur Anzeige an Notebook-Monitor und Projektor noch einmal dieselben Tasten zu drücken.
- 3** Wenn von Notebook und Projektor nicht dasselbe Bild angezeigt wird, prüfen Sie das Windows **Anzeige**-Dienstprogramm und stellen Sie sicher, dass der externe Monitoranschluss aktiviert und der erweiterte Desktop-Modus deaktiviert ist. (Anweisungen finden Sie in der Computer- oder Windows-Anleitung.)

- 4 Prüfen Sie bei Bedarf Ihre Grafikkarteneinstellungen und stellen Sie die Mehrfachanzeigeoption auf **Klonen** oder **Spiegeln** ein.

Relevante Links

- "Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint" [S.181](#)

Anzeige von einem Mac-Notebook

Falls bei Projektion von einem Mac-Notebook die Meldung "Kein Signal" angezeigt wird, müssen Sie das Notebook auf gespiegelte Anzeige einstellen. (Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Notebook.)

- 1 Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** und wählen Sie **Monitore**.
- 2 Wählen Sie die **Display-** oder **Farb-LCD-**Option.
- 3 Klicken Sie auf **Anordnen** oder das **Anordnen**-Register.
- 4 Wählen Sie **Monitor spiegeln**.

Relevante Links

- "Lösungen, wenn die „Kein Signal“-Meldung erscheint" [S.181](#)

Lösungen, wenn die „Nicht verfügbar“-Meldung erscheint

Falls die "Nicht verfügbar."-Meldung erscheint, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsvorschlägen:

- Stellen Sie sicher, dass das richtige Eingangssignal im **Signal**-Menü des Projektors ausgewählt ist.

- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigeauflösung des Computers die Auflösungs- und Frequenzbeschränkungen des Projektors nicht übersteigt. Bei Bedarf wählen Sie eine andere Anzeigeauflösung für Ihren Computer. (Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Computer.)

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)

Lösungen, wenn ein Bild nur teilweise angezeigt wird

Versuchen Sie folgende Lösungsansätze, falls ein Computerbild nur teilweise angezeigt wird:

- Drücken Sie zum Optimieren des Bildsignals die [Auto]-Taste an der Fernbedienung.
- Versuchen Sie, die Bildposition über die **Position**-Einstellung im **Signal**-Menü des Projektors anzupassen.
- Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Bildseitenverhältnisses die [Aspect]-Taste an der Fernbedienung.
- Ändern Sie die **Auflösung**-Einstellung im **Signal**-Menü des Projektors entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerätes.
- Falls Sie das Bild über die [E-Zoom]-Tasten vergrößert oder verkleinert haben, drücken Sie die [Esc]-Taste, bis der Projektor zu einer vollständigen Anzeige zurückkehrt.
- Prüfen Sie die Anzeigeeinstellungen Ihres Computers zum Deaktivieren der Dualanzeige und stellen Sie die Auflösung auf einen Wert innerhalb der Projektorbeschränkungen ein. (Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zu Ihrem Computer.)
- Prüfen Sie die Ihren Präsentationsdateien zugewiesene Auflösung darauf, ob die Dateien für eine andere Auflösung erstellt wurden. (Einzelheiten finden Sie in der Softwarehilfe.)

- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Projektionsmodus ausgewählt haben. Sie können **Front**, **Front/Decke**, **Rück** oder **Rück/Decke** als **Projektion**-Einstellung im **Erweitert**-Menü des Projektors wählen.

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.196](#)

Lösungen, wenn das Bild nicht rechteckig ist

Falls das projizierte Bild nicht gleichmäßig rechteckig ist, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie den Projektor nach Möglichkeit direkt vor der Mitte der Projektionsfläche auf, sodass er frontal auf die Fläche zeigt.
- Wenn Sie die Projektorhöhe über die Projektorfüße angepasst haben, drücken Sie zur Anpassung der Bildform die Trapezkorrektur-Tasten am Projektor.
- Schalten Sie die automatische Trapezkorrektur über das Projektormenü **Einstellung** ein.
 - ☛ **Einstellung** > **Keystone** > **H/V-Keystone** > **Auto H/V-Keystone**
- Drücken Sie die [Screen Fit]-Taste und passen Sie die Bildform über die Bildschirmanzeige an.
- Passen Sie die Quick Corner-Einstellung zur Korrektur der Bildform an.
 - ☛ **Einstellung** > **Keystone**

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Auto H/V-Keystone" [S.44](#)
- "Automatische Korrektur der Bildform mit Screen Fit" [S.44](#)

- "Korrektur der Bildform über die Trapezkorrektur-Tasten" [S.46](#)
- "Korrektur der Bildform mit Quick Corner" [S.47](#)

Lösungen, wenn das Bild rauscht

Falls das projizierte Bild Störungen aufweist (rauscht), versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Prüfen Sie die Kabel, über die Ihr Computer oder Ihre Videoquelle mit dem Projektor verbunden ist. Sie sollten:
 - Zur Vermeidung von Störungen vom Netzkabel separiert sein
 - An beiden Enden sicher angeschlossen sein
 - Nicht an ein Verlängerungskabel angeschlossen sein
 - Nicht länger als 3 Meter sein
- Prüfen Sie, ob die Einstellungen im **Signal**-Menü des Projektors mit der Videoquelle übereinstimmen. Passen Sie die Einstellungen **Progressiv** und **Rauschunterdrückung** an, falls bei Ihrer Videoquelle verfügbar.
- Wählen Sie Computerauflösung und Wiederholrate, die mit dem Projektor kompatibel sind.
- Falls Sie von einem Computer projizieren, können Sie mit der [Auto]-Taste an der Fernbedienung **Tracking**- und **Sync**-Einstellungen automatisch anpassen. Falls die Bilder nicht richtig angepasst werden, stellen Sie **Tracking** und **Sync** im **Signal**-Menü des Projektors manuell ein.
- Wählen Sie als **Auflösung**-Einstellung im **Signal**-Menü des Projektors **Automatisch**.
- Falls Sie die Bildform über die Projektorbedienelemente angepasst haben, versuchen Sie, zur Steigerung der Bildqualität die **Schärfe**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors zu verringern.
- Falls Sie ein Verlängerungsnetzkabel angeschlossen haben, prüfen Sie, ob dieses die Signalstörungen verursacht, indem Sie versuchsweise ohne diese Kabel projizieren.
- Falls Sie die USB Display-Funktion nutzen, deaktivieren Sie die **Übertragung überlagerter Fenster**-Einstellung im Programm **Einstellungen für Epson USB Display** an Ihrem Computer.

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)
- "Bildqualitätseinstellungen – Bild-Menü" [S.136](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.196](#)

Lösungen, wenn das Bild verschwommen ist

Falls das projizierte Bild verschwommen ist, versuchen Sie Folgendes:

- Passen Sie den Bildfokus an.
- Reinigen Sie das Projektorobjektiv.



Sie können vermeiden, dass sich Kondensation am Objektiv bildet, nachdem Sie den Projektor von einem kalten an einen warmen Ort gebracht haben, indem Sie den Projektor vor der Benutzung auf Zimmertemperatur aufwärmen lassen.

- Stellen Sie den Projektor nah genug an die Projektionsfläche.
- Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Trapezkorrekturanpassungswinkel nicht so breit ist, dass das Bild verzerrt dargestellt wird.
- Stellen Sie den Projektor bei Verwendung der Screen Fit-Funktion in einer kompatiblen Entfernung zur Projektionsfläche auf oder passen Sie die Bildform manuell an.
- Schalten Sie die automatische Trapezkorrektur über das Projektormenü **Einstellung** ein.
 - ☛ **Einstellung** > **Keystone** > **H/V-Keystone** > **Auto H/V-Keystone**
- Passen Sie zur Verbesserung der Bildqualität die **Schärfe**-Einstellung im **Bild**-Menü des Projektors an.

- Falls Sie von einem Computer projizieren, können Sie mit der [Auto]-Taste an der Fernbedienung Tracking- und Sync.-Einstellungen automatisch anpassen. Falls Streifen oder eine generelle Verschwommenheit bleiben, zeigen Sie ein gleichmäßiges Muster auf der Projektionsfläche an und passen Sie **Tracking** und **Sync** im **Signal**-Menü des Projektors manuell an.
- Falls Sie von einem Computer projizieren, nutzen Sie eine geringere Auflösung oder wählen Sie eine Auflösung, die mit der nativen Auflösung des Projektors übereinstimmt.

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Fokussieren des Bildes per Fokusring" [S.51](#)
- "Reinigen des Objektivs" [S.162](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)
- "Bildqualitätseinstellungen – Bild-Menü" [S.136](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.196](#)

Lösungen, wenn Bildhelligkeit oder Farben nicht stimmen

Falls das projizierte Bild zu dunkel oder hell ist bzw. die Farben nicht stimmen, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Drücken Sie zum Testen verschiedener Farbmodi für Bild und Umgebung die [Color Mode]-Taste an der Fernbedienung.
- Prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Videoquelle.
- Passen Sie die verfügbaren Einstellungen im **Bild**-Menü des Projektors für die aktuelle Eingangsquelle an, darunter **Helligkeit**, **Kontrast**, **Farbton**, **Farbjustage** und/oder **Farbsättigung**.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Eingangssignal**- oder **Video-Signal**-Einstellung im **Signal**-Menü des Projektors gewählt haben, sofern für Ihre Bildquelle verfügbar.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige **Gamma-**, **RGB-** oder **RGBCMY-**Einstellung im Projektormenü **Bild** gewählt haben.

Bild > Erweitert

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig mit dem Projektor und Ihrem Videogerät verbunden sind. Falls Sie lange Kabel angeschlossen haben, versuchen Sie es mit kürzeren Kabeln.
- Falls Sie **ECO** als **Leistungsaufnahme**-Einstellung verwenden, versuchen Sie es mit Auswahl von **Normal** im **ECO**-Menü des Projektors.



In großen Höhen oder an Orten mit hohen Temperaturen können Bilder dunkler werden und Sie können die **Leistungsaufnahme**-Einstellung möglicherweise nicht anpassen.

- Stellen Sie den Projektor nah genug an die Projektionsfläche.
- Falls das Bild zunehmend dunkler geworden ist, müssen Sie möglicherweise bald die Projektorlampe ersetzen.

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Farbmodus" [S.60](#)
- "Eingangssignaleinstellungen – Signal-Menü" [S.138](#)
- "Bildqualitätseinstellungen – Bild-Menü" [S.136](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)

Lösungen bei Tonproblemen

Falls kein Ton oder Ton bei sehr geringer oder hoher Lautstärke ausgegeben wird, versuchen Sie folgende Lösungsansätze:

- Passen Sie die Lautstärkeeinstellungen des Projektors an.
- Drücken Sie zum Fortsetzen von Bild und Ton die [A/V Mute]-Taste an der Fernbedienung, falls sie vorübergehend gestoppt wurden.

- Drücken Sie bei Bedarf zum Umschalten auf die richtige Eingangsquelle die [Source Search]-Taste am Projektor bzw. eine Quellentaste an der Fernbedienung.
- Prüfen Sie an Computer oder Videoquelle, ob die Lautstärke hoch und die Audioausgabe auf die richtige Quelle eingestellt ist.
- Trennen Sie das Audiokabel und schließen Sie es wieder an.
- Prüfen Sie die Audiokabelanschlüsse zwischen Projektor und Videoquelle.
- Falls Sie keinen Ton von einer HDMI-Quelle hören, stellen Sie das angeschlossene Gerät auf PCM-Ausgabe ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen Kabel mit „Kein Widerstand“ gekennzeichnet sind.
- Falls Sie die USB Display-Funktion nutzen, aktivieren Sie die **Ton vom Projektor ausgegeben**-Einstellung im Programm **Einstellungen für Epson USB Display** an Ihrem Computer.
- Wählen Sie den richtigen Audioeingang in der **A/V-Einstellungen**-Einstellung im **Erweitert**-Menü des Projektors.
- Falls Sie einen Mac nutzen und keinen Ton von einer HDMI-Quelle hören, stellen Sie sicher, dass Ihr Mac Audio per HDMI-Anschluss unterstützt. Falls nicht, müssen Sie ein Audiokabel anschließen.
- Falls Sie eine angeschlossene Audioquelle nutzen möchten, wenn der Projektor abgeschaltet ist, stellen Sie die **Standby-Modus**-Option im **ECO**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** ein und stellen Sie sicher, dass die **A/V-Einstellungen**-Optionen im **Erweitert**-Menü des Projektors richtig eingestellt sind.
- Wenn Sie den Projektor direkt nach dem Abschalten wieder einschalten, laufen die Lüfter möglicherweise vorübergehend bei hoher Geschwindigkeit und verursachen ein unerwartetes Geräusch. Dies ist normal.
- Falls die Lautstärke für den Computer auf das Minimum und die Lautstärke des Projektors auf das Maximum eingestellt ist, wird der Ton gemischt. Erhöhen Sie die Lautstärke des Computers und verringern Sie die Lautstärke des Projektors. (Bei Verwendung von EasyMP Network Projection, EasyMP Multi PC Projection, USB Display oder Quick Wireless Connection.)

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)
- "Steuerung der Lautstärke mit den Lautstärketasten" [S.67](#)
- "Projektorverbindungen" [S.22](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – Erweitert-Menü" [S.142](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)

Lösungen, wenn Bilddateinamen bei PC Free nicht richtig angezeigt werden

Wenn Dateinamen den Anzeigebereich überschreiten oder nicht unterstützte Symbole enthalten, werden sie in PC Free möglicherweise abgekürzt oder geändert. Kürzen oder ändern Sie den Dateinamen.

Relevante Links

- "Probleme mit Bild oder Ton lösen" [S.180](#)

Prüfen Sie die Lösungsansätze in diesen Abschnitten, wenn Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung auftreten.

Relevante Links

- "Problemlösung" [S.174](#)
- "Lösungen bei Problemen mit Projektorbetrieb und Abschaltung" [S.187](#)
- "Lösungen bei Problemen mit der Fernbedienung" [S.188](#)
- "Lösungen bei Kennwortproblemen" [S.188](#)
- "Lösung, wenn die Meldung „Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ erscheint" [S.188](#)

Lösungen bei Problemen mit Projektorbetrieb und Abschaltung

Falls sich der Projektor bei Betätigung der Ein-/Austaste nicht ein- oder unerwartet abschaltet, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig mit dem Projektor und einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
- Möglicherweise sind die Projektortasten aus Sicherheitsgründen gesperrt. Geben Sie die Tasten über die **Tastensperre**-Option im **Einstellung**-Menü des Projektors frei oder nutzen Sie die Fernbedienung zum Einschalten des Projektors.
- Möglicherweise ist das Netzkabel defekt. Trennen Sie das Kabel und wenden Sie sich an Epson.
- Falls sich die Projektorlampe unerwartet abschaltet, ist sie möglicherweise nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Sleep-Modus eingetreten. Führen Sie eine beliebige Bedienung durch, um den Projektor zu reaktivieren. Wählen Sie zum Abschalten des Sleep-Modus bei **Sleep-Modus** im **ECO**-Menü des Projektors **Aus**.

- Falls sich die Projektorlampe unerwartet abschaltet, ist möglicherweise die Funktion **Timer A/V Mute** aktiviert. Wählen Sie zum Abschalten von **Timer A/V Mute** bei **Timer A/V Mute** im **ECO**-Menü des Projektors **Aus**.
- Falls sich die Projektorlampe unerwartet abschaltet, ist möglicherweise die Funktion **Objektivdeckel-Timer** aktiviert. Wählen Sie zum Abschalten von **Objektivdeckel-Timer** bei **Objektivdeckel-Timer** im **ECO**-Menü des Projektors **Aus**.
- Falls sich die Projektorlampe abschaltet und die Betriebs- und Temperaturanzeigen aufleuchten, ist der Projektor überhitzt und hat sich abgeschaltet. Prüfen Sie die Lösungen zu diesem Leuchtstatus.
- Falls die Ein-/Austaste an der Fernbedienung den Projektor nicht einschaltet, prüfen Sie deren Batterien und stellen Sie sicher, dass die **Fernst.-Empfänger**-Option im Projektormenü **Einstellung** eingeschaltet ist, sofern verfügbar.
- Wenn **Standby-Modus** im **ECO**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein** gesetzt ist, rotiert der Lüfter im Standby-Modus möglicherweise und erzeugt während des Reaktivierens ein lautes Geräusch. Wenn **A/V-Ausgang** auf **Immer** oder **Auto-Einschalten** auf **Computer1** gesetzt ist, dreht sich der Lüfter möglicherweise im Standby-Modus. Dies ist keine Fehlfunktion.

☛ **Erweitert** > **A/V-Einstellungen** > **A/V-Ausgang**

☛ **Erweitert** > **Betrieb** > **Auto-Einschalten**

Relevante Links

- "Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen" [S.187](#)
- "Freigabe der Projektortasten" [S.97](#)
- "Projektoreinrichtungseinstellungen – ECO-Menü" [S.153](#)
- "Status der Projektorleuchten" [S.176](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)

Lösungen bei Problemen mit der Fernbedienung

Falls der Projektor nicht auf Befehle der Fernbedienung reagiert, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Prüfen Sie, ob die Fernbedienungsbatterien richtig installiert sind und Strom liefern. Ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Fernbedienung innerhalb von Empfangswinkel und -reichweite des Projektors verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor nicht im Aufwärm- oder Abschaltzustand befindet.
- Prüfen Sie, ob eine Taste an der Fernbedienung klemmt und damit einen Eintritt in den Sleep-Modus auslöst. Lösen Sie die Taste zum Reaktivieren der Fernbedienung.
- Intensives fluoreszierendes Licht, direktes Sonnenlicht sowie Signale von Infrarotgeräten können die Fernbedienungsempfänger des Projektors stören. Dunkeln Sie die Lampen ab oder bewegen Sie den Projektor von der Sonne bzw. störenden Geräten fort.
- Falls verfügbar, schalten Sie einen der Fernbedienungsempfänger aus; oder prüfen Sie, ob alle Fernbedienungsempfänger unter **Fernst.-Empfänger** im **Einstellung**-Menü des Projektors abgeschaltet sind.
- Falls **Fernst.-Empfänger** deaktiviert ist, halten Sie zum Zurücksetzen der Einstellung auf ihren Standardwert die [Menu]-Taste mindestens 15 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn Sie der Fernbedienung zur Steuerung mehrerer Projektoren eine ID-Nummer zugewiesen haben, müssen Sie möglicherweise die ID-Einstellung prüfen oder ändern (diese Funktion ist nicht bei allen Projektoren verfügbar).
- Falls Sie die Fernbedienung verlieren, können Sie bei Epson eine neue bestellen.

Relevante Links

- "Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen" [S.187](#)
- "Verwendung der Fernbedienung" [S.31](#)
- "Auswahl des Projektors, den Sie bedienen möchten" [S.89](#)

- "Wechseln der Fernbedienungsbatterien" [S.172](#)
- "Projektorfunktionseinstellungen – Einstellung-Menü" [S.140](#)

Lösungen bei Kennwortproblemen

Falls Sie das Kennwort nicht eingeben können oder vergessen haben, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Möglicherweise haben Sie den Kennwortschutz aktiviert, ohne ein Kennwort einzurichten. Versuchen Sie, mit der Fernbedienung **0000** einzugeben.
- Falls Sie zu oft ein falsches Kennwort eingegeben haben und eine Meldung mit Anfragecode sehen, notieren Sie den Code und kontaktieren Sie Epson. Stellen Sie den Anfragecode und einen Nachweis über die Eigentümerschaft bereit, damit Ihnen bei der Freigabe des Projektors geholfen wird.
- Wenn Sie die Fernbedienung verlieren, können Sie kein Kennwort eingeben. Bestellen Sie bei Epson eine neue.

Relevante Links

- "Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen" [S.187](#)

Lösung, wenn die Meldung „Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach.“ erscheint

Falls die Meldung "Die Batterie zum Halten der Uhrzeit ist schwach." erscheint, wenden Sie sich an Epson.

Relevante Links

- "Probleme mit der Steuerung von Projektor oder Fernbedienung lösen" [S.187](#)

Prüfen Sie die Lösungsvorschläge in diesen Abschnitten, falls Probleme mit der Benutzung des Projektors in einem Netzwerk auftreten.

Relevante Links

- "Problemlösung" [S.174](#)
- "Lösungen, wenn Sie nicht über das Internet auf den Projektor zugreifen können" [S.189](#)
- "Lösungen, wenn keine Netzwerkalarm-eMails ankommen" [S.189](#)
- "Lösungen, wenn das Bild während der Netzwerkprojektion Statik enthält" [S.189](#)
- "Lösungen, wenn Sie per Screen Mirroring keine Verbindung herstellen können" [S.190](#)
- "Lösungen, wenn das Bild während der Screen Mirroring-Verbindung Statik enthält" [S.191](#)

Lösungen, wenn Sie nicht über das Internet auf den Projektor zugreifen können

Wenn Sie nicht über einen Webbrowser auf den Projektor zugreifen können, stellen Sie sicher, dass Kennung und Kennwort stimmen.

- Geben Sie als Benutzerkennung **EPSONWEB** ein. (Die Benutzerkennung kann nicht geändert werden.)
- Geben Sie beim Kennwort das im Netzwerk-Menü **Grund** des Projektors eingerichtete Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet **admin**.
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf das Netzwerk zugreifen können, in dem sich der Projektor befindet.



Bei Benutzerkennung und Kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Relevante Links

- "Lösung von Netzwerkproblemen" [S.189](#)
- "Netzwerk-Menü – Grund-Menü" [S.146](#)

Lösungen, wenn keine Netzwerkalarm-eMails ankommen

Falls Sie über das Netzwerk nicht per eMail über Probleme mit einem Projektor informiert werden, versuchen Sie folgende Lösungsansätze:

- Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet und richtig mit dem Netzwerk verbunden ist. (Falls ein Fehler den Projektor abgeschaltet hat, kann er keine eMail senden.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eMail-Alarmeinstellungen des Projektors unter **Mail** im Netzwerk-Menü des Projektors oder in der Netzwerksoftware richtig eingerichtet haben.
- Stellen Sie die **Standby-Modus**-Option im **ECO**-Menü des Projektors auf **Kommunikat. ein**, damit die Netzwerksoftware den Projektor im Standby-Modus überwachen kann.
- Überprüfen Sie die Stromzufuhr.

Relevante Links

- "Lösung von Netzwerkproblemen" [S.189](#)
- "Netzwerk-Menü – Mail-Menü" [S.150](#)

Lösungen, wenn das Bild während der Netzwerkprojektion Statik enthält

Falls das projizierte Bild während der Netzwerkprojektion Statik aufweist, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Prüfen Sie auf Hindernisse zwischen Zugangspunkt, Computer, Mobilgerät und Projektor und ändern Sie ihre Positionen zur Verbesserung der Kommunikation.
- Stellen Sie sicher, dass Zugangspunkt, Computer, Mobilgerät und Projektor nicht zu weit voneinander entfernt sind. Bringen Sie sie näher zueinander und versuchen Sie dann noch einmal, eine Verbindung herzustellen.
- Falls die Drahtlosverbindung langsam ist oder das projizierte Bild rauscht, prüfen Sie auf Störungen durch andere Geräte, wie z. B. Bluetooth-Geräte oder Mikrowellenherde. Entfernen Sie die Störquelle oder erweitern Sie Ihre Drahtlosbandbreite.
- Verringern Sie die Anzahl verbundener Geräte, falls die Verbindungsgeschwindigkeit nachlässt.

Relevante Links

- "Lösung von Netzwerkproblemen" [S.189](#)

Lösungen, wenn Sie per Screen Mirroring keine Verbindung herstellen können

Falls Sie per Screen Mirroring keine Verbindung zum Projektor herstellen können, versuchen Sie folgende Lösungsansätze:

- Prüfen Sie die Projektoreinstellungen.
 - Wählen Sie **Screen Mirroring ein** als **WLAN-Leistung**-Einstellung im Projektormenü **Netzwerk**.
 - Ändern Sie den **Anzeigenamen** im Projektormenü **Screen Mirroring-Einstlg.** so, dass er keine „-“ enthält. Falls der Anzeigename „-“ enthält, wird er möglicherweise nicht richtig an Ihrem Mobilgerät angezeigt.
 - Wählen Sie **Beides aus** als **WLAN-Leistung**-Einstellung im Projektormenü **Netzwerk**; wählen Sie dann erneut **Screen Mirroring ein**.
 - Stellen Sie sicher, dass die Screen Mirroring-Leuchte blau wird und die Standby-Anzeige von Screen Mirroring erscheint.
 - Vergewissern Sie sich, dass keine anderen Mobilgeräte mit dem Projektor verbunden sind.
- Prüfen Sie die Einstellungen des Mobilgerätes.
 - Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen am Mobilgerät stimmen.
 - Wird sofort nach einer Trennung erneut eine Verbindung hergestellt, kann es einige Zeit dauern, bis die Verbindung steht. Warten Sie vor erneutem Verbindungsaufbau eine Weile.
 - Starten Sie das Mobilgerät neu.
 - Sobald Sie per Screen Mirroring eine Verbindung hergestellt haben, werden möglicherweise Projektorverbindungsinformationen auf dem Mobilgerät aufgezeichnet. Sie können über die aufgezeichneten Informationen jedoch eventuell keine erneute Verbindung zum Projektor herstellen. Wählen Sie den Projektor aus der Liste verfügbarer Geräte.
 - Falls Ihr Mobilgerät Intel WiDi unterstützt und 5-GHz-WLAN nutzt, können Sie nicht gleichzeitig per Screen Mirroring und WLAN eine Verbindung herstellen. Schalten Sie WLAN aus und stellen per Screen Mirroring eine Verbindung her.

Relevante Links

- "Lösung von Netzwerkproblemen" [S.189](#)
- "Projektornetzwerkeinstellungen – Netzwerk-Menü" [S.145](#)
- "Netzwerk-Menü – Screen Mirroring-Einstellungen" [S.146](#)

Lösungen, wenn das Bild während der Screen Mirroring-Verbindung Statik enthält

Falls das projizierte Bild während der Screen Mirroring-Verbindung Statik aufweist, versuchen Sie es mit folgenden Lösungsansätzen:

- Versuchen Sie, die WLAN-Antenne des Mobilgerätes nicht zu verdecken.
- Falls Sie gleichzeitig eine Screen Mirroring- und eine Internetverbindung nutzen, stoppt das Bild möglicherweise oder rauscht. Trennen Sie die Internetverbindung zur Erweiterung Ihrer Drahtlosbandbreite und zur Steigerung der Verbindungsgeschwindigkeit des Mobilgerätes.
- Stellen Sie sicher, dass die Projektionsinhalte die Anforderungen erfüllen.
- Je nach Einstellungen des Mobilgerätes kann die Verbindung unterbrochen werden, wenn das Gerät den Energiesparmodus aufruft. Prüfen Sie die Energiespareinstellungen am Mobilgerät.
- Aktualisieren Sie am Mobilgerät auf die neueste Version des WLAN-Treibers oder der Firmware.

Relevante Links

- "Lösung von Netzwerkproblemen" [S.189](#)
- "Drahtlosnetzwerkprojektion von einem Mobilgerät (Screen Mirroring)" [S.111](#)



Anhang

Prüfen Sie diese Abschnitte auf technische Daten und wichtige Hinweise über Ihren Projektor.

Relevante Links

- "Optionales Zubehör und Ersatzteile" [S.193](#)
- "Leinwandgröße und Projektionsabstand" [S.195](#)
- "Unterstützte Bildschirmauflösungen" [S.196](#)
- "Technische Daten des Projektors" [S.198](#)
- "Außenabmessungen" [S.200](#)
- "Glossar" [S.201](#)
- "Hinweise" [S.204](#)

Folgende Sonderzubehörartikel und Ersatzteile sind erhältlich. Kaufen Sie diese Produkte bitte nach Bedarf. Stand der folgenden Liste mit Sonderzubehör und Ersatzteilen: Juni 2014. Die Verfügbarkeit kann je nach Land, in dem das Gerät gekauft wurde, unterschiedlich sein.

Relevante Links

- "Anhang" [S.192](#)
- "Optionales Zubehör" [S.193](#)
- "Ersatzteile" [S.194](#)

Optionales Zubehör

- **Dokumentenkamera ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20**
Zur Projektion von Buchvorlagen, Overheadfolien oder Dias.
- **Transporttasche ELPKS68**
Verwenden Sie diese Tasche für den Transport des Projektors.
- **Mobile 60-Zoll-Leinwand ELPSC27**
Mobile 80-Zoll-Leinwand ELPSC28
Mobile 100-Zoll-Leinwand ELPSC29
Mobile Leinwand zum Aufrollen. (Bildformat 4:3)
- **Mobile 70-Zoll-Leinwand ELPSC23**
Mobile 80-Zoll-Leinwand ELPSC24
Mobile 90-Zoll-Leinwand ELPSC25
Mobile Leinwand zum Aufrollen. (Bildformat 16:10)
- **Computerkabel ELPKC02 (1,8 m – 15-polig/Mini-D-Sub auf 15-polig/Mini-D-Sub)**
Dieses Kabel ist identisch mit dem Computerkabel, das mit dem Projektor mitgeliefert wurde.

- **Computerkabel ELPKC09 (3 m – 15-polig/Mini-D-Sub auf 15-polig/Mini-D-Sub)**
Computerkabel ELPKC10 (20 m – 15-polig/Mini-D-Sub auf 15-polig/Mini-D-Sub)
Verwenden Sie diese längeren Kabel, sollte das mit dem Computer mitgelieferte Kabel zu kurz sein.
- **Component-Videokabel ELPKC19 (3 m – 15-polig/Mini-D-Sub zu Cinch-Stecker x 3)**
Zum Anschließen einer Component-Videoquelle.
- **WLAN-Modul ELPAP07**
Zum Projizieren von Bildern von einem Computer via Drahtloskommunikation.
- **Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09**
Für die schnelle Erstellung einer Eins-zu-eins-Verbindung zwischen Projektor und einem Computer mit installiertem Windows.
- **Rohrverlängerung f. Deckenhalterung (450 mm) ELPFP13**
Rohrverlängerung f. Deckenhalterung (700 mm) ELPFP14
Zur Befestigung des Projektors an einer hohen Decke.
- **Deckenhalterung ELPMB23**
Zur Befestigung des Projektors an der Decke.
- **Maus-Empfänger ELPST16**
Wenn Sie den Zeiger der Computermaus über die Fernbedienung des Projektors steuern.
- **Externer Lautsprecher ELPSP02**
Externer Lautsprecher mit eigener Stromversorgung.



Für die Deckenbefestigung des Projektors sind spezielle Fachkenntnisse erforderlich. Wenden Sie sich an Epson.

Relevante Links

- "Optionales Zubehör und Ersatzteile" [S.193](#)


Ersatzteile

- **Lampenteil ELPLP77**
Zur Verwendung für den Austausch einer verbrauchten Lampe.
- **Luftfilter ELPAF41**
Zur Verwendung für den Austausch eines verbrauchten Luftfilters.

Relevante Links

- "Optionales Zubehör und Ersatzteile" [S.193](#)

Bestimmen Sie anhand der vorliegenden Tabelle, wie groß in etwa der Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche basierend auf der Größe des projizierten Bildes sein soll.



- ① Projektionsabstand (cm)
- ② Abstand von der Mitte des Objektivs zur Unterkante der Projektionsfläche (oder bei Deckenmontage zur Oberkante der Projektionsfläche) (cm)
- ③ Objektivmitte

Leinwandgröße 16:10		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	
30"	66 × 37	86 - 145	-4
40"	89 × 50	116 - 194	-5

Leinwandgröße 16:10		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	
50"	110 × 62	146 - 243	-6
60"	130 × 75	176 - 293	-7
80"	180 × 100	236 - 392	-10
100"	220 × 120	296 - 491	-12
150"	330 × 190	446 - 738	-18
200"	440 × 250	595 - 985	-24
250"	550 × 310	745 - 1232	-31
300"	610 × 457	895 - 1479	-37



EB-1985WU und EB-1980WU unterstützen keine Projektionsflächen unter 50 Zoll.

Relevante Links

- "Anhang" [S.192](#)

Die vorliegende Tabelle listet die kompatible Wiederholrate und Auflösung für die einzelnen kompatiblen Videoanzeigeformate auf.

Component-Signale (Analog-RGB)

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
VGA	60/72/75/85	640 × 480
SVGA	56/60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/70/75/85	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 768
	60	1366 × 768
	60/75/85	1280 × 800
WXGA+	60/75/85	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
SXGA	70/75/85	1152 × 864
	60/75/85	1280 × 960
	60/75/85	1280 × 1024
SXGA+	60/75	1400 × 1050
WSXGA+ *	60	1680 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
WUXGA **	60	1920 × 1200
MAC13"	67	640 × 480
MAC16"	75	832 × 624
MAC19"	75	1024 × 768
	59	1024 × 768
MAC21"	75	1152 × 870

* Nur kompatibel, wenn **Auflösung** im **Signal**-Menü des Projektors auf **Breit** gesetzt ist.

** WUXGA ist nur bei EB-1985WU und EB-1980WU verfügbar.

Auch andere Signale als die oben genannten können höchstwahrscheinlich projiziert werden. Eventuell sind jedoch nicht alle Funktionen verfügbar.

Komponente Video

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)*	50/60	1920 × 1080

* HDTV (1080p) ist nur bei EB-1985WU und EB-1980WU verfügbar.

Composite-Video

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
TV (NTSC)	60	720 × 480
TV (SECAM)	50	720 × 576
TV (PAL)	50/60	720 × 576

HDMI-Eingangssignal

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1366 × 768
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
WSXGA+	60	1680 × 1050

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
WUXGA *	60	1920 × 1200
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 × 1080

* WUXGA ist nur bei EB-1985WU und EB-1980WU verfügbar.

MHL-Eingangssignal

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
VGA	60	640 × 480
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30	1920 × 1080


Relevante Links

- "Anhang" [S.192](#)

Produktbezeichnung	EB-1985WU/EB-1980WU/EB-1975W/EB-1970W
Abmessungen	377 (B) × 110 (H) × 291 (T) mm (ohne erhöhten Teil)
Größe des LCD-Bedienfeldes	0,76"
Anzeigeart	Polysilizium TFT Aktivmatrix
Auflösung	EB-1985WU/EB-1980WU: 2.304.000 Pixel WUXGA (1920 (B) × 1200 (H) Punkte) × 3 EB-1975W/EB-1970W: 1.024.000 Pixel WXGA (1280 (B) × 800 (H) Punkte) × 3
Bildschärfeeinstellung	Manuell
Zoomeinstellung	1-1,6
Lampe	EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W: UHE-Lampe, 280 W, Modellnr.: ELPLP77 EB-1980WU: UHE-Lampe, 260 W, Modellnr.: ELPLP77
Maximale Audioausgangsleistung	16 W
Externe Lautsprecher	1
Stromversorgung	EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W: 100-240V AC±10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A EB-1980WU: 100-240V AC±10% 50/60Hz 4,1 - 1,8 A

Leistungsaufnahme	100 bis 120 V Bereich	EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W: Betrieb: 435 W Leistungsaufnahme im Standby-Modus (Kommunikat. ein): 3,5 W Leistungsaufnahme im Standby-Modus (Kommunikat. aus): 0,21 W EB-1980WU: Betrieb: 409 W Leistungsaufnahme im Standby-Modus (Kommunikat. ein): 3,5 W Leistungsaufnahme im Standby-Modus (Kommunikat. aus): 0,21 W
	220 bis 240 V Bereich	EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W: Betrieb: 411 W Leistungsaufnahme im Standby-Modus (Kommunikat. ein): 3,5 W Leistungsaufnahme im Standby-Modus (Kommunikat. aus): 0,34 W EB-1980WU: Betrieb: 388 W Leistungsaufnahme im Standby-Modus (Kommunikat. ein): 3,5 W Leistungsaufnahme im Standby-Modus (Kommunikat. aus): 0,34 W
Betriebshöhe über NN	Höhe 0 bis 2.286 m	
Betriebstemperatur	5 bis 35 °C (nicht kondensierend)	
Lagerungstemperatur	-10 bis 60 °C (nicht kondensierend)	
Gewicht	EB-1985WU/EB-1975W: Ca. 4,6 kg EB-1980WU/EB-1970W: Ca. 4,5 kg	

Neigungswinkel



Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel über 30 °. Er könnte beschädigt werden oder einen Unfall verursachen.

Relevante Links

- "Anhang" [S.192](#)
- "Anschlusspezifikationen" [S.199](#)

RS-232C-Anschluss	1	Sub-D 9-polig (Stecker)
-------------------	---	-------------------------




USB-A-Anschluss unterstützt USB 2.0. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle Geräte mit USB-Unterstützung an den USB-Buchsen funktionieren.

Relevante Links

- "Technische Daten des Projektors" [S.198](#)

Anschlusspezifikationen


Computer1-Anschluss	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
Computer2-Anschluss	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
Video-Anschluss	1	RCA-Stecker
Audio1-Eingang	1	Stereo-Miniklinke (3,5 Φ)
Audio2-Anschluss	1	Stereo-Miniklinke (3,5 Φ)
L-Audio-R-Anschluss	1	2 x RCA-Stecker (L-R)
Audio Out-Anschluss	1	Stereo-Miniklinke (3,5 Φ)
Monitor Out-Anschluss	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
HDMI1/MHL-Anschluss	1	HDMI (Audio wird nur von PCM unterstützt)
HDMI2-Anschluss	1	HDMI (Audio wird nur von PCM unterstützt)
USB-A-Anschluss	1	USB-Buchse (Typ A)
USB-B-Anschluss	1	USB-Buchse (Typ B)
LAN-Anschluss	1	RJ-45



Relevante Links

- "Anhang" [S.192](#)

- 1 Objektivmitte
- 2 Abstand von der Objektivmitte zu den Befestigungspunkten für die Deckenhalterung



Die Einheit in diesen Abbildungen ist mm.

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklärt werden. Weitere Informationen finden Sie in anderen handelsüblichen Veröffentlichungen.

Ad hoc-Modus	Eine Methode der Wireless LAN-Verbindung, bei der Wireless LAN-Clients ohne Verwendung eines Zugriffspunktes kommunizieren.
AMX Device Discovery	AMX Device Discovery ist eine von AMX entwickelte Technologie, die den Einsatz von AMX-Steuersystemen zur einfachen Bedienung der Zielgeräte erleichtert. Epson hat diese Protokolltechnologie eingeführt und stellt eine Einstellung für die Aktivierung der Protokollfunktion (EIN) zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der AMX-Website. URL http://www.amx.com/
Bildformat	Das Verhältnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Höhe. Bildschirme mit einem Horizontal/Vertikal-Verhältnis von 16:9, wie z. B. HDTV-Bildschirme, werden auch Breitbildschirme genannt. SDTV- und gewöhnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.
Komponente Video	Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in eine Luminanzkomponente (Y) und die Differenzsignale Blau minus Helligkeit (Cb oder Pb) und Rot minus Helligkeit (Cr oder Pr) aufgespalten wird.
Composite Video	Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in einer Luminanzkomponente und einer Farbkomponente für die Übertragung über ein einzelnes Kabel kombiniert wird.
Kontrast	Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erhöht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder weicher darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man Kontrast-Einstellung.

DHCP	Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol. Dieses Protokoll weist den mit dem Netzwerk verbundenen Geräten automatisch eine IP-Adresse zu.
DICOM	Ein Akronym für Digital Imaging and Communications in Medicine. Dies ist eine internationale Norm, die Bildstandards und ein Kommunikationsprotokoll für medizinische Bilder definiert.
Gateway-Adresse	Ein Server (Router) zur Kommunikation im Netzwerk (Subnet), aufgeteilt entsprechend der jeweiligen Subnet-Maske.
HDCP	HDCP ist eine Abkürzung für High-bandwidth Digital Content Protection. Wird zur Verhinderung illegalen Kopierens und zum Schutz von Urheberrechten verwendet. Der Schutz erfolgt durch Verschlüsseln mit digitalen Farbsignalen, über die DVI- und HDMI-Anschlüsse gesendet werden. Da der HDMI-Anschluss dieses Projektors HDCP unterstützt, können digitale Bilder, die mit HDCP-Technologie geschützt sind, projiziert werden. Der Projektor ist aber möglicherweise nicht in der Lage, Bilder zu projizieren, die mit aktualisierten oder revidierten Versionen der HDCP-Verschlüsselung geschützt sind.
HDTV	Eine Abkürzung für High-Definition Television zur Bezeichnung von High-Definition-Systemen, die folgende Bedingungen erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> • Vertikale Auflösung von 720p oder 1080i oder größer (p = Progressiv, i = Zeilensprung) • Bildschirmformat von 16:9
Infrastrukturmodus	Ein Verfahren für die WLAN-Verbindung, bei dem die Geräte über Zugriffspunkte miteinander kommunizieren.
Zeilensprung	Überträgt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms benötigt werden, indem von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet wird. Die Flackerwahrscheinlichkeit ist größer, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.

IP-Adresse	Eine Nummer zur Identifikation eines Computers in einem Netzwerk.
MHL	Eine Abkürzung für Mobile High-definition Link; dies ist ein Standard für Anschlussschnittstellen für Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets. Bilder können bei hoher Qualität und hohen Geschwindigkeiten ohne Komprimierung des digitalen Signals überragen werden; zudem werden die angeschlossenen Geräte aufgeladen.
Progressiv	Projiziert Informationen, um so einen Bildschirm zur Zeit zu erstellen, auf dem das Bild für einen Rahmen angezeigt wird. Selbst wenn die Anzahl der Abtastlinien gleich bleibt, wird das Bildflackern reduziert, da das Informationsvolumen im Vergleich zum Zeilensprungverfahren verdoppelt wurde.
Wiederholrate	Das lichtabstrahlende Element eines Bildschirms kann die gleiche Luminanz und Farbe nur für einen äußerst kurzen Zeitraum aufrecht erhalten. Daher muss das Bild mehrere Male pro Sekunde abgetastet und am lichtabstrahlenden Element aktualisiert werden. Die Anzahl der Aktualisierungen pro Sekunde wird als Wiederholrate bezeichnet und in Hertz (Hz) ausgedrückt.
SDTV	Eine Abkürzung für Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen für hochauflösendes HDTV-Fernsehen nicht erfüllen.
SNMP	Eine Abkürzung für Simple Network Management Protocol, ein Protokoll zur Überwachung und Steuerung von Routern und Computern, die über ein TCP/IP-Netzwerk verbunden sind.
sRGB	Eine internationale Norm für Farbstufen, die es ermöglicht, dass die von Videogeräten wiedergegebenen Farben genauso einfach von Computer-Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden können. Verfügt die angeschlossene Quelle über einen sRGB-Modus, stellen Sie sowohl den Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sRGB.

SSID	SSID ist eine Kennung zur Verbindung mit einem anderen Geräte in einem WLAN. Drahtloskommunikation ist zwischen Geräten mit derselben SSID möglich.
Subnet-Maske	Ein Zahlenwert, der die Anzahl der verwendeten Bits für die Netzwerk-Adresse eines aufgeteilten Netzwerks (Subnet) der IP-Adresse angibt.
SVGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 800 (horizontal) × 600 (vertikal) Punkten.
SXGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.280 (horizontal) × 1.024 (vertikal) Punkten.
Sync.	Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Synchronisation (Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen können Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstörungen auftreten.
Tracking	Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als „Tracking“ bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking können breite vertikale Streifen im Bild auftreten.
Trap IP Adresse	Die IP-Adresse, die der Ziel-Computer zur Fehlerbenachrichtigung bei SNMP verwendet.
VGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 640 (horizontal) × 480 (vertikal) Punkten.
XGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.024 (horizontal) × 768 (vertikal) Punkten.

WXGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.280 (horizontal) × 768 (vertikal) Punkten.
WUXGA	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.920 (horizontal) × 1.200 (vertikal) Punkten.

Relevante Links

- "Anhang" [S.192](#)

Prüfen Sie diese Abschnitte auf wichtige Hinweise über Ihren Projektor.

Relevante Links

- "Anhang" [S.192](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS) " [S.204](#)
- "Richtlinien des Gesetzes zur Drahtlostelegrafie" [S.204](#)
- "Verwendungshinweise" [S.204](#)
- "Bezugnahme auf Betriebssysteme" [S.205](#)
- "Marken" [S.205](#)
- "Urheberrechtliche Hinweise" [S.206](#)
- "Copyright-Zuschreibung" [S.206](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.
Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

Relevante Links

- "Hinweise" [S.204](#)

Richtlinien des Gesetzes zur Drahtlostelegrafie

Folgende Handlungen sind durch das Gesetz zur Drahtlostelegrafie untersagt.

- Modifikation und Demontage (einschließlich der Antenne)
- Entfernen des Etiketts mit dem Konformitätshinweis
- Verwendung der 5-GHz-WLAN-Funktion im Freien

Relevante Links

- "Hinweise" [S.204](#)

Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt für Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe Zuverlässigkeit/Sicherheit ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-, Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur Katastrophenverhinderung, verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Präzisionsgeräte usw., sollten Sie dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie erwägt haben, Fail-Safe- Vorrichtungen und Redundanzsysteme in Ihr Design miteinzubeziehen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Systems zu gewährleisten. Da dieses Produkt nicht für den Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe Zuverlässigkeit/Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei primären Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen Vorrichtungen für die direkte medizinische Pflege usw., überlegen Sie bitte nach umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt für Ihre Zwecke geeignet ist.

Relevante Links

- "Hinweise" [S.204](#)

Bezugnahme auf Betriebssysteme

- Microsoft® Windows® 2000-Betriebssystem
- Microsoft® Windows® XP-Betriebssystem
- Microsoft® Windows Vista®-Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 7-Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 8-Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 8.1-Betriebssystem

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit „Windows 2000“, „Windows XP“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“ und „Windows 8.1“ bezeichnet. Darüber hinaus kann der Sammelbegriff Windows für Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 verwendet werden.

- Mac OS X 10.3.x
- Mac OS X 10.4.x
- Mac OS X 10.5.x
- Mac OS X 10.6.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.9.x

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit „Mac OS X 10.3.x“, „Mac OS X 10.4.x“, „Mac OS X 10.5.x“, „Mac OS X 10.6.x“, „OS X 10.7.x“, „OS X 10.8.x“ und „OS X 10.9.x“ bezeichnet. Außerdem wird für sie alle auch der Sammelbegriff „OS X“ verwendet.

Relevante Links

- "Hinweise" [S.204](#)

Marken

EPSON und ELPLP sind Marken oder eingetragene Marken der SEIKO EPSON CORPORATION.

Mac, Mac OS und OS X sind Marken der Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

WPA™ und WPA2™ sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Google Play ist eine Marke der Google Inc.

HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC. 

MHL, das MHL-Logo und Mobile High-Definition Link sind Marken oder eingetragene Marken von MHL und LLC in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Die PjLink-Marke ist eine Marke, deren Eintragung beantragt bzw. die bereits in Japan, den USA sowie anderen Ländern und Regionen eingetragen wurde.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron® und Crestron RoomView® sind eingetragene Marken der Crestron Electronics, Inc.

Intel® ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Miracast™ ist die Marke der Wi-Fi Alliance.

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier ebenfalls nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umständen Marken der entsprechenden Eigentümer. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

Relevante Links

- "Hinweise" [S.204](#)

Urheberrechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH dürfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren), vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen, insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.

Copyright-Zuschreibung

Diese Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

2014.6 412710000DE

Relevante Links

- "Hinweise" [S.204](#)