
INSTALACE





1. použijte přiloženou kartičku pro přípravu a vyměření instalačních otvorů pro vyvrtání
2. do vyvrtaných otvorů aplikujte hmoždinky
3. zašroubujte šroubek do spodního otvoru, nechte si dostatečnou mezeru pro instalaci svítidla
4. nasaďte lampu na spodní šroub, poté zašroubujte horní šrouby
5. zapněte lampu vypínačem na zadní straně a zvolte požadovanou funkci svícení

POZNÁMKY

1. svítidlo je napájeno slunečním svitem, proto svítidlo nainstalujte na místo s dostatečným slunečním svitem
2. vezměte v potaz, že délka svícení je závislá na počasí a slunečním svitu
3. lampa se rozsvítí, pokud hodnota míry osvětlení klesne pod 30lux
4. svítidlo musí být nainstalované 3-4 metry nad zemí
5. ve svítidlu je nainstalovaná vyměnitelná baterie 18650, 2000mAh/3,7V

Immax®

Venkovní solární LED osvětlení s čidlem 3,2W

uživatelský manuál



RoHS

Výrobce/ Dovozce: IMMAX, Horní Město 239, 793 44 Horní Město, EU


SPECIFIKACEE


Příkon: 3,2W
Počet SMD čipů: 30 (28+2)
Výkon solárního panelu: 2.3Wp
Vestavěná Li-Ion baterie: 2000mAh /3.7V
Montážní výška: 2-4 metry
Pracovní režimy:
A: ponechat 20% jasu B: Bright & Režim DIM C: on & off
Barva světla: 4000-4500K
Materiál těla lampy: ABS + PC, solární panel
Pohybový senzor: ANO
Detekční plocha: 2-6 metrů, detekční úhel: 120°
Světelný tok: 400lm
Úhel světelného paprsku: 120° a 60°
Životnost: 50 000 hodin
Provozní prostředí: teplota -20°C až 50°C
CRI(Ra) Index podání barev: >70
Stupeň krytí: IP65
Prodloužená záruka: 24 měsíců
Certifikace: CE, RoHS
Rozměry: 212.0*140.0*109.2mm
Váha: 1,57kg

VLASTNOSTI


- $0 nulové náklady
- PIR čidlo
- venkovní
- solární
- AUTO bezdrátové
- automatické zapínání a vypínání

PRACOVNÍ REŽIMY







Stiskni tlačítko na zadní straně pro volbu jednoho z následujících režimů - stiskni jednou pro režim A
- stiskni 2x pro režim B
- stiskni 3x pro režim C
- stiskni 4x pro vypnutí



Režim A: Automaticky se rozsvítí pokud míra osvětlení klesne pod 30luxů, potom svítí 5hodin na 20% výkon. Po vybití baterii se vypne.



Režim B: Automaticky se rozsvítí na plný výkon (260lm), když zaznamená pohyb ve vzdálenosti 2-6 metrů. Pokud čidlo nedetekuje žádný pohyb po dobu 20 vteřin, světlo sníží jas na 3%.



Režim C: Automaticky se rozsvítí na plný výkon (260lm), když zaznamená pohyb ve vzdálenosti 2-6 metrů. Pokud čidlo nedetekuje žádný pohyb po dobu 30 vteřin, světlo se vypne.