

BEVEZETÉS

A 90 W teljesítményű univerzális hálózati adapter kitűnő választás majd minden típusú notebook vagy más, 5-20 V DC feszültséggel működő készülék hálózati tápellátására. A kimeneti feszültség beállítása automatikusan történik, a táblázatban szereplő csatlakozófejek segítségével. Mindegyik csatlakozófej jelzéssel és automatikus feszültségszabályozó patenttal van ellátva. További előny az 5V / max. 1 A, USB A típusú kimenet, amely a legtöbb USB csatlakozós készülék (pl. MP3 lejátszók, Bluetooth kihangosítók, digitális képkeretek, mobil telefonok, navigációk, tabletek stb.) egyszerű tápellátására használható. Az adapter maximum 90 W bemeneti teljesítménnyel biztosítja a készülék tápellátását (85 W a notebook csatlakozón, 5 W az USB porton). Csatlakoztatás előtt ellenőrizze készüléke polaritásigényét, mert annak meg kell egyeznie a belső csatlakozó polaritásával!

MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK

- Névleges bemeneti feszültség: AC 100–240 V, 50–60 Hz, max. 2 A
- Aktív kimeneti teljesítmény (max.): 90 W (85 W a notebook csatlakozón, 5 W az USB porton)
- Hatékonyság: több, mint 86 %
- Kimeneti feszültség: DC 15–20 V (DC 15 V / 16 V / 18,5 V / 19 V / 19,5 V / 20 V)

a felhasznált csatlakozófej függvényében, az USB porton max. DC 5,25 V

- Kimeneti áramerősség DC 15–20 V esetében: max. 5 A
- Kimeneti áramerősség az A-típusú USB porton DC 5V esetében: max. 1 A
- Védelem: túlfeszültség, túlmelegedés, túlterhelés és rövidzárlat ellen, valamint bemeneti biztosíték
- Antisztatikus, magasabb hőmérsékletnek ellenálló csomagolás
- Használat: Üzemi hőmérséklet 0–40°C, relatív páratartalom 20–80%
- Méretek: 135 x 68 x 18 mm
- Az adapter tömege: 260 g

A HÁLÓZATI ADAPTER HASZNÁLATA

1. megjegyzés: Mielőtt először csatlakoztatja az adaptert a készülékéhez, derítse ki, hogy milyen bemeneti feszültségre és teljesítményre van szüksége (max. 90 W, akár az USB-tápellátással együtt is). Erre vonatkozóan a notebook aljára ragasztott műszaki adatlapon találhat információt, vagy készüléke kézikönyvében. Amennyiben nem megfelelő feszültséget állít be, az készüléke

meghibásodásához vezethet, tüzet vagy sérülést okozhat. Amennyiben bizonytalan a megfelelő feszültséggel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot készüléke gyártójával!

2. megjegyzés: Az AC adapter elsősorban notebook tápellátására alkalmas; USB portja révén azonban használható a legtöbb, USB-csatlakozós készülékhez (pl. MP3 lejátszók, Bluetooth kihangosítók, digitális képernyők, e-book olvasók, a legtöbb mobiltelefon, navigációk, tabletek - pl. Asus, Toshiba, GoClever, Prestigio, Emgeton, Sencor stb.).

1. lépés Az univerzális adapter csatlakoztatása

Az adaptert csatlakoztassa a hálózathoz (A. ábra) a hálózati kábel segítségével!

2. lépés Az automata kimeneti feszültségű csatlakozófej kiválasztása

Csatlakoztatás előtt válassza ki a megfelelő feszültséget és csatlakozófejet a táblázat segítségével! A csatlakozófej típusát könnyedén ellenőrizheti, ha bedugja a készüléke töltőcsatlakozójába (a fej könnyedén bedugható és stabilan tart). A csatlakozó bedugásához sose használjon erőt (B, C ábra)! A kiválasztott megfelelő típust csatlakoztassa a hálózati adapter kimeneti kábelének univerzális csatlakozójához!

3. lépés A készülék csatlakoztatása

A csatlakozófejet dugja be a notebook (készülék) megfelelő csatlakozójába (D ábra)! A tápellátást ellenőrizze a csatlakoztatott készüléken!

Az adapter USB portja révén használható a legtöbb, USB csatlakozójú készülékhez - l. a fenti 2. megjegyzést! Ez az adapter azonban elsősorban nem USB készülékek töltésére szolgál. Lehetséges, hogy egyes készülékek egyáltalán nem, vagy csak lassabban töltődnek, mint eredeti töltőjükkel.

A CSOMAG TARTALMA:

- 1x 90 W univerzális adapter kimeneti kábel (110 cm)
- 1x hálózati kábel (150 cm)
- 1x felhasználói kézikönyv
- 11x csatlakozófej a notebook vagy más készülék csatlakoztatásához

(M1, M4–M8, M11, M12, M25, M28, M31)

A MELLÉKELT CSATLAKOZÓFEJEK ÁTTEKINTÉSE

Az alábbiakban bemutatjuk a tápegység alapsomagjában található csatlakozófejek aktuális listáját. Mivel a piacon újabb és újabb notebookok jelennek meg, nem lehetséges az összes létező csatlakozó lefedése. Az összes elérhető csatlakozófejért kérjük, keresse fel weboldalunkat, vagy vegye fel a kapcsolatot műszaki támogatásunkkal!

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A tápegység kimeneti kábele belső csatlakozójának polaritása +. Tűz- és balesetveszély, valamint személyi sérülés és vagyoni kár megelőzése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy notebookjának is + pólusú a belső csatlakozása!
- Az adaptert kizárólag a csomagolásban található csatlakozófejekkel használja!
- Az adapter nem alkalmas akkumulátorok töltésére.
- A csatlakozófejekkel biztosítható az ajánlott készülékek többségének tápellátása. Amennyiben az egyik csatlakozófej sem passzol a töltőnyílásba, akkor nem használható az Ön készülékének tápellátására.
- Ne szerelje szét a készüléket és ne kísérelje meg azt átalakítani tűz, sérülés vagy vagyoni kár veszélye miatt! A javítást mindig bízza a gyártóra!
- Ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, ne tegye fűtőtestre vagy más hőforrás tetejére!
- Ne használja, ha a környezet hőmérséklete nem éri el a 0°C-ot, vagy meghaladja a 40°C-ot!
- Ne használja a tápkábel, a kimeneti vezeték vagy a biztosítékok sérülése esetén!
- Győződjön meg róla, hogy a feszültség és a polaritás beállítása megfelel az Ön készülékének!
- A tápegység teljesítménye akár 90 W. Használat előtt kérjük, győződjön meg készüléke maximális energiafelvételéről, amely nem haladhatja meg a 90 W-ot!

GARANCIA

A készülékre alapesetben 24 hónapos garancia érvényes. Műszaki kérdésekkel forduljon hozzánk a support@itecproduct.com e-mail címen!

A készülék garanciája érvényét veszíti, ha a készüléket:

- víz behatása éri,
- éles ütés, nyomás, esés vagy más mechanikai behatás miatt megsérül,
- tűz közelében helyezik el,
- egyéb szemmel látható sérülés éri szakszerűtlen beavatkozás vagy nem rendeltetésszerű használat révén,
- megsérülnek a kábelei.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készüléket nem érheti extrém hőmérséklet vagy páratartalom hatása!
- Gyulladásveszély - ne takarja le a készüléket!
- Vízszintes felületen tárolja - az esetleges megcsúszást és földre történő leesést elkerülendő!
- Tartsa meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljára!

A szerviz közreműködésével ellenőrizze a működőképességet:

- vízbe merülést vagy földre történő leesést követően,
- vagy a burkolat megrepedése esetén!
- Jelezze reklamációját, ha a készülék nem működik a kézikönyvnek megfelelően!

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Keresse fel honlapunkon, a www.i-tec.cz-n jelen termék „FAQ” menüpontját!