

Digitális kapcsolóaljzat ZSD-16

A digitális kapcsolóaljzatot a háztartási gépek időváltására használják. Ha be kell kapcsolnia vagy ki kell kapcsolnia a készüléket egy bizonyos időintervallumon belül, egyszerűen programozza be a digitális kapcsoló aljzatot az alábbi utasítások szerint, és csatlakoztassa hozzá a megfelelő készüléket.

Figyelmeztetés:

Ha a kijelző nem működik, csatlakoztassa a ZSD-16 készüléket egy 230 VAC hálózati aljzathoz, és hagyja töltődni. A kijelző körülbelül 2 óra múlva világít, és a kapcsolóaljzat használatra kész. Ha a kijelző továbbra sem világít, nyomja meg a MASTER CLEAR gombot. Hagyja a kimenetet körülbelül 12 órán át töltöni, hogy teljesen feltöltődjön.

Bevezetés:

1. A ZSD-16 összesen 8 állítható időprogrammal rendelkezik (BE .ON/ OFF-KI).
2. Manuális vagy automatikus vezérlés lehetősége (BE-ON / AUTO /OFF- KI).
3. Lehetőség a 12/24 órás ciklus megváltoztatására a kapcsolóval. Egy másik funkció a nyári időszámítás beállítása. Ezen felül egy héten belül 16 napkombináció vagy naptömb van:

Hé (MO)
Kedd (TU)
Szerda (WE)
Csütörtök (TH)
Péntek (FR)
Szombat (SA)
Vasárnap (SU)
Hé, Kedd, Sze, Cst, Pé, Szo, Va

Hé, Kedd, Sze, Cst, Pé
Szo, Va.
Hé, Ke, Sze, Cst, Pé, Szo
Hé, Szerda, Péntek
Kedd, Csütörtök, Szombat
Hé, Kedd, Szerda
Csütörtök, Péntek, Szombat
Hé, Sze, Pé, Szo

Telepítés:

1. Csatlakoztassa a ZSD-16 készüléket egy 230 VAC hálózati aljzathoz.
2. Hagyja töltöni körülbelül 12 órán át.
3. Töltés után törölje az összes tárolt információt a MASTER CLEAR megnyomásával, éles tárggyal, például ceruzával vagy tollal.
4. A ZSD-16 aljzat készen áll az új beállításokra és használatra.

Állítsa be a pontos időt:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ÓRA gombot, miközben a WEEK gombot ismételten nyomja meg az aktuális idő beállításához. Ugyanígy a HOUR vagy MINUTE gombokkal állítsa be a pontos idő óráit és perceit. A helyes érték beállításához tartsa lenyomva a WEEK, CLOCK vagy MINUTE gombokat.
2. az idő akkor van beállítva, amikor mindkét gombot elengedi.
3. Ismételje meg az 1. lépést a helytelenül beállított adatok törléséhez.

Programbeállítások:

1. Nyomja meg és engedje fel a TIMER gombot. Állítsa be az első program kezdetét 1-ON (BE).
2. Nyomja meg a HÉT gombot egy nap vagy a napok blokkjának kiválasztásához. állítsa be az 1-ON időt a HOUR és MINUTE gombokkal.
3. Nyomja meg ismét a TIMER gombot, és állítsa be az 1-OFF első program végét ugyanúgy, mint az 1-ON.
4. A TIMER gomb ismételt megnyomásával 8 időprogram állítható be.

például: TIMER ON 18: 15-kor és TIMER OFF 22: 15-kor

- a) nyomja meg a TIMER gombot, a kijelzőn megjelenik „1_ON”
- b) nyomja meg a WEEK(nap) „MO , TU, MI, TH, FR, SA, SU ,
„Hé,Ke,Sze,Cs, Pé,Szo,Va”
- c) HOUR(óra) 18:00 vagy 6:00
- d) MINUTE(perc)..... 18:15 vagy 6 : 15
- e) TIME(idő) „1_OFF”
- f) ismétlje meg a c) pontot. hogy d). és állítsa 22:15 vagy 10:15

A funkciók beállítása ON/BE, AUTO/ OFF/KI:

- 1. Nyomja meg az ON / AUTO / OFF gombot, és válasszon a három mód közül.
- 2. KÉZI BE (MANUA/ON): az aljzat véglegesen be van kapcsolva.
KÉZI-KI(MANUAL/OFF): az aljzat véglegesen ki van kapcsolva.
AUTO: a foglalat a beállított programok szerint működik.
- 3. A MANUAL üzemmódról az AUTO üzemmódra váltás után a ZSD-16 aljzat a MANUAL üzemmódtól (be vagy ki) követi a beállításokat a következő újraprogramozásig.

12/24-órás üzemmód:

A 12 és 24 órás üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg egyszerre az ÓRA és az IDŐ gombokat.

Nyári idő:

- 1. Nyomja meg egyszerre a CLOCK és az ON / AUTO / OFF gombokat, a kijelzőn megjelenik a „NYÁR” felirat.
- 2. Az idő egy órával többet mutat.
- 3. Nyomja meg ezeket a gombokat többször az idő eredeti állapotához való visszatéréshez.

Javítás gomb:

A RES / RCL gomb törli az aktuálisan beállított értéket, de a teljes memóriát nem.

RANDOM gomb:

az érzékelő AUTO módban működik, a „RANDOM” felirat jelenik meg a kijelzőn. A funkció aktiválása után a csatlakoztatott készülék véletlenül bekapcsol 18:00 és 6:00 között, más beállított kapcsolási programok deaktiválva vannak. Ez a mód az emberek jelenlétének utánzását szolgálja a szobában.

Feszültség	230 V / 50 Hz
max. terhelés	16 A, 3500 W
Min. Beállítási idő	1 perc
Üzemi hőmérséklet	-10 és +50 °C között
Szórás havonta	- + 1 perc
akkumulátor kapacitása	NiCd 1,2 V 100 óra



Figyelem!

Ne használja a készüléket olyan aljzatokon, amelyek biztosítóka magasabb, mint 16A! Indukciós terhelések indukciójának lehetősége max. 2 A. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék dugója teljesen be van-e dugva a ZDS-16 aljzatba. Ha meg kell tisztítani a ZDS-16-ot, kapcsolja ki és tisztítsa meg száraz ruhával. Ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott elektromos készülékeket. A ZDS-16 VÍZTŐL VÉDELME, TISZTÍTÁSHOZ NE HASZNÁLJ Oldószereket!