

A szén-monoxid- és füstérzékelő használati utasítása

Ez a termék egy intelligens szén-monoxid- és füstérzékelő, amely mikroprocesszor-alapú eljárások. Az elektrokémiai szén-monoxid-érzékelő stabil és megbízható, alacsony áramfogyasztással és kis érzékenységváltozással. Különösen alkalmas a szén-monoxid-szivárgás és tűzveszélyes területeken tartózkodók biztonságának biztosítására.

- nagy pontosságú elektrokémiai érzékelő és infravörös fotoelektromos érzékelő
- LCD kijelző a PPM koncentrációhoz
- Extra hosszú készenléti idő; alacsony energiafogyasztás és alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés
- Riasztás memória funkció, riasztás felfüggesztés (csendes üzemmód)
- hangjelzés és optikai riasztás LED kijelzéssel
- SMT gyártástechnológia

1. Első üzembe helyezés

Helyezzen be 3 db 1,5 V-os AA elemet az érzékelőbe (a megfelelő működés érdekében ügyeljen a pozitív és negatív pólusok helyes irányára), a riasztó rövid hangjelzést ad és elkezd melegedni. A kijelzőn megjelenik egy 2 perces visszaszámlálás, amely után az érzékelő készen áll a működésre.

2. Gomb

A "TEST" gomb megnyomásakor az LCD kijelzőn megjelenik a "CO 0ppm", a füstérték "0.00 dB/m", a LED a jelzőfény villog, és az érzékelő folyamatos riasztási jelzést ad.

3. A legmagasabb érték rekordja

Nyomja meg a "TEST" gombot a riasztást kiváltó koncentráció ellenőrzéséhez. A riasztás visszaállításához nyomja meg hosszan a "TEST" gombot több mint 10 másodpercig.

4. Jelzőfény

Normál készenléti üzemmódban a zöld fény körülbelül 35 másodpercenként egyszer villog.

5. Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a piros lámpa 10 másodpercenként egyszer villog, és a kijelzőn a következő szöveg jelenik meg

"Lb" (alacsony töltöttségű akkumulátor).

6. Riasztás

Ha a készülék 300 PPM-nél nagyobb szén-monoxid-koncentrációt érzékel, 3 perc múlva riasztás hangzik el, 5 másodpercenként 4 hangjelzéssel, villogó piros fénnel és folyamatos riasztással. Ebben az esetben azonnal zárja el a gázcsapot, nyissa ki az ablakokat és az ajtókat, és hívja a mentőszolgálatot. Tűz esetén, ha a készülék 0,1% db/m-nél nagyobb füstkoncentrációt érzékel, a riasztó kék villogó fénnel és folyamatos hangjelzéssel jelez.

7. Riasztás megszakítása (csendes üzemmód)

Téves riasztás esetén a hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a teszt gombot. A LED továbbra is villog, hogy emlékeztesse Önt az érzékelő elnémitására. Ha a riasztó csendes üzemmódba van kapcsolva, a LED 10 másodpercenként egyszer villog (ha csendes üzemmódban megnyomja a gombot, a riasztás újra megszólal, és a piros LED nem villog tovább). A riasztó 10 perc elteltével automatikusan visszatér a normál üzemmódba.

a) Telepítési utasítások

1. A maximális védelem érdekében javasoljuk, hogy egy többszintes ház minden emeletén, valamint minden hálósobában, folyosón, lakó padlason, pincében vagy járműben helyezzen el egy egységet. A készüléket egy folyosó vagy nagy helyiség mindkét végére szerelje fel, ha a folyosó vagy a helyiség 9,1 m-nél hosszabb. Ha csak egy riasztó van, akkor azt a hálósobán kívüli folyosóra vagy a hálósobába szerelje fel. Ellenőrizze, hogy a riasztó minden hálósobában hallható-e.
2. Mivel a szén-monoxidgáz könnyebb a levegőnél, válasszon megfelelő helyet a beszereléshez, azaz 1,5-2,5 m-rel a levegő felett. a padlóra.
3. Ne helyezze az érzékelőt a következő potenciális zavarforrások közelébe: szellőzésből származó közvetlen légáramlás szellőzők, elszívó ventilátorok, ajtók, ablakok, gőzforrások, olajgőz stb.

b) Telepítésre alkalmatlan helyek

1. Olyan helyek, ahol a füst állandóan jelen van;
2. 95%-nál nagyobb páratartalmú helyek;
3. Erős por, erős vízpára, erős olajpára;
4. Nagy szélsébségű helyek. (5m/s)

MEGJEGYZÉSEK:

1. A szállítás vagy a telepítés során keletkező éles vagy ütődések könnyen befolyásolhatják vagy meghibásíthatják az érzékelőt.
2. Ez a készülék szén-monoxid- és füstérzékelő, amely **nem érzékeli az éghető gázokat.** (pl. cseppfolyósított földgáz, földgáz, metán stb.).
3. Rendszeres karbantartás: havonta egyszer felülettisztítás, félévente egyszer szakszerű ellenőrzés.
4. Ne használjon tisztítószereket az érzékelő tisztításához - ezek kárt okozhatnak.

5. Ne fújjon a készülékre semmilyen spray-t, például légfrissítőt, hajlakkot stb.
6. Ez a termék a balesetek kockázatának csökkentésére szolgál, de nem képes teljesen kiküszöbölni azokat.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Energiaellátás: 3x 1,5 V AA alkáli elemek

Készenléti áram: < 20 µA

Riasztási áram: < 50 mA

Érzékelő: elektrokémiai szén-monoxid-érzékelő és infravörös fotoelektromos érzékelő

Hőmérséklet: 0°C és +50°C között

Relatív páratartalom: 10% és 95% között

Érzékelő érzékenysége a CO érzékeléséhez: 000-999 PPM

Tartomány : 0,1% db/m és 9,9% db/m között

Riasztásjelzés: LCD kijelző, fény/hangjelzés, alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés

Méretek: 104 x 39 mm

Függelék

A termék megfelel az uniós forgalomba hozatalra vonatkozó követelményeknek, megfelel az EN 14604 szabványnak (CSN EN 14604)

Ajánlott csereidőpont: a gyártástól számított 5 éven belül. A gyártási dátum a címkére van nyomtatva vagy a termék belsejében lévő műanyag borítóba van beöntve.

Az EU-tanúsítást végző bejelentett szervezet neve és száma: Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALIA

Tanúsítvány száma: 1N200727.SJTCT08

Gyártó: Shenzhen Jikaida Technology CO., LTD, Buiding 7, ChuangYe Industrial Park, ShaPuWei Community, Songgang Street, Bao'an District, ShenZhen, Kína

Importőr: Solight Holding s.r.o, Na Brně 1972, Hradec Králové

