NBG-416N

Bezdrátový router N-lite pro domácí užití



Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 – LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234

Příručka k rychlé instalaci

Verze 1.00 Leden 2011 Vydání 1



Copyright © 2011. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

Hardwarové zapojení	1
Přihlášení	2
Nastavení připojení k internetu	3
Zabezpečení bezdrátové sítě (WPS)	4

Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku

- 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/.
- Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu.
- 3. Otevřete požadovanou certifikaci.

Hardwarové zapojení







Přihlášení

T-Br	1.1.1. 10.1.0.1.1.0.0.1.1.0.0	
1	http://192.168.1.1/	

Connect to 192.	1683.1 <u>? ×</u>
The server 192.1 requires a usern Warning: This se password be served without a secure User name:	68.1.1 at NBG-116N N-lite Home Router and password. If an insecuting that your username and it in an insecute manner (basic authentication connection).
Eassword:	
	F Bemember my password
	OK Cancel

8164	nase select t	Wizard or A	dvanced mode	
The Micard setu We suggest you device.	er walks you the use this mode	ough the most o f it is the first to	ommon configuration eet me you are setting up yo	inga.
Use Advanced #	nide V you nee	-	e adjusting features.	
Go to Monthler	And a			
Distant your las	sounds adama			
Choose your lef	ingunge ballon English	Destach	Français	
Choose your ler	gunge ballin English Español	Destach Right E	Français Baharco	

- 1 Zadejte adresu http://192.168.1.1.
- Zadejte výchozí uživatelské jméno "admin" a heslo "1234". Budete vyzváni ke změně hesla. Změňte heslo.

 Zvolte režim: Wizard (průvodce) nebo Advanced (pokročilé nastavení).

Nastavení připojení k internetu

Připojte se k přístroji NBG-416N v režimu Wizard (průvodce).





System Information (Systémové informace)

System Name (systémové jméno): Zadejte jméno zařízení (max. 30 znaků).

Domain Name (doménové jméno): Pokud Vám poskytovatel doménové jméno nesdělil, ponechte toto políčko prázdné.

Wireless LAN (bezdrátová síť LAN)

Name (SSID): Zadejte jméno sítě (max. 30 znaků). Toto jméno uvidí bezdrátový klient, když se chce přihlásit k síti.

Security (zabezpečení): Zvolte nejsilnější typ zabezpečení, který podporují všechna zařízení na síti. U volby WPA-PSK/WPA2-PSK musíte zadat také "předem sdílený klíč" (PSK), který je potřeba k připojení k síti.



Internet Configuration (konfigurace připojení k internetu)

Connection Type (typ připojení): Zvolte typ připojení k internetu. Tyto údaje Vám sdělil poskytovatel připojení. Další políčka závisí na typu zvoleného připojení.

Zabezpečení bezdrátové sítě (WPS)



- Umístěte bezdrátové klientské zařízení, které chcete připojit, blízko přístroje NGB-416N.
- 2 Stiskněte tlačítko WPS na přístroji NGB-416N.

Kontrolka WPS začne blikat.

3 Stiskněte tlačítko WPS na klientském zařízení (např. NWD2105) v rozmezí 2 minut od stisknutí tlačítka WPS na NGB-416N.

> Úspěšné připojení je potvrzeno trvalým rozsvícením kontrolky na přístroji NGB-416N.

Další informace o zařízení naleznete v Uživatelské příručce.