Prehľad

10 Obsah balenia



Snímač teploty a vlhkosti (1×)





Právne informácie (1×) Stručná referenčná príručka (1×)

Xáklady

Snímač teploty a vlhkosti zisťuje a zobrazuje vnútornú teplotu a vlhkosť a potom odosiela príslušné údaje do pripojenej brány EZVIZ. Po pridaní snímača do aplikácie EZVIZ môžete na svojom telefóne zobraziť súvisiace údaje v reálnom čase. Okrem toho môže snímač spúšťať ďalšie inteligentné produkty EZVIZ, aby ste mali skutočne inteligentnú domácnosť.



Komponenty

Názov	Popis
Tlačidlo -	 Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 5 sekúnd sa reštartuje snímač teploty a vlhkosti a potom prejde do režimu pridania zariadenia. Zároveň bude na obrazovke zariadenia rýchlo blikať ikona signálu. krátkym stlačením tlačidla prepnete zobrazenie medzi stupňami Celzia (°C) a Fahrenheita (°F). Rýchlym dvojitým stlačením tlačidla prepnete medzi režimom normálneho a vysokého výkonu.





Inštalácia

Pri nastavovaní snímača postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1. Získajte aplikáciu EZVIZ.
- 2. Zapnite snímač teploty a vlhkosti.
- 3. Pridajte snímač do svojho konta EZVIZ.

10 Inštalácia EZVIZ

- 1. Pripojte mobilný telefón k sieti WiFi (odporúča sa).
- ™Zadajte "EZVIZ" a vyhľadajte aplikáciu EZVIZ v App Store alebo Google Play. Stiahnite si ju a nainštalujte.
- 3. Spustite aplikáciu a zaregistrujte svoje používateľské konto EZVIZ.



Ak ste už aplikáciu používali, skontrolujte, či je to najnovšia verzia. Ak chcete zistiť, či je k dispozícii aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte text "EZVIZ".

20 Zapnutie snímača teploty a vlhkosti

Krok 1 Odstráňte zadný kryt

Ak chcete odstrániť zadný kryt snímača teploty a vlhkosti, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku nižšie.



Snímač teploty a vlhkosti sa odporúča umiestniť do dlane, stlačiť ho a otáčať krytom dlaňou.

Krok 2 Odstránenie izolačnej pásky

Ručne vytiahnite izolačnú pásku batérie.



Ak telefón zobrazí upozornenie na slabú batériu, včas ju vymeňte.

- Ak je potrebné vymeniť batériu, zakúpte jednu batériu CR2450.
- Pri výmene batérie ju vložte kladným pólom smerom nahor.

30 Pridanie snímača teploty a vlhkosti

Snímač by sa mal používať v spojení s inteligentnou bránou EZVIZ Zigbee (ďalej len "brána"). Podľa pokynov v príručke k bráne pridajte bránu do úložiska EZVIZ Cloud a potom podľa nižšie uvedených krokov pridajte snímač k bráne.

Prvý spôsob: pridanie naskenovaním kódu QR

- Prihláste sa do svojho konta EZVIZ a kliknite na ikonu pridať zariadenie. Potom sa zobrazí rozhranie na skenovanie kódu QR.
- Stlačte a podržte tlačidlo senzora na viac ako 5 sekúnd, kým na senzore nezačne blikať ikona signálu. Senzor potom prejde do režimu pridania zariadenia.



Po viac ako 3 minútach snímač automaticky ukončí režim pridávania zariadenia.

 Naskenujte QR kód na vnútornej strane obalu alebo na obale návodu na použitie. Potom pridajte snímač teploty a vlhkosti k bráne.





- Pri pridávaní snímača teploty a vlhkosti do brány postupujte podľa návodu na použitie.
- 5. Pevne otočte zadný kryt snímača teploty a vlhkosti v s m e r e h o d i n o v ý c h r u č i č i e k, k ý m s a značka zarovnania n a zadnom kôtyte nezrovná so značkou na prednom kryte.



Druhý spôsob: pridanie do brány

Pri pridávaní snímača teploty a vlhkosti k bráne umiestnite snímač čo najbližšie k bráne.

1. Stlačením tlačidla funkcie na bráne prepnete bránu do režimu pridania zariadenia.



 Stlačte a podržte tlačidlo senzora na viac ako 5 sekúnd, kým na senzore nezačne blikať ikona signálu. Senzor potom prejde do režimu pridania zariadenia.



- 3. Senzor bol úspešne pridaný do brány a brána potvrdí úspešné pridanie.
- 4. Po úspešnom pridaní snímača teploty a vlhkosti otočte zadným krytom snímača v smere hodinových ručičiek a dotiahnite zadný kryt tak, aby sa zarovnávacia značka na zadnom kryte zarovnala so znáčkou na prednom



kryte.

Inštalácia

- I Kov zoslabuje signál siete ZigBee, preto senzor nemontujte na kovové dvere. Odporúčame ho namontovať na stenu vedľa dverí.
 - · Snímač neinštalujte v prostredí s koróziou alebo silnými magnetickými poľami.
 - Odporúča sa, aby vzdialenosť medzi snímačom a bránou bola maximálne 20 m. Ak sú medzi nimi steny, musia byť maximálne dve.
 - Snímač sa odporúča používať v domácnosti s maximálnou plochou 200 metrov štvorcových. Ak je váš byt/dom väčší, zakúpte si dva alebo viac snímačov na lepšie využitie.
 - Pred nalepením pásky 3M zotrite prach z montážneho povrchu, aby páska lepšie priľnula. Nelepte ju na vápencové steny.

Snímač podľa potreby umiestnite na stôl alebo ho pomocou pásky 3M prilepte na stenu do maximálnej výšky jedného metra.

Umiestnenie na stole



Umiestnenie podľa potreby (pomocou pásky 3M)



Technické údaje

Prevádzková teplota	-10 až 60 °C
Prevádzková vlhkosť	0 – 99 % RH
Bezdrôtový protokol	ZigBee 3.0
Typ batérie	CR2450
Životnosť batérie	12 mesiacov

i Viac informácií o tomto zariadení nájdete na stránke www.ezviz.com/eu.

Ovládanie v systéme EZVIZ

Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v závislosti od aktualizácie verzie. Rozhodujúce je rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne.

10 Úvodná stránka

Spustite aplikáciu EZVIZ, otvorte domovskú stránku príslušnej brány. Na stránke môžete podľa potreby spravovať snímač teploty a vlhkosti.

Protokol	Protokol detekcie snímača.
----------	----------------------------

Nastavenia

Parameter	Popis
	Názov zariadenia. Prispôsobte si názov zariadenia.
Alarm teploty/vlhkost i	Ak je táto funkcia povolená, zariadenie odošle poplašnú správu upozorní vás, že teplota alebo vlhkosť prekročila nastavenú hodnotu.
Jednotka teploty	Môžete skontrolovať aktuálnu jednotku teploty snímača.
Režim napájania	Môžete skontrolovať aktuálny režim napájania snímača.
Súvisiace zariadenia	Tu môžete zobraziť bránu pripojenú k detektoru.
Informácie o zariadení	Tu nájdete informácie o zariadení.
Zdieľať	Zdieľajte svoje zariadenie.
Odstrániť zariadenie	Kliknutím na položku odstránite detektor z úložiska EZVIZ Cloud.