

Používateľská príručka

Slovenčina

Bezpečnostné informácie

- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Ubezpečte sa, že je zariadenie úplne zapojené do elektrickej siete a z bezpečnostných dôvodov sa nachádza mimo dosahu detí.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- 4. Len na použitie v interiéri.
- Keď výrobok necháte dlhší čas nepoužívaný, odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- V prípade poškodenia spôsobeného prepravou kontaktujte predávajúceho.

Obsah balenia



1× USB adaptér a kábel



8× skrutky 1× inteligentný otvárač garážových dverí



* A k zistíte, že v balení chýba nejaká časť, kontaktujte https://meross.com/support/Email_Support, poskytneme vám správne riešenie.

Sprievodca inštaláciou

 Inteligentný otvárač garážových brán Meross je sprievodným zariadením vášho existujúceho otvárača garážových brán. Podporuje až tri garážové brány. Jeho hlavný princíp fungovania je nasledovný.



 Stiahnite si aplikáciu Meross a vyberte položku Inteligentný otvárač garážových brán, aby ste mohli začať.



 Zapnite zariadenie. Počkajte približne 5 sekúnd, kým stavová LED bliká žlto a zeleno.



- 4. Nastavenie zariadenia.
 - (1) Pripojte svoj smartfón alebo tablet k 2,4 GHz WiFi.
 - (2) Inteligentné zariadenie podporuje iOS 13/ iPadOS 13 a novšie. V z á u j m e lepšej používateľskej skúsenosti odporúčame pred spárovaním so zariadením aktualizovať systém iOS alebo iPadOS na najnovšiu verziu.
 - (3) Spustite aplikáciu Meross a prihláste sa do svojho konta, alebo ak ste nový používateľ, ťuknite na položku Zaregistrovať sa a vytvorte si nové konto.
 - (4) Ťuknutím na ikonu "+" vyberte typ inteligentného zariadenia, ktoré chcete pridať, a potom už len postupujte podľa sprievodcu nastavením a dokončite konfiguráciu.



Poznámka:

- Po dokončení konfigurácie budete môcť zariadenie spravovať aj v aplikácii Apple Home.
- Ak QR kód nefunguje, skúste pridať inteligentné zariadenie v aplikácii Apple Home.
- Ak máte akékoľvek otázky, navštívte stránku https://www.meross.com/support#/.
- Pripojte kábel snímača. Pohybom snímača skontrolujte, či je funkčný*.



* Ak snímač nie je funkčný, požiadajte o pomoc na adrese

https://meross.com/support/Email_Support.

6. Nájdite na garážovej bráne vhodnú polohu na montáž snímačov*. Ubezpečte sa, že vzdialenosť medzi oboma snímačmi je menšia ako 1 palec, keď sú garážové dvere zatvorené, a že oba snímače sú dobre oddelené, keď sú garážové dvere otvorené.



* Na upevnenie senzora môžete použiť priložené obojstranné lepiace pásky alebo skrutky.

 Vypnite existujúci otvárač garážových dverí. Pripojte druhý koniec signálneho ovládacieho kábla k dvom svorkám, k t o r é sa pripájajú k nástennému tlačidlu. Na poradí vodičov tu nezáleží.



8. Nasadenie zariadenia. Odporúčame ho nasadiť na hornú časť existujúceho otvárača garážových dverí a ak máte tri samostatné dvere, nasaďte zariadenie na otvárač stredných dverí. V prípade potreby použite na upevnenie dodané obojstranné lepiace pásky.



- Ak máte tri jednoduché dvere, pre tretie jednoduché dvere je potrebná ďalšia súprava snímača garážových dverí.
- 10. Napájanie existujúceho otvárača garážových brán aj inteligentného otvárača garážových brán. Inteligentný otvárač garážových brán sa automaticky pripojí ku cloudovej službe Homekit/Meross. Gratulujeme! Dokončili ste všetky kroky inštalácie.

Pravidlá pre LED a tlačidlá



Tlačidlo resetovania Podržaním na 5 sekúnd vstúpte do režimu konfigurácie WiFi.

Stavová LED dióda

Svieti žltá: režim inicializácie/resetovania/aktualizácie firmvéru.

Pomaly bliká žltá a zelená: konfiguračný režim. Rýchlo bliká na zeleno: režim pripojenia WiFi. Stála zelená: úspešne pripojené. Plná červená: žiadne pripojenie k internetu. Bliká trikrát na zeleno: senzory sú pripojené alebo odpojené (zistené zatvorenie alebo otvorenie dverí). Vypnuté: vypnutie napájania.

Ako používať

1. Všeobecné nastavenia

÷	Device Settings	
Port 1		Active 3
Port 2		Active >
Port 3		Active 2
LED		
User manual		

Port 1/2/3:

Aktivácia/deaktivácia dverí a konfigurácia nastavení jednotlivých garáží.

LED DIÓDY: Zapnutie/vypnutie LED diódy. Používateľská príručka: Skontrolujte používateľskú príručku.

2. Nastavenia

portu

+	Port Se	ettings
Garage de	or name	Garage door 1 >
Garage do	or status	
Operation	history	>

Názov garážovej brány: Zmena názvu garáže. Stav garážových dverí: Aktivujte alebo deaktivujte túto garážovú hránu

História prevádzky: skontrolujte históriu prevádzky tejto garážovej brány.

3. Upozornenie na

dvere

Door notification	
Open	
Close	
Overtime reminder	10 min 0
Overnight reminder	11:00 PM 2

Otvorené:

Pošlite mi upozornenie zakaždým, keď sa otvoria moje garážové dvere.

Zavrieť:

Pošlite mi upozornenie zakaždým, keď sa zatvoria moje garážové dvere.

Pripomienka nadčasov: Pošlite mi upozornenie, keď sa moje garážové dvere otvoria na 10 – 60 minút.

Pripomienka na noc:

Pošlite mi upozornenie, keď sú moje garážové dvere po určitom čase stále otvorené.

Predbežné nastavenia

Auto close	
Overtime close	>
Fixed time close	>
Advance settings	
Opening time	20 s >
Trigger duration	long press(2 seconds) >
Closing alarm	

Uzavretie nadčasov: Automatické zatvorenie dverí, keď sa dvere na určitý čas otvoria. Pevný čas uzávierky: Automatické zatvorenie dverí, ak sú dvere po určitom čase stále otvorené.

Otváracia doba:

Zvoľte správny časový interval na otváranie garážových brán. Aplikácia ho používa ako parameter časového limitu na potvrdenie stavu vašej garáže. Trvanie spúšťania:

Ak zistíte, že vaša aplikácia meross

nemôžete úplne zatvoriť alebo otvoriť garážovú bránu. Doba trvania spúšťania j e rovnaká, ako keď stlačíte tlačidlo na stene garáže.

Záverečný alarm:

Zvukový alarm pri zatváraní dverí.

5. Hlasové ovládanie

Amazon A I e x a

works alexa with

Príklady príkazov sú nasledovné :

- "Ahoj Alexa, otvor/zavri moju garáž."

"Ahoj Alexa, zamkni/odomkni moju garáž."

- "Ahoj Alexa, je moja garáž zamknutá/zavretá?"

Asistent Google:



Príklady príkazov sú nasledovné :

- "Hej, Google, otvor/zavri garážové dvere."

- "Môžem dostať váš bezpečnostný kód?"

- "Hej Google, sú garážové dvere otvorené/zavreté?"

HomeKit Siri:

Apple Home

Príklady príkazov sú nasledovné :

- "Hej Siri, otvor/zavri moju garáž."

- "Hej Siri, je moja garáž zatvorená?"

6. Widgety

Widgety predstavujú rýchly prístup k zariadeniam Meross a scénam. Ak ich chcete aktivovať, prejdite najprv do časti Konto -> Widget a pridajte skratky. A potom ich aktivujte podľa nižšie uvedených krokov na svojich smartfónoch.

<	Wie	Save		
Yo	u can add up	to 8 shortcuts		
Widget(1/8)	 You can sort them by long press. 			
Smart Garage Door Opener				
Scenes				
æ		E		
Movie	Austy	Movie	Home	
Devices				
(9 ⁹	0			
Living room	Living room	Living room		

Pre iPhony:

 Potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke alebo na uzamknutej obrazovke.

 Prejdite na koniec zoznamu miniaplikácií a potom ťuknite na položku upraviť.

 Prejdite nadol a nájdite položku Meross a pridajte ju.

Pre smartfóny so systémom Android:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na voľné miesto a podržte ho.

 Žuknite na položku Widgety, vyhľadajte widget Meross a pridajte ho.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V spoločnosti Meross sa snažíme zabezpečiť vašu spokojnosť. Nižšie je priložený neúplný zoznam otázok, ktoré používateľov najčastejšie trápia.

1. Je Meross MSG200 kompatibilný s mojím otváračom garážových brán?

Prejdite na stránku <u>www.meross.com/compatibility</u> a vyberte si značku/model. Ak váš model nie je uvedený v zozname alebo potrebujete príslušenstvo, aby fungoval, pošlite nižšie uvedené veci na e-mailovú adresu https://meross.com/support/Email_Support.

- (1) Vaše identifikačné číslo objednávky.
- (2) Naučte sa farbu tlačidiel otvárača garážových dverí.
- (3) Značka a model vášho otvárača.
- (4) Adresa pre zásielku príslušenstva.

 Čo ak nemôžem ovládať inteligentné zariadenie pomocou aplikácie Meross?

Môžete riešiť nasledujúce problémy:

- Skontrolujte, či vaša domáca sieť WiFi funguje správne.
- Ubezpečte sa, že ste v smerovači zakázali riadenie prístupu a že firmvér smerovača neblokuje inteligentné zariadenie.
- Obnovte továrenské nastavenie inteligentného zariadenia a skúste ho pridať znova.
- Aplikácia Moja domácnosť nedokáže pridať zariadenie naskenovaním kódu QR. Môžete ťuknúť na položku "Nemám kód alebo nemôžem skenovať" a kód z a d a ť ručne.
- 4. Svoje zariadenie nemôžem spárovať so systémom HomeKit. Skontrolujte, či sa váš iOS pripája k 2,4 GHz domácej WiFi a či máte iOS 13 alebo novší. Reštartovanie systému iOS pomôže kvôli určitému problému s vyrovnávacou pamäťou systému.

Záruka

Na výrobky Meross sa vzťahuje obmedzená záruka 24 mesiacov od dátumu ich pôvodného zakúpenia. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, obráťte sa na https://meross.com/support/Email_Support a požiadajte o pomoc.

Popredajný servis môžeme poskytovať len pre výrobky, ktoré predáva spoločnosť Meross alebo autorizovaní predajcovia a distribútori spoločnosti Meross.

Zrieknutie sa zodpovednosti

 Funkcia tohto inteligentného zariadenia sa testuje za typických okolností opísaných v našich špecifikáciách.
 Spoločnosť Meross NEZARUČUJE, že inteligentné zariadenie bude fungovať presne tak, a k o je opísané za všetkých okolností.

 Používaním služieb tretích strán vrátane služieb Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings zákazníci berú na vedomie, že spoločnosť Meross nenesie žiadnu z o d p o v e d n o s ť z a údaje a súkromné informácie zhromaždené týmito stranami. Celková zodpovednosť spoločnosti Meross je obmedzená na to, čo je výslovne uvedené v jej zásadách ochrany osobných údajov.
 Škody, ktoré vzniknú v dôsledku neznalosti BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÍ, nie sú kryté popredajným servisom spoločnosti Meross a spoločnosť. Zákazníci prečítaním tejto príručky jasne potvrdzujú porozumenie týmto článkom.

JEDNODUCHÉ ZARIADENIE ZJEDNODUŠIŤ SI ŽIVOT

E-mail: support@meross.com Webová stránka: www.meross.com

Výrobca: , Ltd.: Chengdu Meross Technology Co.

Adresa: 1312, budova E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, Čína CET

SPOJE

PRODUCT SERVICE LTD. (len pre orgány) Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK CET PRODUCT SERVICE SP. Z 0.0.(len pre úradv) UI.



CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(len pre úrady) Ul. Dluga 33 102, 95-100 Zgierz Polen



VYROBENÉ V ČÍNE LEN NA

VNÚTORNÉ POUŽITIE