

Nízkoenergetické produkty v EU Dokumentace k produktům HP LaserJet M1132/M1136

Obsah

Úvod	2
Předem nakonfigurované nastavení napájení	2
Změna nastavení správy napájení	2
Tiskový ovladač Windows	2
Tiskový ovladač Mac OS X	3
Integrovaný webový server HP	3

Úvod

Směrnice Eco-Design pro energetické produkty (ErP) byla doplněna o nový předpis pro Evropskou Unii, který má za cíl zvýšení energetické efektivity elektronických produktů. Díky těmto zlepšením můžete svým zákazníkům nabídnout výraznou úsporu energie.

Společnost HP pečuje o životní prostředí a dbá o šetrnost svých produktů vůči němu. Tato nastavení jsme zavedli u všech našich produktů po celém světě.

V nové verzi firmwaru a softwaru našich produktů jsou aktivní následující dva režimy šetřící energii: režim spánku a režim automatického vypnutí. Po určité době nečinnosti přejde produkt do režimu spánku. Po další době nečinnosti se produkt automaticky vypne.

Režim	Kontrolky ovládacího panelu	Spotřeba energie	Způsob probuzení produktu
Režim spánku	Indikátor Připraveno bliká.	> 0,5 w	Odešlete úlohu do produktu nebo stiskněte tlačítko napájení.
Automatické vypnutí	Všechny indikátory jsou vypnuty.	<= 0,5 w	Stiskněte tlačítko napájení.

Předem nakonfigurované nastavení napájení

Nové produkty jsou předem konfigurovány s následujícím nastavením napájení.

Přechod do režimu spánku po: 15 minut

POZNÁMKA: Po 15 minutách přejde produkt do režimu spánku. Produkt se z režimu spánku automaticky probudí, pokud odešlete úlohu nebo stisknete tlačítko na ovládacím panelu.

Automatické vypnutí po: 4 hodiny

POZNÁMKA: Produkty připojené prostřednictvím portu USB se vypnou po čtyřech hodinách. Budete-li chtít pokračovat v tisku, je třeba produkt znovu zapnout.

Změna nastavení správy napájení

Nastavení správy napájení produktu můžete upravit z následujících umístění:

POZNÁMKA: Než budete pokračovat, stáhněte a nainstalujte k vašemu produktu nejnovější plnohodnotný software a ovladače HP LaserJet ze stránek <u>www.hp.com/go/support</u>.

Tiskový ovladač Windows

- 1. V počítači otevřete seznam tiskáren:
 - Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (pomocí výchozího zobrazení nabídky Start): Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 - Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (výchozí zobrazení nabídky Start): Klikněte na tlačítko Start, na položku Nastavení a na možnost Tiskárny.
 - Windows Vista: V levém dolním rohu obrazovky stiskněte ikonu Windows a potom klikněte na položku Ovládací panely a Tiskárny.
 - Windows 7: V levém dolním rohu obrazovky stiskněte ikonu Windows, poté Zařízení a tiskárny.
 - Windows 8: Kliknutím pravým tlačítkem nebo klepnutím a podržením levého spodního rohu obrazovky počítače otevřete nabídku. Klikněte nebo klepněte na položku **Ovládací panely**. Klikněte nebo klepněte na položku **Zařízení a tiskárny**.

- 2. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ovladače tisku a pak vyberte položku Vlastnosti nebo Vlastnosti tiskárny.
- 3. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
- 4. V části Konzola EcoSmart můžete vybrat hodnoty nastavení Režim spánku po a Automatické vypnutí po.
- 5. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte nastavení a ukončete tiskový ovladač.

Tiskový ovladač Mac OS X

- 1. V počítači otevřete nabídku Apple *klikněte na položku Předvolby systému* a klikněte na ikonu **Tisk a fax** nebo **Tisk a skenování**.
- 2. Na levé straně okna vyberte produkt.
- 3. Klikněte na tlačítko Možnosti a spotřební materiál.
- 4. Klikněte na kartu Nástroje.
- 5. Klikněte na možnost Otevřít nástroje tiskárny.
- 6. V části EcoSmart můžete vybrat hodnoty nastavení Režim spánku po a Automatické vypnutí po.
- 7. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte nastavení a nástroj ukončete.

Integrovaný webový server HP

1. Chcete-li otevřít integrovaný webový server HP, zadejte adresu IP nebo hostitelské jméno produktu do řádku adresy. Chcete-li zjistit IP adresu nebo název hostitele, vytiskněte stránku konfigurace.

POZNÁMKA: Pokud při otevírání integrovaného webového serveru HP dojde k chybě, ověřte, zda je nastavení proxy pro vaši síť správné.

TIP: Po otevření adresy EWS můžete vytvořit záložku adresy URL, která umožní rychlý návrat na tuto adresu v budoucnosti.

- 2. Otevřete kartu Nastavení.
- 3. V části Nastavení tisku můžete vybrat hodnoty nastavení Režim spánku po a Automatické vypnutí po.
- 4. Kliknutím na tlačítko **Použít** uložte nastavení.