

Telepítési útmutató



Realtek Driver Installation M0304322 Version2.0

1. A hardver telepítése

Az USB adaptert kétféle módon telepíthetjük. 1. Illessze az USB adaptert közvetlenül a számítógép USB-portjába.



2. Csatlakoztassa az USB adaptert a számítógép USB portjához USB hosszabbító kábel segítségével (az USB hosszabbító kábelt külön kell megvásárolnia).



Megjegyzés: Asztali számítógép használata esetén ajánlott az USB hosszabbító kábelt a számítógép hátsó USB-portjához csatlakoztatni. (A számítógép elülső oldalán található USB bemenetek gyakran elégtelen teljesítményűek vagy már foglaltak.)

2. Az illesztőprogram telepítése

1. Helyezze a telepítő CD-t a számítógép meghajtójába.



2. Nyissa meg az illesztőprogram mappáját, majd kattintson a telepítőfájlra "Setup.exe". Kattintson a "Tovább" (Next) gombra a telepítés befejezéséhez.

(Megjegyzés: ha a telepítő fájl tömörített csomag, a telepítéshez ki kell tömörítenie.)



3. A telepítés befejezése után a képernyő jobb alsó sarkában (a tálca jobb szélén) a következő

alkalmazás jelenik meg: REALTEKK Client Management Software, mely jelzi, hogy a telepítés sikeres volt.

3. Hálózati beállítások

1. A hálózati kártya ügyfélkezelő szoftver (Network Card Client Management Software) megnyitásához kattintson duplán a vezeték nélküli hálózati kártya kezelelő ikonjára **ul**.

2. Kattintson a "rendelkezésre álló hálózat" (Available Network) menüpontra, válassza ki az SSID-t, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson a "Hozzáadás a profilhoz" (Add to profile) az alább látható módon.

REALTEK 1	1n USB V	Vireless	LAN Utilit	y 📃 🗖		
Refresh (R) !	Mode (M) Abou	t(A)			
MyComputer Realtek RTL	General Profile Available Network Status Statistics Available Network(S)					
	SSID (hannel	Encryption	Network Authentication	Signal	
	Comfast	4	AES	WPA PSK	100%	
	смсс	6	AES	WPA PSK	42%	
		Refresh	\Box [Add to Profile]	

3. Adja meg a hálózati kulcsot (Network Key), írja be újra a megerősítéshez, majd kattintson az OK ok gombra.

Wireless Network Properties :		
Profile Name : COMFAST		
Wireless network security This network requires a key for the following :		
Network Authentication : WPA2-PSK Data encryption : AES		
Network key :		
Confirm network key :		
OK Cancel		

4. Sikeres csatlakozás után megjelenik a jelerősség és a kapcsolat minősége, az alább látható módon:



Megjegyzés: Ha nem kap IP-címet, vagy nem kap adatcsomagot, lehetséges, hogy jelszóbeviteli hiba áll fenn. Írja be újra a helyes jelszó. Rögzített IP-című hálózathoz az IP-címet előre kell beállítani.

4. A Wifi jeladó beállításai

(Megjegyzés: A Windows 10 nem támogatja ezt a funkciót)

1. Kattintson a management software menüre \mathbf{III} , majd válassza a hozzáférési pont (Access Point) opciót, az alább látható módon:

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility				
Refresh (R)	Mode(M) About(A)			
MyComputer Realtek RTL	Base station Network Statistics Access Point Virtual WiFi Type: Encryption : Signal Strength : Link Quality : ReNewIP			





Megjegyzés: A számítógép alapértelmezett neve WiFiSSID. Alapértelmezett módban nincs szükség jelszóra. Ha szüksége van a jelszóra az SSID módosításához, kövesse a további utasításokat.

3. Kattintson a "Configuration" opcióra a vezeték nélküli hálózatok beállítása párbeszédpanel megnyitásához. Itt beállíthatja a hálózat nevét, a csatornát (SSID), titkosítási algoritmust és a jelszót. A beállítások módosítása után kattintson az OK ok gombra.

Wireless Network Properties :	X
Network name (SSID) : COMFAST_AP Channel : 6 (2437MHz)	
Wireless network security This network requires a key for the following : Network Authentication : <u>WPA2-P5K</u> Data encryption : <u>AES</u> Network key : Confirm network key : OK Cancel	

4. Kattintson az "ICS" elemre a számítógéphez csatlakoztatott hálózat kiválasztásához,

majd kattintson az Application gombra az alábbi ábra szerint:

(A Win7 rendszer kezelőfelülete itt kissé más lesz, de a beállítások megegyeznek).



5. Állítsa be a hálózat típusa szerint, és válassza ki a használt hálózatot.

Ha a hálózat IP-címhez és MAC-címhez van kötve, vagy egyetlen számítógép általi felhasználásra korlátozva, nem fogja tudni megosztani a hálózatot.

Ha a telepítés nem sikerült, válassza a manuális hálózat megosztás opciót (lásd "Setting up a network share manually"- hálózat megosztása manuálisan).

Megjegyzés:

A. Ha modem (Cat) segítségével kíván a számítógéphez csatlakozni, használja a számítógép szélessávú (broadband) kapcsolatát. Válassza a "Broadband connection" (Szélessávú kapcsolat) opciót.

B. Csatlakoztassa a vezetéket a routertől vagy váltson az internetre. Válassza a helyi kapcsolatnak megfelelő interfészkártya nevét (általában az alapértelmezett).

C. Ha a laptopnak saját vezeték nélküli hálózati kártyája van, válassza az interfész kártya nevét vagy a vezeték nélküli hálózati kártya nevét.

D. Ha 4G hálózati kártyát használ az internet eléréséhez, válassza a 4G hálózati kártya vagy az interfész kártya nevét.

Maintenance regulations - karbantartási előírások

Kedves Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy **COMFRST** terméket és szolgáltatásokat vásárolt. Jogainak védelme érdekében, kérjük, olvassa el a következő karbantartási előírásokat.

A következők nem ingyenes karbantartásra vonatkoznak, mivel cégünk fizetett szolgáltatást nyújt. Kérjük vegye figyelembe:

- A termék nem a telepítési útmutatónak megfelelő telepítése, a termék nem megfelelő használata, karbantartása vagy tárolása a termék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet.
- A termék illetéktelen módosítása vagy a termék vonalkódjának elvesztése vagy megsemmisítése érvényteleníti a jótállást.
- A beállítási- vagy rendszerfájlok illetéktelen módosítása vagy a készülék engedély nélküli szétszerelése a jótállás elvesztését vonja maga után.
- Váratlan tényezők vagy emberi tevékenységek a termék károsodását okozhatják, például nem megfelelő bemeneti feszültség alkalmazása, nem megfelelő üzemeltetési hőmérséklet, víz vagy nedvesség által okozott károsodás, törés, rozsda vagy a termék súlyos oxidációja, stb.
- A fenti és egyéb hibák komoly minőségi károsodáshoz és problémákhoz vezethetnek.

Vásárlói adatok

Név	
Cím	
MAC No.	
Eladói egység	
Vásárlási cím	
Vásárlás dátuma	
Tel.	
Irányítószám	
Eladási nyugta száma	



Certificate of Qualification - Minőségi bizonyítvány Quality Inspector - Minőségellenőr Production Date - Gyártás dátuma Executive Standard - Minőség-ellenőrzési szám

Okomentoval(a): [1]: FYI, translation from the certificate

Szerzői jogi információk

Nyilatkozat

Shenzen Four Seas Global Link Network Technology Co., Ltd. Company minden jog fenntartva.

Hivatalos írott hozzájárulásunk nélkül tilos e használati utasítás bármely részét lemásolni, fénymásolni, átírni vagy lefordítani bármilyen formában és módon (elektronikus, mechanikus, nyomtatott, vagy bármilyen egyéb módon) a termék reklámozása vagy terjesztése és azáltal haszonszerzés céljából .

A **COMFRET** a Shenzhen Four Seas Global Link Network Technology Co., Ltd. bejegyzett védjegye. A dokumentumban megemlített összes többi védjegy vagy bejegyzett védjegy a tulajdonosok engedélyével szerepelnek.

A használati utasításban szereplő termékleírások és információk csak tájékoztató jellegűek, és előzetes értesítés nélkül módosíthatók. Eltérő megállapodás hiányában ez a használati utasítás csak felhasználói útmutatóként szolgál. Az utasításban található információk nem jelentenek semmilyen garanciát.

Gyártó: Shenzen Four Seas Global Link Network Technology Co., Ltd. Company Address: Room 607-610, Block B Tao JINDI Electronic Business Incubation Base, Tenglong Road, Longhua District, Shenzhen, China Telefon: +86 755 83790059 Web: en.comfast.com.cn