

Schéma zapojení zástrčky 13 pin.

- 1 - žlutá - levé směrové světlo - blinkr
- 2 - modrá - mlhovka
- 3 - bílá - kostra, mínus pro kontakty 1 až 8
- 4 - zelená - pravé směrové světlo - blinkr
- 5 - hnědá - pravé obrysové (koncové) světlo
- 6 - červená - brzdové svítilny - obě strany
- 7 - černá - levé obrysové světlo

- 8 - růžová - zpětný světlomet - obě strany
- 9 - oranžová - stálé napájení, plus
- 10 - šedá - napájení, plus přes spínací skříňku
- 11 - bílá/černá - kostra, mínus pro kontakt č. 10
- 12 - rezervováno pro budoucí využití
- 13 - bílá/červená - kostra, mínus pro kontakt č. 9

Někteří výrobci vozidel používají odlišné barevné značení vodičů, zejména pro kontakty 8 až 13

