



Website: www.taotronics.com

NORTH AMERICA

E-mail: support@taotronics.com (US)
support.ca@taotronics.com (CA)

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)

Address: 2228 Junction Ave, San Jose, CA 95131

EUROPE

E-mail: support.uk@taotronics.com (UK)
support.de@taotronics.com (DE)
support.fr@taotronics.com (FR)
support.es@taotronics.com (ES)
support.it@taotronics.com (IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Lederstr 21a,
22525 Hamburg, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@taotronics.com (JP)



WIRELESS

www.taotronics.com

WIRELESS SHOWER SPEAKER



Model: TT-SK03

SKU : 75-07314-076

尺寸 : 85*85mm

材质 : 封面128g 铜版纸
内页80g书纸

装订方式 : 胶装

此页不做印刷

CONTENTS

English User Manual	01-10
German User Manual	11-21
French User Manual	22-32
Italian User Manual	33-42
Spanish User Manual	43-52
Japanese User Manual	53-62

Thank you for choosing TaoTronics® TT-SK03 Bluetooth Shower Speaker. Please read the user manual carefully, and keep it for future reference. If in doubt, please contact our customer support team by email at **support@taotronics.com** with details.

Package Contents

TaoTronics TT-SK03
Wireless Bluetooth
Speaker



Charging Cable



User Manual




Specifications

Bluetooth Version	Bluetooth V3.0
Bluetooth Profile	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Range	33 feet (10 m)
Battery	3.7V 500mAh polymer lithium battery
Working time	Up to 5 hours
Charging time	2 hours
Dimension (L*W*H)	3.4 x 3.4 x 2.4 inch / 85 x 85 x 60 mm
Weight	110 g / 3.88 oz

Product Diagram

- ① Power button
- ② LED indicator
- ③ Volume + / next
- ④ Volume - / previous
- ⑤ Microphone
- ⑥ Pause/Resume
- ⑦ Hands free button
- ⑧ Charging port
- ⑨ Suction cup



LED Indicators

The LED indicators give a good indication of what the speaker is doing.

LED indicator	Status
Blue light flashing (fast)	Pairing Mode
Blue light flashing (slow)	Playing
Blue light	Paired and in standby
Red light	Charging

How to Use

Charging

To charge the speaker, simply connect the charging port with any active USB port or charging adapter. The LED indicator will become red during charging, and will turn off once fully charged.

If the speaker is low in battery, you will hear a regular beep sound. The speaker will automatically turn off in 5 minutes.

Note: You can use the TT-SK03 while it is charging. The internal circuit protects device from over-charging. The moment of getting charged, speaker will be reboot and ready for work.

Power on/off

- To turn on the speaker, press and hold the power button for 2 seconds or until you see the blue LED indicator.
- To turn off the speaker, press and hold the power button for 2 seconds or until the LED indicator turns off.

Pairing

1. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the speaker

2. Once the speaker is on, it will automatically go into pairing mode with blue indicator flashing (fast)
3. Activate Bluetooth function on your device and search for the nearby Bluetooth connection
For iPhone®: Settings > Bluetooth > On
For Android™: Settings > Bluetooth: On > Scan for devices
4. Select "TaoTronics TT-SK03" from search result, and tap to connect.
5. The blue indicator will stay on with a beep sound indicating successful connection

Note:

- Please make sure no other open Bluetooth device is within range, and the speaker is within 3 feet way from your device
- If a PIN code is required for pairing, please try "0000" or "8888" (4 zero or 4 eight)
- When the speaker is on and no connection is made within 10 minutes, the speaker will automatically turn off to save power

Re-connect

The TaoTronics Shower Speaker can remember previous paired devices. If you have successfully paired the speaker with a device, simply turn on the speaker and the Bluetooth of the device, they will connect automatically without going into pairing mode every time.

Music Control

Pause/Resume	Press the pause/resume button
Volume control	Press and hold the Volume +/- button
Previous/next track	Press the Volume +/- button

Phone calls

Answer/end call	Press the hands-free button
Refuse incoming call	Press and hold the hands-free button
Redial	Double press the hands-free button

Suction Cup

To enhance the suction, you can leave a few water drops on the suction cup. This will help to create a better grip. We also recommend using the suction cup on flat and smooth surface such as smooth tiles or glass.

FAQ

Q: Can I completely immerse TT-SK03 Bluetooth Shower Speaker inside water or other liquid?

A: No, the speaker is IPX4 waterproof, which means it is protected against splash of water, but it is not completely waterproof.

Q: My shower speaker will not switch on.

A: Please charge it for at least 2 hours and try again.

Q: I am having trouble connecting to my Bluetooth device.

A: Please check:

- Your Bluetooth device support A2DP stereo profile;
- TT-SK03 and your device are within 3 feet;
- The LED indicator is flashing fast (if it remains constant, it may have been paired with another Bluetooth device within range)
- Try forget the "TaoTronics TT-SK03" from your device connection list, and search for it again

Q: I have successfully paired with the speaker, but I cannot hear any music

A: Please check:

- Music volume is at audible level on both the speaker and connected device
- Please make sure Bluetooth audio is selected as the audio output. (Some smartphone/tablet have multiple audio output options)

Q: The speaker keeps making a regular beep sound?

A: The battery level is low, please charge the speaker.

Caution

- Keep away from flammable, poison and corrosive substance;
- Do not put the product under direct sunlight or hot areas. High temperatures will shorten lifespan of the product, battery and/or the internal circuit board;
- Do not dismantle the product by yourself;
- Do not drop or knock your product with force;
- Do not clean the product with chemicals or detergents;
- Do not scrape the surface with sharp objects.

Technical Assistance

For technical assistance, please contact us by email to **support@taotronics.com** with your purchase order number and a detailed description of issues encountered.

For more information, please visit **www.taotronics.com**.

Warranty

This product is covered with TaoTronics parts and labor warranty for **12 months** from date of the original purchase from authorized retailer and distributor. If the device fails due to a manufacturing defect, please contact TaoTronics Support (**support@taotronics.com**) immediately to launch a warranty claim. We will instruct you on how to return the defective unit back to us for repair and replacement.

The following are excluded from TaoTronics® warranty cover:

- Device purchased as 2nd hand, used or from unauthorized sellers
- Damage resulted from misuse and abusive action
- Damage resulted from chemical, fire, radioactive substance, poison, liquid

- Damage resulted from natural disaster
- Damage caused to any 3rd party / person / object and beyond

No return will be accepted without seller authorization.

Statement

We can only provide after sale services for products that are sold by TaoTronics® or TaoTronics® authorized retailer and distributor. If you have purchased your unit from a different place, please contact the seller for return and warranty issues.

Vielen Dank, dass Sie den TaoTronics® TT-SK03 Badlautsprecher gekauft haben. Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam und bewahren Sie diese gut auf. Falls Sie Fragen haben sollten, senden Sie bitte eine email mit einer detaillierten Problembeschreibung an unseren Kundendienst unter: **support.de@taotronics.com**

Lieferumfang

TaoTronics TT-SK03
Badlautsprecher



Aufladungskabel



Bedienungsanleitung




Spezifikationen

Bluetooth-Version	Bluetooth V3.0
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Reichweite	10 m
Akkumulator	3,7 V, 500 mAh Lithium-Polymer-Akkumulator
Betriebszeit	bis zu 5 Stunden
Aufladungsdauer	2 Stunden
Dimensionen (L*B*H)	85 x 85 x 60mm
Gewicht	110g

Produktdiagramm

- ① Ein-/Ausschalter
- ② LED-Anzeige
- ③ Lautstärke+ / weiter
- ④ Lautstärke- / zurück
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Pause/Abspielen
- ⑦ Freisprechtaste
- ⑧ Ladeanschluss
- ⑨ Saugnapf



LED-Anzeige

Die LED-Anzeige gibt Ihnen Auskunft über den aktuellen Status des Badlautsprechers.

LED-Anzeige	Status
blinkt schnell blau	Kopplungsmodus
blinkt langsam blau	Wiedergabe
leuchtet blau	gekoppelt und in Bereitschaft
leuchtet rot	wird aufgeladen

Bedienung

Aufladung

Um den TT-SK03 Badlautsprecher aufzuladen, verbinden Sie seinen Ladeanschluss mit einem aktiven USB-Anschluss oder einem USB-Netzteil. Die LED-Anzeige leuchtet rot während des Aufladens und schaltet sich ab, sobald der TT-SK03 voll aufgeladen ist.

Wenn der Akkustand des Badlautsprechers niedrig ist, hören Sie einen regelmäßigen Piepton. Fünf Minuten später schaltet sich das Gerät aus.

Anmerkung: Der TT-SK03 Badlautsprecher ist verwendbar während des Aufladens. Die interne Schaltung schützt das Gerät vor Überladung. Sobald der Lautsprecher aufgeladen wird, ist er neu zu starten. Der Lautsprecher ist fertig für die Arbeit.

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten und Ausschalten des TT-SK03 Badlautsprechers halten Sie den Ein-/Ausschalter entweder zwei Sekunden lang gedrückt oder bis Sie eine Veränderung der LED-Anzeige bemerken:

- blaue LED-Anzeige = der TT-SK03 ist eingeschaltet
- LED-Anzeige aus = der TT-SK03 ist ausgeschaltet

Kopplung

1. Schalten Sie den Badlautsprecher ein.
2. Sobald der Badlautsprecher eingeschaltet ist, begibt er sich automatisch in den Kopplungsmodus (LED blinkt schnell blau).
3. Aktivieren Sie die Bluetoothfunktion auf dem Gerät, mit dem Sie den Badlautsprecher verbinden möchten, und suchen Sie nach Bluetoothverbindungen.
 iPhone®: Einstellungen > Bluetooth > An
 Android™: Einstellungen>Bluetooth: An > nach Geräten scannen
4. Unter den Suchergebnissen „TaoTronics TT-SK03“ auswählen und damit verbinden.
5. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die LED-Anzeige blau und ein Piepton ertönt.

Hinweis:

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Badlautsprecher nicht weiter als 1 m von Ihrem Bluetoothgerät entfernt ist und sich kein

anderes Bluetoothgerät in Reichweite befindet.

- Falls eine PIN für die Herstellung einer Verbindung nötig sein sollte, verwenden Sie „0000“ oder „8888“ (viermal Null oder viermal Acht).
- Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und innerhalb von 10 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich der Badlautsprecher automatisch aus, um Strom zu sparen.

Verbindung wiederherstellen

Der TT-SK03 Badlautsprecher merkt sich zuvor verbundene Geräte. Wenn Sie ein Gerät schon einmal mit dem TT-SK03 verbunden haben, schalten Sie das Gerät einfach ein und die Bluetoothverbindung wird wieder hergestellt, ohne dass Sie wieder in den Kopplungsmodus gehen müssen.

Musiksteuerung

Pause/Wiedergabe	Pause/Wiedergabetaste drücken
Lautstärkeregelung	Halten Sie die entsprechende Lautstärketaste gedrückt
vorheriger/nächster Titel	Drücken Sie die entsprechende Lautstärke-/Titelwähltaste

Telefonate

Anruf annehmen/ beenden	Freisprechtaste drücken
eingehenden Anruf ablehnen	Freisprechtaste gedrückt halten
Wahlwiederholung	Freisprechtaste doppelklicken (zweimal schnell drücken)

Saugnapf

Um die Haftung zu verbessern, können Sie den Saugnapf mit einigen Wassertropfen befeuchten. Wir empfehlen, den Saugnapf auf einer flachen und glatten Oberfläche anzubringen, wie bspw. Fliesen oder Glas.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich den TT-SK03 Badlautsprecher verwenden, wenn er komplett unter Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht ist?

A: Nein, der Badlautsprecher ist wasserdicht nach IPX4, das heißt er ist geschützt gegen Spritzwasser, aber er ist nicht komplett wasserdicht.

No, the speaker is IPX4 waterproof, which means it is protected against splash of water, but it is not completely waterproof.

F: Warum lässt sich mein Badlautsprecher nicht einschalten?

A: Vermutlich ist der interne Akku leer. Laden Sie ihn mindestens 2 Stunden lang auf und versuchen Sie es noch einmal.

F: Warum kann ich keine Verbindung zu meinem Bluetoothgerät herstellen?

A: Bitte überprüfen Sie folgendes:

- Ob Ihr Bluetoothgerät das A2DP Stereo Profil unterstützt.
- Ob der TT-SK03 und Ihr Gerät weiter als 1 m voneinander entfernt sind.
- Ob die LED-Anzeige schnell blau blinkt. (Falls es blau leuchtet, hat sich der Badlautsprecher möglicherweise mit einem anderen Bluetoothgerät verbunden.)
- Löschen Sie den Eintrag „TaoTronics TT-SK03“ von der Liste Ihrer Bluetoothverbindungen und stellen Sie die Verbindung komplett neu her.

F: Ich habe erfolgreich eine Verbindung hergestellt, warum höre ich keine Musik?

A: Bitte überprüfen Sie folgendes:

- Die eingestellte Lautstärke am Badlautsprecher und am verbundenen Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth Audio als Audiowiedergabe gewählt wurde. (Einige Smartphones/Tabletts haben mehrere Möglichkeiten zur Audiowiedergabe.)

F: Warum gibt der TT-SK03 Badlautsprecher regelmäßig Pieptöne von sich?

A: Der interne Akku des TT-SK03 ist fast leer. Laden Sie ihn wieder auf.

Warnung

- Halten Sie den TT-SK03 von entzündlichen, giftigen und ätzenden Substanzen fern.
- Stellen Sie den TT-SK03 nicht in direktes Sonnenlicht oder heiße Orte. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Produkts, des Akkus und der internen Leiterplatte.
- Versuchen Sie nicht den TT-SK03 selbst zu demontieren.
- Setzen Sie den TT-SK03 keinen Stürzen oder Schlägen aus.
- Säubern Sie den TT-SK03 nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

- Kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen auf der Oberfläche des TT-SK03.

Technische Hilfestellung

Falls Sie technische Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per email unter **support.de@taotronics.com** und nennen Sie uns Ihre Bestell- bzw. Rechnungsnummer und eine detaillierte Beschreibung Ihres Problems.

Weitere Informationen finden Sie auf: **www.taotronics.com**

Garantie

Dieses Produkt unterliegt der 12-monatigen TaoTronics® Einzelteile- und Verarbeitungsgarantie ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler. Falls das Produkt aufgrund eines Herstellungsfehlers defekt sein sollte, kontaktieren Sie bitte **unverzüglich** den TaoTronics® Kundendienst (per email unter **support.de@taotronics.com**), um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen. Sie werden von uns Anweisungen zur Rücksendung des defekten Produkts erhalten, zwecks Reparatur oder Ersatzlieferung. Von der TaoTronics Garantie sind folgende Schadensfälle ausgeschlossen:

- Produkte, die aus zweiter Hand, gebraucht oder bei einem unautorisierten Händler gekauft wurden.
- Schäden, durch Missbrauch oder falsche Anwendung.
- Schäden durch Chemikalien, Feuer, radioaktive Substanzen, Gift oder Flüssigkeiten.
- Schäden durch höhere Gewalt.
- Schäden, die einer dritten Partei, Person, Objekt oder Sonstigem entstehen.

Rücksendungen ohne Autorisierung des Händlers werden nicht akzeptiert.

Erklärung

Wir bieten unseren Kundendienst nur für Produkte an, die bei TaoTronics® oder bei einem von TaoTronics® autorisierten Händler gekauft wurden. Falls Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben sollten, dann wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um einen Garantieanspruch zu stellen.

Merci d'avoir acheté TaoTronics® (TT-SK03) Haut-parleur imperméable sans fil Bluetooth. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour future référence. N'hésitez pas à contacter notre équipe de service client par mail à l'adresse suivante **support.fr@taotronics.com**.

Contenu

Haut-parleur étanche
Bluetooth sans fil
TaoTronics (TT-SK03)



Câble de
recharge USB



Mode d'emploi




Spécifications

Version Bluetooth	Bluetooth V3.0
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Portée	10 m
Batterie	3,7V 500mAh batterie lithium polymère
Temps de travail	Jusqu'à 5h
Temps de charge	2h
Dimensions (L*W*H)	85 x 85 x 60 mm
Poids	110 g

Aperçu du produit

- ① Bouton d'alimentation
- ② Indicateur LED
- ③ Volume + / suivant
- ④ Volume - / précédent
- ⑤ Microphone
- ⑥ Pause/lecture
- ⑦ Bouton mains-libres
- ⑧ Port de recharge
- ⑨ Ventouse



Indicateurs LED

Les indicateurs LED vous donnent une indication sur l'état de cet haut-parleur.

Indicateur LED	Etat
LED blue clignotant (rapide)	Mode d'appariement (prêt à appairer)
LED blue clignotant (lent)	Lecture
LED bleu reste allumé	Connexion Bluetooth établie et mode veille
LED rouge reste allumé	En cours de chargement

Comment l'utiliser?

Recharger le haut-parleur

Connectez le câble fourni sur le haut-parleur, vous pouvez effectuer la recharge soit par port USB soit par un adaptateur approprié. L'indicateur LED rouge reste allumé lors du chargement et s'éteint une fois la charge terminée.

Si le niveau de la batterie est faible, vous entendrez un bip sonore régulier. Le haut-parleur s'éteint automatiquement dans les 5 minutes.

Remarque: Vous pouvez utiliser le TT-SK03 lors du chargement. Le circuit interne protège de sur-charge. Une fois que la charge est terminée, le TT-SK03 redémarrera et sera prêt à travailler.

Allumer/éteindre

- Pour allumer le haut-parleur, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED bleu s'allume.
- Pour éteindre le haut-parleur, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED s'éteigne.

Appairage Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le haut-parleur.
2. Une fois allumé, il se met automatiquement en mode d'appariement (LED blue clignote rapidement).
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil pour rechercher la connection Bluetooth à proximité.
Pour iPhone®: Réglages > Bluetooth > Activer
Pour Android™: Réglages > Bluetooth: Activer > Rechercher des appareils
4. Sélectionnez « TaoTronics TT-SK03 » qui figure dans les résultats de recherche.
5. Une fois connecté, l'indicateur LED bleu restera allumé avec un bip sonore.

Remarques:

- Veuillez assurer qu'aucun autre appareil Bluetooth peut être détecté autour et que la distance, entre le haut-parleur et votre appareil, est de moins de 10 mètres.
- Si un mot de passe est requis pour la connection, veuillez entrer « 0000 » ou « 8888 » (4 zéros ou 4 huit).

- Lorsque le haut-parleur est allumé mais aucune connexion Bluetooth n'est établie dans les 10 minutes, le haut-parleur s'éteindra automatiquement pour économiser l'énergie.

Re-connexion

Le TaoTronics TT-SK03 Haut-parleur étanche Bluetooth peut appairer automatiquement avec l'appareil appairé précédemment. Par exemple, si vous avez appairé avec succès le haut-parleur avec votre téléphone, il vous suffit d'allumer ces deux appareils, et ils se connecteront automatiquement, plus besoin de passer en mode d'appariement.

Contrôle de la musique

Pause/Lecture	Appuyez sur le bouton pause/lecture
Contrôle de Volume	Appuyez sur les boutons Volume +/-
Piste précédente/suivante	Appuyez sur les boutons Volume +/-

Appels téléphoniques

Réponse/ fin d'appel	Appuyez sur le bouton mains-libres
Refuser l'appel entrant	Appuyez sur le bouton mains-libres pendant 2 secondes
Recomposer le numéro	Appuyez 2 fois sur le bouton mains-libres

Ventouse

Pour une meilleure adhérence de la ventouse, vous pouvez mettre quelques gouttes d'eau sur la ventouse avant la fixation. Nous vous recommandons également de placer la ventouse sur une surface plane et lisse tels que les carrelages lisses ou le verre.

FAQ

Q: Puis-je immerger le TT-SK03 haut-parleur Bluetooth sous l'eau ou dans tout autre liquide?

A: Non, le haut-parleur TT-SK03 est étanche par IPX-4, c'est-à-dire qu'il est protégé contre les éclaboussures

ou projections d'eau, mais il n'est pas complètement étanche.

Q: Pourquoi mon haut-parleur TT-SK03 ne s'allume pas?

A: Veuillez charger d'abord le TT-SK03 pendant au moins 2 heures et essayer à nouveau.

Q: J'ai rencontré des problèmes de connection à mon appareil Bluetooth.

A: Veuillez vérifier:

- Si votre appareil Bluetooth soutient le profil Bluetooth stéréo A2DP;
- Si la distance entre le TT-SK03 et votre appareil Bluetooth est de moins de 10 m;
- L'indicateur LED clignote rapidement (s'il est régulier, le TT-SK03 peut avoir été appairé avec un autre appareil Bluetooth à proximité)
- Essayez de supprimer le « TaoTronics TT-SK03 » dans la liste de connection sur votre appareil, et le recherchez de nouveau.

Q: J'ai appairé avec succès le TT-SK03, mais je ne peux pas entendre la musique.

A: Veuillez vérifier:

- Le volume de la musique est au niveau audible à la fois sur le haut-parleur et sur l'appareil connecté
- Assurez-vous que « audio Bluetooth » est sélectionné comme sortie audio. (Certains smartphones / tablettes ont de multiples options de sortie audio)

Q: Pourquoi le TT-SK03 continue à faire un bip régulier?

A: Le niveau de la batterie est faible, veuillez recharger le TT-SK03.

Attention

- Gardez le TT-SK03 éloigné de substances inflammables, toxiques et corrosives;
- Gardez le TT-SK03 éloigné du feu ou de toutes sources de chaleur. Une température élevée raccourcit la durée de vie du haut-parleur, de la batterie et/ou de la carte de circuit interne;
- Ne désassemblez pas vous-même le TT-SK03;
- Ne laissez pas tomber et ne cognez pas votre TT-SK03 de force;
- N'utilisez pas les produits chimiques ou détergents pour nettoyer votre TT-SK03;

- Ne rayez pas la surface du haut-parleur avec des objets tranchants.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, veuillez nous écrire avec votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème à l'adresse mail suivante: **support.fr@taotronics.com**. Nous répondons à vos demandes dans les 24h.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site: **www.taotronics.com**.

Garantie

Le TT-SK03 est recouvert d'une garantie de produit limitée de **12 mois** à partir de la date initiale d'achat. La garantie TaoTronics® s'applique uniquement aux produits TaoTronics achetés auprès de revendeurs et distributeurs autorisés. Si le produit est défectueux en raison d'un défaut de fabrication, veuillez contacter notre service client TaoTronics® (**support.fr@taotronics.com**) pour lancer une demande de garantie.

Les cas suivants sont exclus de notre garantie TaoTronics®

- Acheté de seconde main, usé ou de vendeurs non autorisés
- Endommagé par usage inapproprié ou abusif
- Endommagé par des produits chimiques, feux, substances radioactives, poison ou liquide
- Endommagé par les catastrophes naturelles
- Endommagé par un tier partie / personnes / objets et autres

Aucun retour ne sera accepté si le produit est acheté auprès des vendeurs non autorisés par TaoTronics.

Déclaration

Nous fournissons des services après-vente uniquement pour les produits qui sont vendus par TaoTronics® ou les distributeurs et détaillants autorisés. Si vous n'avez pas acheté votre produit à travers ces canaux ci-dessus, veuillez contacter le vendeur pour les questions de retour et de garantie.

Grazie per aver scelto l'Altoparlante Bluetooth da Doccia TaoTronics® TT-SK03. Si raccomanda di leggere il manuale con attenzione e di conservarlo per referenze future. In caso di dubbi, contattare il nostro servizio clienti via email a **support.it@taotronics.com** spiegando i dettagli del problema incontrato.

Contenuto del Pacco

TaoTronics TT-SK03
Altoparlante
Bluetooth da doccia



Cavo di carica



Manuale d'uso




Dettagli tecnici

Versione Bluetooth	Bluetooth V3.0
Profilo Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Raggio	10 m
Batteria	3.7V 500mAh ai polimeri di litio
Durata in funzione	Fino a 5 ore
Tempo di carica	2 ore
Dimensioni (A*L*S)	85 x 85 x 60 mm
Peso	110 g

Diagramma del prodotto

- ① Pulsante accensione
- ② Indicatore LED
- ③ Volume + / prossimo
- ④ Volume - / precedente
- ⑤ Microfono
- ⑥ Play/Pausa
- ⑦ Pulsante hands-free
- ⑧ Porta di carica
- ⑨ Ventosa



Indicatori LED

Gli indicatori LED offriranno informazioni su quale azione sta facendo l'altoparlante.

Indicatore LED	Stato
Luce blu lampeggiante (veloce)	In modalità accoppiamento
Luce blu lampeggiante (lento)	In riproduzione
Luce blu	Accoppiato, in stand by
Luce Rossa	In carica

Modalità d'uso

Carica

Per caricare l'altoparlante, basta connettere la porta di carica a qualsiasi adattatore di corrente USB. L'indicatore LED si illuminerà di rosso durante la carica, e si spegnerà una volta che il dispositivo sarà completamente ricaricato.

Quando la batteria sarà scarica, l'altoparlante ripeterà un suono regolare. Il dispositivo si spegnerà automaticamente in 5 minuti.

Nota: Puoi utilizzare il TT-SK03 durante la carica. Il circuito interno protegge il dispositivo dalla carica extra. Nell'istante in cui sarà completamente carico, l'altoparlante verrà riavviato e sarà pronto a funzionare di nuovo.

Accensione / Spegnimento

- Per accendere l'altoparlante, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi o fino a quando non si accende il LED blu.
- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante accensione per 2 secondi o fino a quando il LED si spegne.

Accoppiamento

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'altoparlante
2. Una volta che il dispositivo sarà acceso, esso entrerà automaticamente in modalità accoppiamento con il LED blu lampeggiante veloce
3. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo che si intende accoppiare e cercare le unità Bluetooth nelle vicinanze:
Per iPhone®: Impostazioni > Bluetooth > On
Per Android™: Impostazioni > Bluetooth: On > Cerca dispositivi
4. Scegliere "TaoTronics TT-SK03" fra i risultati di ricerca per connettere i dispositivi.
5. L'indicatore blu rimarrà acceso e verrà riprodotto un suono per comunicare l'avvenuto accoppiamento.

Nota:

- Assicurarsi che non ci siano altri dispositivi Bluetooth attivi entro il raggio d'azione dell'altoparlante, e che i 2 dispositivi da accoppiare non stiano a più di 1 metro di distanza.

- Se venisse richiesto un codice PIN, provare con "0000" o "8888" (4 zero o 4 otto)
- Se l'altoparlante è acceso e non viene stabilita nessuna connessione Bluetooth entro 10 minuti, questo si spegnerà automaticamente per ridurre lo spreco di energia.

Ri-connessione

L'altoparlante TaoTronics può ricordare i dispositivi accoppiati in precedenza. Se un dispositivo è già stato accoppiato, basterà accendere l'altoparlante ed attivare la funzione Bluetooth del dispositivo. Le 2 unità si conatteranno automaticamente senza bisogno di entrare in modalità accoppiamento ogni volta.

Controllo Musicale

Riproduzione/Pausa	Premere il pulsante Play/Pausa
Controllo del Volume	Tenere premuto il pulsante Volume +/-
Precedente/Prossima traccia	Premere il pulsante Volume +/-

Chiamate vocali

Rispondere/Terminare la chiamata	Press the hands-free button
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto il pulsante hands-free
Richiamare	Premere 2 volte il pulsante hands-free

Ventosa

Per massimizzare l'effetto ventosa, si possono aggiungere delle gocce d'acqua alla ventosa prima di applicarla sulla superficie desiderata. Ciò contribuirà a stabilire una tenuta più ferma. Raccomandiamo inoltre di usare la ventosa su superfici dritte e lisce come vetro o ceramica per un miglior effetto.

FAQ

D: Posso immergere completamente l'Altoparlante Bluetooth da doccia TT-SK03 nell'acqua o in altri liquidi?

R: No, questo altoparlante è IPX4 waterproof, il che significa che è protetto dagli schizzi d'acqua, ma non è 100% waterproof.

D: L'altoparlante non si accende.

R: Caricare per almeno 2 ore e riprovare.

D: Non riesco ad accoppiare l'altoparlante con il dispositivo Bluetooth.

R: Controllare i seguenti elementi:

- Il dispositivo Bluetooth supporta il profilo A2DP;
- L'altoparlante TT-SK03 ed il dispositivo Bluetooth sono posti a non più di 1 metro di distanza l'un l'altro;
- L'indicatore LED lampeggia velocemente (se rimane costante, significa che è stato accoppiato con un altro dispositivo presente all'interno del raggio);
- Provare a dimenticare il "TaoTronics TT-SK03" dalla lista dei dispositivi connessi ed effettuare la ricerca nuovamente.

D: Il dispositivo è stato connesso con successo ma non si riesce ad ascoltare musica

R: Controllare i seguenti elementi:

- Il volume della musica è ad un livello ascoltabile su entrambi l'altoparlante ed il dispositivo Bluetooth
- Assicurarsi che sul dispositivo trasmittente sia selezionato l'audio Bluetooth come output (alcuni smartphone/tablet hanno opzioni audio multiple).

D: L'altoparlante continua ad emettere suono senza che sia richiesto.

R: La batteria è scarica, si prega di ricaricare.

Attenzione

- Tenere al lontano da sostanze infiammabili, velenose o corrosive;
- Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o ad aree eccessivamente calde. Una temperatura alta potrebbe accorciare la durata normale del prodotto, della batteria e/o dei circuiti interni;
- Non aprire il dispositivo;
- Non lanciare o sbattere il dispositivo con forza;
- Non pulire il dispositivo con prodotti chimici o detergenti;
- Non graffiare la superficie con oggetti taglienti o appuntiti.

Assistenza Tecnica

Per assistenza tecnica, non esitare a contattarci inviando una email a **support.it@taotronics.com** allegando il numero d'ordine ed una descrizione dettagliata del problema incontrato.

Per maggiori informazioni, visitare **www.taotronics.com**.

Garanzia

Questo prodotto è coperto da garanzia TaoTronics® di 12 mesi a partire dalla data di acquisto. Se il prodotto è difettoso si prega di contattare il supporto via email all'indirizzo **support.it@taotronics.com**. Il nostro staff vi informerà su come spedire il prodotto per una riparazione o sostituzione.

I seguenti casi sono esclusi dalla Garanzia TaoTronics:

- Dispositivi acquistati in seconda mano, usati o da rivenditori non autorizzati
- Danni dovuti ad un cattivo uso del prodotto
- Danni dovuti a reazione con prodotti chimici, fuoco, sostanze radioattive, veleni, liquidi
- Danni dovuti a disastri naturali
- Danni dovuti a qualsiasi terza persona, oggetto, altro

Nessun reso sarà accettato senza l'autorizzazione del rivenditore.

Importante

Possiamo fornire supporto solo ai prodotti venduti da TaoTronics® o dai distributori e i rivenditori autorizzati. Se avete acquistato un prodotto da un venditore diverso si prega di contattarlo per questioni relative a resi e garanzia.

Muchas gracias por comprar TaoTronics® TT-SK03 Bluetooth Shower Speaker. Por favor lea el manula de usuario atentamente, y guárdelo para referencia en el futuro. Si tiene cualquier duda, por favor contáctenos por email **support.es@taotronics.com** con los detalles.

Contenidos Del Paquete

TaoTronics TT-SK03
Bluetooth Altavoz



Cable De Carga



Manual De Usuario




Especificaciones

Versión de Bluetooth	Bluetooth V3.0
Perfil de Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Alcance	33 feet (10 m)
Batería	3.7V 500mAh batería de litio polímero
Tiempo de trabajo	Hasta 5 horas
Tiempo de carga	2 horas
Dimensión (L*W*H)	3.4 x 3.4 x 2.4 inch / 85 x 85 x 60mm
Peso	110 g / 3.88 oz

Diagrama Del Producto

- ① Botón de Energía
- ② LED indicador
- ③ Volume + / siguiente
- ④ Volume - / anterior
- ⑤ Micrófono
- ⑥ Pausar/Reanudar
- ⑦ Botón de Manos libres
- ⑧ Puerto de carga
- ⑨ Ventosa



LED Indicadores

Los LED indicadores le dan una buena indicación del estado de altavoz

LED indicador	Estado
Luz azul parpadeado (Rápido)	Modo de emparejamiento
Luz azul parpadead (lento)	Reproducir
Luz azul	Emparejado y en modo de espera
Luz rojo	Está cargado

¿Cómo se utiliza?

Carga

Para cargar el altavoz, sólo conecta con cualquier USB puerto activo o adaptador de carga. El LED indicador cambiará rojo durante la carga, y se apagará cuando está cargado completamente.

Si el altavoz está en la batería baja, se escuchará un sonido regular de pitido. El altavoz se apagará automáticamente en 5 minutos.

Nota: Puede utilizar el TT-SK03 mientras se está cargando. El circuito interno protege el dispositivo del exceso de carga. Cuando está cargado completamente, altavoz va a Reboot y está listo para el trabajo.

Encender/Apagar

- Para encender el altavoz, pulsar y mantener el botón de energía para 2 segundos o hasta que puede ver el LED indicador de azul.
- Para apagar el altavoz, pulsar y mantener el botón de energía para 2 segundos o hasta que LED indicador se apaga.

Emparejamiento

1. Pulsar y mantener el botón de energía para 2 segundos para encender el altavoz
2. A la vez el altavoz está encendido, va a entrar en el modo de emparejamiento automáticamente con el azul indicador parpadeado(Rápido)
3. Activar la función de Bluetooth en su dispositivo y buscar las conexiones de Bluetooth
Para iPhone®: Settings> Bluetooth > On
Para Android™: Settings > Bluetooth: On > Scan for devices
4. Seleccionar "TaoTronics TT-SK03" de los resultados, y lo conecta
5. El indicador azul estará con un sonido de pitido indicando la conexión con éxito.

Nota:

- Por favor asegure de que no hay otros Bluetooth dispositivos dentro del alcance, y el altavoz está dentro de 3 feet desde su dispositivo
- Si se requiere un código de PIN, por favor prueba "0000" or "8888" (4 cero o 4 ocho)

- Cuando el altavoz está encendido o no hay ningún conexión dentro de 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Re-conectar

El TaoTronics® Shower Speaker puede recordar los dispositivos emparejados anterior. Si ha emparejado con éxito con un dispositivo, sólo enciende el altavoz y el Bluetooth dispositivo, van a conectar automáticamente sin entrar en el modo de emparejamiento.

Control De Música

Pausar/Reanudar	Pulsar el botón de pausar/reanuda
Control de volumen	Pulsar y mantener el botón de Volumen +/-
Restraer siguiente/Anterior	Pulsar el botón Volumen +/-

Llamadas de Telefónicas

Responder/Terminar llamada	Pulsar el botón de Manos-libres
Rechazar la llamada entrante	Pulsar y mantener el botón de Manos-libres
Remarcar	Doble pulsar el botón de Manos-libres

Ventosa

Para mejorar la succión, puede dejar algunas gotas de agua en la ventosa. Esto ayudará a crear un mejor agarre. También se recomienda usar la ventosa sobre una superficie plana y lisa, como azulejos o vidrio liso.

FAQ

Q: ¿ Puedo sumergir completamente el TT-SK03 Bluetooth Shower Altavoz en agua o otro liquido?

A: No, el altavoz es IPX4 impermeable, lo que significa que está protegido contra salpicaduras de agua, pero no es completamente resistente al agua.

Q: Mi shower altavoz no puede encenderse.

A: Por favor carguelo por lo menos 2 horas y prueba otra vez.

Q: Tengo dudas de la conexión con mi Bluetooth dispositivo.

A: Por favor chequee:

- Su Bluetooth dispositivo soporta el perfil de A2DP estéreo;
- TT-SK03 y su dispositivo están dentro de 3 feet;
- El LED indicador está parpadeando rápidamente(Si mantiene constante, a lo mejor ha emparejado con

un otro Bluetooth dispositivo dentro del alcance)

- Trata a olvidar el "TaoTronics TT-SK03" desde la lista de conexión de dispositivos, y busarlo otra vez.

Q: He emparejado con éxito con el altavoz, pero no puedo oír cualquier música.

A: Por favor chequee:

- Volumen de la música está en el nivel audible tanto en el altavoz y el dispositivo conectado
- Por favor, asegúrese de que el audio Bluetooth está seleccionado como la salida de audio. (Algunos teléfono inteligente / tableta tienen múltiples opciones de salida de audio)

Q: El altavoz sigue haciendo un sonido regular de pitido

A: El nivel de batería está bajo, por favor cargue el altavoz.

Precaución

- Mantener alejado de inflamable, veneno y sustancia corrosiva;
- Mantener alejado del fuego o fuente de calor. Las altas temperaturas acortan la vida útil del transmisor, batería y / o la placa de circuito interno;
- No desmonte el producto por sí mismo;

- No deje caer ni golpee los auriculares con la fuerza;
- No utilice líquidos, productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
- No raspe la superficie con objetos afilados.

Asistencia Técnica

Para cualquier asistencia técnica, por favor contactenos por email **support.es@taotronics.com** con el número del pedido y los detalles de sus dudas o problemas.

For more information, please visit **www.taotronics.com**.

Garantía

Este producto tiene una garantía de **12 meses** de TaoTronics® desde la fecha de compra original desde los distribuidores autorizados. Si el dispositivo falla debido a un defecto de fabricación, por favor contacte con TaoTronics® Support (**support.es@taotronics.com**) inmediatamente para iniciar una reclamación de garantía. Vamos a informarle cómo hace la devolución o el reembolso

Los siguientes no se incluyen por la garantía de TaoTronics®:

- Dispositivo comprado como 2ª mano o usado

- Dispositivo comprado desde distribuidor no autorizado
- Daños por un mal uso y la acción abusiva
- Dañado por química, fuego, sustancia radiactiva, veneno, líquido
- Dañado por desastre natural
- Dañado por cualquier tercera parte / persona / objeto y más allá

Ningún devolución se aceptará sin la autorización de vendedor

Declaración

Sólo podemos ofrecer el servicio de post-venta para los productos que se venden por TaoTronics® o distribuidor autorizado por TaoTronics®. Si ha comprado su dispositivo de un canal diferente, por favor contacte con el vendedor para la devolución y la reclamación de garantía

TaoTronics® TT-SK03防水Bluetoothスピーカーをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

本書の内容を十分ご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。何かご不明なところがありましたら、support.jp@taotronics.comまでご連絡ください。

セット内容

スピーカー本体



充電用ケーブル



マニュアル




仕様

Bluetooth バージョン	Bluetooth V3.0
Bluetooth プロファイル	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
距離	33 feet (10 m)
バッテリー	3.7V 500mAh ポリマーバッテリー
動作時間	約 5 時間
充電時間	約2時間
サイズ (L*W*H)	3.35*3.35*2.36インチ / 85*85*60mm
重量	110g/3.88oz

製品図

- ① 電源ボタン
- ② LEDインジケーター
- ③ ボリューム+/曲送り
- ④ ボリューム-/曲戻り
- ⑤ マイク
- ⑥ 停止/再生
- ⑦ ハンズフリーボタン
- ⑧ 充電ポート
- ⑨ 吸盤



LED インジケーター:LED インジケーターを搭載するより製品の動作状態が一目瞭然になります。

LED インジケーター	ステータス
青いLEDが速く点滅	ペアリングモード
青いLEDが遅く点滅	ペアリング中
青いLEDが点灯する	成功にペアリング
赤いLEDが点灯する	充電中
BTインジケータがオフになる	満充電された

使用方法

充電する

給電用USBケーブルの一方を本体の充電ポートに接続して、その一方をパソコンなどUSBポートに接続します。充電中のLEDインジケーターは赤くに点灯されます。フル充電された場合、LEDインジケーターはオフになります。

残量が低い場合、「ビー」音がします。5分後に本製品は自動的にオフになります。

ご注意:内部回路は過充電保護されていますので、TT-SK03は充電中に使用できます。使用中に充電開始すると、本製品は再起動になります。

電源オン/オフ

- ・ 青いLEDインジケーターが点灯するまで、電源ボタンを約2秒間を押してから、本製品は電源オンになります。
- ・ LEDインジケーターが消灯するまで、電源ボタンを約2秒間を押してから、本製品は電源オフになります。

ペアリングする

1. 電源ボタンを約2秒間を押してから、本製品は電源オンになります
2. 本製品は電源オンになってから、自動的にペアリングモードに入れます。青いLEDインジケーターも速く点滅します。

3. ご使用されているデバイスのBluetooth機能をオンにして、Bluetoothデバイスを検索します
- iPhone®: 設定 > Bluetooth をON> デバイスのスキャン
- Android™: 設定 > ワイヤレス & ネットワーク > Bluetooth を On > デバイスのスキャン
4. 検索画面の「TaoTronics TT-SK03」を選択してからペアリング手続きを行います。
5. ペアリング完了された場合は、青いLEDライトが点灯されると同時に「ビー」音がします。。

ご注意:

- 動作環境の周りに他のBluetoothデバイスがオフにすることをご確認ください。本製品と接続する機器との間隔が1メートル以内にして、障害物がない状態を確認してください
- PINコードが必要な場合、「0000」や「8888」をお試みください。
- 電源オンの状態で約10分以内にペアリングできない場合、本製品は自動的にオフになります。

再度接続する方法

本製品は記憶する機能を搭載しております。ペアリングしたデバイスに再度接続したい場合、デバイスと本製品の電源をオンにすれば、自動的ペアリングします。

音楽再生

停止/再生	停止/再生ボタンを押す
ボリューム	ボリューム +/- ボタンを押す
曲戻り/曲送り	ボリューム +/- ボタンを1回押す

着信操作

着信を受ける/切る	ハンズフリーボタンを1回押す
着信を拒否	ハンズフリーボタンを押す
リダイヤル	ハンズフリーボタンを2回押す

吸盤

吸盤の粘着力を増えるため、少し水を吸盤に濡らしてください。平らな場所に取付ることをお勧めいたします。

困るときは。。。

Q: TT-SK03防水Bluetoothスピーカーは水に浸すことができますか

A: いいえ。IPX4規格の防水仕様を搭載しており、水に浸すことができません。飛び散る水から本体を保護されます。

Q: 本製品は電源ONにできません。

A: 本製品に約2時間充電してから、もう一度お試しください。

Q: 本製品がBluetooth デバイスとペアリングできない。

A: 下記の手順に従ってお試しください:

- ご使用の機器がA2DPプロファイルに対応しているかをご確認ください。
- 本製品と接続する機器との間隔が1メートル以内にして、障害物がない状態を確認してください。
- 青いLEDが速く点滅するペアリングモードに入っていることをご確認ください。
- ご使用されているデバイスに表示されているペアリング記録を削除してから、再度ペアリングします。

Q: ペアリングした後、スピーカーから音楽を聞こえません。

- A:
- スピーカー側とBluetooth デバイス側の音量を調節してみてください。
 - ブルートゥース・オーディオが音声出力として選ばれていることをご確認ください。

Q: 本製品は「ビー」音がします。

A: 残量が低いです。本製品へ充電してください。

ご注意

- 火気のそばや高温多湿な場所（浴室など）に放置しないでください。
- 小さいなお子様の手の届かない場所で保管・使用してください。
- 製品を直射日光またはホット・エリアの下に置かないでください。高温は、電子機器とバッテリーの寿命を短くします。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 製品を分解しないでください、それは製品を破損する可能です。
- 本製品が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電やショートなどによる火災や故障の原因となります。

テクニカルサポート

テクニカルサポートにお問い合わせいただきたい場合、ご注文番号と問題を合わせて、**support.jp@taotronics.com**までご連絡ください。弊社が早急に対応させていただきます。

もっと詳しく情報を了解したい場合、**www.taotronics.com**をご覧ください。

保証とアフターサービス

本製品はご購入日から1年間の保証期間を提供いたします。TaoTronics® が販売の権限を授けられた販売業者によって購入された場合だけアフターサービスを提供いたします。万が一、商品の不良など問題がございましたら、**support.jp@taotronics.com**までご連絡頂ければ早急に対応させていただきます。弊社が返品、交換、修理及び返金依頼を受け付け致します。

次の場合にはこの保証を適用しないことをご了承ください。

- 火災、水害、地震等の災害による故障および損傷
- 消耗品と認められる部品
- 本製品以外の要因で生じた故障および損傷
- 本書の提示がない場合、または本書に未記入、改ざん等が認められた場合
- お買い上げ後の落下、水の侵入及び圧迫などによる故障及び損傷または落下、液体濡れないの痕跡がある場合。
- 誤使用、誤接続、または不当な修理調整改造による故障および損傷

お願い

当社はTaoTronics® 公式ウェブサイト及び販売の権限を授けられた販売業者によって購入された場合だけアフターサービスを提供いたします。他の小売業者から購入された商品の交換・返品・返金に関しましてはご購入先へお問い合わせください。あらかじめご了承の程お願い申し上げます。