

ČEŠTINA MINO X - LA120

- 1. Reproduktor
- 2. Mikrofon (telefonní hovor handsfree)
- 3. Multifunkční tlačítko (MFB tlačítko)
- 4. USB Typ-C port
- 5. Světelný indikátor

Nabíjení:
Připojte kabel USB Type-C ke zdroji nabíjení USB, zasuňte zástrčku USB Type-C do (4). Když je zařízení napájeno elektrickým zdrojem, rozsvítí se červená kontrolka.

PÁROVÁNÍ / PŘIPOJENÍ
Bluetooth párování / Párování 1 zařízení
Zapněte Mina X stisknutím tlačítka „MFB“ na několik sekund.
Když je reproduktor v režimu párování, vydá zvuk jako upozornění a indikátor modrého světla začne rychle blikat. Přejděte do nastavení Bluetooth vašeho smartphonu a ujistěte se, že máte zapnutý režim Bluetooth.
Přidejte nová zařízení a vyhledejte „LEXON MINO X“ svého nového reproduktoru Bluetooth.
Jakmile se objeví, klepnutím na něj se připojte. Jakmile je reproduktor spárován, vydá potvrzovací zvuk.
Poznámka: Po spárování a připojení se reproduktor Bluetooth automaticky připojí k vašemu zařízení, kdykoli reproduktor znovu zapnete, za předpokladu, že je zařízení v dosahu.

Párování 2 zařízení (s True Wireless Stereo technologií)
Zapněte oba Mino X stisknutím tlačítka „MFB“ na několik sekund. Před připojením obou reproduktorových zařízení ke smartphonu nezapomeňte dvakrát stisknout tlačítka „MFB“ na jednom Mino X, dokud neuslyšíte nepřetržitý zvuk „du-du-du“. Toto Mino X bude sloužit jako hostitelské zařízení a bude aktivně vyhledávat druhé Mino X. Zvuk potvrdí, že oba Mino X jsou úspěšně spárovány.
„LEXON MINO X“ lze automaticky spárovat díky technologii TWS. Zapněte Bluetooth svého smartphonu, vyhledejte reproduktor Bluetooth „LEXON MINO X“. Jakmile se objeví, klepnutím na něj se připojte. Jakmile je reproduktor spárován, vydá potvrzovací zvuk.
Poznámka: Po spárování a připojení se reproduktor Bluetooth automaticky připojí k vašemu zařízení, kdykoli jej znovu zapnete, za předpokladu, že je zařízení v dosahu.

LED indikátory
Napájení - Stále červené světlo
Zapnutí (Dlouhé zmáčknutí MFB tlačítka) - Blikající modré světlo s uvitacím zvukem
Vypnutí (Dlouhé zmáčknutí MFB tlačítka) - Zvukové potvrzení
Vstup do párovacího módu - Modré světlo rychle blikající
Připojení Bluetooth k zařízení - Stále modré světlo s potvrzovacím zvukem
Přehrávání hudby - Modré světlo bliká pomalu
Pokud kontrolka nefunguje, jak je popsáno výše, odpojte nabíječku od MINO X a znovu ji připojte.

Bluetooth hands-free operace
Přijmout Zavěsit hovor: Stiskněte jednou tlačítko „MFB“.
Odmítnutí hovoru: Stiskněte na 2 sekundy tlačítko „MFB“.
Funkce ovládání selfie
Ujistěte se, že je váš „LEXON MINO X“ spárován s vaším chytrým telefonem. Otevřete nativní fotoaparát svého smartphonu a umístěte telefon na stabilní povrch. Ujistěte se, že je váš reproduktor v dosahu, a stisknutím tlačítka „MFB“ poříďte snímek.

Jak spárovat s jiným telefonem
Chcete-li reproduktor spárovat s jiným telefonem, ujistěte se, že je reproduktor Bluetooth ZAPNUTÝ, a dvakrát krátce stiskněte tlačítko „MFB“ pro odpojení. Chcete-li nejprve odpojit nebo zapomenout „LEXON MINO X“ přímo z nastavení Bluetooth vašeho smartphonu. Poté proveďte nový postup párování s jiným smartphonem.

VODEODOLNOST
Díky propracovanému designu a vodo odolnému reproduktoru má Mino X úroveň odolnosti proti vodě IPX7 a může plavat na vodě, jako je vana nebo bazén. Díky tomu je vhodný pro vnitřní i venkovní použití za přítomnosti příležitostného nebo krátkého vystavení stříkající vodě nebo dešti. V případě, že je Mino X poškozen do vody, doporučujeme vám obrátit reproduktor vzhůru nohama a jemně s ním zatřepat, aby z komory reproduktoru vytekla voda. V běžném provozu také vibrace membrány pomohou odvádět vodu při poslechu hudby. Před použitím zařízení si přečtěte všechny níže uvedené pokyny.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Materiál pouzdra: ABS a silikon
Čistá hmotnost: 46g
Rozměry: 4,3 x 4,1 cm
Vodo odolnost: IPX7
Reproduktorová jednotka: 3W
Verze Bluetooth: 5.0
Dosah Bluetooth: 10 metrů (33 stop)
Napájení: 5VDC, 1A USB
Kapacita baterie: 3,7V / 250mAh
Doba hraní: H3
Doba nabíjení: 1h
Port: USB Type-C

Navrhuto LEXON v Paříži, vyrobeno v Číne.

SLOVENČINA MINO X - LA120

- 1. Reproduktor
- 2. Mikrofon (telefónny hovor handsfree)
- 3. Multifunkčné tlačidlo (MFB tlačidlo)
- 4. USB Typ-C port
- 5. Svetelný indikátor

Nabíjanie:
Pripojte kábel USB Type-C k zdroju nabíjania USB, zasuňte zástrčku USB Type-C do (4). Keď je zariadenie napájané elektrickým zdrojom, rozsvieti sa červená kontrolka.

PÁROVANIE / PRIPOJENIE
Bluetooth párovanie / Párovanie 1 zariadení
Zapnite Mina X stlačením tlačidla „MFB“ na niekoľko sekúnd.
Keď je reproduktor v režime párovania, vydá zvuk ako upozornenie a indikátor modrého svetla začne rýchlo blikat. Prejdite do nastavenia Bluetooth vášho smartfónu a uistite sa, že máte zapnutý režim Bluetooth.
Pridajte nové zariadenia a vyhľadajte „LEXON MINO X“ svojho nového reproduktora Bluetooth.
Akonáhle sa objaví, kliknutím naň sa pripojte. Hneď ako je reproduktor spárovaný, vydá potvrzovací zvuk.
Poznámka: Po spárovaní a pripojení sa reproduktor Bluetooth automaticky pripojí k vášmu zariadeniu, kedykoľvek reproduktor znovu zapnete, za predpokladu, že je zariadenie v dosahu.

Párovanie 2 zariadení (s True Wireless Stereo technológiou)
Zapnite oba Mino X stlačením tlačidla „MFB“ na niekoľko sekúnd. Pred pripojením oboch reproduktorových zariadení k smartfónu nezabudnite dvakrát stlačiť tlačidlo „MFB“ na jednom Mino X, kým nebudete počuť nepretržitý zvuk „du-du-du“. Toto Mino X bude slúžiť ako hostiteľské zariadenie a bude aktívne vyhľadávať druhé Mino X. Zvuk potvrdí, že oba Mino X sú úspešne spárované. „LEXON MINO X“ je možné automaticky spárovať vďaka technológii TWS. Zapnite Bluetooth svojho smartfónu, vyhľadajte reproduktor Bluetooth „LEXON MINO X“. Akonáhle sa objaví, kliknutím naň sa pripojte. Hneď ako je reproduktor spárovaný, vydá potvrzovací zvuk.
Poznámka: Po spárovaní a pripojení sa reproduktor Bluetooth automaticky pripojí k vášmu zariadeniu, kedykoľvek ho znovu zapnete, za predpokladu, že je zariadenie v dosahu.

LED indikátory
Napájanie - Stále červené svetlo
Zapnutie (Dlhé stlačenie MFB tlačidla) - Blikajúce modré svetlo s uvitacím zvukom
Vypnutie (Dlhé stlačenie MFB tlačidla) - Zvukové potvrdenie
Vstup do párovacieho módu - Modré svetlo rýchlo blikajúce
Pripojenie Bluetooth k zariadeniu - Stále modré svetlo s potvrzovacím zvukom
Prehrávanie hudby - Modré svetlo bliká pomaly
Ak kontrolka nefunguje, ako je popísané vyššie, odpojte nabíjačku od MINO X a znovu ju pripojte.

Bluetooth hands-free operácie
Prijať Zaviesť hovor: Stlačte raz tlačidlo „MFB“.
Odmietnutie hovoru: Stlačte na 2 sekundy tlačidlo „MFB“.
Funkcia ovládania selfie
Uistite sa, že je váš „LEXON MINO X“ spárovaný s vaším smartfónom. Otvorte natívny fotoaparát svojho smartfónu a umiestnite telefón na stabilný povrch. Uistite sa, že je váš reproduktor v dosahu, a stlačením tlačidla „MFB“ vytvorte snímku.

Ako spárovať s iným telefónom
Ak chcete reproduktor spárovať s iným telefónom, uistite sa, že je reproduktor Bluetooth ZAPNUTÝ, a dvakrát krátke stlačte tlačidlo „MFB“ pre odpojenie. Ak chcete najprv odpojiť alebo zabudnúť „LEXON MINO X“ priamo z nastavenia Bluetooth vášho smartphonu. Potom vykonajte nový postup párovania s iným smartfónom.

VODEODOLNOST
Vďaka prepracovanému dizajnu a vodo odolnému reproduktoru má Mino X úroveň odolnosti proti vode IPX7 a môže plávať na vode, ako je vaňa alebo bazén. Vďaka tomu je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie za prítomnosti príležitostného alebo krátkého vystavenia striekajúcej vode alebo dažďu. V prípade, že je Mino X ponorený do vody, odporúčame vám obrátiť reproduktor hore nohami a jemne s ním zatřepat, aby z komory reproduktora vytekla voda. V bežnej prevádzke tiež vibrácie membrány pomôžu odvádzať vodu pri počúvaní hudby. Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky nižšie uvedené pokyny.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Materiál puzdra: ABS a silikon
Čistá hmotnosť: 46g
Rozmery: 4,3 x 4,1 cm
Vodeodolnosť: IPX7
Reproduktorová jednotka: 3W
Verzia Bluetooth: 5.0
Dosah Bluetooth: 10 metrov (33 stôp)
Napájanie: 5VDC, 1A USB
Kapacita batérie: 3,7V / 250mAh
Doba hrania: H3
Doba nabíjania: 1h
Port: USB Type-C

Navrhnuté LEXON v Paříži, vyrobené v Číne.