ring



Spotlight Cam

Chytrá ochrana každého koutu vašeho domova

Vaše nová Spotlight Cam zvětšuje ochranný kruh vaší domácnosti na celém celého vašeho pozemku.

Odteď budete vždy první, kdo bude vědět, že je někdo na vašem trávníčku a můžete hlídat váš domov odkudkoliv.

Monitorujte váš domov, zabraňte zločinu a ochraňte váš majetek - to vše z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače.

Obsah

1. Nabíjení

2. Instalace v aplikaci

3. Fyzická instalace

4. Užitečné doplňky


5. Řešení problémů

1. Nabijte poskytnutou baterii.

Nabijte baterii

Nejdříve plně nabijte baterii propojením ji poskytnutým oranžovým kabelíkem se zdrojem napětí.


Malé světlo na vrchu bude svítit zeleně při plném nabití.



Pokud se nemůžete dočkat vaší Spotlight Cam, můžete si ji rovnou nastavit. Ale doporučujeme ji nejdříve plně nabít.

Vložte baterii

Po nabití vložte baterii do vaší Spotlight Cam, dokud neuslyšíte kliknutí. Pak zavřete dvířka.



2. Nastavte vaši Spotlight Cam v aplikaci Ring.

Stáhněte aplikaci Ring

Aplikace Ring vás provede instalací a správou vaší Spotlight Cam.

Vyhledejte "Ring" v jedné z obchodních aplikaci nebo na: ring.com/app.

Download on the App Store | GET IT ON Google play | Download from Windows Store

Získejte heslo své Wi-Fi

Je nutné jej znát pro instalaci, tak si jej zde radši napište:

Vaše Wi-Fi heslo

Nastavte Spotlight Cam poblíž routeru


V aplikaci Ring zvolte **přidat zařízení**.

Při výzvě zvolte **Spotlight Cam** a následujte instrukce.



Vyzkoušejte to!


Po instalaci klikněte na **Živý přenos** v aplikaci Ring, abyste viděli video z kamery.



Bliká bílé světlo?

Pokud světlo na spodku vaší Spotlight Cam bliká po instalaci, aktualizuje pak svůj software.

Proces aktualizace trvá několik minut. Světlo přestane blikat po konci aktualizace.



Vyzkoušejte kvalitu videa venku.

Vezměte Spotlight Cam ven poblíž místa, kde ji chcete instalovat. Opět otestujte kvalitu videa.

Vypadá vše dobře?
Pokračujte do další sekce.

Něco není správně?
Přeskočte do sekce řešení problémů.

3. Instalujte Spotlight Cam na zeď.

Obsah...




Šroubovák
Použijte držák šroubováku pro upevnění zvoleného hrotu.



Hrot šroubováku
Použijte plochý hrot pro instalaci držáku a hvězdicový hrot pro zašroubování bezpečnostního šroubu.



Vrták
Použijte tento vrták pro předvrtání děr do zdiva, například štuku nebo cihly.



Držák
Nejdříve přidělejte držák do zdi, pak do něj zasuňte Spotlight Cam.




Šrouby (5)
Tyto použijte pro zabezpečení držáku do zdi.




Hmoždinky (5)
Vložte tyto hmoždinky do tvrdých materiálů, jako například štuku nebo cihly.


Jak odejmout hlavici držáku...



Instalace na zeď


Pro instalaci potlight Cam na zeď vložte hlavici držáku s kulatým ložiskem směřujícím dolů.






Instalace na strop


Pro instalaci Spotlight Cam na strop, vložte hlavici držáku s kulovým ložiskem směřujícím nahoru.






Zvolte instalační výšku

Při instalaci ve výšce tří metrů od země s detektorem pohybu paralelním vůči zemi je zařízení schopno detekovat objekt výšky člověka až na deset metrů.




Paralelní se
3 metry


Instalace držáku

Nejdříve zaznačte díry použitím držáku jako vzoru.



Při instalaci do zdiva nejdříve vyvrtejte díry použitím poskytnutého vrtáku. Poté vložte do zdi hmoždinky před zašroubováním šroubů.

Pokud instalujete Spotlight Cam do dřevěných povrchů, můžete zašroubovat šrouby do zdi přímo.





Pokud máte solární panel Ring...

Ring Solar Panel nabíjí soustavně vaši Spotlight Cam - není třeba nabíjet nebo měnit baterii.


Pokud nevlastníte Ring Solar Panel, přeskočte tuto sekci.

Více informací na ring.com.

Zaznačte díry

Zvolte instalační lokaci tam, kde solární panel bude mít alespoň hodinu přímého slunečního svitu denně.


Zaznačte díry použitím držáku jako reference.



Instalace hmoždinek (nepovinné)

Pokud instalujete do tvrdého materiálu (například cihla nebo štuk), použijte přibalený vrták pro předvrtání děr, pak vložte hmoždinky.


Pokud instalujete do dřeva nebo obkladu, tento krok přeskočte.



Přišroubujte držák


Poskytnutými šroubky přišroubujte držák do zdi, dokud držák nedrží pevně na místě.

Poznámka: Je jednodušší nejdříve přimontovat držák a až pak připevnit solární panel.




Připojte solární panel

Nasuňte solární panel na držák a ujistěte se, že je pevně na místě.




Nastavte úhel

Povolte šrouby na držáku a nastavte požadovaný úhel, pak opět přitáhněte šrouby.




Spojte kabely

Odstraňte zátku proti nepříznivému počasí blízko spodku vaší Spotlight Cam.




Poté zastrčte zátku z vašeho Ring Solar Panelu do napájecího vstupu s důrazem na seřazení vyvrtaných děr.



Zajištění kabelu


Zajistěte napájecí kabel do vaší Spotlight Cam poskytnutými šroubky. Díky tomu bude vaše Spotlight Cam voděodolná.

Poznámka: Ujistěte se, že jste před vsunutím baterie baterii Spotlight Cam nabili. Ring Solar Panel udrží baterii nabitou, ale nenahrazuje ji.



Připojte Spotlight Cam k držáku


Zastrčte kuličku do ložiska, dokud neuslyšíte cvaknutí.




Upravte úhel kamery

Pro zajištění přesnosti detekce pohybu nastavte kameru paralelně k zemi.

Upevněte šroubky na stranách pro zajištění pozice kamery.





ring

4. Podívejte se na tyto doplňky.

Po instalaci vyberte Spotlight Cam v aplikaci Ring

To vás zavede na správce zařízení, kde můžete nastavovat různé možnosti.






Podívejte se na stav nabití baterie vaší Spotlight Cam.



Zapněte či vypněte upozornění při pohybu.



Klikněte pro zobrazení přímého přenosu z vaší Spotlight Cam. Odtud můžete vidět, slyšet a mluvit s návštěvníky a kontrolovat sirény a světla.



Události zachycené vaší Spotlight Cam zobrazíte v **historii událostí**.



Navštivte **zdraví zařízení** pro diagnózu problémů, na které jste mohli narazit.



Zvolte **nastavení pohybu** pro přizpůsobení detekce pohybu.

Detekce pohybu




Spotlight Cam využívá tří detekčních zón, které bude Spotlight Cam kontrolovat a upozorní vás na ně. Když Spotlight Cam v noci někoho detekuje, světla se rozsvítí.

Pro přizpůsobení vašich detekčních zón a délku svitu světel po jejich aktivaci v noci vyberte nastavení pohybu, poté detekční zóny.

Upozornění

Pokud je váš telefon uzamčen, když kamera zaznamená událost, upozornění vyskočí na vaší domovské obrazovce.

Pokud má váš telefon heslo, budete jej muset zadat pro přístup do události.






Nastavení pohybu

Detekční zóny
Přizpůsobte si zóny, které spustí události, při kterých se světla v noci rozsvěcí.

Plánování
Naplánujte si časy, kdy nechcete dostávat upozornění.

Chytrá upozornění
Přizpůsobte si, jak často chcete dostávat upozornění o pohybu.


9:41 AM
100%
Motion Settings
Motion Zones
Adjust the size of the areas where Spotlight Cam looks for motion.
Motion Schedule
Schedule when to disable Motion Alerts.
Smart Alerts
Control how often you want to receive Motion Alerts.




Výběr detekčních zón


Přizpůsobte si oblasti, které spustí kamery, když zaznamenají pohyb.

Klikněte na diagram pro zapnutí a vypnutí detekčních zón.

Také můžete nastavit, jestli se mají světla v noci zapínat či nikoliv.


9:41 AM
100%
Motion Zones
Save
Motion Zones
Choose and adjust the size of the Motion Zones you want to monitor.
ON
ON
ON
DISTANCE
MIN
MAX
Lights
Turn on the lights when Front detects motion and it's dark out.

Přímé přenosy



Živý přenos začíná tehdy, když je detekován pohyb nebo je spuštěn živý přenos.

Během něj máte možnost:


Obousměrná komunikace – Mluvte s návštěvníky.

Siréna – Aktivujte sirénu.

Světla – Zapněte světla.

Zavolejte sousedům – Podělte se se sousedy o podezřelých aktivitách.

Videozáznam Ring



Tato možnost ukládá záznamy každé události, takže ji můžete sdílet s ostatními.

K záznamům můžete přistoupit v aplikaci Ring nebo po přihlášení se na: ring.com/activity.

Více na: ring.com/video-recording

Vaše nová Spotlight Cam obsahuje zkušební verzi Ring Video Recording. Kontrolujte vaši emailovou adresu pro důležitá oznámení o této službě.

5. Máte problém?

Máme řešení...

Spotlight Cam se nenabíjí

Ujistěte se, že je baterie správně vsunutá. Pokud tam není, vložte ji dovnitř.

Je-li vložená, vyjměte ji a použijte oranžový kabel pro připojení baterie k zásuvce. Když svítí pouze zelené světlo, baterie je plně nabitá.

Mám jen jednu baterii, ale dvě volná místa pro baterie. Potřebuji další baterii pro funkčnost Spotlight Cam?

Spotlight Cam potřebuje pouze jednu baterii pro správné fungování. Můžete si pořídit další baterie na ring.com pro prodlouženou životnost a zamezení výpadkům bezpečnosti během nabíjení.

Mám problémy s dokončením instalace v aplikaci.

Pokud instalace v aplikaci selže, podívejte se na světlo ze spodní strany vaší Spotlight Cam. To indikuje problém.

Blikající červené znamená, že Wi-Fi heslo bylo zadáno chybně. Zvolte svou Wi-Fi síť v nastavení telefonu a vyberte možnost odstranit, pak se opět připojte a ověřte si, že používáte správné heslo.

Blikající modré znamená, že vaše Spotlight Cam může být příliš daleko od vašeho routeru pro získání solidního signálu. Možná budete potřebovat **Ring Chime Pro** pro posílení Wi-Fi signálu pro vaši Spotlight Cam.

Více na: ring.com/chime-pro

Blikající zelené indukuje možný problém s internetovým připojením. Odpojte váš modem nebo router na 40 sekund, opět jej zapojte a zopakujte instalační proces.

Proč nemohu najít dočasnou Ring síť?

Někdy váš telefon nezaznamená dočasnou Ring síť. Pokud se tak stane, přejděte do nastavení vašeho telefonu, vypněte Wi-Fi při[illegible]ní, počkejte 30 sekund a opět jej zapněte.

Pokud se Ring síť opět neobjeví, ujistěte se, že Spotlight Cam má as[illegible] jednu baterii aktivní a že je plně n[illegible]á.

Pokud nic z toho nepomohlo...

Proveďte tvrdé restartování na vaší Spotlight Cam p[illegible]ením instalačního tlačítka po dobu 15 sekund, pak 30 sekund počkejte a zopakujte instalační proces.

Pokud to nepomohlo...

Vypněte si mobilní data a Bluetooth na vašem telefonu a pak opět zkuste instalaci. Po instalaci je můžete opět sp[illegible]st.

Pokud ani toto nepomohlo...

Zkuste provést instalaci na jiném zařízení.

Proč mě návštěvník neslyší, když mluvím skrz aplikaci Ring?

Máte-li iPhone nebo iPad, povolte mikrofon na vašem zařízení.

Jděte do **nastavení**, najděte Ring a vyberte jej. Ujistěte se, že přepínač vedle **mikrofonu** je zapnut.

Jste-li na Androidu, jděte do Nastavení > Aplikace > Správce aplikací > Ring > Povolení. Ujistěte se, že je vše zapnuto.

Proč je kvalita videa a/nebo zvuku špatná?

Nejdříve odhadněte příčinu. Odejměte vaši Spotlight Cam a vezměte ji dovnitř poblíž routeru. Otevřete aplikaci Ring a stiskněte **přímý přenos** pro zobrazení videa.

Máte-li dobrou kvalitu videa poblíž routeru, budete muset posílit váš Wi-Fi signál.

Doporučujeme **Ring Chime Pro** pro zlepšení signálu pro vaši Spotlight Cam.

Více na: ring.com/chime-pro

Pokud je kvalita videa stále špatná, otestujte rychlost internetu ve **zdraví zařízení** v aplikaci Ring.

Instrukce v aplikaci vám pomohou diagnostikovat a vyřešit problémy se špatnou kvalitou videa.

Mám dvě baterie v mé Spotlight Cam, jak můžu vědět, kterou mám nabít?

Když vaše baterie potřebuje nabití, aplikace Ring vás na to upozorní. Pro zjištění, která baterie musí být nabitá, musíte otevřít pr[illegible] pro baterie a podívat se na to, která baterie svítí červeným světlem. To indikuje, že baterie musí být nabita.

Pro dodatečnou pomoc navštivte: ring.com/help

Nebo nám zavolejte...

US 1 800 656 1918

Canada 1 855 300 7289

Mexiko 52 55 8526 5445

Celosvětově +1 310 929 7085

Pro seznam všech našich linek navštivte: ring.com/callus

© 2017 Ring Inc.
RING, ALWAYS HOME, and CHIME are trademarks of Ring Inc.
Last updated: 10/06/17